

Smart socket switch ZigBee Avatto ZDMS16-1 TUYA

AVATTO · EAN 6976037361268

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Έξυπνος διακόπτης τοίχου ZigBee

Avatto ZDMS16-1TUYA

Οδηγίες χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα προϊόντος: Έξυπνος διακόπτης τοίχου ZigBee

Avatto

Τάση: AC100-240V 50/60Hz

Συχνότητα λειτουργίας: 2.405GHz-2.480GHz IEEE 802.11b/g/n

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C + 40°C

Πρωτόκολλο: Zigbee 3.0

Εύρος λειτουργίας: <100m

Διαστάσεις: 39x39x19.4 mm

Βαθμός προστασίας: IP20

Πιστοποιήσεις: CE ROHS

με κλιπ τοποθέτησης

Δυνατότητα ελέγχου από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου,

οποιαδήποτε στιγμή μέσω της εφαρμογής. Διακόπτης Έλεγχος Έλεγχος Κοινή χρήση

χρονικός φωνητικός - φωνητικός - συσκευών

συνεργασία με συνεργασία με

Google Home Amazon Alexa

Οπουδήποτε

Έλεγχος σε οικιακές συνθήκες

Εφαρμογή Ρούτερ Πύλη Φωνητικός έλεγχος Κανονικός

διακόπτης

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1.Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

2. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά.

3. Να φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρό ή καυτό περιβάλλον.

4. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μακριά από ισχυρές πηγές σήματος, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σήματος και κακή λειτουργία της συσκευής.

5. Εμπόδια όπως τσιμεντένιοι τοίχοι ή μεταλλικά υλικά μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματική εμβέλεια της συσκευής και πρέπει να αποφεύγονται.

6. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έξυπνος διακόπτης διατηρεί πρόσβαση στη λειτουργία χειροκίνητης υπερέγγραφης για τον τελικό χρήστη, ώστε να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει ή να ρυθμίσει την ένταση φωτισμού μέσω του διακόπτη. Σύντομο πάτημα (<1 s): σταθερή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Μακρύ πάτημα (>1s): ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας. Σημειώσεις:

1) Τόσο η ρύθμιση μέσω της εφαρμογής όσο και του διακόπτη μπορούν να υπερισχύουν η μία της άλλης, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη μνήμη.

2) Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής συγχρονίζεται με τον χειροκίνητο διακόπτη.

3) Οι ακροδέκτες "S" μπορούν να παραμείνουν μη συνδεδεμένοι, εάν δεν είναι απαραίτητος ο χειροκίνητος έλεγχος.

Οδηγίες και διαγράμματα καλωδίωσης

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία που σχετίζεται με την ηλεκτρική εγκατάσταση.

2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το ηλεκτρικό διάγραμμα.

3. Τοποθετήστε τη μονάδα στην κουτί σύνδεσης.

4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης της μονάδας διακόπτη.

Σημειώσεις: Κατά τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς σήματος Wi-Fi είναι τουλάχιστον 50%.

Όνομα προϊόντος: Έξυπνος μονοκάναλος διακόπτης
τοίχου ZigBee Avatto

Μέγ. φόρτιση: LED (AC 230V 150W) (AC 120V 80W)

Διπλός διακόπτης

Χωρίς διακόπτη

Όνομα προϊόντος: Έξυπνος διπλά κανάλι διακόπτης
τοίχου ZigBee Avatto

Μέγ. φόρτιση: LED (AC 230V 2 x 100W) (AC 120V 2 x 60W)

Διπλός διακόπτης

Χωρίς διακόπτη

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω

τη μονάδα της συσκευής; Απάντηση:

- a. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- b. Βεβαιωθείτε ότι η πύλη Zigbee είναι διαθέσιμη.
- c. Ελέγξτε αν η συσκευή βρίσκεται σε συνθήκες καλής σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- d. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγεται στην εφαρμογή είναι σωστός.
- e. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή.

Ερώτηση: Ποιες συσκευές μπορούν να συνδεθούν με

τον έξυπνο διακόπτη; Απάντηση: Λάμπα, λαμπτήρας αλογόνου, φως TRIAC LED.

Ερώτηση: Τι θα συμβεί αν η σύνδεση Wi-Fi απενεργοποιηθεί; Απάντηση: Μπορείτε να ελέγξετε τον φωτισμό που είναι συνδεδεμένος

στη μονάδα διακόπτη μέσω του παραδοσιακού διακόπτη,

και όταν το Wi-Fi είναι ξανά ενεργό, η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα με το δίκτυο Wi-Fi.

Ερώτηση: Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξω το δίκτυο Wi-Fi ή τον κωδικό πρόσβασης; Απάντηση:

Πρέπει να επανασυνδέσετε τη μονάδα διακόπτη με

το νέο δίκτυο Wi-Fi σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Ερώτηση: Πώς να επαναφέρετε τη συσκευή; Απάντηση: Απενεργοποιήστε τον παραδοσιακό διακόπτη (αυτόν

που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα έξυπνου διακόπτη Zigbee). Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι

η λυχνία που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα να αρχίσει να αναβοσβήνει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή Tuya Smart ή αναζητήστε τις λέξεις-κλειδιά "Tuya Smart" και "Smart Life" στο App Store ή Googleplay για να κατεβάσετε την εφαρμογή.
2. Συνδεθείτε ή εγγραφείτε για λογαριασμό χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email. Εισάγετε τον κωδικό που αποστάλθηκε στο κινητό τηλέφωνο ή το γραμματοκιβώτιο, και στη συνέχεια ρυθμίστε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης. Κάντε κλικ στο "Δημιουργία Οικογένειας" για να εισέλθετε στην εφαρμογή.
3. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου της πύλης ZigBee στην εφαρμογή. Πριν από την εκτέλεση της διαδικασίας επαναφοράς, βεβαιωθείτε ότι η πύλη Zigbee έχει προστεθεί και εγκατασταθεί στο δίκτυο Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου πύλης Zigbee.

Κουμπί επαναφοράς

Πύλη Zigbee

Αφού ολοκληρώσετε την καλωδίωση της μονάδας διακόπτη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή πατήστε τον παραδοσιακό διακόπτη (αυτόν που είναι συνδεδεμένος στη μονάδα διακόπτη Zigbee). Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι το φως που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα να αναβοσβήνει γρήγορα και να περάσει σε λειτουργία διαμόρφωσης ή μέχρι η ένδειξη μέσα στη μονάδα να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα για ζεύξη. 5. Πατήστε "+" (Προσθήκη υποσυσκευής) για να επιλέξετε την κατάλληλη πύλη προϊόντος και ακολουθήστε τις οδηγίες ζεύξης. 6. Η σύνδεση θα διαρκέσει περίπου 10-120 δευτερόλεπτα ανάλογα με την κατάσταση του δικτύου. 7. Τέλος, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Ρούτερ Wi-Fi
- Πύλη ZigBee
- iPhone, iPad (iOS 7.0 ή νεότερη έκδοση)
- Android 4.0 ή νεότερη έκδοση

Έξυπνο τηλέφωνο

Θύρα LAN του ρουτερ

ασύρματο Wi-Fi

Τροφοδοτικό

Πύλη Zigbee

Καλώδιο LAN

Καλώδιο USB

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης

Κατασκευαστής: Jin Wei Di Chuang(Shenzhen) Smart Co.,Ltd

Διεύθυνση: 1501-1506, κτίριο 1, No. 2009, Οδός Baoyuan, Περιοχή Bao'an, Shenzhen

(Διεύθυνση: 1501-1506, κτίριο 1, αρ. 2009, Οδός Baoyuan, Περιοχή Bao'an, Shenzhen)

Προϊόν: Έξυπνος διακόπτης τοίχου ZigBee Avatto

Μοντέλο: ZDMS16-1 TUYA

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/53/EE της

16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την διάθεση στην αγορά ραδιοσυχνοτήτων και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/EK. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

<https://files.innpro.pl/Avatto>

Ραδιοφωνική συχνότητα: 2.405GHz-2.480GHz IEEE 802.11b/g/n

Μέγ. ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: <20dBm

Κατασκευαστής: Jin Wei Di Chuang(Shenzhen) Smart Co.,Ltd

Διεύθυνση: 1501-1506, κτίριο 1, No. 2009, Οδός Baoyuan, Περιοχή Bao'an
Shenzhen

(Διεύθυνση: 1501-1506, κτίριο 1, αρ. 2009, Οδός Baoyuan, Περιοχή Bao'an
Shenzhen)

Εισαγωγέας: INNPRO Robert

Błędowski sp. z o.o. οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) με δική σας ευθύνη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες

συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείτε την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>