Φορητός σταθμός τροφοδοσίας EcoFlow RIVER 2 Pro

ECOFLOW · EAN 4895251601559

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Περιεχόμενα
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Βίντεο εκπαίδευσης
Συχνές ερωτήσεις EcoFlow App Πολιτική μετά την πώληση Κοινότητα
Επισκόπηση
Εικονίδια LCD
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Φορτίστε τις συσκευές σας

Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για τους φορητούς σταθμούς ενέργειας RIVER 2 Pro και RIVER 2 Pro 700. Υποδοχή AC

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να αναθεωρηθεί χωρίς προειδοποίηση. Εάν διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, παρακαλούμε επισκεφθείτε <https://manuals.ecoflow.com/product/river-2-pro-portable-power-station> για τις τελευταίες ενημερώσεις και μια καλύτερη

Θύρα εξόδου USB-C/USB-A

εμπειρία ανάγνωσης. Υποδοχή DC

Οι απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στην αμερικανική έκδοση του προϊόντος και προορίζονται μόνο για αναφορά.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που λάβατε. Φορτίστε τον σταθμό ενέργειας σας

Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή

την περιοχή σας.

X-Boost

EPS

Φροντίδα και συντήρηση

Προδιαγραφές

Βίντεο εκπαίδευσης

EcoFlow App

Τι περιέχει η συσκευασία

Αξεσουάρ

Συχνές ερωτήσεις

Οδηγίες ασφαλείας

Πιστοποίηση και συμμόρφωση

Επισκόπηση

Τροφοδοτεί συσκευές ή φορτίζει το προϊόν με μέγιστη ισχύ εισόδου/εξόδου

1 Θύρα USB-C

100W

2 Θύρα USB-A Τροφοδοτεί συσκευές με ονομαστική ισχύ 12W

3 Δείκτης ισχύος Δείχνει την κατάσταση λειτουργίας του προϊόντος. Αναβοσβήνει σε λειτουργία ενεργοποίησης ή αναμονής;

4 Κύριος διακόπτης ισχύος Πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε το προϊόν, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το προϊόν

5 Διακόπτης εξόδου AC Πατήστε σύντομα μία φορά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υποδοχή εξόδου AC

Τροφοδοτεί συσκευές ή φορτίζει το προϊόν με μέγιστη ισχύ εισόδου/εξόδου

1 Θύρα USB-C

100W

6 Υποδοχή εξόδου AC Υποστηρίζει τη λειτουργία X-Boost και τροφοδοτεί συσκευές με ονομαστική ισχύ 800W

7 Διακόπτης εξόδου DC Πατήστε σύντομα μία φορά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την υποδοχή εξόδου DC

8 Θύρα εξόδου DC5521 Τροφοδοτεί συσκευές με ονομαστική ισχύ 37W

Υποδοχή εξόδου DC (αναπτήρας αυτοκινήτου)

9 Τροφοδοτεί συσκευές εντός του οχήματος με ονομαστική ισχύ 126W

Δείχνει την πραγματική κατάσταση της μπαταρίας, την ισχύ εισόδου, την ισχύ εξόδου και άλλες καταστάσεις του

10 LCD

προϊόντος

Είσοδος AC X-Stream

11 Χρησιμοποιήστε το πρωτότυπο καλώδιο φόρτισης AC για είσοδο AC (υποστηρίζεται πρίζα τοίχου)

12 Υποδοχή εισόδου DC Υποστηρίζει είσοδο φόρτισης από αυτοκίνητο/ηλιακή ενέργεια
13 Αεραγωγός Μην μπλοκάρετε την έξοδο για να αποφύγετε κακή διάχυση θερμότητας
Εικονίδια LCD
1 Υπολειπόμενη μπαταρία 9 Περιορισμός επιπέδου εκφόρτισης/φόρτισης
2 Υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης/εκφόρτισης 10 Ικανότητα εισόδου
3 Έξοδος AC 11 Ικανότητα εξόδου
4 Έξοδος USB-A 12 Έξοδος αυτοκινήτου
5 Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας 13 Έξοδος USB-C
6 Δείκτης ανεμιστήρα 14 Προειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας
7 Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth 15 Προειδοποίηση υπερφόρτωσης
8 Κατάσταση Wi-Fi
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" για λεπτομέρειες.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση
Πατήστε ξανά το κύριο κουμπί ισχύος για να απενεργοποιήσετε την οθόνη LCD. Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για 5 λεπτά, θα εισέλθει
σε κατάσταση αδράνειας και η οθόνη LCD θα σβήσει. Πατήστε παρατεταμένα για απενεργοποίηση
xΌταν το προϊόν φορτίζεται, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με παρατεταμένο πάτημα του κύριου κουμπιού ισχύος εκτός αν το καλώδιο φόρτισης
αποσυνδεθεί πρώτα. Φορτίστε τις συσκευές σας
Υποδοχή εξόδου AC
Μέγιστη ισχύς εξόδου 800W
Πατήστε το διακόπτη εξόδου AC μία φορά για να ενεργοποιήσετε την υποδοχή εξόδου AC; πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε. Θύρα εξόδου USB-C/USB-A
Θύρα εξόδου USB-A
Μέγιστη ισχύς εξόδου 12W
Οι θύρες εξόδου USB-A είναι διαθέσιμες μόλις ενεργοποιηθεί το προϊόν. Θύρα εισόδου/εξόδου USB-C
Μέγιστη ισχύς εισόδου/εξόδου 100W
Η θύρα εξόδου USB-C είναι διαθέσιμη μόλις ενεργοποιηθεί το προϊόν. Υποδοχή εξόδου DC
Μέγιστη ισχύς εξόδου 126W
Πατήστε το διακόπτη εξόδου DC μία φορά για να ενεργοποιήσετε την υποδοχή εξόδου DC (αναπτήρας αυτοκινήτου); πατήστε ξανά για να την απενεργοποιήσετε. Θύρα εξόδου DC5521

Μέγιστη ισχύς εξόδου 37W

Φορτίστε τον σταθμό ενέργειας σας

Φόρτιση AC

Πλήρης φόρτιση σε 1.17 ώρες

940W μέγιστο (χαμηλής τάσης περιοχές, 100V-120V) / 870W μέγιστο (υψηλής τάσης περιοχές, 220V-240V)

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης AC που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε το καλώδιο απευθείας σε μια πρίζα τοίχου αντί για μια πρίζα επέκτασης. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια πρίζα με ικανότητα μεγαλύτερη από 10A και να διασφαλίσετε ότι το ρεύμα λειτουργίας της πρίζας είναι συνεχώς μεγαλύτερο από 10A. Φόρτιση με ηλιακή ενέργεια

220W μέγιστο

Πλήρης φόρτιση σε 4.5 - 9 ώρες

Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλιακό πάνελ EcoFlow για να φορτίσετε το προϊόν, συνδέστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν συνδέσετε το ηλιακό πάνελ, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος τάσης του ηλιακού πάνελ είναι μικρότερη από 50V για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.

Φόρτιση Αυτοκινήτου

100W μέγιστο

Πλήρης φόρτιση σε περίπου 9 ώρες

Μπορείτε να επαναφορτίσετε το προϊόν μέσω της πρίζας ρεύματος του αυτοκινήτου. Το προϊόν υποστηρίζει φορτιστές αυτοκινήτου 12V/24V και μέγιστο ρεύμα φόρτισης 8A. Η EcoFlow δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από την αποτυχία τήρησης των οδηγιών. Για να αποφευχθεί η αποτυχία εκκίνησης λόγω ανεπαρκούς μπαταρίας αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε τον φορτιστή αυτοκινήτου αφού ξεκινήσει το όχημα. Επιπλέον, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του φορτιστή αυτοκινήτου είναι σωστά συνδεδεμένο στην αναπτήρα.

Φόρτιση USB-C

100W μέγιστο

Πλήρης φόρτιση σε περίπου 9 ώρες

◎ Το καλώδιο φόρτισης USB-C (βύσμα Type-C) και ο προσαρμογέας δεν περιλαμβάνονται.

X-Boost

Το προϊόν υποστηρίζει το X-Boost. Μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές με ισχύ έως 1600W χωρίς να προκληθεί αποτυχία λειτουργίας λόγω προστασίας από υπερφόρτιση.

Παρατηρήστε τις παρακάτω συμβουλές κατά τη χρήση της λειτουργίας X-Boost:
1. Η λειτουργία X-Boost δεν είναι κατάλληλη για συσκευές με προστασία τάσης (όπως ακριβή όργανα).
2. Είναι κατάλληλη για θερμαντικά και κινητήρια συστήματα. Παρακαλώ διεξάγετε τους δικούς σας ελέγχους για να ελέγξετε αν οι συσκευές σας υποστηρίζουν το X-Boost.
EPS
Το προϊόν υποστηρίζει την έκτακτη τροφοδοσία (EPS). Παρακαλώ συνδέστε την ηλεκτρική ενέργεια στο AC input port του προϊόντος μέσω ενός καλωδίου AC, στη συνέχεια τροφοδοτήστε τη συσκευή σας μέσω του AC output port του προϊόντος (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). Η AC ενέργεια θα προέρχεται από το δίκτυο αντί από τον σταθμό ενέργειας σε αυτή την περίπτωση (λειτουργία παράκαμψης). Σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής ρεύματος, το προϊόν μπορεί αυτόματα να μεταβεί σε λειτουργία τροφοδοσίας από μπαταρία εντός 30ms.
1. Ως βασική λειτουργία UPS, δεν υποστηρίζει εναλλαγή 0ms. Παρακαλώ μην συνδέσετε το προϊόν σε οποιαδήποτε συσκευή που απαιτεί 0ms UPS (όπως διακομιστές δεδομένων και σταθμούς εργασίας). Παρακαλώ δοκιμάστε και επιβεβαιώστε τη συμβατότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
2. Συνιστάται να τροφοδοτείτε μόνο μία συσκευή (με μέγιστη ισχύ <1600W για περιοχές υψηλής τάσης και 1000W για περιοχές χαμηλής τάσης) τη φορά και να αποφεύγετε τη χρήση πολλών συσκευών ταυτόχρονα για να αποφευχθεί η ενεργοποίηση της προστασίας από υπερφόρτιση. Η EcoFlow δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αποτυχία συσκευής ή απώλεια δεδομένων που προκαλείται από την αποτυχία τήρησης των οδηγιών.
Φροντίδα και Συντήρηση
1. Για λόγους ασφαλείας, παρακαλώ μην αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία υψηλότερη από 45°C (113°F) ή χαμηλότερη από -10°C (14°F) για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Για μακροχρόνια αποθήκευση, παρακαλώ επαναφορτίστε το προϊόν κάθε τρεις μήνες (πρώτα αποφορτίστε το στο 0%, στη συνέχεια επαναφορτίστε το στο 60%). Το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση αν δεν φορτιστεί ή αποφορτιστεί για περισσότερους από 6 μήνες.
3. Αν το προϊόν έχει μείνει ανενεργό για πολύ καιρό και η μπαταρία είναι σοβαρά χαμηλή, θα εισέλθει σε λειτουργία προστασίας βαθύ ύπνου. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλώ φορτίστε το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
Προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΑ
EFR620 (RIVER 2 Pro)

Μοντέλο

EFR617 (RIVER 2 Pro 700)

Βάρος Περίπου 8.25 kg (18.2 lbs)

270 × 260 × 226 mm

Διαστάσεις

(10.6 × 10.2 × 8.9 inches)

ΓΕΝΙΚΑ

768Wh, 40Ah⎓ 19.2V (RIVER 2 Pro)

Χωρητικότητα

716Wh, 37.3Ah⎓ 19.2V (RIVER 2 Pro 700)

Εύρος συχνοτήτων:

20M: 2412-2462MHz/40M: 2422-2452MHz (ΗΠΑ)

20M: 2412-2472MHz/40M: 2422-2462MHz (ΕΕ/Αυστραλία/Νότια Αφρική)

Wi-Fi (2.4G)

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

0.071W (ΗΠΑ)

16.54dBm (ΕΕ/Αυστραλία/Νότια Αφρική)

Εύρος συχνοτήτων:

2402-2480MHz (ΗΠΑ)

Bluetooth 2402-2480MHz (ΕΕ/Αυστραλία/Νότια Αφρική)

Μέγιστη ισχύς εξόδου:

0.005W (ΗΠΑ) / 4.71dBm (ΕΕ/Αυστραλία/Νότια Αφρική)

ΕΙΣΟΔΟΣ

100V-120V~50Hz/60Hz, 10A Max (ΗΠΑ)

AC Είσοδος

220V-240V~50Hz/60Hz, 10A Max (ΕΕ/Αυστραλία/Νότια Αφρική)

Είσοδος Φόρτισης Αυτοκινήτου 12V/24V⎓ 8A, 100W Max

Είσοδος Φόρτισης Ηλιακής Ενέργειας 11-50V⎓ 13A, 220W Max

Είσοδος USB-C 5/9/12/15/20V⎓ 5A, 100W Max

ΕΞΟΔΟΣ

Καθαρή ημιτονοειδής κύμα, 800W συνολικά (1600W Ακμή)

120V~50Hz/60Hz (ΗΠΑ)

AC Έξοδος

230V~50Hz/60Hz (ΕΕ/Νότια Αφρική)

240V~50Hz/60Hz (Αυστραλία)

DC Έξοδος 12.6V⎓ 10A, 126W Max

USB-C Έξοδος 5/9/12/15/20V⎓ 5A, 100W Max

USB-A Έξοδος 5V⎓ 2.4A 12W Max ανά θύρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Υλικό Κυττάρου Μπαταρία LFP

Κύκλος Ζωής 80%+ χωρητικότητα μετά από 3000 κύκλους

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος για Αποφόρτιση -10°C~45°C(14°F έως 113°F)

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος για Φόρτιση 0°C~45°C(32°F έως 113°F)

-10°C~45°C (βέλτιστο: 20°C~30°C)

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος για Αποθήκευση

14°F έως 113°F (βέλτιστο: 68°F έως 86°F)

EcoFlow App

Ελέγξτε, παρακολουθήστε και προσαρμόστε το προϊόν EcoFlow σας από μακριά με την EcoFlow App. Δείτε πώς να συνδεθείτε →

Τι περιέχει η Συσκευασία

1. Φορητός σταθμός ενέργειας RIVER 2 Pro/RIVER 2 Pro 700

2. Καλώδιο φόρτισης AC

3. Οδηγίες & Κάρτα Εγγύησης

Οι τύποι πριζών AC και καλωδίων φόρτισης AC διαφέρουν σε διάφορες χώρες ή περιοχές. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Αξεσουάρ

Βρείτε περισσότερα →

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιες συσκευές μπορεί να τροφοδοτήσει η πρίζα εξόδου AC του προϊόντος; Η ονομαστική ισχύς του προϊόντος είναι 500W και η μέγιστη ισχύς είναι 1000W.

Με τη λειτουργία X-Boost, οι πρίζες AC του προϊόντος μπορούν να τροφοδοτήσουν συσκευές με ισχύ 1000W ή λιγότερο. Συνιστάται να επιβεβαιώσετε την ισχύ των συσκευών πριν από τη χρήση και να διασφαλίσετε ότι η συνολική ισχύς όλων των φορτισμένων συσκευών είναι μικρότερη από την ονομαστική ισχύ. 2. Πώς μπορώ να ξέρω πόσο καιρό μπορεί το προϊόν να φορτίσει τις συσκευές μου; Ο χρόνος φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη LCD του προϊόντος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμήσει τον χρόνο φόρτισης των περισσότερων συσκευών με σταθερή κατανάλωση ενέργειας. 3. Μπορώ να πάρω το προϊόν σε αεροπλάνο; Όχι. 4. Μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα του προϊόντος; Συνιστούμε να μην αλλάξετε τη

συχνότητα στις περισσότερες περιπτώσεις. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τη συχνότητα AC λόγω ειδικών συνθηκών, παρακαλώ ενεργοποιήστε την τροφοδοσία AC και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη εξόδου AC για 10 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να αλλάξετε τη συχνότητα. Ακόμα δεν λύθηκε το πρόβλημά σας; Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες. Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προφυλάξεις:

Χρήση>

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως πηγή φωτιάς ή θερμαντική σόμπα. 2. Κατά τη χρήση του προϊόντος, παρακαλώ ακολουθήστε αυστηρά τη θερμοκρασία λειτουργίας που καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη; εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, η απόδοση του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σοβαρά ή το προϊόν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. 3. Εάν αυτό το προϊόν πιάσει φωτιά κατά λάθος, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τους πυροσβεστήρες με την παρακάτω σειρά: νερό ή νερό ομίχλης, άμμο, κουβέρτα φωτιάς, ξηρή σκόνη και πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα. 4. Μην επιτρέπετε σε αυτό το προϊόν να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν στη βροχή ή σε υψηλή υγρασία. 5. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε σακούλες υγρασίας σε υγρές συνθήκες (για παράδειγμα, μέρη κοντά στη θάλασσα ή σε υδάτινες οδούς) για να αποτρέψετε το προϊόν από το να βραχεί. 6. Εάν βρεθεί νερό μέσα στο προϊόν ή το προϊόν πέσει κατά λάθος στο νερό, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί ξανά. Παρακαλώ τοποθετήστε το σε μια ασφαλή ανοιχτή περιοχή και κρατηθείτε μακριά από αυτό μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Παρακαλώ μην πλησιάσετε το προϊόν πριν στεγνώσει. Παρακαλώ λάβετε μέτρα κατά των ηλεκτροπληξιών πριν αγγίξετε το προϊόν. Το στεγνό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να απορρίπτεται κατά βούληση. Παρακαλώ απορρίψτε το σωστά μετά την επικοινωνία με την Υπηρεσία Πελατών. 7. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη βρωμιά από τις θύρες του προϊόντος. 8. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρή στατική ηλεκτρική ενέργεια ή ισχυρά μαγνητικά πεδία. 9. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν. 10. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος. 11. Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 12. Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή εύφλεκτων υγρών ή ακόμα και έκρηξη. 13. Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο με αιχμηρά αντικείμενα. 14. Μην μπλοκάρετε βίαια τον ανεμιστήρα κατά τη διάρκεια της

χρήσης. 15. Μην αγγίζετε τη θύρα του προϊόντος με καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή άλλους κινδύνους. 16. Κατά τη χρήση ή τη μεταφορά αυτού του προϊόντος, παρακαλώ αποφύγετε τις κρούσεις, τις πτώσεις και τις βίαιες δονήσεις. Σε περίπτωση σοβαρού χτυπήματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση αυτού του προϊόντος και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία. 17. Μην χρησιμοποιείτε μη επίσημα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, καθώς αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Συμβουλευτείτε επίσημα κανάλια EcoFlow εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ. 18. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για την τροφοδοσία ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την προσωπική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε αναπνευστήρες ιατρικής ποιότητας (CPAP νοσοκομείου: Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγού) ή τεχνητούς πνεύμονες (ECMO: Εξωσωματική Μεμβράνη Οξυγόνωσης). Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία ενός αναπνευστήρα σπιτιού (CPAP σπιτιού) που δεν χρειάζεται να παρακολουθείται συνεχώς από επαγγελματίες. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας και συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού. Εάν χρησιμοποιείται για γενικό ιατρικό εξοπλισμό, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε την κατάσταση τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι η τροφοδοσία δεν εξαντλείται. 19. Κατά τη χρήση, τα προϊόντα τροφοδοσίας θα παράγουν αναπόφευκτα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν τη φυσιολογική λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων ή προσωπικού ιατρικού εξοπλισμού όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ. Εάν χρησιμοποιούνται αυτού του τύπου ιατρικός εξοπλισμός, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να ρωτήσετε σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη χρήση τέτοιου εξοπλισμού. Αυτά τα μέτρα είναι θεμελιώδη για να διασφαλιστεί μια ασφαλής απόσταση μεταξύ ιατρικών εμφυτευμάτων (για παράδειγμα, βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, ακουστικά, απινιδωτές κ.λπ.) και αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της χρήσης. 20. Όταν η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη σε κανονική λειτουργία σε ένα ψυγείο, η τροφοδοσία μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω της ιδιότητας διακύμανσης της ισχύος του ψυγείου.

Εάν το ψυγείο αποθηκεύει φάρμακα, εμβόλια ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, συνιστάται έντονα να ρυθμίσετε την έξοδο AC σε "Ποτέ Μην Απενεργοποιείτε" μέσω της εφαρμογής EcoFlow όταν συνδέετε το προϊόν τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε μια συνεχόμενη παροχή ρεύματος. Οι χρήστες θα πρέπει να προσέχουν την κατανάλωση ρεύματος του τροφοδοτικού. 21. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν. 22. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στην ηλεκτρική πρίζα και το καλώδιο, τραβήξτε την πρίζα αντί για το

καλώδιο όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό. 23. Μην λειτουργείτε το τροφοδοτικό με κατεστραμμένο καλώδιο, πρίζα ή καλώδιο εξόδου. 24. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα πριν προσπαθήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία που αναφέρεται. 25. Αφήστε την υπηρεσία να εκτελείται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών χρησιμοποιώντας μόνο ταυτόσημα ανταλλακτικά. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η ασφάλεια του προϊόντος διατηρείται. 26. Μην χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ή συσκευή που είναι κατεστραμμένη ή τροποποιημένη. Κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να εμφανίσουν απρόβλεπτη συμπεριφορά που μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού. 27. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να τοποθετούν το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος λιγότερο από 457 mm (18 ίντσες) πάνω από το πάτωμα, όταν βρίσκονται σε εγκατάσταση επισκευής. 28. Για μακροχρόνια αποθήκευση, παρακαλώ αποφορτίστε το προϊόν κάθε τρεις μήνες (αρχικά αποφορτίστε το στο 0%, στη συνέχεια επαναφορτίστε το στο 60%); το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση εάν δεν έχει φορτιστεί ή αποφορτιστεί για περισσότερους από 6 μήνες. Απόρριψη> 1. Όποτε είναι δυνατόν, παρακαλώ αποφορτίστε εντελώς την μπαταρία αυτού του προϊόντος πριν το τοποθετήσετε στον καθορισμένο κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Οι μπαταρίες είναι επικίνδυνα χημικά και δεν θα πρέπει να απορρίπτονται σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων. Για λεπτομέρειες, παρακαλώ ακολουθήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ανακύκλωση και την απόρριψη μπαταριών. 2. Εάν η μπαταρία δεν μπορεί να αποφορτιστεί εντελώς λόγω βλάβης του προϊόντος, παρακαλώ μην απορρίπτετε την μπαταρία απευθείας στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών και επικοινωνήστε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για περαιτέρω επεξεργασία. 3. Η μπαταρία δεν θα ξεκινήσει μετά από υπερβολική αποφόρτιση. Παρακαλώ απορρίψτε την. Πιστοποίηση και συμμόρφωση Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της ΕΕ. Ανακυκλώστε αυτό το προϊόν σωστά για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων και προκειμένου να προωθήσετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Παρακαλώ επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας σε κατάλληλο σημείο συλλογής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν. Ο προμηθευτής σας θα αποδεχτεί τα χρησιμοποιημένα προϊόντα και θα τα επιστρέψει σε εγκατάσταση ανακύκλωσης φιλική προς το περιβάλλον. Με το παρόν, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού φορητού σταθμού ενέργειας συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2014/53/EU, 2011/65/EU(RoHS), (ΕΕ) 2015/863(RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση Internet: ΕΕ http://www.ecoflow.com/eu/eu-

compliance HB http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance ΓΕ http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance ΓΑ http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας © 2026 EcoFlow. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.