

Shelly PM Gen3 Dimmer Lighting Controller 0/1-10V, WiFi/Bluetooth

Shelly · EAN 3800235261750

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Σχέδιο καλωδίωσης 0.20 έως 0.24 ίντσες DE κρατήστε το κουμπί ελέγχου πατημένο για 5 δευτερόλεπτα IT μονό ή διπλό κουμπί ή σε λειτουργία α-

EN • Τοποθέτηση: Τοίχος κονσόλας/πίσω από τοίχο/κατασκευή πατημένο. διακόπτης μονός. Οδηγός χρήστη και ασφάλειας κατασκευής Shelly Dimmer 0/1-10V PM • Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό Sicherheitshandbuch σύνδεση της θετικής εξόδου (+) Guida all'uso e alla sicurezza Σε λειτουργία εισόδου μονής, το S2 είναι πάντα

Gen3 40°C / -5°F έως 105°F Shelly Dimmer 0/1-10V PM Ausgang (-) des Geräts mit dem negativen Gen3 αποσυνδεδεμένο. • Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: -20°C έως LED-Treibers (Dim +) και την αρνητική Συνδέστε τον οδηγό LED στα φώτα LED ακολουθώντας τις

Smart 0/1-10V dimming controller • Υγρασία: 30% έως 70% RH Gen3 Eingang des LED-Treibers (Dim -), wie in Abb. Ρυθμιστής έξυπνου φωτισμού του οδηγού LED. • Μέγιστο ύψος: 2000 μ / 6562 ft Intelligenter 0/1-10V 1 gezeigt. 0/1-10V Τεχνικές προδιαγραφές V- V+ Πληροφορίες ασφάλειας • Τροφοδοσία: 110-240 V~ 50/60 Hz Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας • Διαστάσεις (ΥxΠxB): 38,5x43,5x17mm /

N N Για ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε αυτόν τον οδηγό, και • Κατανάλωση ενέργειας: < 1.5 W Dimmcontroller (Φάση) στην επαφή L της συσκευής και το Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια 1.52x1.71x0.67in

L 110-240 V~ οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που συνοδεύουν αυτό το • Εξωτερική προστασία: 16A, χαρακτηριστικό διακοπής Sicherheitsinformationen καλώδιο ουδετέρου στην επαφή N και Για ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε αυτόν τον • Βάρος: 28.5 g / 0.99 oz

L Η αποτυχία τήρησης των διαδικασιών εγκατάστασης χαρακτηριστικό B ή C, 6 kA βαθμός διακοπής, στην είσοδο N του οδηγού LED. οδηγό και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. Συντηρήστε τα για μελλοντικές • Μέγιστη ροπή σφιξίματος βιδών: 0.4 Nm Dim- Dim+ μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία • Μέγιστη τάση διακοπής: 240 V~ Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, Συνδέστε την έξοδο ρελέ O με την αναφορές. Η αποτυχία τήρησης των • Διατομή αγωγού: Από 0.2 έως 2.5 mm²

και τη ζωή, παραβίαση του νόμου, και/ή άρνηση • Μέγιστο ρεύμα διακοπής: 13 A um es sicher und ordnungsgemäß zu ver- είσοδο L του οδηγού LED. διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες, κινδύνους για την υγεία και τη ζωή, και bootlace) Shelly Europe Ltd.

δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε • Βολτόμετρο (AC): 110 - 240 V Αναζητήστε. Η μη τήρηση των ρεύματος καλωδίων (Φάση) σε. παραβίαση της νόμου και/ή άρνηση των εγγυήσεων • Μήκος απογυμνωμένου αγωγού: Από 5 έως

απώλειας ή ζημιάς σε περίπτωση εσφαλμένης • Αμπερόμετρο (AC): 50 mA - 16 A Οδηγιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε μονοκατεύθυνση ή διπλή κατεύθυνση νομικές και εμπορικές (εάν υπάρχουν). Shelly Euro- 6 mm / από 0.20 έως 0.24 in

- + S2 O S1 L N εγκατάστασης ή ακατάλληλης λειτουργίας αυτής της συσκευής • Ακρίβεια μετρητών: $\pm 10\%$ κινδύνους για την υγεία και τη ζωή, σε λειτουργία μονοκατεύθυνσης ή σε λειτουργία διακόπτη pe Ltd. δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες • Τοποθέτηση: Κονσόλα τοίχου/πίσω τοίχου/

λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και ασφάλειας • Μετρητές ισχύος και ενέργειας: παραβάσεις του νόμου και/ή στην άρνηση εργασιών. ή ζημιών σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης ή ακατάλληλης λειτουργίας της συσκευής λόγω • Υλικό περιβλήματος: Πλαστικό

△ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας - Ενεργή και φανερή ισχύς εγγυήσεων (εάν υπάρχουν) που οδηγούν. Shelly Συνδέστε τον LED-driver με την △ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 40°C / -5°F

□ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει σημαντική σημείωση. - Συντελεστής ισχύος Ευρώπη Ltd. δεν φέρει ευθύνη για απώλειες ή Τροφοδοσία και τα LED φώτα △ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια • Υγρασία: 30% έως 70% RH

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 0/1-10V PM GEN3 △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η εγκατάσταση

• Αποθήκευση δεδομένων μέτρησης: Όχι ζημιές που προκύπτουν από εσφαλμένη εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του LED-driver κατασκευαστή. □ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση. • Τροφοδοσία: 110-240 V~ 50/60 Hz

△ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, • Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n Χρήστη και τις οδηγίες ασφαλείας σε αυτήν Προδιαγραφή △ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. • Κατανάλωση ενέργειας: $< 1.5\text{ W}$

κλείστε τους διακόπτες κυκλώματος. Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη • RF ζώνη: 2401-2495

MHz την οδηγία προκύπτουν. • Διαστάσεις (HxBxT): 38,5x43,5x17mm • Εξωτερική προστασία: 16 A, χαρακτηριστικό του

EN συσκευή δοκιμής για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση • Μέγιστη RF ισχύς: < 20 dBm ΔΑυτή η ένδειξη υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας / 1.52x1.71x0.67in ηλεκτρικών.

Η εγκατάσταση της συσκευής στο διακόπτη B ή C, ικανότητα διακοπής 6

Σημείωση στους αγωγούς που θέλετε να συνδέσετε. Όταν είστε • Εμβέλεια: Έως 30 m / 100 ft εσωτερικά και έως □ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση • Σφιγκτήρες βιδών μέγιστη ροπή: 0.4 ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, 240 V~ τερματικά της συσκευής σίγουροι ότι δεν υπάρχει τάση, προχωρήστε στην έως 50 m / 160 ft εξωτερικά (ανάλογα με □ Αυτή η ένδειξη υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση Nm / 3.5 lbin ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, 240 V~

• Διατομή του καλωδίου: 0.2 έως 2.5 mm² θετικό, απενεργοποιήστε τους αυτόματους διακόπτες. • Μέγιστο ρεύμα εναλλαγής: 13 A

• +: 0-10 VDC θετικός ακροδέκτης ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στις • Πρωτόκολλο: 4.2 Η εγκατάσταση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο / 24 έως 14 AWG (Συμπαγές, Πολυκλωνικό και Ατομικό- Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη συσκευή δοκιμής • Μέγιστο ρεύμα ελέγχου: 35 mA

• -: 0-10 VDC αρνητικός ακροδέκτης τις συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση •

Ζώνη RF: 2400-2483.5 MHz πρέπει να εκτελείται προσεκτικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. τερματικά) για να ελέγξετε την απουσία τάσης στα καλώδια • Βολτόμετρο (AC): 110 - 240 V

• Ο: Έξοδος ρελέ παρούσα στους ακροδέκτες της Συσκευής. • Μέγιστη ισχύς RF: < 4 dBm • Μήκος απογύμνωσης του καλωδίου: 5 έως 6 mm / συνδεδεμένα. Μόλις επιβεβαιωθεί η απουσία • Αμπερόμετρο (AC): 50 mA - 16 A

• S1: Ακροδέκτες εισόδου διακόπτη/κουμπιού για φωτισμό ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέστε τη Συσκευή μόνο με τον • Εμβέλεια: Έως 30 m / 100 ft σε εξωτερικούς χώρους, έως ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, 0.20 έως 0.24 in την τάση, προχωρήστε στην εγκατάσταση. • Ακρίβεια μετρητών: ±10%

• S2: Ακροδέκτες εισόδου διακόπτη/κουμπιού για φωτισμό τρόπο που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές απενεργοποιήστε τους διακόπτες κυκλώματος • Στήριξη: Τοίχος / πίσω από τον τοίχο ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση στις • Μετρητές ισχύος και ενέργειας:

• L: Ζωντανός (110-240 V) ακροδέκτης συνθήκες) • CPU: ESP-Shelly-C38F συνδέσεις,

βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες της Συσκευής. - Ενεργός και φαινομενική ισχύς

- N: Ουδέτερος ακροδέκτης • Συχνότητα ρολογιού: 40 Mhz • Flash: 8MB • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως 40°C / -5°F **ΔΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο • Αποθήκευση δεδομένων μέτρησης: Όχι

- Dim+ / Dim-: Θετικός/αρνητικός ακροδέκτης του του LED driver στο ηλεκτρικό δίκτυο και σε συσκευές που συμμορφώνονται με • Υγρασία: 30% έως 70% RH με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες. Οποιοδήποτε άλλο μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά Θερμοκρασία Wi-Fi

- V+ / V-: Θετική/αρνητική έξοδος του LED driver **ΔΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή πρέπει να ασφαλίζεται από για hook **ΔΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση στις • Κατανάλωση ισχύος: < 1.5 W **ΔΠΡΟΣΟΧΗ!**

Σύνδεση της Σ συσκευής μόνο • RF band: 2401-2495 MHz

Καλώδια σε διακόπτη προστασίας καλωδίων σύμφωνα με • Scripting: Ναι ότι δεν υπάρχει τάση στις τερματικές επαφές της συσκευής • Εξωτερική προστασία: 16 A, χαρακτηριστικό απελευθέρωσης- σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο και σε συσκευές που συμμορφώνονται • Max.

Ικανότητα RF: < 20 dBm

- N: Ουδέτερο καλώδιο EN60898-1 (χαρακτηριστικό απελευθέρωσης B ή C, • MQTT: Ναι που είναι συνδεδεμένο. χαρακτηριστικό B ή C, 6 kA ικανότητα διακοπής, σε όλες τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Ένα βραχυκύκλωμα • Εμβέλεια: Έως 30 m / 98ft σε εξωτερικούς χώρους και έως

- L: Καλώδιο φάσης (110-240 V) μέγιστο 16A ονομαστικό ρεύμα, ελάχιστο 6 kA διακοπής • Προχωρημένα προγράμματα: Ναι **ΔΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη συσκευή μόνο με κατηγορία περιορισμού ενέργειας 3 στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σε οποιαδήποτε συσκευή έως 50 m / 164 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις

- KVS (Key-Value Store): Ναι με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο • Max. Σύνδεση τάσης: 240 V~ που είναι συνδεδεμένο στο Συσκευή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές, συνθήκες τοπικά)

ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή εάν Συμπερίληψη Shelly Cloud σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο και σε συσκευές που συμμορφώνονται • Max. Ρεύμα σύνδεσης: 13 A

ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Η Συσκευή πρέπει να είναι • Πρωτόκολλο: 4.2

ΔΠΡΟΣΟΧΗ! Η Συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ρυθμιστεί μέσω της υπηρεσίας αυτοματισμού Shelly Cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μόνο με συσκευές που πληρούν όλες τις • Βολτόμετρο (AC): 110 - 240 V προστατευμένο από διακόπτη

προστασίας των • RF band: 2400-2483.5 MHz

σε και να ελέγξει μόνο ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές μέσω της εφαρμογής μας για Android, iOS ή Harmony ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Ένα • Αμπερόμετρο (AC): 50 mA - 16 A καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1 (χαρακ- • Max. Ικανότητα RF: < 4 dBm που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες κανονιστικές εφαρμογή κινητού OS ή μέσω οποιουδήποτε διαδικτύου βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο ή σε μια συσκευή • Ακρίβεια μετρητή: $\pm 10\%$ ριστικό απελευθέρωσης B ή C, ονομαστικό ρεύμα • Εμβέλεια: Έως 30 / 100 ft σε εξωτερικούς χώρους, έως

προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. **⚠ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή προορίζεται μόνο για σύνδεση μπορεί να οδηγήσει σε - Πραγματική και φανταστική ισχύ μέγιστο 16 A ονομαστικού ρεύματος, ελάχιστο 6 kA διακοπής, έως 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τη

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε τη Συσκευή μακριά από βρωμιά χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή με την - Πραγματική και φανταστική ενέργεια ικανότητα διακοπής, κατηγορία 3 περιορισμού δομή τοπικά)

και υγρασία. μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε τη **⚠ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή πρέπει να είναι μέσω ενός • Αποθήκευση δεδομένων μέτρησης: Όχι ενέργειας).

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ! Κρατήστε τη Συσκευή μακριά από βρωμιά Συσκευή στο Cloud και να την ελέγξετε από την διακόπτη προστασίας σύμφωνα με το EN60898-1 • Εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας: Ναι και υγρασία. • Συχνότητα ρολογιού: 40 Mhz

Περιγραφή προϊόντος Συσκευή στην εφαρμογή Shelly: ασφαλισμένος (χαρακτηριστικό απελευθέρωσης B ή Wi-Fi **⚠ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγξει μόνο κυκλώματα και συσκευές • CPU: ESP-Shelly-C38F

Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 (η Συσκευή) <https://shelly.link/app-guide>. C, μέγιστο 16 A ονομαστικό ρεύμα, ελάχιστο.

6 kA Απενεργοποίηση- • Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n ηλεκτρικές συσκευές σύμφωνα με τα πρότυπα και τις • Webhook (ενέργειες URL): 20 με 5 URL για

το Shelly είναι ένας έξυπνος ελεγκτής ρύθμισης φωτισμού Η εφαρμογή Shelly για κινητά και η υπηρεσία Shelly προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν. κάθε hook

που επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των ρυθμιστών φωτισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες αυτοματισμού σπιτιού.

⚠ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, • Max. HF-Ικανότητα: < 20 dBm **⚠ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η Συσκευή προορίζεται • Σενάρια: Ναι

από ένα κινητό τηλέφωνο, tablet, PC ή σύστημα αυτοματισμού σπιτιού. **⚠ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η

συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα και • Εύρος: Έως 30 m / 98 ft σε εξωτερικούς χώρους αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. • MQTT: Ναι

Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα σε ένα τοπικό δίκτυο Wi-Fi ή μπορεί επίσης να λειτουργήσει προδιαγραφές ασφαλείας. • Πρωτόκολλο: 4.2 Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 (η Συσκευή) Μπορεί να παρακολουθείται, ελέγχεται και ρυθμίζεται μέσω της υπηρεσίας αυτοματισμού

μέσω υπηρεσιών αυτοματισμού σπιτιού στο cloud. Αντιμετώπιση προβλημάτων **ΔΠΡΟΣΟΧΗ!** Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. • Max. HF-Ικανότητα: < 4 dBm Shelly Cloud. Είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής μας για κινητά,

Η συσκευή παρέχει υποστήριξη για 0-10V και **ΔΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τη συσκευή μακριά από • Εύρος: Έως 30 m / 100 ft σε εξωτερικούς χώρους, Android, iOS ή Harmony OS ή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 1-10V τύπους ρυθμιστών. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα με την βρωμιά και την υγρασία. έως 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες) <https://control.shelly.cloud/>. και στο ίδιο δίκτυο. Με το παρόν, η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι το Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 (η συσκευή) • CPU: ESP-Shelly-C38F μέσω υπηρεσιών αυτοματισμού σπιτιού στο cloud.

Η συσκευή υποστηρίζει οδηγούς τύπου εφαρμογής και την υπηρεσία Shelly Cloud, είναι δυνατή η σύνδεση με έξυπνες συσκευές ή συστήματα αυτοματισμού εάν το 10V PM Gen3 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder ein • Flash: 8MB 0-10V και 1-10V. βρείτε τις οδηγίες για το πώς να συνδέσετε τη συσκευή στο Cloud και να την ελέγξετε από την εφαρμογή Shelly στην οδηγία της εφαρμογής: <https://shelly.link/app-guide>. περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>. https://shelly.link/dimmer_0/1-10V_PM_ Η συσκευή διαθέτει μια ενσωματωμένη διεπαφή ιστού που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη ρύθμιση της συσκευής. Η διεπαφή ιστού είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση <http://192.168.33.1> όταν είστε συνδεδεμένοι απευθείας στο σημείο πρόσβασης της συσκευής ή στη διεύθυνση IP της. Η εφαρμογή Shelly και η υπηρεσία Shelly Cloud δεν είναι προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες αυτοματισμού κατοικίας.

Αναβάθμιση λογισμικού

Η συσκευή έρχεται με εργοστασιακά εγκατεστημένο λογισμικό. Για να παραμείνει ενημερωμένη και ασφαλής, η Shelly Europe Ltd. παρέχει τις τελευταίες αναβαθμίσεις λογισμικού δωρεάν. Η εγκατάσταση των αναβαθμίσεων λογισμικού είναι ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης της συσκευής που προκύπτει από την αποτυχία του χρήστη. Οι αλλαγές στις πληροφορίες επικοινωνίας δημοσιεύονται από τον Κατασκευαστή στην επίσημη ιστοσελίδα.

Επικοινωνία

Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd.

Διεύθυνση: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, Βουλγαρία

Τηλ.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Επίσημη ιστοσελίδα: <https://www.shelly.com>

Επίλυση προβλημάτων

Σε περίπτωση προβλημάτων με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής, επισκεφθείτε τη σελίδα της Βάσης Γνώσεων: https://shelly.link/dimmer_0/1-10V_PM_Gen3

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι

να εγκαταστήσει τις διαθέσιμες ενημερώσεις εγκαίρως Όλα τα δικαιώματα για το σήμα κατατεθέν Shelly® και άλλα που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο. περιηγητής διαδικτύου στη διεύθυνση <https://control.shelly>. □ Η Σ συσκευή παρέχεται με ένα firmware ο τύπος εξοπλισμού ραδιοφωνίας Shelly Dimmer

με τρόπο. τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή τη Σ συσκευή Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλες έξυπνες cloud/ χρησιμοποιήστε. εγκατεστημένο εργοστασιακά. Για να το διατηρήσετε ενημερωμένο και ασφαλές, η Shelly Europe Ltd.

παρέχει 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2011/65/EE. Το κείμενο

Οδηγίες εγκατάστασης ανήκουν στη Shelly Europe Ltd. Συσκευές ή αυτοματιστικά συστήματα Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή δωρεάν τις τελευταίες ενημερώσεις του πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE

□ Για να συνδέσετε τη Σ συσκευή, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε βρίσκονται στην ίδια υποδομή δικτύου. Η Shelly Europe Ltd. προσφέρει APIs για τη οδηγίες για τη σύνδεση της συσκευής με την Cloud και για τον έλεγχο της μέσω της εφαρμογής Shelly είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

συμπαγή καλώδια μονής αγωγού ή συρμάτινα καλώδια συσκευή, την ενσωμάτωσή τους και

τον έλεγχο μέσω Cloud. και για τη χρήση της υπηρεσίας Shelly Cloud στο εγχειρίδιο εφαρμογής: https://shelly.link/dimmer_0/1-10V_PM_ με ακροδέκτες. Τα καλώδια θα πρέπει να έχουν μόνωση Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε στο <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>. <https://shelly.link/app-guide>. την τελευταία έκδοση του firmware. Η επιλογή να εγκαταστήσετε ή όχι Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd. Διεύθυνση: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, με αυξημένη αντοχή στη θερμότητα, όχι λιγότερη από PVC T105°C (221°F). <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>. <https://shelly.link/app-guide>. την ενημέρωση του firmware είναι Βουλγαρία

□ Όταν συνδέετε καλώδια στους ακροδέκτες της Σ συσκευής, □ Η συσκευή παρέχεται με εργοστασιακά εγκατεστημένο Η εφαρμογή Shelly και η υπηρεσία Shelly Cloud αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Τηλ.: +359 2 988 7435

λάβετε υπόψη την καθορισμένη διατομή αγωγού firmware. Για να την κρατήσετε ενημερωμένη και ασφαλή, παρέχει δεν είναι προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Αυτή η συσκευή Europe Ltd. δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν E-mail: support@shelly.cloud

και το μήκος απογύμνωσης. Μην συνδέετε τις τελευταίες ενημερώσεις firmware δωρεάν. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερώσεις είτε μέσω της ενσωματωμένης ή μέσω της εφαρμογής Shelly Smart Control, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία έκδοση του firmware. Οι αλλαγές στις πληροφορίες επικοινωνίας είναι πολλαπλά καλώδια σε έναν μόνο ακροδέκτη. Η Shelly Europe Ltd. οι τελευταίες ενημερώσεις firmware μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες αυτοματισμού σπιτιού που προκαλούνται από την καθυστέρηση στην εγκατάσταση των διαθέσιμες από τον χρήστη. δημοσιευμένες από τον κατασκευαστή στην επίσημη ιστοσελίδα. προτείνουμε να απενεργοποιήσετε ή να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το AP (Access Point) της Σ συσκευής.

Αποκτήστε πρόσβαση στην εφαρμογή Smart Control, Εάν έχετε προβλήματα με την εγκατάσταση □ Για να συνδέσετε τη συσκευή, συνιστάται να πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή τη συσκευή ap-

□ Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής, όπου μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία έκδοση firmware ή τη λειτουργία της συσκευής, δείτε χρησιμοποιήστε μονοπολικούς ή πολυπολικούς αγωγούς με που ανήκουν στη Shelly Europe Ltd. πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για 10 ενημερώσεις. Η απόφαση για την εγκατάσταση ή όχι των την αντίστοιχη σελίδα της βάσης γνώσεων:

άκρα. Οι αγωγοί πρέπει να έχουν μόνωση με

δευτερόλεπτα. Firmware-Updates zu installieren oder nicht, https://shelly.link/dimmer_0/1-10V_PM_ μεγαλύτερη αντοχή στη θερμότητα, όχι μικρότερη από PVC T105°C (221°F).

□ Για να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης και τη σύνδεση Bluetooth της συσκευής, πατήστε και είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει ευθύνη για Gen3 □ Όταν συνδέετε τα καλώδια στους ακροδέκτες της

κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα. Konformitätsmängel des Geräts, die darauf Δήλωση συμμόρφωσης συσκευής, λάβετε υπόψη την ενότητα του

Συνδέστε την θετική έξοδο (+) της συσκευής οφείλονται στο γεγονός ότι ο χρήστης δεν αγωγού και το μήκος της απογυμνωμένης περιοχής.

στην θετική είσοδο του LED driver (Dim+), και την εγκατέστησε τις διαθέσιμες ενημερώσεις εγκαίρως. Εδώ δηλώνει η Shelly Europe Ltd. ότι η μη συνδέετε περισσότερους αγωγούς σε έναν μόνο

αρνητική έξοδο (-) της συσκευής στην αρνητική είσοδο του LED driver Funkanlage Typ Shelly Dimmer 0/1-10V PM ακροδέκτη. αρνητική είσοδο (Dim -) όπως φαίνεται στο Σχ. 1.

Οδηγίες εγκατάστασης Gen3 της οδηγίας 2014/35/EU, 2014/30/ □ Για λόγους ασφαλείας, μετά την σύνδεση

Συνδέστε το Live καλώδιο στον ακροδέκτη L της συσκευής- EE, 2011/65/EU συμμορφώνεται. Το πλήρες κείμενο της

και το ουδέτερο καλώδιο στον ακροδέκτη N □ Για τη σύνδεση της συσκευής προτείνουμε δήλωσης συμμόρφωσης EE μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: il Dispositivo alla rete Wi-Fi locale, si consiglia

και στον ακροδέκτη N του LED driver. χρησιμοποιήστε μονοπολικούς ή πολυπολικούς αγωγούς https://shelly.link/dimmer_0/1-10V_PM_ di disattivare o proteggere con password I'AP

Συνδέστε την έξοδο ρελέ O της συσκευής στον ακροδέκτη L του LED με ακροδέκτες. Οι αγωγοί θα πρέπει να έχουν μόνωση με αυξημένη Gen3_DoC □ Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων της

driver. Οι αγωγοί θα πρέπει να έχουν μόνωση με αυξημένη θερμική αντοχή, τουλάχιστον PVC T105°C (221°F). positivo, tenere premuto il pulsante di control-

Συνδέστε διακόπτες ή κουμπιά στους ακροδέκτες S1 και S2 της συσκευής και το Live καλώδιο. Τηλέφωνο: +359 2 988 7435 Io per 10 secondi. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί σε λειτουργία ενός ή δύο κουμπιών □ Λάβετε υπόψη σας κατά τη σύνδεση των E-mail: support@shelly.cloud κουμπιών.

Σε λειτουργία με μία είσοδο, το S2 είναι πάντα αποσυνδεδεμένο. benannten

Leiterquerschnitt und die Abisolier- Εδώ δηλώνει η Shelly Europe Ltd. ότι η E-mail: support@shelly.cloud μήκος.

Μην συνδέετε πολλαπλά καλώδια σε μια μόνο επαφή. Επίσημη Ιστοσελίδα:

<https://www.shelly.com> Συνδέστε την θετική έξοδο (+) της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον κατασκευαστή του οδηγού LED. □ Αφού συνδέσετε επιτυχώς τη συσκευή στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, σας συνιστούμε για λόγους ασφαλείας να απενεργοποιήσετε ή να προστατεύσετε το AP (Access Point) της συσκευής με έναν κωδικό πρόσβασης. Η Shelly Europe Ltd. δημοσιεύει τις αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας στην επίσημη ιστοσελίδα της. Όλα τα δικαιώματα της μάρκας Shelly® και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με αυτή τη συσκευή ανήκουν στον κατασκευαστή.

Προδιαγραφές

- Μέγεθος (ΥxΠxB): 38.5x43.5x17mm / 1.52x1.71x0.67in
- Βάρος: 28.5 g / 0.99 oz
- Μέγιστη ροπή σύσφιξης τερματικών βιδών: 0.4 Nm / 3.5 lbin
- Διατομή αγωγού: 0.2 έως 2.5 mm² / 24 έως 14 AWG (συμπαγής, πλεγμένος και με μανίκια)

□ Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα.

- Μήκος απογυμνωμένου αγωγού: 5 έως 6 mm /

□ Για να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης και τη σύνδεση Bluetooth της συσκευής, συνδέστε την έξοδο Ο του ρελέ της συσκευής στην επαφή L του οδηγού LED. Συνδέστε τους διακόπτες ή τα κουμπιά στις επαφές S1 και S2 της συσκευής και στο καλώδιο φάσης.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία a