

LOGED



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PL

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Μοντέλο: LOQED Touch Smart Lock

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας της συσκευής, της ασφαλούς χρήσης και εγκατάστασής της.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και ολόκληρη αυτήν την οδηγία χρήσης καθώς και όλα τα πληροφορικά έγγραφα. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, παραβίαση κανονισμών ή άρνηση των νομικών και/ή εμπορικών εγγυήσεων (εάν ισχύει). Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές της συσκευής που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης και ασφαλείας αυτού του οδηγού.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ :

Το LOQED Touch Smart Lock είναι μια ασφαλής, χωρίς κλειδί κλειδαριά πόρτας που προσφέρει άνετη πρόσβαση μέσω αφής. Ενσωματώνεται με το smartphone, επιτρέποντας απομακρυσμένο έλεγχο, υποστηρίζει Bluetooth και Wi-Fi για σύνδεση σε συσκευές έξυπνου σπιτιού και διαθέτει κρυπτογράφηση end-to-end για ασφάλεια. Η κλειδαριά είναι εύκολη στην εγκατάσταση, ταιριάζει στις περισσότερες τυπικές πόρτες και μπορεί να ελεγχθεί μέσω αφής, της εφαρμογής LOQED ή συμβατών συστημάτων έξυπνου σπιτιού.

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1 x Εξωτερική μονάδα	3 x Μανίκια μονάδας κινητήρα
1 x Βάση τοποθέτησης της μονάδας	8 x Μπαταρίες AA
1 x Διαχωριστικό εξωτερικής μονάδας	3 x Πλάκες καλύμματος
	1 x Κάλυμμα εσωτερικής μονάδας
2 x Τυπικά μανίκια εσωτερικής μονάδας εξωτερικού	1 x Δακτύλιος στερίγματος
2 x Μακριά μανίκια εξωτερικής μονάδας	1 x Στήριγμα
	1 x Γέφυρα
1 x Κύλινδρος	1 x Κλειδί εξαγωνικό
1 x Κάλυμμα	1 x εργαλείο εξαγωνής
2 x Μεγάλοι δακτύλιοι	
4 x Μικροί δακτύλιοι	
1 x Μονάδα κινητήρα	

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αποφύγετε τη χρήση δύναμης κατά το κλείσιμο/άνοιγμα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλα στα α-σθητήρια κουμπιά - χωρίς αιχμηρά αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Διατηρήστε την ελαστικότητα των στοιχείων σύνδεσης στην εφαρμογή. Ελέγχετε και ενημερώνετε τα δικαιώματα πρόσβασης τακτικά.

Η εξωτερική οθόνη λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -15°C έως 55°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το εσωτερικό μοντέλο δεν πρέπει να εκθωπεί σε νερό ή χαμηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Ελέγχετε τη φθορά, χρησιμοποιείτε γράσα ασφαλή για την κλειδαριά και ενημερώνεις το λογισμικό της κλειδαριάς και της εφαρμογής.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Βεβαιώσου ότι διαθέτεις εναλλακτικό τρόπο εισόδου σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του τμήματος της κλειδαριάς ή της εντοχιζομένης κλειδαριάς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :

- Πόρτες/πόρτες:** Συμβατό με πόρτες πάχους έως 110 mm για ασύμμετρες πόρτες ή έως 55 mm μετρημένο από τη θήκη του κυλίνδρου προς το εσωτερικό . Εφόσον απαιτείται, υπάρχουν διαθέσιμες προεκτάσεις για παχύτερες πόρτες . Επικοινωνήστε με την υποστήριξη LOQED.
- Συμβατότητα με κυλίνδρους: Λειτουργεί με τη μεγάλη πλειονότητα κυλίνδρων σε προφίλ Euro

Τι χρειάζεσαι:

- Εργαλεία για την αφαίρεση του υπάρχοντος εξοπλισμού πορτών και κυλίνδρων. Τα απαιτούμενα εργαλεία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πόρτα, αλλά γενικά θαρκέει ένα μεγάλο σταυροκατσάβιδο και ένα επίπεδο κατσαβίδι.
- Υπάρχει εξαγωνικό κλειδί ενσωματωμένο στη συσκευή LOQED Touch Smart Lock που διαθέτετε.
- Προστατευτικό ρολό ή κουβέρτα για τοποθέτηση κάτω από την πόρτα/εξοπλισμένο να αποτραπεί η ζημιά στα εξαρτήματα σε περίπτωση τυχαίας πτώσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ : Παρακολουμεί συμμεριστεύετε το διαδικτυακό εγχειρίδιο εγκατάστασης στην εφαρμογή Loqed ή το QR κωδικό παρακάτω, καθώς αυτό περιλαμβάνει εικόνες και καθοδηγεί σε διάφορα σενάρια εγκατάστασης.

Βήμα προς βήμα οδηγίες για την εγκατάσταση της LOQED Touch Smart Lock

- Προετοιμασία για την εγκατάσταση:**
 - Συνεκρίνωστε τον κωδικό Wi-Fi και τα απαιτήτητα εργαλεία: μεγάλοσταυροκατσάβιδο, δέπιπεδο κατσαβίδι, μικρό κατσαβίδι και εξάγωνο κλειδί που περιλαμβάνονται στη συσκευασία LOQED.
- Αφαίρεση του υπάρχοντος εξοπλισμού πόρτας:**
 - Αφαίρεση χειρολαβής: Χρησιμοποιήστε ένα εξαγωνικό κλειδί για να αφαιρέσετε τη χειρολαβή από την εσωτερική πλευρά της πόρτας.
 - Αφαίρεση του καρφιού του κυλίνδρου: Εντοπίστε και αφαιρέστε το μεμονωμένο καρφι που ασφαρίζει τον κύλινδρο. Συχνά αυτό είναι το καρφι κάτω από τον σύρτη.
 - Αφαίρεση του κυλίνδρου: Εισαγάγετε το κλειδί στον κύλινδρο, γυρίστε το 45 μοίρες και τραβήξτε προσεκτικά για να βγάλετε τον κύλινδρο.
 - Αφαίρεση εξοπλισμού πόρτας: Αφαιρώστε το κλειδί στον κύλινδρο, γυρίστε το 45 μοίρες και τραβήξτε προσεκτικά για να βγάλετε τον κύλινδρο - αφαιρέστε το προσεκτικά). Εάν η πόρτα σου έχει ροζέτα, μελέτησε τις οδηγίες εγκατάστασης στην εφαρμογή LOQED ή μέσω του QR κωδικού παρακάτω.
- Προετοιμασία της εξωτερικής μονάδας:**
 - Αφαιρέστε το μπλοκ στήριξης: Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τις δύο βίδες στο πίσω μέρος τουμπλοκ στήριξης της εξωτερικής μονάδας.
 - Διέρχεται το καλώδιο της εξωτερικής μονάδας μέσω της οπής για το κλειδί στο εξάρτημα της πόρτας . Κρατώντας το, τοποθετήστε το μπλοκ στήριξης επάνω στο καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι η μακρύτερη πλευρά είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του μηχανισμού της πόρτας.
 - Ασφαλίστε την εξωτερική μονάδα με τη βοήθεια δύο μικρών βιδών και ενός σκατσάβιδιού. Εάν διαπιστώσετε ότι οι βίδες είναι πολύ κοντές, χρησιμοποιήστε δύο μεγαλύτερες βίδες.
 - Περάστε το καλώδιο της εξωτερικής μονάδας μέσα από την οπή για τον κύλινδρο . Δώστε ώθηση στόν τετράγωνο άξονα της λαβής μέσα από την οπή. Θίξτε τον μηχανισμό της πόρτας ώστε να στερεωθεί με ασφάλεια.
- Τοποθέτηση κυλίνδρου LOQED:**
 - Κρατήστε τον κύλινδρο από τον άξονα, τοποθετήστε τον πάνω από το καλώδιο και εισάγετε τον στην εσωτερική οπή της πόρτας.
 - Περιστρέψτε τον άξονα περίπου 30 μοίρες ώστε να επιβεβαιωθεί ότι βρισκεται στη σωστή θέση.
- Ασφάλιση κυλίνδρου:**
 - Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βίδα του κυλίνδρου για να ασφαλίσετε τον κύλινδρο LOQED στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του κυλίνδρου παραμένει σε οριζόντια θέση.
- Αφαιρέστετη μονάδα κινητήρα από τη βάση της εσωτερικής μονάδας**
 - Χρησιμοποιήστε ένα εξάγωνο κλειδί για να ξεβιδώσετε τις τρεις μαύρες βίδες που συγκρατούν τη μονάδα κινητήρα.
- Εγκαταστήστε τη βάση της εσωτερικής μονάδας:**
 - Βεβαιωθείτε ότι οι εξαγωνικές βίδες στην επέκταση του στηρίγματος είναι στραμμένες προς τα αριστερά και δεξιά.
 - Στερεώστε τη βάση: Περάστε το καλώδιο της εξωτερικής μονάδας μέσα από τη βάση της εσωτερικής μονάδας και τοποθετήστε τη βάση πάνω στον άξονα. Βεβαιωθείτε ότι οι επίπεδες πλευρές του άξονα είναι οριζόντιες.
 - Σφίξτε τις εξαγωνικές βίδες στην επέκταση του στηρίγματος, ώστε το μαύρο στοιχείο πλήρωσης του άξονα να ασφαλίσει στον άξονα.

- Ασφαλίστε τη βάση: Προσαρτήστε τη βάσητης εσωτερικής μονάδας στην πόρτα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες και ροδέλες. Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει τοποθετηθεί ευθεία.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος του κυλίνδρου βρίσκεται ακριβώς στο δέντρο της εγκοπής στη βάση. Εάν δεν είναι έτσι, χαλαρώστε τις βίδες και προσαρμόστε τη θέση της βάσης.
- 8. Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα:**
 - Εφαρμόστε τη μονάδα κινητήρα στόν άξονα του κυλίνδρου. Σημειώστε ότι η μονάδα κινητήρα μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικές προσανατολισμούς, ανάλογα με την πόρτα σας.
 - Εάν το μέγεθος του PZ είναι 92 mm ή περισσότερο, η μονάδα κινητήρα πρέπει να τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιστρέψτε το διακόπτη για να ελέγξετε αν κινείται ομαλά και κλειδώνει στη θέση του χωρίς αντίσταση.
- 9. Συνδέστε τα καλώδια:**
 - Συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας και της εξωτερικής μονάδας. Βεβαιώσου ότι το καλώδιο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο (εφόσον χρειάζεται περιστρέψέ το) και κρύψε το περίσσιο καλώδιο κάτω από τις μπαταρίες.
- 10. Εγκατάσταση της μπαταρίας:**
 - Τοποθετήστε 8 μπαταρίες διατηρώντας τη σωστή πολικότητα. Μην αναμενιέεις καινούριες με χρησιμοποιημένες μπαταρίες ούτε μπαταρίες διαφορετικών μαρκών.
- 11. Τοποθέτηση πλάκας κάλυψης:**
 - Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος της πλάκας κάλυψης. Πίεσε την πλάκα κάλυψης πάνω στη μονάδα του κινητήρα.
- 12. Ασφάλισε το περιβάλλον:**
 - Πίεσε το μεταλλικό περίβλημα στον μηχανισμό κλειδώματος. Πράξά τοποθέτησε το κάτω μέρος και στη συνέχεια το πάνω.
- 13. Εγκατάσταση στερίγματος:**
 - Τοποθετήστε το μαύρο δαχτυλίδι στην επέκταση της μανέτας και στη συνέχεια τοποθετήστε στήριγμα. Σφίξτε με εξάγωνο κλειδί.
- 14. Τοποθετήστε το Bridge LOQED:**
 - Συνδέστε το Bridge LOQED στην ηλεκτρική πρίζα σε απόσταση έως 3 μέτρων από την κλειδαριά.
- 15. Ολοκληρώστε τη ρύθμιση:**
 - Κατεβάστε την εφαρμογή LOQED, επιλέξτε «Ρυθμίστε νέα κλειδαριά» από το μενού και ακολουθήστε τις οδηγίεςγια ένα ολοκληρώσατε την εγκατάσταση.

Για αναλυτικές οδηγίες, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR:



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ :

Τύπος	Αξίζει δέ
Φυσική	
Εξωτερική μονάδα αφής	
Διαστάσεις:	51mm (ύψος 8mm (βάθος) δέ) x 33mm (πλάτος) δέ 8 δέ
Βάρος:	Περίπου 40g
Εσωτερική μονάδα	
Διαστάσεις:	284mm (ύψος 66mm (πλάτος) x 69mm(βάθος) (με ροδέλα στηρίγμα)
Βάρος:	Περίπου 385g
Χρώμα:	Μαύρο, Ασημένιο
Στερεβαλλοντική	
Εξωτερική μονάδα:	-15°C έως +50°C (5°F έως 122°F)
Εσωτερική μονάδα:	0°C έως +50°C (32°F έως 122°F)
Υγρασία δέ:	0% έως 95% υγρασία σχετική υγρασία (RH), χωρίς συμπύκνωση
Αντοχή σε καιρικές συνθήκες :	Η εξωτερική μονάδα έχει βαθμό προστασίας IP65 (στεγανή στη σκόνη και προστατευμένη από ρεύματα νερού). Η εσωτερική μονάδα πρέπει να προστατεύεται από άμεση έκθεση σε υγρασία ή ακραίες καιρικές συνθήκες.
Ηλεκτρική	
Τροφοδοσία:	8x μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται)
Τύπος μπαταρίας:	1,5V AA
Ζι διάρκεια ζωής μπαταρίας:	Συνήθως 7-12 μήνες με τυπική χρήση (περίπου 20 κύκλοι κλεισμάτων/ άνοιγματος ημερησίως)
Bluetooth	
Πρωτόκολλο !:	4.2 BLE
Ζώνη RF:	2400-2483, 5 MHz
Μέγ. ισχύς RF:	<4 dBm
Εύρος ΕΥ:	Έως 30 μ / 100 πόδια εξωτερικά °Εσωτερικά έως 10 μ / 33 πόδια (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)
Ραδιο	
Wi-Fi	
Πρωτόκολλο !:	802.11 b/g/n

Ζώνη RF:	2401 - 2483 m Hz
Μέγιστη ισχύς RF:	< 20 dbm

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

Κλειδωμα της πόρτας.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές για το κλειδωμα της πόρτας:

- Κλείστε την πόρτα και αφήστε σύντομα τον εξωτερικό αισθητήρα εντός 5 δευτερολέπτων από το κλείσιμο της πόρτας, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αγγίξης για Κλειδωμα.
- Κλείστε την πόρτα και πραγματοποιήστε δεύτερο πάτημα στηνεξωτερική οθόνη ανά πάσα στιγμή.
- Κλείστε την πόρτα και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή LOQED για να κλειδώσετε την πόρτα.

Άνοιγμα πόρτας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ :

Εγκατάσταση: Το LOQED Smart Lock πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Ανεπαρκής εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή μειωμένη ασφάλεια. Έκτακτη πρόσβαση: Διατηρείτε πάντα διαθέσιμες εναλλακτικές μεθόδους πρόσβασης , όπως εφεδρικό κωδικό PIN ή άλλη φυσική επιλογή εισόδου, σε περίπτωση βλάβης των ηλεκτρονικών στοιχείων. Σε περίπτωση εξάντλησης της μπαταρίας απαιτείται νέα μπαταρία 9V για την τροφοδοσία της κλειδαριάς από εξωτερική πηγή. Η Shelly Europe LTD. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει το λογισμικό και το υλικολογισμικό της έξυπνης κλειδαριάς με σκοπό την αύξηση τηςελεκτρονικού της, τη βελτίωση της ασφάλειας και τη διασφάλιση της συμβατότητας με μελλοντικές ενημερώσεις κινητών ηλεκτρονικών συστημάτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε το για να αποτρέψετε βλάβες στο περιβάλλον και στην υγεία, καθώς και δέ για να υποστηρίξετε την εξοικονόμηση πόρων. Απορρίψτε το προϊόν σε κα-η τάλληλο σημείαςύλλογής αποβλήτων με δική σας ευθύνη.



Οι πωλητές, από τους οποίους αγοράστηκε η συσκευή, υποχρεούνται να δεχθούν δωρεάν την παροχή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE) για τη σωστή τους διάθεση. Ορισμένα ηλεκτρονικά προϊόντα ενδέχεται να αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή αυτών πριν από τη διάθεση της συσκευής. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ :

Με την παρούσα, η Shelly Europe Ltd. (δίδοντας της LOQED B.V.δ) δηλώνει ότι το LOQED Touch Smart Lock συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/53/EE, 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2011/65/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://shelly.link/Loqed-DoC>

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ :

Shelly Europe Ltd. Διεύθυνση: Λεωφόρος Cherni Vrah 51, κτίριο 3, όροφος 2-3, Σόφια 1407, Βουλγαρία

Τηλ.: +359 2 988 7435

E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud.

E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud.

Υποστήριξη: <https://support.shelly.cloud/>

Ιστοτόπος: <https://www.shelly.com>

Οποιοδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται από τον Κατασκευαστή στην επίσημη ιστοσελίδα.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ LOQED TOUCH SMART LOCK ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ SHELLY

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ή σαρώστε τον κωδικό QR που οδηγεί σε βίντεο οδηγών

ΒΗΜΑ 1

Άνοιξε την εφαρμογή Shelly Smart Control.

ΒΗΜΑ 3

Βρείτε το LOQED στις διαθέσιμες Ενσωματώσεις και πάτηστε Διαμόρφωση

ΒΗΜΑ 5

Αποδώστε στον λογαριασμό σας LOQED

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μόνο ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει/αλλάξει



Προστασία του περιβάλλοντος

Ο Χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επεξεργασία συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξαφαιρώντας τη σωστή τη απόρριψη, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληρεί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Νέας Προέγγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://sewus.innpro.pl/>- εγγύηση

ΑΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει δια του παρόντος ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Έξυπνη Κλειδαριά SHELLY LOQED Touch 25 συμμορφώνεται με την οδηγία 2 014/53/ΕΕ. Η δήλωση κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση Ιστού: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Cherni Vrah Blvd. 1031407 Σόφια Βουλγαρία

Ραδιοσυχνότητα: 200MHz-2483,5MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, εξοικειωθείτε επίσης με τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, χτυπήματα, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε επαφή με νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει ρητά την αδιαβροχοποίησή της.

- Κατά την εγκατάσταση των ταινιών LED, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη, ώστε να αποφευχθεί η αποκόλληση και η φθορά τους.

- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές με κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως σπασμένες λάμπες, κομμένες ταινίες LED ή κατεστραμμένα στερίγματα στερέωσης.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί σωστά, ώστε να αποτραπεί τυχόν πτώση και φθορά.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλη για παιδιά.

- Έξυπνες λάμπες, λαμπτήρες και άλλα φωτιστικά στοιχεία

- Μπορεί να εγκατασταθούν μικρά μέρη που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.

- Φυλάξτε τις συσκευές και τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά για να αποτρέψετε την κατά λάθος κατάποση μικρών μερών ή ζημιά στο προϊόν λόγω λανθασμένης χρήσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με αποσυνδεδεμένη τροφοδοσία.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά καλώδια τροφοδοσίας, τους αντάπτορες και τις συνδέσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή συνιστάται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές με κατεστραμμένα καλώδια, βύσματα ή συνδέσεις, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.

- Εάν η συσκευή δεν είναι αδιαβροχή, αποφύγετε την εγκατάστασή της σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους.

- Μην χειρίζεστε συνδέσεις ή καλώδια με βρεγμένα χέρια.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων:

- Αποφύγετε την επαφή με τις λάμπες και τους λαμπτήρες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή τους, καθώς μπορεί να είναι πολύ θερμές.

- Βεβαιωθείτε ότι οι λάμπες και οι λαμπτήρες έχουν εγκατασταθεί σε χώρους με κατάλληλο αερισμό για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση.

- Μην καλύπτετε τις λάμπες ή τους λαμπτήρες με υλικά που μπορούν να περιορίσουν τη ροή αέρα ή να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Ασύρματη επικοινωνία
Προστασία δεδομένων:

- Οι εξυπνες φωτιστικές συσκευές συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee . Εφόσον είναι δυνατόν, προστατέψτε τις με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων.

- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των εφαρμογών έλέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων και η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές έλέγχου φωτισμού μόνο σε αξιόπιστους χρήστες.

- Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και αφαιρείτε αυτές που δεν είναι πλέον απαραίτητες ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.

- Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε λειτουργίες ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στις συσκευές.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση
Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, διασφαλίστε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα επιλεγμένα για το επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης.

- Πάντα διασφαλίστε ότι οι συσκευές έχουν σταθερή τοποθέτηση και είναι συνδεδεμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού, διασφαλίστε ότι η συσκευή διαθέτει την κατάλληλη βαθμίδα στεγανότητας IP και προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φωτιστικών συσκευών για να διασφαλίσετε ότι λειτουργούν σωστά και δεν έχουν υποστεί ζημιές.

- Καθαρίζετε τις συσκευές με μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση νερού και χημικών που μπορούν να βλάδουν την επιφάνειά τους.

Ασφάλεια κατά τη χρήση:

- Μην αφήνετε τον φωτισμό αναμμένο χωρίς επίβλεψη, ειδικά σε συσκευές που ενδέχεται να θερμανθούν.

- Εάν παρατηρήσετε