

Sonoff Διακόπτης Τοίχου Χωνευτός WiFi Smart Touch TX T5 1C, 1 κανάλι (Λευκό)

Sonoff · EAN 6920075740219

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο χρήστη V1.2

Έξυπνος τοίχος αφής

· □ □ -----1 - 8 · Αγγλικά -----9 - 16 · Προειδοποίηση -----17 -20

Περιγραφή προϊόντος

Πίνακας

Οθόνη αφής πλήρους οθόνης

Φωτισμός ατμόσφαιρας

Λυχνία ένδειξης διακόπτη

Λυχνία ένδειξης δικτύου

Θύρες σύνδεσης

Βάρος συσκευής <1Kg, προτεινόμενη ύψος εγκατάστασης <2 μέτρα.

Κατάσταση και περιγραφή λυχνίας ένδειξης

Όνομα λυχνίας ένδειξης Κατάσταση λυχνίας ένδειξης Περιγραφή κατάστασης

Λυχνία ένδειξης ζεύξης Σε "Λειτουργία κύκλου" Η συσκευή είναι σε κατάσταση ζεύξης

Λυχνία ένδειξης δικτύου Αναβοσβήνει γαλάζια γρήγορα μία φορά Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή

Αναβοσβήνει γαλάζια γρήγορα δύο φορές Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή, αλλά όχι με το cloud

1

Οδηγίες χειρισμού

Γρήγορη πίεση Μακρά πίεση

Σύρσιμο Πολλαπλή αφή

Χειρισμός Περιγραφή ενέργειας Κύρια λειτουργία

Γρήγορη πίεση Γρήγορη κλικ στην επιφάνεια Χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αντίστοιχου καναλιού, σκηνές APP

Συνθήκες ενεργοποίησης

Μακρά πίεση Μακρά πίεση στην επιφάνεια για πάνω από 5 δευτερόλεπτα Εισαγωγή της

συσκευής σε κατάσταση ζεύξης

Σύρσιμο στην επιφάνεια, η απόσταση σύρσιμου υπερβαίνει

Σύρσιμο το 50% της επιφάνειας Συνθήκες ενεργοποίησης σκηνής APP

- T5-86 υποστηρίζει αριστερό/δεξί σύρσιμο

Πολλαπλή αφή Πολλοί αντίχειρες αγγίζουν ταυτόχρονα την επιφάνεια Χειροκίνητη

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού ατμόσφαιρας

2

Χαρακτηριστικά

SONOFF TX Ultimate είναι ένας έξυπνος τοίχος αφής με LED φώτα, ο οποίος θα παράγει ήχο, φως και δονήσεις κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Μετά την επιτυχία ζεύξης στην εφαρμογή eWeLink, μπορείτε να ελέγχετε απομακρυσμένα την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, να αλλάξετε τις λειτουργίες φωτισμού ατμόσφαιρας, να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτες ή έξυπνες σκηνές.

Απομακρυσμένος έλεγχος Φωνητικός έλεγχος Έξυπνη σκηνή

Λειτουργία φωτισμού ατμόσφαιρας Δόνηση αφής Φωτιστικά εφέ

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποίηση

Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνονται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή επαφή με τους ακροδέκτες ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

3

2. Οδηγίες σύνδεσης

L Out1

L Out2

4

L Out1

L Out2

L Out3

L Out1

L Out2

L Out3 L Out4

L Out3 L Out2 L Out1 L In

L Out4 N

4C

1. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, πρέπει να εγκατασταθεί

μπροστά από το TX Ultimate διακόπτης μικροκυκλώματος (MCB) ή διακόπτης διαρροής (RCBO) που πληροί τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας με ονομαστικό ρεύμα 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86).

2. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι σωστές.

5

Μέθοδος ζεύξης

Ζεύξη μέσω της εφαρμογής eWeLink

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ επισκεφθείτε το κατάστημα εφαρμογών, το Google Play Store ή το Apple App Store και αναζητήστε "eWeLink" για να την κατεβάσετε.

2. Ενεργοποίηση

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή κατά την πρώτη χρήση, εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Η λυχνία ένδειξης της συσκευής είναι σε "Λειτουργία κύκλου". Εάν δεν πραγματοποιηθεί ζεύξη εντός 30 λεπτών, η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζεύξης Bluetooth. Για να εισέλθετε ξανά, πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία ένδειξης της συσκευής να είναι σε "Λειτουργία κύκλου".

6

3. Προσθήκη συσκευής

Πατήστε “ +”, επιλέξτε “Προσθήκη συσκευής”, και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Το σπίτι μου Το σπίτι μου

Προσθήκη συσκευής

Σαρώστε

Οικογένεια Σκηνές Μηνύματα Το δικό μου Οικογένεια Σκηνές Μηνύματα Το δικό μου

Προσθήκη ελαφριάς έξυπνης υποσυσκευής

Μπείτε στη σελίδα ρυθμίσεων συσκευής της εφαρμογής eWeLink, επιλέξτε “ελαφριά έξυπνη υποσυσκευή” και πατήστε “Προσθήκη”, στη συνέχεια ενεργοποιήστε την υποσυσκευή για να προσθέσετε επιτυχώς.

Ρυθμίσεις συσκευής Ελαφριά έξυπνη υποσυσκευή

Γρήγορες ρυθμίσεις

Διαχείριση τοποθεσίας

Κοινή χρήση συσκευής

Δημιουργία ομάδας

Έλεγχος μέσω μικροπρογράμματος Προσθήκη

Έλεγχος τοπικού δικτύου

Ρυθμίσεις συσκευής

Ελαφριά έξυπνη υποσυσκευή 0/8

Λυχνία ένδειξης δικτύου

7

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Μοντέλο προϊόντος T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86

1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A

Είσοδος 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 10A

3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 15A

4C:100-240V ~ 50/60Hz Max 16A

1C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A

Έξοδος 2C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Κανάλι 10A/Σύνολο

3C:100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Κανάλι 15A/Σύνολο

4C:100-240V ~ 50/60Hz Max 4A/Κανάλι 16A/Σύνολο

1C: 150W Max@240V,75W Max@100V

Φορτίο LED 2C: 150W Max@240V/Κανάλι,75W Max@100V/Κανάλι

3C: 150W Max@240V/Κανάλι,75W Max@100V/Κανάλι

4C: 150W Max@240V/Κανάλι,75W Max@100V/Κανάλι

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ 40°C

Υγρασία λειτουργίας 5% ~ 95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Χρώμα Λευκό

Υλικό περιβλήματος PC +CRS

Διαστάσεις προϊόντος 86x86x39mm

8

Αγγλικά

Περιγραφή προϊόντος

Πίνακας διακόπτη

Οθόνη αφής

Φωτισμός ατμόσφαιρας

Λυχνία ένδειξης διακόπτη

Λυχνία ένδειξης δικτύου

Θύρες σύνδεσης

Το βάρος της συσκευής είναι λιγότερο από 1kg, και το προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης

είναι λιγότερο από 2m. Κατάσταση και οδηγίες λυχνίας ένδειξης

Λυχνίες ένδειξης Κατάσταση λυχνίας ένδειξης Οδηγίες

Λυχνία ζεύξης Σε "Λειτουργία κύκλου" Η συσκευή είναι σε κατάσταση ζεύξης

Λυχνία δικτύου

Αναβοσβήνει γαλάζια γρήγορα μία φορά Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή

Λυχνία δικτύου Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το δρομολογητή

Αναβοσβήνει γαλάζια γρήγορα δύο φορές αλλά όχι με το cloud

9

Αγγλικά

Οδηγίες λειτουργίας

Γρήγορη πίεση Μακρά πίεση

Σύρσιμο Πολλαπλή πίεση

Λειτουργίες Οδηγίες Λειτουργίες

Γρήγορη πίεση Γρήγορη κλικ στην επιφάνεια Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των διακοπτών και ενεργοποίηση

των έξυπνων σκηνών

Μακρά πίεση Μακρά πίεση στην επιφάνεια Εισαγωγή της συσκευής σε κατάσταση ζεύξης για 5 δευτερόλεπτα

Σύρσιμο στην επιφάνεια και

Σύρσιμο βεβαιωθείτε ότι η απόσταση σύρσιμου υπερβαίνει Ενεργοποίηση της έξυπνης σκηνής

το 50% της επιφάνειας

- T5-86 υποστηρίζει αριστερό/δεξί σύρσιμο

Πολλαπλή πίεση Πολλοί αντίχειρες αγγίζουν ταυτόχρονα την επιφάνεια

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού ατμόσφαιρας

10

Αγγλικά

Χαρακτηριστικά

SONOFF TX Ultimate είναι ένας έξυπνος τοίχος αφής με LED φώτα που θα παράγει ήχο, φως και δονήσεις κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Μετά την προσθήκη στην εφαρμογή eWeLink, μπορείτε

να ελέγχετε απομακρυσμένα την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, να αλλάξετε τις λειτουργίες φωτισμού ατμόσφαιρας, να ρυθμίσετε χρονοδιακόπτες και έξυπνες σκηνές στο τηλέφωνο. Απομακρυσμένος έλεγχος Φωνητικός έλεγχος Έξυπνη σκηνή

Λειτουργία φωτισμού ατμόσφαιρας Δόνηση αφής Φωτιστικά εφέ

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποίηση

Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή επαφή με τους ακροδέκτες ενώ

η συσκευή είναι ενεργοποιημένη! 11

Αγγλικά

2. Οδηγίες σύνδεσης

L Out1

L Out2

12

Αγγλικά

L Out1

L Out2

L Out3

L Out1

L Out2

L Out3 L Out4

L Out3 L Out2 L Out1 L In

L Out4 N

4C

1.

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος Λειτουργίας Υπολειμματικού Ρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 10A (T5-1C-86, T5-2C-86), 16A (T5-3C-86, T5-4C-86) πριν από το TX Ultimate. 2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. 13

Αγγλικά

Μέθοδος Ζευγοποίησης

Ζευγοποίηση μέσω της εφαρμογής eWeLink

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store. 2. Ενεργοποίηση

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth από προεπιλογή κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης και το φως του LED θα ανάψει σε "Λειτουργία κύκλου". Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth όταν δεν ζευγοποιηθεί επιτυχώς εντός 30 λεπτών. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση ξανά στη λειτουργία ζευγοποίησης, αγγίξτε τον πίνακα διακόπτη τοίχου για 5 δευτερόλεπτα μέχρι το φως του LED να ανάψει σε "Λειτουργία κύκλου". 14

Αγγλικά

3. Προσθήκη συσκευής

Πατήστε "+" και επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής", στη συνέχεια λειτουργήστε ακολουθώντας την προτροπή στην εφαρμογή. Το Σπίτι Το Σπίτι

Σπίτι Μήνυμα Προφίλ Σπίτι Μήνυμα Προφίλ

Προσθήκη υποσυσκευών eWeLink-Remote

Εισέλθετε στη σελίδα Ρυθμίσεων Συσκευής στην εφαρμογή eWeLink, επιλέξτε "υποσυσκευές eWeLink-Remote" και πατήστε "Προσθήκη", στη συνέχεια ενεργοποιήστε την υποσυσκευή για να την προσθέσετε επιτυχώς. 15

Αγγλικά

Προδιαγραφές

Μοντέλο T5-1C-86/T5-2C-86/T5-3C-86/T5-4C-86

1C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A

Είσοδος 2C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 10A

3C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 15A

4C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 16A

1C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A

Έξοδος 2C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A/Ομάδα 10A/Σύνολο

3C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 5A/Ομάδα 15A/Σύνολο

4C:100-240V ~ 50/60Hz Μέγιστο 4A/Ομάδα 16A/Σύνολο

1C: 150W Μέγιστο@240V, 75W Μέγιστο@100V

Φορτίο LED 2C: 150W Μέγιστο@240V/Ομάδα, 75W Μέγιστο@100V/Ομάδα

3C: 150W Μέγιστο@240V/Ομάδα, 75W Μέγιστο@100V/Ομάδα

4C: 150W Μέγιστο@240V/Ομάδα, 75W Μέγιστο@100V/Ομάδα

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ 40°C

Υγρασία λειτουργίας 5% ~ 95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Χρώμα Λευκό

Υλικό περιβλήματος PC +CRS

Διαστάσεις 86x86x39mm

16

Προειδοποίηση

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, και
 - (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητα και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

—Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. —Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. —Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που ορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματός σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνδυασμό ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. 17

Προειδοποίηση

Ειδοποίηση ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από άδεια του Υπουργείου Καινοτομίας,

Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το ICES-003 του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το RSS-247 της Βιομηχανίας Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί βλαβερές παρεμβολές.

Ο πομπός/δέκτης χωρίς άδεια που περιέχεται στη συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις CNR του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά που ισχύουν για τις ραδιοφωνικές συσκευές χωρίς άδεια. Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές; (2) Η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε ραδιοφωνική παρεμβολή, ακόμη και αν η παρεμβολή μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της. Αυτή η ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το πρότυπο NMB-003 του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS-247 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας ISED

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που καθορίζονται από την ISED για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του πομπού και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ISED που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκ. μακριά από έναν πομπό ή το σώμα σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή άλλο πομπό.

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση SAR

Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Προειδοποίηση WEEE

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακατάλληλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απορριπτόμενο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των σημείων συλλογής.

Ονόματα και περιεχόμενο επιβλαβών ουσιών στο προϊόν

Επιβλαβής ουσία

Όνομα εξαρτήματος Μόλυβδος Υδράργυρος Κάδμιο Χρωμίου (Cr{VI}) Πολυβρωμιωμένοι διφαινύλιοι Πολυβρωμιωμένα διφαινύλια

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr{VI}) (PBB) (PBDE)

Πλαστικά μέρη ο ο ο ο ο ο

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα x ο ο ο ο ο ο

Συσκευασία ο ο ο ο ο ο

PCB ο ο ο ο ο ο

Μεταλλικά μέρη ο ο ο ο ο ο

Αυτή η φόρμα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές SJ/T 11364:

ο: δηλώνει ότι η επιβλαβής ουσία σε όλα τα ομοιογενή υλικά αυτού του εξαρτήματος είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται από το GB/T 26572;

x: δηλώνει ότι η επιβλαβής ουσία σε τουλάχιστον ένα από τα ομοιογενή υλικά αυτού του εξαρτήματος υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από το GB/T 26572.

Προειδοποίηση

Scatola Scatola Manuale Neto

PAP 20 PAP 21 PAP 22 EVA 7

Carta Carta Carta Plastica

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και παραδώστε τα σωστά.

Εκτελούμενα πρότυπα: GB/T 16915.2-2012

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού T5-1C-86, T5-2C-86, T5-3C-86, T5-4C-86 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Για τη Συχνότητα CE:

Εύρος λειτουργίας συχνότητας:

2402-2480MHz (BLE)

802.11 b/g/n20: 2412-2472MHz

802.11 n40: 2422-2462MHz

Ικανότητα RF:

2dBm (BLE)

15dBm (802.11b), 14dBm (802.11g), 15dBm (802.11n20),

16dBm (802.11n40) (Wi-Fi)

FRFR NA ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ

Αυτή η συσκευή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ανακυκλώνεται Ή