

Smart Scene Wall Switch WiFi Sonoff M5 2C (2-channel)

Sonoff · EAN 6920075743722

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

-. ❖

.•

υποστήριξη

80 86 120

Έξυπνος διακόπτης τοίχου Sonoff

M5

1C (1καναλικός) / 2C (2καναλικός) / 3C (3καναλικός)

Οδηγίες χρήσης

Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. Εισαγωγή στο προϊόν

80/86 LED κατάσταση Wi-Fi (μπλε)

1C 2C 3C

" " "

C C C

. I I

Κουμπί ζευγοποίησης/φυσικός διακόπτης

120

-----< Δείκτης LED Wi-Fi (μπλε) >-----❖

LED κατάσταση Wi-Fi (μπλε)

1C 2C 3C

Κουμπί ζευγοποίησης/φυσικός διακόπτης

0 Το βάρος της συσκευής είναι λιγότερο από 1 kg. Η προτεινόμενη ύψος εγκατάστασης είναι λιγότερο από 2 m. Οδηγίες για την ένδειξη κατάστασης LED Wi-Fi

Κατάσταση δείκτη LED Wi-Fi Περιγραφή κατάστασης

Σηματοδότηση (ένα μακρύ και δύο σύντομα αναβοσβήματα)

Λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth

Γρήγορο αναβόσβημα Συμβατή λειτουργία ζευγοποίησης

Αναμμένο Η συσκευή είναι online

Γρήγορο μοναδικό αναβόσβημα Σφάλμα σύνδεσης με τον δρομολογητή

Γρήγορο διπλό αναβόσβημα Συνδεδεμένο με τον δρομολογητή, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με τον διακομιστή

Γρήγορο τριπλό αναβόσβημα Ενημέρωση υλικολογισμικού

Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αυτή η συσκευή είναι ένας έξυπνος φυσικός διακόπτης. Αφού ζευγοποιηθεί με την εφαρμογή eWeLink, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω του smartphone σας από οπουδήποτε, να προγραμματίζετε την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση τους, να τις μοιράζεστε με την οικογένεια για κοινό έλεγχο και άλλα. (ce[) c<, %

[Of 0

Απομακρυσμένος Μοναδικός χρόνος/ Φωνητικός Δυνατότητα Έξυπνες σκηνές έλεγχος αντίστροφη μέτρηση έλεγχος κοινής χρήσης

X (9

@

Λειτουργία

Σύνδεση με Ομαδικό Καταγραφή ιστορικού Έλεγχος LAN

διακόπτη

κάμερας έλεγχος

Οδηγίες χρήσης

1. Ενεργοποίηση

Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Για να αποφευχθεί ο ηλεκτροπληξία, μην κάνετε καμία σύνδεση ή μην αγγίζετε το τερματικό, ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη! Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. 2.

Οδηγίες για τη σύνδεση

-----+----- " "----100-240VAC

= =

80/86: 2C

3C

120: 3C

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι αγωγοί είναι σωστά συνδεδεμένοι. 3. Κατεβάστε την εφαρμογή eWelink

I J) I eWelink J

tl91

TM

Android & iOS

Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. 4. Ενεργοποίηση

ο

Αφού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής κατά την πρώτη χρήση, θα εισέλθει σε λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth. Η LED κατάσταση Wi-Fi αναβοσβήνει σε κύκλο δύο σύντομα και ένα μακρύ. Η συσκευή θα βγει από τη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth αν δεν ζευγοποιηθεί εντός 3 λεπτών. 0

Για να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί ζευγοποίησης για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει η LED κατάσταση Wi-Fi να αναβοσβήνει σε μοτίβο δύο σύντομα και ένα μακρύ, στη συνέχεια απελευθερώστε το κουμπί.

5. Προσθήκη συσκευής



D

Πατήστε το "+" και επιλέξτε "Ζευγοποίηση Bluetooth", στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή. Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. Συμβατή λειτουργία ζευγοποίησης

Εάν δεν μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία ζευγοποίησης Bluetooth, προσπαθήστε να ζευγοποιήσετε τη συσκευή στη λειτουργία "Συμβατή ζευγοποίηση". Πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί ζευγοποίησης για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αλλάξει η LED κατάσταση Wi-Fi σε δύο σύντομα αναβοσβήματα ακολουθούμενα από ένα μακρύ αναβόσβημα, στη συνέχεια απελευθερώστε το κουμπί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε κουμπί ζευγοποίησης για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι η LED κατάσταση Wi-Fi να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η συσκευή θα μεταβεί στη συνέχεια στη λειτουργία συμβατής ζευγοποίησης. f) Πατήστε το "+" και επιλέξτε "Λειτουργία συμβατής ζευγοποίησης" στην εφαρμογή. Εισάγετε τον κωδικό Wi-Fi, πατήστε "Επόμενο" και στη συνέχεια "Σύνδεση". Επιλέξτε SSID Wi-Fi που ξεκινά με ITEAD-*****, εισάγετε τον κωδικό 12345678, επιστρέψτε στην εφαρμογή eWeLink και πατήστε "Επόμενο". Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Προδιαγραφές

MS-1 C-80, M5-2C-80, M5-3C-80 MS-1

C-86, M5-2C-86, M5-3C-86 MS-1C-120,

Μοντέλο

M5-2C-120, M5-3C-120

1C: 100-240V ~ 50/60Hz 1 DA max. 2C: 100-240V ~ 50/60Hz 1 DA max. Είσοδος

3C: 100-240V ~ 50/60Hz 6A max. 1C: 100-240V ~ 50/60Hz 10A max. 2C: 100-240V ~

50/60Hz 5A/κανάλι, 10A/σύνολο max. Έξοδος

3C: 100-240V ~ 50/60Hz 2A/κανάλι, 6A/σύνολο max. 1C: 2200W

2C: 2200W (1-1100W/κανάλι)

Max.

φορτίο

3C: 1320W (1-440W/κανάλι)

1C: 300W/220V, 150W/110V

2C: 300W/220V/κανάλι, 150W/110V/κανάλι

Τάση LED

3C: 100W/220V/κανάλι, 600W/110V/κανάλι

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi

4.2 BLE

Πρότυπο Bluetooth

Λειτουργικά συστήματα Android & i OS

Θερμοκρασία λειτουργίας

-10 °C ~ 40 °C

Υλικό επιφάνειας PC V0

80: 86 × 71 × 41,5 mm

86: 86 × 86 × 41,5 mm

Διαστάσεις

120: 120 × 74 × 41,5 mm

Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Η αφαίρεση της συσκευής στην εφαρμογή eWeLink σημαίνει την επαναφορά της σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Συχνά προβλήματα

Σφάλμα ζεύξης Wi-Fi συσκευής με την εφαρμογή eWeLink

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία ζεύξης. Η συσκευή θα αποχωρήσει αυτόματα από τη λειτουργία ζεύξης αν δεν γίνει ζεύξη εντός 3 λεπτών.

2. Πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία τοποθεσίας στο κινητό σας τηλέφωνο και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Πριν επιλέξετε το δίκτυο Wi-Fi, πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία τοποθεσίας και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Η παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμεύει για την απόκτηση λίστας διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi. Αν επιλέξετε "Απενεργοποίηση", η συσκευή δεν θα προστεθεί.

3. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi σας λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz.

4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει το σωστό SSID Wi-Fi και τον κωδικό πρόσβασης χωρίς

ειδικούς χαρακτήρες. Λάθος κωδικός πρόσβασης είναι πολύ συχνή αιτία αποτυχίας ζεύξης.

5. Φέρτε τη συσκευή κοντά στον δρομολογητή για καλή εμβέλεια σήματος κατά τη διάρκεια της ζεύξης.

6. Δοκιμάστε να ζευγαρώσετε τη συσκευή με συμβατή συσκευή. Προβλήματα με Wi-Fi συσκευές σε εκτός σύνδεσης λειτουργία

Ελέγξτε τα παρακάτω προβλήματα σύμφωνα με την κατάσταση του LED δείκτη Wi-Fi: Ο δείκτης LED αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι συνδεδεμένος με τον δρομολογητή.

1. Ίσως έχετε εισάγει λάθος αναγνωριστικό SSID Wi-Fi δικτύου ή κωδικό πρόσβασης.

2. Βεβαιωθείτε ότι το αναγνωριστικό SSID Wi-Fi δικτύου και ο κωδικός πρόσβασης δεν περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες, όπως εβραϊκούς ή αραβικούς χαρακτήρες. Το σύστημά μας δεν μπορεί να αναγνωρίσει αυτούς τους χαρακτήρες, γι' αυτό η σύνδεση στο Wi-Fi δίκτυο αποτυγχάνει.

3. Ίσως ο δρομολογητής έχει χαμηλότερη χωρητικότητα μεταφοράς δεδομένων.

4. Η ισχύς του σήματος Wi-Fi μπορεί να είναι χαμηλή. Ο δρομολογητής είναι πολύ μακριά από τη συσκευή, ή μπορεί να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους που μπλοκάρουν τη μεταφορά σήματος.

5. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση MAC της συσκευής δεν είναι στη μαύρη λίστα διαχείρισης διευθύνσεων MAC. Διπλό αναβόσβημα του δείκτη LED σημαίνει ότι η σύνδεση με τον διακομιστή δεν ήταν επιτυχής.

1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο λειτουργεί σωστά. Μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας; αν όμως δεν έχετε πρόσβαση, ελέγξτε τη διαθεσιμότητα σύνδεσης.

2. Ίσως ο δρομολογητής έχει χαμηλή χωρητικότητα μεταφοράς. Ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον δρομολογητή υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα του. Ελέγξτε τον μέγιστο αριθμό συσκευών που υποστηρίζει ο δρομολογητής. Αν ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών υπερβαίνει τη μέγιστη χωρητικότητα, αφαιρέστε ορισμένες συσκευές ή αντικαταστήστε τον δρομολογητή με έναν πιο ισχυρό και δοκιμάστε ξανά.

3. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας και επιβεβαιώστε ότι η διεύθυνση του διακομιστή μας δεν είναι μπλοκαρισμένη:

cn-disp.coolkit.cc (ηπειρωτική Κίνα)

as-disp.coolkit.cc (στην Ασία εκτός Κίνας)

eu-disp.coolkit.cc (στην ΕΕ)

us-disp.coolkit.cc (στις ΗΠΑ)

Αν καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν έχει λύσει το πρόβλημα, παρακαλούμε στείλτε

μας το μέσω της ενότητας Βοήθεια και Ανατροφοδότηση στην εφαρμογή eWeLink.

Απλοποιημένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Έξυπνος τοίχος διακόπτης Sonoff M5 1C, 2C, 3C] συμμορφώνεται με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2014/53. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/SONOFF>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3F & 6F, BldgA, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα 518000

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤ 20 dBm

Κατασκευαστής

Shenzhen Sonoff Technologies s.r.o. Bulong Road A, 518000 Shenzhen, Κίνα

support@itead.cc

Υπεύθυνος φορέας

SONOFF TECHNOLOGY Deutschland GmbH Breite Str. 222240213

Düsseldorf Γερμανία eurep@

itead.cc

UK

CA -

Προστασία περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Με τη σωστή διάθεση αυτών των συσκευών αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένης ηλεκτρονικής συσκευής συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από την τοπική αρχή, από εταιρεία που ασχολείται με την καθαριότητα αποβλήτων ή από το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην

ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε μέσω ειδικευμένων κέντρων εξυπηρέτησης με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές διαδικασίες συντήρησης ή εξυπηρέτησης στο εγχειρίδιο χρήσης, είναι απαραίτητο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να αξιολογείται εάν η φυσική κατάσταση του προϊόντος αποκλίνει από την κατάσταση ενός νέου συσκευής. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή παρέμβασης εξυπηρέτησης. Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η ανεπαρκής αντίδραση κατά την ανίχνευση απόκλισης μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια φροντίδας. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl