

Avatto Βαλβίδα Έξυπνου Θερμοστάτη για Σώμα Καλοριφέρ TRV06 Zigbee 3.0 TUYA (Λευκό)

AVATTO · EAN 6976037360001

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

:8V06 =OXKRKY 9SGXZ 8GJOGZUX :NKXSUYZGZ Ø55.0mm

Ø55.0mm

Ø38.0mm

Οδηγίες λειτουργίας

Εφαρμογή

Παρακαλώ γυρίστε το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "OF" όταν απενεργοποιείτε τη μηχανή. Αυτό το προϊόν είναι ένας έξυπνος ελεγκτής θέρμανσης νερού με GZB και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, κατάλληλος για ελεγκτή βαλβίδας ελέγχου θέρμανσης νερού. Ο ελεγκτής θερμοκρασίας παρέχει έξι χρονικές περιόδους την ημέρα, και η θερμοκρασία των έξι χρονικών περιόδων μπορεί να ρυθμιστεί καθημερινά για να ελέγχει τον θερμαντήρα, και υιοθετείται προγραμματισμός κύκλου. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας και της ρυθμισμένης θερμοκρασίας, η εφαρμογή κινητού ελέγχει τη λειτουργία του θερμαντήρα νερού, και μπορεί επίσης να επιλέξει ελεύθερα τον χειροκίνητο έλεγχο και τον προγραμματισμένο έλεγχο.

Αν το θερμαντικό σώμα δεν είναι πλήρως ανοιχτό εντός δύο εβδομάδων ή χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η βαλβίδα θα μπλοκαριστεί λόγω υπερβολικής κλίμακας, και το θερμαντικό σώμα δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για να διασφαλιστεί η κανονική χρήση του θερμαντικού σώματος, ο ελεγκτής θα ανοίγει αυτόματα τη βαλβίδα πλήρως κάθε δύο εβδομάδες. Λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά, κατά τη διάρκεια των οποίων η οθόνη εμφανίζει "Ad", και επιστρέφει στην κατάσταση λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές

1. Τροφοδοσία: Δύο αλκαλικές μπαταρίες AA 1.5V (LR6)
2. Αισθητήρας θερμοκρασίας: NTC
3. Ακρίβεια θερμοκρασίας: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
4. Εύρος εμφάνισης: $0\sim 60^{\circ}\text{C}$
5. Ρύθμιση θερμοκρασίας: $5\sim 35^{\circ}\text{C}$
6. Εφαρμοστέα θερμοκρασία: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

7. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: GZB

8. Συχνότητα: 2.4G

Για να αποτραπεί η λανθασμένη τροποποίηση των ρυθμίσεων του ελεγκτή από τα παιδιά, πατήστε παρατεταμένα το περιστροφικό κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος παιδιών στην κατάσταση ενεργοποίησης, και η οθόνη θα εμφανίζει "LC". Αν χρειαστεί να το ξεκλειδώσετε, παρακαλώ επαναλάβετε τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας με περιστροφή

Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία προγραμματισμού, αν θέλετε να αλλάξετε χειροκίνητα τη θερμοκρασία της τρέχουσας προγραμματισμένης περιόδου, γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που θέλετε να ορίσετε, η θερμοκρασία θα παραμείνει μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματισμένης περιόδου.

Λειτουργία προσωρινής ρύθμισης

Στην κατάσταση απενεργοποίησης (εμφάνιση "OF"), η εφαρμογή κινητού δείχνει ότι η λειτουργία αντιπαγίδας είναι ενεργοποιημένη.

Λειτουργία αντιπαγίδας: όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι κάτω από 5°C, η βαλβίδα ανοίγει, όταν η θερμοκρασία ανέβει στους 8°C, η βαλβίδα κλείνει.

Όταν βρίσκεστε στην κανονική λειτουργία, αν το NTC είναι κατεστραμμένο, θα εμφανίζεται "Er".

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή, θα εμφανίζεται το σύμβολο συναγερμού για να υπενθυμίσει στον χρήστη να αντικαταστήσει την μπαταρία.

Εγκατάσταση ελεγκτή

Επιλογή και εγκατάσταση εξαρτημάτων

1. Ελέγξτε το μέγεθος της βαλβίδας στο σώμα της βαλβίδας σας.

Ηλεκτρική οδός

Danfoss CALEFFI GIACOMINI

1 Πατήστε το κλείστρο για

Προσοχή

να αφαιρέσετε την προστατευτική 1/2 βαλβίδα

1/2 βαλβίδα 1/2 βαλβίδα

+

καλύπτρα

(RA) Espulsore corto

-

+

+ -

2

Εγκαταστήστε μια προστατευτική
καλύπτρα στην πίσω πλευρά της μπαταρίας

Παρακαλώ εγκαταστήστε την μπαταρία

*

σύμφωνα με το +-πόλο του

2□ Εγκατάσταση αξεσουάρ

εικονιδίου στην μπαταρία

No.5 μπαταρία*2

βαλβίδα 1/2 (RA) 1/2 βαλβίδα

Danfoss CALEFFI

Παρακαλώ τοποθετήστε τα εξαρτήματα

Βήματα εγκατάστασης

Παρακαλώ στερεώστε τη βαλβίδα

άμεσα στη διεπαφή της βαλβίδας

και πιέστε σφιχτά για να κάνετε

και στη συνέχεια σφίξτε

τα εξαρτήματα και

την βίδα. 1 Τοποθετήστε την μπαταρία στην 3 5 Πατήστε το κουμπί περιστροφής η βαλβίδα
να κολλήσει. Όταν η ράβδος πίεσης τραβηχτεί στο επίπεδο

θάλαμο της μπαταρίας με το κάτω μέρος. και καλύψτε την με μια

θα εμφανιστεί□ □

προστατευτική καλύπτρα. η μονάδα ελέγχου αρχίζει

να ταιριάζει με τη βαλβίδα G 1/2 βαλβίδα

I

A

C Giacomini 1/2 χρειάζεται να εγκαταστήσει το αξεσουάρ της κοντής
αποβολής στη βάση της

μονάδας ελέγχου, παρακαλώ τοποθετήστε τα αξεσουάρ άμεσα

στη βαλβίδα και πιέστε σφιχτά για να κάνετε τα

αξεσουάρ και τη βαλβίδα να κολλήσουν, και στη συνέχεια σφίξτε

2 Οθόνη εμφάνισης 4 Τοποθετήστε τη μονάδα ελέγχου στη βαλβίδα

στην σύνδεση με σπείρωμα M30*1.5mm

□ □

και σφίξτε το

χάλκινο δαχτυλίδι. Αν η διεπαφή της βαλβίδας σας δεν

ταιριάζει με τη μονάδα ελέγχου,

εγκαταστήστε πρώτα το αξεσουάρ. 7. Η κινητή συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς 8. Πατήστε "Προσθήκη υποσυσκευής" όπως

1) Μονάδα ελέγχου δικτύου: 9. Πατήστε "LED ήδη αναβοσβήνει"

συνδεδεμένη με την πύλη, πατήστε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ρυθμίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στην κατάσταση "OF", πατήστε και κρατήστε το κουμπί

□ Έγινε□ όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην διεπαφή ρύθμισης δικτύου, η οθόνη WIFI " " είναι αναβοσβήνει, αυτή τη στιγμή ο πίνακας ελέγχου έχει εισέλθει στην κατάσταση δικτύου, και η οθόνη WIFI

το λογότυπο δείχνει ότι έχει συνδεθεί επιτυχώς. 2) Κατανομή δικτύου πύλης:

Τα δύο πράσινα φώτα στην πύλη είναι αναμμένα, και έχει εισέλθει στην κατάσταση κατανομής δικτύου. ανατρέξτε

στις οδηγίες λειτουργίας της πύλης για την κατάσταση ρύθμισης δικτύου της πύλης)

3) Βήματα δικτύωσης κινητού τηλεφώνου:

Πριν ρυθμίσετε το WIFI, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε 2.4GHz WIFI.

1. Χρησιμοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να σαρώσετε τον κωδικό QR 2. Ανοίξτε την εφαρμογή "Tuya Smart" και

παρακάτω για να κατεβάσετε την εφαρμογή "Tuya Smart". κάντε κλικ στο "Προσθήκη Συσκευής" όπως φαίνεται παρακάτω.

10. Μετά την αναζήτηση της συσκευής, 11. Κάντε κλικ στη προστιθέμενη συσκευή όπως 12. Εισέλθετε στην κύρια διεπαφή όπως

πατήστε "EΓΙΝΕ" όπως φαίνεται στην φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

παρακάτω εικόνα.

4. Πατήστε "Επιβεβαίωση ότι ο δείκτης είναι αναμμένος" και

3. Μετά την επιλογή "Έλεγχος Πύλης",

επιλέξτε και κάντε κλικ στο "Δρομολογητής (Πύλη)" στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Επόμενο" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

4) Οδηγίες κοινής χρήσης συσκευής:

1. Κάντε κλικ στο " " όπως φαίνεται 2. Κάντε κλικ στο "Κοινή χρήση Συσκευής" 3. Κάντε κλικ στο "Προσθήκη Κοινής Χρήσης" 4. Μετά την εισαγωγή του αριθμού λογαριασμού παρακάτω. όπως φαίνεται παρακάτω. όπως φαίνεται παρακάτω. ,πατήστε "Έγινε" όπως φαίνεται παρακάτω.

5. Μετά την αναζήτηση της πύλης, κάντε κλικ 6. Το κινητό τηλέφωνο εισέρχεται στη συσκευή

" " όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. αναζήτηση και σύνδεση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.