

Ευφυής μονάδα διακόπτη WiFi 1 καναλιού με επαφή DC χωρίς τάση Avatto WSM16-DC-1

AVATTO · EAN 6976037362128

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Διάγραμμα καλωδίωσης λαμπτήρα υψηλής τάσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παγκόσμια διεθνής λειτουργία Όποτε & Οπουδήποτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είστε, Εφαρμογή κινητού All-in-one Προειδοποιήσεις: L N E1: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω το module διακόπτη; Τύπος προϊόντος 1CH WiFi Switch Module-DC 1. Η τερματική υποδοχή του module διακόπτη διατηρεί την πρόσβαση α. Παρακαλώ ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 1CH WiFi Switch Module-DC Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο λειτουργία χειροκίνητης παράκαμψης για τον τελικό χρήστη να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει. COM

Τάση AC100-240V 50/60Hz ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. NO β.

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας και το module dimmer είναι το

Ξηρή Επαφή Μέγιστο φορτίο LED 150W 5A Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για μόνιμη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. NC ίδιο 2.4 Ghz WIFI δίκτυο. Χρονοδιάγραμμα χρονοδιακόπτη Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Κοινή χρήση συσκευής 2. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Λειτουργία 2.412GHz-2.484GHz με google home με Amazon Alexa Σημειώσεις: L γ. Εάν είναι σε καλές συνθήκες διαδικτύου. συχνότητα IEEE802.15.4 3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία ή ζέστη N δ. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγεται στην εφαρμογή είναι σωστός.

Οπουδήποτε 1) Και οι δύο ρυθμίσεις στην εφαρμογή και ο διακόπτης μπορούν να παρακάμψουν S1 ε. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή. Θερμοκρασία λειτουργίας - 10°C + 40°C ΕΦΑΡΜΟΓΗ περιβάλλον. η μία την άλλη, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη μνήμη. Πρωτόκολλο WIFI IEEE 802.11b/g/n 4.

Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρές πηγές σήματος E2: Ποια συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον διακόπτη Wi-Fi;

Εύρος λειτουργίας <100m όπως φούρνος μικροκυμάτων που μπορεί να προκαλέσει σήμα 2) Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής συγχρονίζεται με το εγχειρίδιο Διπλός Διακόπτης module;

διακοπή που οδηγεί σε ανώμαλη λειτουργία του διακόπτη. Οι περισσότερες από τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές σας,

Διαστάσεις (ΠxBxΥ) 39x39x19.4 mm συσκευή. L N όπως λάμπες, πλυντήριο ρούχων, καφετιέρα, κ.λπ. Βαθμός προστασίας IP20 E3: Τι συμβαίνει αν διακοπεί το WIFI; Εγγύηση 2 χρόνια 5. Η παρεμπόδιση από σκυρόδεμα ή μεταλλικά COM Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο module του διακόπτη υλικά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική λειτουργία Διάγραμμα καλωδίωσης χαμηλής τάσης NO με τον παραδοσιακό σας διακόπτη και μόλις το WIFI είναι ξανά ενεργό Πιστοποιητικά CE ROHS εύρος της συσκευής και θα πρέπει να αποφεύγεται. NC η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο module θα συνδεθεί αυτόματα

L

6. MHN προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε L N 12/24- 12/24+ N τη συσκευή. S1 E4: Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξω το δίκτυο WIFI ή 43.4mm COM αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης; NO Οδηγίες και Διαγράμματα Καλωδίωσης Πρέπει να επανασυνδέσετε το module του διακόπτη Wi-Fi μας στο

NC 1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν από οποιαδήποτε νέο δίκτυο Wi-Fi σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήστη της Εφαρμογής. 23.8 39 Τοπική λειτουργία εντός σπιτιού L ηλεκτρική εγκατάσταση. E5: Πώς μπορώ να επαναφέρω τη συσκευή;

mm mm N 2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. 1.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το φωτάκι ένδειξης. S1 3. Εισάγετε τη μονάδα στο κουτί διακλάδωσης. 2.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον παραδοσιακό διακόπτη 5 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το

APP φωτάκι ένδειξης. 4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες διαμόρφωσης του διακόπτη. 3. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το φωτάκι

Apps Router Φωνητικός έλεγχος Κανονικός διακόπτης φωτάκι ένδειξης. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Βήμα 2. Βήμα 3. Βήμα 4. Βήμα 1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ζεύξης δικτύου της συσκευής Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο wifi (πρέπει να είναι 2.4G), Προσθέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα. 1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact για 10 δευτερόλεπτα, κάντε το φωτιστικό πίσω να αναβοσβήσει. Στη συνέχεια, ανοίξτε το bluetooth. 1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact

Αναζητήστε το "Smart Life" και το "AVATTO" στο App store ή σαρώστε τον κωδικό QR στο εγχειρίδιο για να κατεβάσετε

και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε το κουμπί "Εγγραφή"
για να εγγραφείτε αν είναι η πρώτη σας φορά που χρησιμοποιείτε; αν έχετε ήδη λογαριασμό,
πατήστε το κουμπί "Σύνδεση" Κουμπί επαναφοράς
button. WLAN Bluetooth
Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις
WLAN Bluetooth
AVATTO_2.4G
IOS APP / Android APP 6
2 3 4 5 Σημείωση: Αν η διαμόρφωση δικτύου αποτύχει, κάντε τα
1 βήματα 2 και συνδεθείτε ξανά.