

Μονάδα διακόπτη WiFi 1 καναλιού με επαφή χωρίς τάση Avatto WSM16-DC32V-1

AVATTO · EAN 6976037362326

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Διάγραμμα καλωδίωσης λαμπτήρα υψηλής τάσης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παγκόσμια διεθνής λειτουργία Όποτε & Οπουδήποτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είστε, Εφαρμογή κινητού All-in-one Προειδοποιήσεις: L N Q1: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω το module διακόπτη; Τύπος προϊόντος 1CH WiFi Switch Module-DC 1. Ο τερματικός σταθμός του module διακόπτη διατηρεί την πρόσβαση α. Παρακαλώ ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 1CH WiFi Switch Module-DC Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο λειτουργία χειροκίνητης παράκαμψης για τον τελικό χρήστη να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί. COM

Τάση DC 24-32V ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. NO β. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας και το module ρυθμιστή φωτισμού είναι το

Ξηρή Επαφή Μέγιστο φορτίο LED 150W 5A Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για μόνιμη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. NC ίδιο 2.4 Ghz WIFI δίκτυο. Χρονοδιακόπτης Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Κοινοποίηση συσκευής 2. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Λειτουργία 2.412GHz-2.484GHz με google home με Amazon Alexa Σημειώσεις: V+ γ. Αν είναι σε καλές συνθήκες διαδικτύου. - δ. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγεται στην εφαρμογή είναι σωστός. συχνότητα IEEE802.15.4 3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία ή ζέστη V

Οπουδήποτε 1) Και η ρύθμιση στην εφαρμογή και ο διακόπτης μπορούν να παρακάμψουν S1 ε.

Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή. Θερμοκρασία λειτουργίας -10% + 40%

ΕΦΑΡΜΟΓΗ περιβάλλον. ο ένας τον άλλον, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη μνήμη.

Πρωτόκολλο WIFI IEEE 802.11b/g/n 4. Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρές πηγές σήματος E2: Ποια συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον διακόπτη Wi-Fi;

Εύρος λειτουργίας <100m όπως φούρνοι μικροκυμάτων που μπορεί να προκαλέσουν διακοπή

2) Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής συγχρονίζεται με τον χειροκίνητο Διπλός Διακόπτης

module; λειτουργία που οδηγεί σε ανώμαλη λειτουργία του διακόπτη. Οι περισσότερες από τις οικιακές ηλεκτρικές σας συσκευές,

Διαστάσεις (WxDxH) 39x39x19.4 mm συσκευή. L N όπως λάμπες, πλυντήριο ρούχων, καφετιέρα κ.λπ. Βαθμός προστασίας IP20 E3: Τι συμβαίνει αν το WIFI σταματήσει; Εγγύηση 2 χρόνια 5. Η παρεμπόδιση από σκυρόδεμα ή μεταλλικά COM Μπορείτε να ελέγξετε ακόμα τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το module του διακόπτη

υλικά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική λειτουργία Διάγραμμα καλωδίωσης χαμηλής τάσης NO με τον παραδοσιακό σας διακόπτη και μόλις το WIFI είναι και πάλι ενεργό

Πιστοποιητικά CE ROHS εύρος της συσκευής και θα πρέπει να αποφεύγεται. NC

V+ η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο module θα συνδεθεί αυτόματα

- στο δίκτυο WIFI σας. 6. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε L N 12/24- 12/24+ V

με κλιπ στήριξης τη συσκευή.

S1 Q4: Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξω το δίκτυο WIFI ή

43.4mm COM αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης; NO Οδηγίες και Διαγράμματα Σύνδεσης

Πρέπει να επανασυνδέσετε το module διακόπτη Wi-Fi μας στο

NC 1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε νέο δίκτυο Wi-Fi

σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Χρήστη της Εφαρμογής. 23.8 39 Τοπική λειτουργία εντός του σπιτιού V+ ηλεκτρική εγκατάσταση. Q5: Πώς μπορώ να επαναφέρω τη συσκευή; mm - 1.

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές μέχρι να αναβοσβήσει το φως ένδειξης. V 2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα σύνδεσης. mm S1 3.

Εισάγετε το module στην κουτί σύνδεσης. 2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον παραδοσιακό διακόπτη 5 φορές μέχρι να

APP αναβοσβήσει το φως ένδειξης. 4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες 3. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι το φως ένδειξης

Apps Router Φωνητικός έλεγχος Κανονικός Διακόπτης να αναβοσβήσει. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Βήμα 2. Βήμα 3. Βήμα 4. Βήμα 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης δικτύου της συσκευής Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο wi-fi (πρέπει να είναι 2.4G),

Προσθέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα. 1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να αναβοσβήσει το φως υποβάθρου. Στη συνέχεια, ανοίξτε το bluetooth. 1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact

Αναζητήστε το "Smart Life" και το "Tuya Smart" στο κατάστημα

εφαρμογών ή σαρώστε τον κωδικό QR στο εγχειρίδιο για να κατεβάσετε

και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Πατήστε το κουμπί "Εγγραφή" 1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact

εγγραφείτε αν είναι η πρώτη σας χρήση; AVATTO_2.4G

αν έχετε ήδη λογαριασμό, πατήστε το κουμπί "Σύνδεση"

κουμπί επαναφοράς WLAN Bluetooth ●●●●●●●●

Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις

WLAN Bluetooth

AVATTO_2.4G

IOS APP / Android APP 6

2 3 4 5 Σημείωση: Αν η διαμόρφωση δικτύου αποτύχει, κάντε τα

1 βήματα 2 και συνδεθείτε ξανά.