

Έξυπνη μονάδα διακόπτη Avatto WSM20-W1

AVATTO · EAN 6976037363231

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

WSM20-W1

Μονάδα διακόπτη 1CH Smart WiFi6

S1 L1 L N

Γραφικά: μονάδα διακόπτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τύπος προϊόντος Μονάδα διακόπτη 1CH Smart WiFi6

Είσοδος AC 110-240V 50/60Hz

Έξοδος Max 8A/2000W @240V AC

Παρακολούθηση Υποστηρίζεται

ισχύος

Αναπαραγωγή σήματος Υποστηρίζεται

WiFi

Πρωτόκολλο WiFi WiFi 6

Εύρος λειτουργίας $\leq 100\text{m}$

Διαστάσεις 34*29*17 mm

Κλάση IP IP20

Πιστοποιήσεις CE Rose

34mm

17mm 29mm S1 L1 L N

Παγκόσμια διεθνής δραστηριότητα, όπου κι αν είστε

και όποτε κι αν είστε, ολοκληρωμένη εφαρμογή κινητού

Προγραμματισμός Φωνητικός έλεγχος - Φωνητικός έλεγχος - Κοινή χρήση

συνεργασία με Google συνεργάζεται με συσκευές

Home Amazon Alexa

παντού

Τοπική εσωτερική υποστήριξη

Εφαρμογές Ρούτερ Φωνητικός Κανονικός διακόπτης

έλεγχος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προσοχή:

1. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 2. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά. 3. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από νερό, υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες. 4. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από ισχυρές πηγές σήματος, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σήματος και μη σωστή λειτουργία της συσκευής. 5. Εμπόδια όπως τσιμεντένιοι τοίχοι ή μεταλλικά υλικά μπορεί να μειώνουν την αποτελεσματική εμβέλεια της συσκευής και πρέπει να αποφεύγονται. 6. ΔΕΝ πρέπει να προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Η επαφή της μονάδας διακόπτη διατηρεί την πρόσβαση στη λειτουργία χειροκίνητου διακόπτη για τον τελικό χρήστη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. * Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για τη λειτουργία μόνιμης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Σημειώσεις:

1) Τόσο η ρύθμιση στην εφαρμογή όσο και ο διακόπτης μπορούν να αλληλοκαλύπτονται, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη μνήμη. 2) Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής είναι συγχρονισμένος με τον χειροκίνητο διακόπτη. Οδηγίες και διαγράμματα καλωδίωσης

1. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, πρέπει να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. 2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. 3. Τοποθετήστε τη μονάδα στην κουτί σύνδεσης. 4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης της μονάδας διακόπτη. Σημειώσεις: Κατά τη ρύθμιση, φέρτε το smartphone κοντά στη μονάδα διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι το σήμα Wi-Fi είναι τουλάχιστον 50%. Μοναδικός δείκτης

N

L

L1

S1

Χωρίς διακόπτη

N

L

L1

S1

Διπλός διακόπτης

N

L

L1

S1

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1: Τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε

τη μονάδα διακόπτη; α. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. β. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και η μονάδα διακόπτη είναι

συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. γ. Ελέγξτε αν η σύνδεση στο διαδίκτυο

λειτουργεί σωστά. δ. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε στην εφαρμογή είναι

σωστός. ε. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή. Ερώτηση 2: Ποιες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε αυτή τη μονάδα

διακόπτη Wi-Fi; Οι περισσότερες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, όπως λάμπες,

πλυντήρια, καφετιέρες κ.λπ. Ερώτηση 3: Τι θα συμβεί αν το Wi-Fi σταματήσει να λειτουργεί;

Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη μονάδα

διακόπτη μέσω του παραδοσιακού διακόπτη, και όταν το Wi-Fi

ξεκινήσει ξανά, οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στη μονάδα

θα συνδεθούν αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi. Ερώτηση 4: Τι να κάνετε σε περίπτωση αλλαγής δικτύου Wi-Fi ή

κωδικού πρόσβασης; Πρέπει να επανασυνδέσετε τη μονάδα διακόπτη Wi-Fi στο νέο

δίκτυο Wi-Fi σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής. Ερώτηση 5: Πώς να επαναφέρετε τη

συσκευή; Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι

ελέγχου. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή για iOS / Εφαρμογή για Android

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή «Smart Life», ή

αναζητήστε τη λέξη «Smart Life» στο App Store ή στο Google Play,

για να κατεβάσετε την εφαρμογή. Συνδεθείτε ή εγγραφείτε στον λογαριασμό σας,

εισάγοντας τον αριθμό τηλεφώνου
ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης
που αποστάλθηκε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο ταχυδρομείο σας, και
στη συνέχεια ορίστε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης. Πατήστε «Δημιουργία οικογένειας»,
για
να εισέλθετε στην εφαρμογή. Κουμπί επαναφοράς
Αφού ολοκληρώσετε την καλωδίωση της μονάδας διακόπτη, πατήστε
το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
τον παραδοσιακό διακόπτη 5 φορές, μέχρι το λαμπάκι
εντός της μονάδας να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, υποδεικνύοντας
έτοιμο προς ζευγάρωμα. 1. Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων: WiFi/Bluetooth. 2.
Ενεργοποιήστε το Bluetooth, πατήστε «+» και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να ζευγαρώσετε τις συσκευές. 1 Gang WiFi
S1 L1 L N
Η σύνδεση θα διαρκέσει περίπου 10-120 δευτερόλεπτα, ανάλογα με
τις συνθήκες δικτύου. 1 Gang WiFi
Τέλος, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή μέσω
του κινητού σας τηλεφώνου.

Συνδεθείτε με το Amazon Alexa ή τον Βοηθό Google για να ελέγχετε
τις συσκευές με φωνητικές εντολές ή να τις μοιραστείτε με την
οικογένειά σας ή τους φίλους σας. Έλεγχος
στην εφαρμογή

S1 L1 L N

Φωνητικός έλεγχος

Απολαύστε μια έξυπνη ζωή με την αυτοματοποίηση
του φωτισμού στο σπίτι, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας
All-in-one, όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο, ή απλά
ελέγχοντας φωνητικά, καθισμένοι άνετα στο σπίτι. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το
περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση,
διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:
Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

●Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν είναι παιχνίδι. ●Οι συσκευές ελέγχου μπορεί να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. ●Φυλάξτε τη συσκευή σε μέρος μη προσβάσιμο στα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα μικρό εξάρτημα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

●Οι συσκευές ελέγχου που είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα θα πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. ●Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή τη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος. ●Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς ή συνιστώμενους από τον

κατασκευαστή τροφοδότες, καλώδια και άλλα εξαρτήματα. ●Μην χειρίζεστε τις συσκευές με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

●Αποφύγετε την εγκατάσταση των συσκευών ελέγχου σε μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία, εκτός αν είναι κατάλληλες για τέτοιες συνθήκες. ●Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και την απώλεια εγγύησης.

●Μην εκθέτετε τις συσκευές σε κτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που μπορεί να τις βλάψουν. Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

●Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. ●Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε σύστημα έξυπνου σπιτιού, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμισμένες στην εφαρμογή ελέγχου, για να αποφύγετε

σφάλματα στη λειτουργία. ●Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να βλάψει τους εσωτερικούς μηχανισμούς. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

●Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Προστατέψτε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

●Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου, για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. ●Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων. Διαχείριση πρόσβασης:

●Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις συσκευές ελέγχου μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. ●Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή μπορεί να αποτελούν δυνητική

απειλή. ●Για συσκευές με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ειδοποιήσεων για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης, αν είναι δυνατόν. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

●Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο θα λειτουργήσει, καθώς και με άλλες συσκευές στο δίκτυο έξυπνου σπιτιού. ●Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι ξηρός, ασφαλής και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. ●Ελέγξτε αν οι συσκευές είναι εγκατεστημένες σε μέρος που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο. Συντήρηση και καθαρισμός:

●Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές. ●Καθαρίζετε τις συσκευές με μαλακή, ξηρή πετσέτα. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την ηλεκτρονική τους. ●Για συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. ●Για συσκευές που τροφοδοτούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίζετε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ασφάλεια χρήσης:

●Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουσες ενδείξεις, έλλειψη αντίδρασης σε εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία υποστήριξης. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Σέρβις και επισκευές:

●Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις. ●Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

●Τα χρησιμοποιημένα μηχανήματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. ●Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα – παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών συσκευών. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Μονάδα διακόπτη 1CH Smart WiFi6 είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες

κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://fles.innpro.pl/avatto>

Διεύθυνση κατασκευαστή:

Xixiang Street Building No. 36 508102

Shenzhen Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2412MHz-2484MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα κοινά απόβλητα.

Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Κατασκευαστής

ul. Rudzka 65c Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd

44-200 Rybnik, Πολωνία Xixiang Street Building No. 36

τηλ. +48 533 234 303 508102 Shenzhen Κίνα

hurt@innpro.pl sales@miuctech.com

www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

New Mallow Road 3D, Nrt Point House

T23 AT2P Cork Ιρλανδία

info@apex-ce.com