

Έξυπνη μονάδα διακόπτη Avatto WSM20DC

AVATTO · EAN 6976037363248

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

WSM20-DC

Έξυπνη μονάδα διακόπτη WiFi6-DC

S1 O I N L

Γραφικά: μονάδα διακόπτη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Τύπος προϊόντος Έξυπνη μονάδα διακόπτη WiFi6-DC

Είσοδος AC 110-240V 50/60Hz

Έξοδος Max 8A/2000W @240V AC

Max 5A/150W @30V DC

Αναπαραγωγή σήματος Υποστηρίζεται

WiFi

Πρωτόκολλο WiFi WiFi 6

Εύρος λειτουργίας $\leq 100\text{m}$

Διαστάσεις 34*29*17 mm

Κλάση IP IP20

Πιστοποιήσεις CE Rose

34mm

17mm 29mm O O L N

Παγκόσμια διεθνής δραστηριότητα, όπου κι αν είστε

και όποτε κι αν είστε, ευέλικτη εφαρμογή κινητού

Προγραμματισμός Φωνητικός έλεγχος με Φωνητικός έλεγχος Κοινή χρήση

Google Home με Amazon Alexa συσκευών

παντού

APP

Τοπική εσωτερική υποστήριξη

APP

Εφαρμογές Ρούτερ Φωνητικός έλεγχος Παραδοσιακοί διακόπτες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Προειδοποιήσεις:

1. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
2. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος μη προσβάσιμο σε παιδιά.
3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία και ζεστό περιβάλλον.
4. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές ισχυρών σημάτων, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σήματος και κακή λειτουργία της συσκευής.
5. Εμπόδια όπως τοίχοι από σκυρόδεμα ή μεταλλικά υλικά μπορεί να περιορίσουν την αποτελεσματική εμβέλεια της συσκευής και πρέπει να αποφεύγονται.
6. ΜΗΝ προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο ακροδέκτης της μονάδας διακόπτη επιφυλάσσει πρόσβαση στη λειτουργία χειροκίνητου ελέγχου για τον τελικό χρήστη προκειμένου να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε για να αποκτήσετε τη λειτουργία μόνιμης

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Σημειώσεις:

- 1) Τόσο οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή όσο και ο διακόπτης μπορούν να αλληλοεπικαλύπτονται, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη μνήμη.
- 2) Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής είναι συγχρονισμένος με τον χειροκίνητο διακόπτη.

L N

L

N

I

O

S1

Διπλός διακόπτης

L N

L

N

I

O

S1

Οδηγίες και διαγράμματα καλωδίωσης

1. Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία εγκατάστασης, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα συνδέσεων.
3. Τοποθετήστε τη μονάδα στο κουτί σύνδεσης.
4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες ρύθμισης της μονάδας διακόπτη.

Συχνές ερωτήσεις

P1: Τι να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω τη μονάδα;

- α. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- β. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας και η μονάδα ρυθμιστή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz.
- γ. Ελέγξτε αν οι συνθήκες διαδικτύου είναι καλές.
- δ. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγετε στην εφαρμογή είναι σωστός.
- ε. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή.

P2: Ποιες συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε αυτή τη μονάδα διακόπτη Wi-Fi; Οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές στο νοικοκυριό σας, όπως λάμπες, πλυντήρια, καφετιέρες κ.λπ.

P3: Τι θα συμβεί αν το WiFi σταματήσει να λειτουργεί;

Μπορείτε ακόμα να ελέγξετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα διακόπτη μέσω του παραδοσιακού διακόπτη, και όταν το δίκτυο WiFi ενεργοποιηθεί ξανά, η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο WiFi.

P4: Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση αλλαγής δικτύου WiFi ή κωδικού;

Πρέπει να επανασυνδέσετε τη μονάδα διακόπτη Wi-Fi μας στο νέο δίκτυο Wi-Fi σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

P5: Πώς να επαναφέρετε τη συσκευή;

1. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι ελέγχου.

2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον παραδοσιακό διακόπτη 5 φορές, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι ελέγχου.

3. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι ελέγχου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Βήμα 1. Αναζητήστε το «Smart Life» στο κατάστημα App Store ή σαρώστε τον κωδικό QR στην οδηγία χρήσης για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε το κουμπί «Εγγραφή» για να εγγραφείτε, αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά. Αν έχετε ήδη λογαριασμό, πατήστε το κουμπί «Σύνδεση».

IOS APP / Android APP

Βήμα 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζεύξης του δικτύου της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα, ώστε το φωτισμό να αρχίσει να αναβοσβήνει.

Κουμπί επαναφοράς

Βήμα 3. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο Wi-Fi (πρέπει να είναι 2,4 GHz), και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το Bluetooth.

WLAN Bluetooth

Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις

WLAN Bluetooth

WiFi_2.4G

Βήμα 4. Προσθέστε τη συσκευή σύμφωνα με την εικονογράφηση.

1

2 3

1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact

4 5

1CH WiFi Switch Module-DC Dry Contact

6

Σημείωση: Αν η ρύθμιση δικτύου αποτύχει, εκτελέστε ξανά τα βήματα 2 και συνδεθείτε ξανά.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης.

Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

●Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν είναι παιχνίδι. ●Οι συσκευές ελέγχου μπορεί να περιέχουν μικρά στοιχεία που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. ●Φυλάξτε τη συσκευή σε μέρος μη προσβάσιμο για τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα μικρό στοιχείο. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

●Οι συσκευές ελέγχου που είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα θα πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. ●Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή ρεύματος. ●Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς ή συνιστώμενους από τον κατασκευαστή τροφοδότες, καλώδια και άλλα εξαρτήματα. ●Μην χειρίζεστε τις συσκευές με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

●Αποφύγετε την εγκατάσταση των συσκευών ελέγχου σε μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεση έκθεση στον ήλιο, εκτός αν είναι προσαρμοσμένες για τέτοιες συνθήκες. ●Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε ζημιές στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και την απώλεια εγγύησης. ●Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

●Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή. ●Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε σύστημα smart home, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμισμένες στην εφαρμογή ελέγχου, για να αποφύγετε σφάλματα στη λειτουργία. ●Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να βλάψει τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

●Οι συσκευές ελέγχου συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Προστατέψτε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων, για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

●Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου, για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. ●Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου, για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων. Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές και τις συσκευές ελέγχου μόνο σε αξιόπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε αυτές που δεν χρησιμοποιούνται πια ή μπορεί να αποτελούν δυνητική απειλή.
- Για συσκευές με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ειδοποιήσεων για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης, αν είναι δυνατόν.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο θα λειτουργήσει, καθώς και με άλλες συσκευές στο δίκτυο smart home.
- Εάν η συσκευή απαιτεί εγκατάσταση στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάστασης είναι ξηρός, ασφαλής και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγξτε αν οι συσκευές είναι εγκατεστημένες σε μέρος που εξασφαλίζει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στη θήκη, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με μαλακή, στεγνή πετσέτα. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την ηλεκτρονική τους.
- Για συσκευές που τροφοδοτούνται με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαθιστάτε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Για συσκευές που τροφοδοτούνται με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίζετε σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουσες ενδείξεις, έλλειψη αντίδρασης σε εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την τροφοδοσία και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Σέρβις και επισκευές:

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τις συσκευές ελέγχου μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης. Ασφαλής απόρριψη:
- Οι παλιές συσκευές θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα – παραδώστε την σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής

Intelligent WiFi6-DC Switch Module είναι συμβατός με την οδηγία 2014/53/EE.

Πλήρης κείμενο δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://fles.innpro.pl/avatto>

Διεύθυνση κατασκευαστή:

Xixiang Street Building No. 36 508102

Shenzhen Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2412MHz-2484MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.

Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού

συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος

σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε

να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο

αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE), που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την

ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος,

καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλείφονται. Το παρόν

έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από

τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του

διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την

εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν.

Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να

ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής

συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης

μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές

που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Κατασκευαστής

ul. Rudzka 65c Jing Wei Di Chuang (Shenzhen) Smart Co.,Ltd

44-200 Rybnik, Πολωνία Xixiang Street Building No. 36

τηλ. +48 533 234 303 508102 Shenzhen Κίνα

hurt@innpro.pl sales@miuctech.com

www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

New Mallow Road 3D, Nrt Point House

T23 AT2P Cork Ιρλανδία

info@apex-ce.com