

Blitzwolf BW-S27 160W, 2xUSB-A, 4xUSB-C, 15W wireless charger (black)

BLITZWOLF · EAN 5906168439872

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

·C1+C2+C3+C4: 65W+45W+30W+20W 160W(Μέγ.) (7)Παρακαλώ σημειώστε ότι ο φορτιστής είναι κατάλληλος μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρό Παρακαλώ ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες ασφαλείας, αλλιώς otherwise θα προκαλέσει φωτιά,

·Qi output: 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W μη υγρό περιβάλλον. ηλεκτροπληξία, ζημιά ή άλλη ζημιά.

(8)Εάν η διαφημιζόμενη ισχύς φόρτισης δεν επιτευχθεί, αυτό δεν μπορεί να είναι BlitzWolf BW-S27 αποδοθεί αποκλειστικά στη συσκευή," μπορεί να αποδοθεί στις ποιοτικές επιδράσεις

160W Charging Station άλλων εξαρτημάτων, όπως η ποιότητα των καλωδίων φόρτισης. 4 USB C + 2 USB A + Ασύρματη Φόρτιση

Packing List Δήλωση σχετικά με το τοξικά ή επικίνδυνα υλικά και στοιχεία που περιέχονται σε

Product Introduction · Φορτιστής*1 ηλεκτρονικά προϊόνταΜέρος

Αυτό το προϊόν είναι ένας ασύρματος φορτιστής με 6 θύρες DC και Qi15W. · Οδηγίες Χρήσης*1

Το τμήμα DC είναι κατασκευασμένο από νέα ημιαγωγικά υλικά, με συνολική έξοδο · Καλώδιο Τροφοδοσίας*1 Μέρος Τοξικά ή επικίνδυνα υλικά και στοιχεία

ισχύος 160W. Λειτουργία Ασύρματης Φόρτισης Εξαχρωμικό Πολυβρωμιωμένο Πολυβρωμιωμένο

Το προϊόν διαθέτει ισχυρές λειτουργίες, πλούσιες διεπαφές Μόλυβδος Υδράργυρος Κάδμιο Χρώμιο Διφαινύλια Διφαινυλαιθέρες

(4Type-C+2USB-A+Qi15W). ολοκληρωμένα πρωτόκολλα γρήγορης φόρτισης και υποστηρίζει Ένα κινητό τηλέφωνο με λειτουργία ασύρματης φόρτισης απαιτείται για κανονική (Pb) (Hg) (Cd) (Cr-VI) (PBB) (PBDE)

QC4+, PD3.0, QC3.0, QC2.0, QC2.0, PPS, SCP, FCR, AFC, PE+και άλλα χρήση.

χαρακτηριστικά. Η Type-C1 υποστηρίζει μέγιστη έξοδο 65W Η κεντρική θέση του τηλεφώνου θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη κεντρική PCB

(20V/3.25A), και μπορεί να παρέχει πλήρη ταχύτητα φόρτισης PD για φορητούς

υπολογιστές. Όταν θέση της ετικέτας ασύρματης φόρτισης, χωρίς μετατόπιση, και η Πλαστικό

6 θύρες φορτίζονται ταυτόχρονα, η Type-C1 PD65W και η Type-C2 PD45W

User Manual μπορούν να συνεχίσουν να φορτίζουν φορητούς υπολογιστές. Μπορεί να παρέχει γρήγορη φόρτιση PD για Θερμοκρασία Λειτουργίας Μέταλλο

φορητούς υπολογιστές Apple, ενώ υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση για Apple 27W, Apple 20W, Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης σε μη τροπικές περιοχές κάτω από 2000μ Αξεσουάρ

BW-S27 Samsung 40W (PPS: 10V4A), Samsung 25W, Xiaomi 27W, Huawei SCP Υψόμετρο: - 20°C έως 40°C

22.5W, και άλλα κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να επιτύχει γρήγορη φόρτιση για κινητά

Ο:Δηλώνει ότι τα περιεχόμενα των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών σε όλα τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές, με ενσωματωμένες κυκλώματα πολλαπλής προστασίας Συμβουλές ομογενών υλικών είναι κάτω από τα όρια που καθορίζονται από το IEC

όπως προστασία από υπερρεύματα, υπερτάσεις και θερμοκρασία. 62368- 1:2018.CSA/UL 62368-1:2019, EMC(2014/35/EU), LVD(2014/35/EU),

(1)Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία, έντονο φως και ισχυρό ROHS(2011/65/EU)πρότυπο. Παραμέτροι προϊόντος Χ:Δηλώνει ότι τα περιεχόμενα των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών υπερβαίνουν τα

μαγνητικό πεδίο. Μην το τοποθετείτε σε άλλες σκληρές συνθήκες όπως πηγή όρια που καθορίζονται στο IEC 62368-1:2018, CSA/UL 62368-1:2019,

νερού. Εάν εισέλθει νερό, στεγνώστε το φυσικά και χρησιμοποιήστε το ξανά. όριο που καθορίζεται στο IEC 62368-1:2018, CSA/UL 62368-1:2019,

·Αριθμός Μοντέλου: 828W (2)Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή EMC(2014/35/EU), LVD(2014/35/EU), ROHS (2011/65/EU) πρότυπο τουλάχιστον

ένα

·Έξοδος: 160W (3)Ο καταναλωτής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προσωπική και υλική ζημιά ομοιογενές υλικό του μέρους. ·C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A PPS:3.3-11V/5A, 65W(Μέγ.) προκύπτει από την ακατάλληλη χρήση τους κατά παράβαση του εγχειριδίου χρήσης ή αγνοώντας την Η πληροφορία που παρέχεται σε αυτή τη φόρμα βασίζεται στα δεδομένα που παρέχονται από τον

·C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A PPS:3.3-11V/4A, 45W(Μέγ.) προειδοποίηση.

για την οποία η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία νομική ευθύνη. προμηθευτή και σύμφωνα με το αποτέλεσμα ανίχνευσης ROHS

·A1/A2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W(Μέγ.) (4)Η αποσυναρμολόγηση αυτού του προϊόντος από μη επαγγελματίες απαγορεύεται αυστηρά. Περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Στο τρέχον επίπεδο τεχνολογίας, η χρήση όλων

·C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A PPS:3.3-11V/3A, 30W(Μέγ.) (5)Η χρήση οικιακών συσκευών ή φορτίων που υπερβαίνουν το ρεύμα εξόδου του τοξικών

·C4: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 20W(Μέγ.) προϊόντος αυτού θα πρέπει να αποφεύγεται (καμία έξοδος λόγω προστασίας κυκλώματος. και επικίνδυνες ουσίες ή στοιχεία ελέγχονται στο κατώτατο όριο, αλλά

·C2+A1; 12W+12W η συμμόρφωση με την οδηγία ROHS της ΕΕ ακολουθείται. ·A2+C3:

12W+12W οι έντονες φυσικές ενέργειες όπως χτύπημα, ρίψη, πάτημα και * Ο περιορισμός προστασίας του περιβάλλοντος διαρκεί 5 χρόνια. -01- -02- -03- -04-