

EcoFlow DELTA Pro 3 battery

ECOFLOW · EAN 4895251622844

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περιεχόμενα

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Επισκόπηση Συχνές Ερωτήσεις EcoFlow App Μετά την πώληση Κοινότητα

Εμφάνιση Πολιτική

Δείκτες Κουμπιών και LED

Ξεκινήστε Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Υποστήριξη του EcoFlow DELTA Pro 3

Φορτίστε την Έξυπνη Πρόσθετη Μπαταρία Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μια εισαγωγή σε αυτό το προϊόν, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη

Λειτουργία και Συντήρηση λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρησή του. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το εγχειρίδιο μπορεί

Οδηγίες Ασφαλείας και Συμμορφώσεις να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο

Αποποίηση Ευθύνης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Οδηγίες Ασφαλείας Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για διαγνωστικούς σκοπούς. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που παραλάβατε. Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Εάν διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε

Ανακύκλωση και Απόρριψη να έχετε πρόσβαση σε αυτό online στο EcoFlow Support για μια καλύτερη εμπειρία και τις τελευταίες

Κανονιστική Συμμόρφωση ενημερώσεις. Παράρτημα

Τι περιέχει η Συσκευασία Επισκόπηση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η EcoFlow DELTA Pro 3 Έξυπνη Πρόσθετη Μπαταρία (εφεξής αναφερόμενη ως "η πρόσθετη μπαταρία", "η μπαταρία" ή "το προϊόν") είναι μια μπαταρία LiFePO4 με χωρητικότητα 4096Wh. Είναι σχεδιασμένη για να επεκτείνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας του DELTA Pro 3

φορητού σταθμού ενέργειας και να παρέχει μακροχρόνια υποστήριξη ενέργειας. Εμφάνιση

1 Κύριο Κουμπί Τροφοδοσίας

2 Κύριο LED Τροφοδοσίας

3 LED Κατάστασης

4 Θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας*

* Η Θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας στη μπαταρία είναι μια ιδιόκτητη θύρα της EcoFlow.

Δείκτες Κουμπιών και LED

Κύριο Κουμπί Τροφοδοσίας

Όταν είναι συνδεδεμένο σε έναν σταθμό ενέργειας EcoFlow DELTA Pro 3

Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα

μέχρι να ανάψει ο δείκτης LED. Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα

μέχρι να σβήσει ο δείκτης LED. Όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε έναν σταθμό ενέργειας EcoFlow DELTA Pro 3

Ενεργοποίηση: Πατήστε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να ανάψει ο δείκτης

LED. Απενεργοποίηση: Πατήστε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 1 δευτερόλεπτο μέχρι να σβήσει ο δείκτης

LED. Κύριο LED Τροφοδοσίας

Κατάσταση Περιγραφή

Σβηστό Η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη. Λευκό Αναβοσβήνει Η μπαταρία είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά. Λευκό Αναβοσβήνει Η μπαταρία εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού. LED Κατάστασης

Ο δείκτης LED κατάστασης εμφανίζει ένα μοτίβο που τρέχει προς τα έξω όταν η πρόσθετη μπαταρία είναι

ενεργοποιημένη. Ο δείκτης LED κατάστασης εμφανίζει ένα μοτίβο που τρέχει προς τα μέσα όταν η πρόσθετη μπαταρία είναι

απενεργοποιημένη. Όταν το φως του δείκτη LED κατάστασης είναι σταθερό, ο αριθμός των LED που είναι αναμμένα υποδεικνύει

το τρέχον επίπεδο μπαταρίας. Όταν ένα μέρος του δείκτη LED κατάστασης αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Όταν ολόκληρος ο δείκτης LED κατάστασης αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι έχει προκύψει σφάλμα. Ξεκινήστε

Υποστήριξη του EcoFlow DELTA Pro 3

Η πρόσθετη μπαταρία μπορεί να επεκτείνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας του σταθμού

ενέργειας αποθηκεύοντας

περισσότερη ενέργεια. Λειτουργεί επίσης ως πηγή εφεδρικής ενέργειας για φορτία όταν η μπαταρία του σταθμού ενέργειας είναι χαμηλή. Για να Συνδέσετε την Πρόσθετη Μπαταρία

1. Συνδέστε την πρόσθετη μπαταρία στη θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας του σταθμού ενέργειας. 2. Η πρόσθετη μπαταρία θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί επιτυχώς μόλις το εικονίδιο της μπαταρίας

εμφανιστεί στην οθόνη του σταθμού ενέργειας. Σημείωση:

Ο σταθμός ενέργειας EcoFlow DELTA Pro 3 υποστηρίζει τη σύνδεση έως 2 πρόσθετων μπαταριών. Μην στοιβάζετε μπαταρίες στον σταθμό ενέργειας. Εάν είναι απαραίτητο να στοιβάξετε, τοποθετήστε τον σταθμό ενέργειας και τις μπαταρίες με τις μακριές πλευρές τους κατά του τοίχου για να αποφευχθεί η τυχαία πτώση. Για να Αφαιρέσετε την Πρόσθετη Μπαταρία

Αφαιρέστε άμεσα τη σύνδεση μεταξύ του σταθμού ενέργειας και της πρόσθετης μπαταρίας. Φορτίστε την Έξυπνη Πρόσθετη Μπαταρία

Μέθοδος 1: Μέσω EcoFlow DELTA Pro 3

Συνδέστε τη μπαταρία στον φορητό σταθμό ενέργειας DELTA Pro 3 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο πρόσθετης μπαταρίας. Στη συνέχεια, συνδέστε τον σταθμό ενέργειας σε μια πηγή

ενέργειας. Μέθοδος 2: Μέσω EcoFlow Smart Generator (Διπλού Καυσίμου)

Εγκαταστήστε τον προσαρμογέα DELTA Pro σε Smart Generator στη θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας της μπαταρίας. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε αυτόν για να συνδέσετε την πρόσθετη μπαταρία στη θύρα XT150 ενός έξυπνου γεννητήριας EcoFlow. Αποθήκευση και Συντήρηση

1. Αποθήκευση

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα περιβάλλον μεταξύ -10°C και 45°C , με προτεινόμενο εύρος περίπου 0°C έως 30°C για να διατηρήσετε την υγεία της μπαταρίας. Κρατήστε το προϊόν σε μια ξηρή, δροσερή, καλά αεριζόμενη περιοχή που είναι ασφαλής και μειώνει τον κίνδυνο πτώσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κρατιέται μακριά από πηγές νερού, πηγές θερμότητας, ισχυρά

μαγνητικά πεδία, περιβάλλοντα με διαβρωτικά αέρια και οποίες εύφλεκτες ή

εκρηκτικές ουσίες. Για μακροχρόνια αποθήκευση, φορτίστε και αποφορτίστε το προϊόν μία φορά κάθε 3

μήνες (φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια αποφορτίστε το στο 60% για αποθήκευση) για να διατηρήσετε

την υγεία της μπαταρίας.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς φόρτιση ή ανενεργή για περισσότερους από 6 μήνες· διαφορετικά, η εγγύηση θα ακυρωθεί. 2. Συντήρηση

Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.

Διατήρηση Υγείας Μπαταρίας

Αποφύγετε να αφήνετε το προϊόν ανενεργό για παρατεταμένες περιόδους. Φορτίστε και αποφορτίστε το προϊόν κάθε 3 μήνες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του. Οδηγίες

Ασφαλείας και Συμμορφώσεις

Αποποίηση Ευθύνης

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αφού διαβάσετε αυτό το έγγραφο, κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από την αποτυχία του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με το έγγραφο του προϊόντος. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμό) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow για να αποκτήσετε τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντος: <https://www.ecoflow.com/>. Οδηγίες Ασφαλείας

1. Μην υποβάλλετε αυτό το προϊόν σε σοβαρούς κραδασμούς, δονήσεις ή πτώσεις. 2. Μην μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε αεροπλάνο. 3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως πηγή φωτιάς ή λέβητα θέρμανσης. 4. Μην βρέχετε το προϊόν ή το βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες όπως βροχερές περιοχές ή μέρη κοντά σε νερό, προστατέψτε το με μια αδιάβροχη τσάντα. 5. Ακολουθήστε τις απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στην προδιαγραφή του προϊόντος για να χρησιμοποιήσετε ή να αποθηκεύσετε το προϊόν. Αποφύγετε την υποβάθμιση ή ζημιά στο προϊόν, ή κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. 6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρή στατική ηλεκτρική ενέργεια ή μαγνητικά πεδία. 7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, θα πρέπει να επιβλέπονται στενά. 8. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ατμούς, καπνό, ατμό και σκόνη. 9. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα τακτοποιημένο, ξηρό και καλά

αεριζόμενο μέρος. 10. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Για οποιαδήποτε συντήρηση ή υπηρεσία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow. 11. Πάντα αποσυνδέετε το προϊόν από όλες τις εξωτερικές πηγές ρεύματος πριν προσπαθήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία ή συντήρηση. 12. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στην ηλεκτρική πρίζα και το καλώδιο, τραβήξτε την πρίζα αντί για το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το προϊόν. 13. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα. 14. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν. 15. Μην εισάγετε καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα. 16. Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη επίσημο ή μη συνιστώμενο εξάρτημα ή αξεσουάρ. Για οποιαδήποτε αντικατάσταση, παρακαλώ επικοινωνήστε με την EcoFlow για περαιτέρω βοήθεια. 17. Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, ή κατεστραμμένο καλώδιο εξόδου. 18. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν. 19. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό λόγω πτώσης ή ανατροπής του προϊόντος. 20. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν. 21. Χρήση σε Εγκατάσταση Επισκευής: Κατά τη διάρκεια της χρήσης σε εγκατάσταση επισκευής όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, εργαστήριο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου διεξάγονται επισκευές, μην τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος λιγότερο από 457 mm (18 ίντσες) πάνω από το πάτωμα. Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης

1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λάβετε προφυλάξεις κατά του ηλεκτροσόκ πριν αγγίξετε το προϊόν, όπως να φοράτε μονωτικά γάντια. 2. Εάν το προϊόν βραχεί, σταματήστε τη χρήση του αμέσως και αποφύγετε περαιτέρω λειτουργία ή ενεργοποίηση. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια ασφαλή, αδιάβροχη και καλά αεριζόμενη περιοχή, στη συνέχεια επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow για βοήθεια. 3. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, τοποθετήστε το σε μια ασφαλή, αδιάβροχη και καλά αεριζόμενη περιοχή, και κρατήστε το μακριά από επαφή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Το στεγνό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και πρέπει να απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. 4. Εάν το προϊόν πιάσει φωτιά, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τους πυροσβεστήρες με την εξής σειρά: νερό ή νερό σε μορφή ομίχλης, άμμο, κουβέρτα πυρκαγιάς, ξηρή σκόνη και τελικά πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα. Ανακύκλωση και Απόρριψη

1. Το προϊόν με σοβαρές ζημιές, δυσλειτουργία ή εξαντλημένη διάρκεια ζωής μπαταρίας θα πρέπει να απορριφθεί ή να ανακυκλωθεί σωστά. 2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Παρακαλώ απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών. Μην το απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα για να

αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους ασφαλείας. 3. Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη (σε 0% χωρητικότητα) πριν απορρίψετε το προϊόν.

Εάν όχι, αποφύγετε να τοποθετήσετε την μπαταρία απευθείας σε κουτί ανακύκλωσης μπαταριών. Αντίθετα, επικοινωνήστε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για σωστή διαχείριση. Συμμόρφωση με Κανονισμούς

Δήλωση Συμμόρφωσης FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Δήλωση Συμμόρφωσης IC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια της Βιομηχανίας Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B συμμορφώνεται με το ICES-003 του Καναδά. Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της Βιομηχανίας Καναδά που ισχύουν για τις ραδιοφωνικές συσκευές χωρίς άδεια. Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) η συσκευή δεν πρέπει να παράγει παρεμβολές, και

(2) ο χρήστης της συσκευής πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που υφίσταται, ακόμη και αν η παρεμβολή ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία της. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B συμμορφώνεται με το πρότυπο NMB-003 του Καναδά. CE
Με την παρούσα, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2014/30/EU, 2011/65/EU (RoHS), (EE) 2015/863 (RoHS). Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

WEEE

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της EE. Ανακυκλώστε αυτό το προϊόν σωστά για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων και προκειμένου να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Παρακαλώ επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν. Ο προμηθευτής σας θα αποδεχτεί τα χρησιμοποιημένα προϊόντα και θα τα επιστρέψει σε μια περιβαλλοντικά ασφαλή εγκατάσταση ανακύκλωσης. Οδηγία Μπαταρίας
Με την παρούσα, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι ο τύπος εξοπλισμού μπαταρίας συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (EE) 2023/1542 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράρτημα

Τι περιέχει η Συσκευασία

1. EcoFlow DELTA Pro 3 Smart Extra Battery ×1
2. EcoFlow Extra Battery Cable ×1
3. Πακέτο Εγγράφων Προϊόντος ×1

Εάν κάποιο αντικείμενο είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Πελατών της EcoFlow για βοήθεια. Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά

Μοντέλο EFD521-EB

Καθαρό Βάρος Περίπου 33 kg (72.75 lb)

Διαστάσεις Περίπου 215.5 x 295 x 691.8 mm (8.49 x 11.61 x 27.24 in.)

Έξοδος

Επιπλέον Μπαταρία EcoFlow Proprietary Port

Θύρα 40V-58.4V □ 100A συνεχώς

Είσοδος

Επιπλέον Μπαταρία EcoFlow Proprietary Port

Θύρα 40V-58.4V □ 80A Max

Πληροφορίες Μπαταρίας

Ονομαστική 51.2V □

Τάση

Ονομαστική

Χωρητικότητα 80Ah 4096Wh

Κελί LFP (LiFePO4)

Χημεία

Κύκλος Ζωής Η μπαταρία διατηρεί 80%+ SoH (Κατάσταση Υγείας) μετά από 4000

κύκλους σε 0.5C/0.5C στους 25°C (77°F)

Προστασία Προστασία Υπερτάσης, Προστασία Υπερφόρτωσης, Προστασία Υπερθερμίας

Τύπος Προστασία, Προστασία Βραχυκυκλώματος, Προστασία Χαμηλής Θερμοκρασίας,

Προστασία Χαμηλής Τάσης, Προστασία Υπερρεύματος

Περιβάλλον

Θερμοκρασία

Βέλτιστη

Λειτουργία 20°C-30°C (68°F-86°F)

Θερμοκρασία

Φόρτιση 0°C-45°C (32°F-113°F)

Θερμοκρασία

Απαλλαγή -10°C έως 45°C (14°F-113°F)

Θερμοκρασία

Αποθήκευση -10°C έως 45°C (14°F-113°F)

Θερμοκρασία

Άλλα

Βαθμός IP IP20 (Εσωτερική μπαταρία: IP65)

Πνευματικά Δικαιώματα © 2025 EcoFlow. Όλα τα Δικαιώματα Διατηρούνται.