Μπαταρία EcoFlow DELTA 3

ECOFLOW · EAN 4895251626408

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Περιεχόμενα

Σχετικά με αυτό το Εγχειρίδιο
Επισκόπηση Συχνές Ερωτήσεις EcoFlow App Μετά την Πώληση Κοινότητα
Εμφάνιση Πολιτική
Δείκτες Κουμπιών και LED
Συμβατότητα Προϊόντος Σχετικά με αυτό το Εγχειρίδιο
Ξεκινώντας

Υποστήριξη του Σταθμού Ενέργειας σας Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει μια εισαγωγή σε αυτό το προϊόν και λεπτομέρειες σχετικά με τη
Φορτίστε την Πρόσθετη Μπαταρία λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρησή του. Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτό το εγχειρίδιο μπορεί
Αποθήκευση και Συντήρηση να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο
Αποθήκευση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας. Καθαρισμός Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για διαδηλωτικούς σκοπούς. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που παραλάβατε. Διατηρήστε την Υγεία της Μπαταρίας Εάν διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε
Οδηγίες Ασφαλείας και Συμμορφώσεις να έχετε πρόσβαση σε αυτό online στο EcoFlow Support για μια καλύτερη εμπειρία και τις τελευταίες
Αποποίηση Ευθύνης ενημερώσεις. Οδηγίες Ασφαλείας
Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Επισκόπηση
Ανακύκλωση και Απόρριψη
Κανονιστική Συμμόρφωση Η EcoFlow DELTA 3 Smart Extra Battery (στο εξής αναφερόμενη ως "η πρόσθετη
Παράρτημα μπαταρία", "η μπαταρία" ή "το προϊόν") είναι μια μπαταρία $LiFePO_4$ με χωρητικότητα
1024Wh. Έχει σχεδιαστεί για να επεκτείνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας του φορητού

σταθμού ενέργειας EcoFlow σας
Τεχνικές Προδιαγραφές και να παρέχει υποστήριξη ενέργειας μεγαλύτερης διάρκειας. Τι περιέχει η Συσκευασία
Εμφάνιση
1 LED Κατάστασης
2 Κουμπί Κύριας Τροφοδοσίας
3 Θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας (XT150)
4 Προστατευτικό Κάλυμμα
* Η Θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας στη μπαταρία είναι μια ιδιόκτητη θύρα της EcoFlow.
Δείκτες Κουμπιών και LED
Κουμπί Κύριας Τροφοδοσίας
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κύριας τροφοδοσίας για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει ή να σβήσει το LED. Κατάσταση Περιγραφή
1 Σβηστό Η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη. 2 Λευκό Αναβοσβήνει Η μπαταρία είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά. 3 Λευκό Αναβοσβήνει Η μπαταρία εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού. LED Κατάστασης
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Το LED κατάστασης εμφανίζει ένα εξωτερικό τρέχον μοτίβο όταν η πρόσθετη μπαταρία ενεργοποιείται. Το LED κατάστασης εμφανίζει ένα εσωτερικό τρέχον μοτίβο όταν η πρόσθετη μπαταρία
απενεργοποιείται. Επίπεδο Μπαταρίας
Όταν το φως του LED κατάστασης είναι σταθερό, ο αριθμός των LED που είναι αναμμένα υποδεικνύει
το τρέχον επίπεδο μπαταρίας. Φόρτιση
Όταν μέρος του LED κατάστασης αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Σφάλμα
Όταν ολόκληρο το LED κατάστασης αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι έχει προκύψει σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής EcoFlow του συνδεδεμένου σταθμού ενέργειας για
αντιμετώπιση προβλημάτων. Συμβατότητα Προϊόντος
Σταθμός Ενέργειας EcoFlow
Όνομα Μοντέλο
EcoFlow DELTA 3 EF-DL-H10-3
EcoFlow DELTA 3 Plus EF-DL-H10-4
EcoFlow DELTA 3 1500 EF-DL-H15-3

EcoFlow DELTA 2 EFD 350

Σημείωση

Το προϊόν μπορεί να στοιβάζεται με τη σειρά EcoFlow DELTA 3
(EcoFlow DELTA 3 & DELTA 3 Plus) κατά τη διάρκεια της χρήσης. Δεν συνιστάται να στοιβάζετε τη μπαταρία με άλλες σειρές
σταθμών ενέργειας. Εάν είναι απαραίτητο να στοιβαχθεί, τοποθετήστε τον σταθμό ενέργειας
και τη μπαταρία με τις μακριές πλευρές τους κατά του τοίχου για να αποφευχθεί
η τυχαία πτώση. Άλλα Προϊόντα EcoFlow

Όνομα Μοντέλο

EcoFlow WAVE 2 Φορητός Κλιματιστικός Σταθμός EFKT210

EcoFlow PowerStream Μικροαντιστροφέας EFWN511, EFWN511B

EcoFlow 800W Φορτιστής Εναλλάκτη EF-FC-301-1

EcoFlow Έξυπνος Γεννήτρια Διπλού Καυσίμου EFG200 (μόνο φόρτιση)

EcoFlow Έξυπνος Γεννήτρια 4000 (Διπλού Καυσίμου) EF-SG-H01-1 (μόνο φόρτιση)

Ξεκινώντας

Υποστήριξη του Σταθμού Ενέργειας σας

Η πρόσθετη μπαταρία μπορεί να επεκτείνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας του σταθμού ενέργειας αποθηκεύοντας
περισσότερη ενέργεια. Λειτουργεί επίσης ως πηγή εφεδρικής ενέργειας για φορτία όταν η μπαταρία του σταθμού ενέργειας είναι χαμηλή. 1. Συνδέστε την πρόσθετη μπαταρία στη Θύρα Πρόσθετης Μπαταρίας του σταθμού ενέργειας (παρακαλώ
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης πρόσθετης μπαταρίας). 2. Μόλις η μπαταρία συνδεθεί στον σταθμό ενέργειας, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση οποιουδήποτε από τα δύο θα ενεργοποιήσει ή θα απενεργοποιήσει το άλλο αντίστοιχα. 3. Η πρόσθετη μπαταρία θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί επιτυχώς μόλις το εικονίδιο της μπαταρίας εμφανιστεί στην οθόνη του σταθμού ενέργειας. Σημείωση

Παρακαλώ μην συνδέετε ή αφαιρείτε το καλώδιο φόρτισης ενώ ο σταθμός
ενέργειας λειτουργεί. Φορτίστε την Πρόσθετη Μπαταρία

Μέσω Σταθμού Ενέργειας EcoFlow

1. Συνδέστε τη μπαταρία στη θύρα XT150 ενός συμβατού σταθμού ενέργειας EcoFlow χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο πρόσθετης μπαταρίας. 2. Στη συνέχεια, συνδέστε τον σταθμό ενέργειας σε μια πηγή ενέργειας. Μέσω Έξυπνης Γεννήτριας EcoFlow

Συνδέστε τη μπαταρία στη θύρα XT150 μιας συμβατής έξυπνης γεννήτριας EcoFlow χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο πρόσθετης μπαταρίας.

Αποθήκευση και Συντήρηση

Αποθήκευση

Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 20°C-30°C (68°F-86°F)

Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 113°F (45°C) ή πέφτει κάτω από 14°F (–10°C). Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά, έντονη θερμότητα και αιχμηρά αντικείμενα. Για μακροχρόνια αποθήκευση του προϊόντος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα κάθε 3 μήνες για να διατηρήσετε την υγεία της μπαταρίας:

1. Εκφορτίστε το προϊόν σε επίπεδο μπαταρίας 0%.
2. Φορτίστε πλήρως το προϊόν σε επίπεδο μπαταρίας 100%.
3. Εκφορτίστε ξανά το προϊόν σε επίπεδο μπαταρίας 60%.

Σημείωση: το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση αν δεν φορτιστεί ή εκφορτιστεί για περισσότερους από 6 μήνες.

Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ξηρό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.

Διατήρηση Υγείας Μπαταρίας

Αποφύγετε να αφήνετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για παρατεταμένες περιόδους. Φορτίστε και εκφορτίστε το προϊόν κάθε 3 μήνες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του.

Οδηγίες Ασφαλείας και Συμμορφώσεις

Αποποίηση Ευθύνης

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από την αποτυχία του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με το έγγραφο του προϊόντος. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμό) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow για να αποκτήσετε τις τελευταίες πληροφορίες για το προϊόν: https://www.ecoflow.com/.

Οδηγίες Ασφαλείας

1. Μην υποβάλλετε αυτό το προϊόν σε σοβαρούς κραδασμούς, δονήσεις ή πτώσεις.

2. Μην μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε αεροπλάνο.
3. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως πηγή φωτιάς ή λέβητα θέρμανσης.
4. Μην βρέχετε το προϊόν ή το βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρές συνθήκες όπως βροχερές περιοχές ή μέρη κοντά σε νερό, προστατέψτε το με μια αδιάβροχη τσάντα.
5. Ακολουθήστε τις απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στην προδιαγραφή του προϊόντος για να χρησιμοποιήσετε ή να αποθηκεύσετε το προϊόν. Αποφύγετε την υποβάθμιση ή ζημιά στο προϊόν, ή κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρή στατική ηλεκτρισμό ή μαγνητικά πεδία.
7. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Αν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, θα πρέπει να επιβλέπονται στενά.
8. Κρατήστε το προϊόν μακριά από ατμούς, καπνό, ατμό και σκόνη.
9. Αποθηκεύστε το προϊόν σε καθαρό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
10. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Για οποιαδήποτε συντήρηση ή υπηρεσία, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow.
11. Πάντα αποσυνδέετε το προϊόν από όλες τις εξωτερικές πηγές ρεύματος πριν προσπαθήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία ή συντήρηση.
12. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στην ηλεκτρική πρίζα και το καλώδιο, τραβήξτε την πρίζα αντί για το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το προϊόν.
13. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.
14. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν.
15. Μην εισάγετε καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
16. Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη επίσημο ή μη συνιστώμενο εξάρτημα ή αξεσουάρ. Για οποιεσδήποτε αντικαταστάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με την EcoFlow για περαιτέρω βοήθεια.
17. Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, ή κατεστραμμένο καλώδιο εξόδου.
18. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
19. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή προσωπικό τραυματισμό λόγω πτώσης ή ανατροπής του προϊόντος.

20. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ξηρό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.
21. Χρήση σε Εγκατάσταση Επισκευής: Κατά τη διάρκεια της χρήσης σε εγκατάσταση επισκευής όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, εργαστήριο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου διεξάγονται επισκευές, μην τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος λιγότερο από 457 mm (18 ίντσες) πάνω από το πάτωμα.
Σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης
1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λάβετε προφυλάξεις κατά του ηλεκτροσόκ πριν αγγίξετε το προϊόν, όπως να φοράτε μονωτικά γάντια.
2. Αν το προϊόν βραχεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και αποφύγετε περαιτέρω λειτουργία ή ενεργοποίηση. Τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλή, αδιάβροχη και καλά αεριζόμενη περιοχή, στη συνέχεια επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow για βοήθεια.
3. Αν το προϊόν πέσει στο νερό, τοποθετήστε το σε ασφαλή, αδιάβροχη και καλά αεριζόμενη περιοχή και κρατήστε το μακριά από επαφή μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Το στεγνό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και πρέπει να απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
4.

Εάν το προϊόν πιάσει φωτιά, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τους πυροσβεστήρες με την εξής σειρά: νερό ή νερό σε μορφή ομίχλης, άμμο, κουβέρτα πυρκαγιάς, ξηρή σκόνη και τελικά πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα. Ανακύκλωση και Απόρριψη 1. Το προϊόν με σοβαρές ζημιές, δυσλειτουργία ή εξαντλημένη διάρκεια ζωής μπαταρίας θα πρέπει να απορρίπτεται ή να ανακυκλώνεται σωστά. 2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Παρακαλούμε απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την απόρριψη και ανακύκλωση μπαταριών. Μην το απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την ασφάλεια. 3. Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη (σε 0% χωρητικότητα) πριν από την απόρριψη του προϊόντος. Αν όχι, αποφύγετε να τοποθετήσετε τη μπαταρία απευθείας σε κουτί ανακύκλωσης μπαταριών. Αντίθετα, επικοινωνήστε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για σωστή διαχείριση. Συμμόρφωση με Κανονισμούς Δήλωση Συμμόρφωσης FCC Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2)

αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας A, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, οπότε ο χρήστης θα υποχρεωθεί να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ INDUSTRY CANADA Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια της Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας A συμμορφώνεται με το καναδικό ICES-003. CAN ICES-003(A) CE Με την παρούσα, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2014/30/EU, 2011/65/EU(RoHS), (EE) 2015/863(RoHS). Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance WEEE Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της ΕΕ. Ανακυκλώστε αυτό το προϊόν σωστά για να αποτρέψετε πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία μέσω ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων και προκειμένου να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Παρακαλούμε επιστρέψτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας σε κατάλληλο σημείο συλλογής ή επικοινωνήστε με τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν. Ο προμηθευτής σας θα αποδεχτεί τα χρησιμοποιημένα προϊόντα και θα τα επιστρέψει σε εγκατάσταση ανακύκλωσης φιλική προς το περιβάλλον. Οδηγία Μπαταρίας Με την παρούσα, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι ο τύπος εξοπλισμού μπαταρίας συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικά Μοντέλο EF-DL-E10-4 Καθαρό Βάρος Περίπου 9.6 kg (21.2 lb) Διαστάσεις Περίπου 397.6 × 202 × 198 mm (15.7 × 8.0 × 7.8 in.) (Π×Β×Υ) Έξοδος Πρόσθετη Μπαταρία 40V-58.4V□ 48A Max Θύρα Εισόδου Πρόσθετη Μπαταρία 40V-58.4V□ 24A Max Θύρα Πληροφορίες Μπαταρίας Ονομαστική Χωρητικότητα 1024Wh (51.2V □ 20Ah) Κυψέλη LFP ($LiFePO_4$) Χημεία Κύκλος Ζωής 80%+ χωρητικότητα μετά από 4000

κύκλους Προστασία Προστασία Υπερβολικής Τάσης, Προστασία Υπερφόρτωσης, Προστασία Υπερθερμίας, Προστασία Βραχυκυκλώματος, Προστασία Χαμηλής Θερμοκρασίας, Προστασία Χαμηλής Τάσης, Προστασία Υπερρεύματος Περιβάλλον Θερμοκρασία Βέλτιστη Λειτουργία 20°C-30°C (68°F-86°F) Θερμοκρασία Φόρτισης 0°C-45°C (32°F-113°F) Θερμοκρασία Εκφόρτισης −10°C έως 45°C (14°F-113°F) Θερμοκρασία Αποθήκευσης −10°C έως 45°C (14°F-113°F) Τι περιέχει η Συσκευασία 1. EcoFlow DELTA 3 έξτρα μπαταρία ×1 2. EcoFlow DELTA 3 καλώδιο έξτρα μπαταρίας ×1 3. Εγχειρίδια και κάρτα εγγύησης ×1 Εάν κάποιο αντικείμενο είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της EcoFlow για βοήθεια. Πνευματικά Δικαιώματα © 2024 EcoFlow. Όλα τα Δικαιώματα Διατηρούνται.