

Σταθμός τροφοδοσίας EcoFlow River 3 Max Plus

858Wh (ασύρματος)

ECOFLOW · EAN 4895251639859

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΣΤΑΘΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ RIVER 3 PLUS (ΑΣΥΡΜΑΤΗ)
ΣΤΑΘΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ RIVER 3 MAX PLUS (ΑΣΥΡΜΑΤΗ)

3
,
/ 3 ()
.. 1 . 2 (126
)
3 ,
4
5
6 600
7
8 / , , . 9 , 3
, . 10
,
11 ,
. 12 /
. 13 . . 15
600
16
17 ()
18 . . :
1 Wi-Fi :
. . . :
2 Bluetooth
: . 3 :

:
,
,
,,
4
. 5 :
. 6 : . . . 7 :
/ . 8 : . . . 9 :
. . . 10 . . . 11 : . . :
12 :
13 :
14 :
15 :
16 : . 17 :
:
18 : . . :
: . . :
19 Κατάσταση UPS 20%. . . :
20 . . :
21 :
:
22 :
23 :
: . 24 : . . :
25 : . . / :
26 : . 27 :
Πρόβλημα
009/011/407 Θερμοκρασία . . 010/012/408 Θερμοκρασία
()
501
639 . 687
. . 410
. 302 . 1
,
)

/:
. 5 ,
. : 3
:
. ,
(:
:
. ,
. ,
()
. ,
. , ,
. . 3
(5000 mAh . +
. . . ()
. . ,
. ,
. ,
. :
. :
<https://download.ecoflow.com/app>
. ,
. :
? :
: 3
. ,
. ,
. 3
. :
. 1. 2. 3. . 4. 1. . 2
3. . (
. ? . *
?). . 10
. ,

. ? 1. 2. . ? 1. (<https://www.ecoflow.com/support/download/>)

2. 3. 4. . - ,

,

,

, ,

3 (

, 60%),

6 ; . . . ,

. . ,

. . ,)

<https://www.ecoflow.com/>. Μεταφορά

1. 2. 1. ,

2. . . 3. . ,

4. 5. 6. . 7. ,

8. ,

1. ,

2. 3. . . 4. 5. . 6. 7. 8. . 9. . 10. . 11. 12. . ,

13. :

. . ,

,

'. 14. :

,

)

, ,

15. :

, ,

,

. . ,

. 16. : . . . -

:

17. . :

, ,

18. : ,

,

457 (18

. 19. . . . 1. ,
2. ,
3. . 4. : , , ,
1. 2. . 3. , , 0%)
. . . . 15
:
(1) ,
(2) ,
. 15
,
. ,
20
. 20 ,
:
(1) ,
(2) ,
. 003. 20
. . (1) ,
(2)
. 003. CE
,
, 201
4/35/ 2014/30/ 2014/53/ 2011/65/ (201
5/863
<http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>
. . . . 1. RIVER 3 Plus (Wireless)
2. 3. 4
Μοντέλο EF-RV-H 04-1
. 5 2 (11 46
. 234 232 152 (9 21 9 13 5 98)
:
120 60 600
JP :
100 50/60 600
(

)

KR:

~ ,

EU/ZA/UK/AU/CH:

~ ,

US/JP/BR :

~50/ ,

(CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH :

~50/ ,

5V . 2, , . 0, . 0

5/9/

12/15V , ,

(12, , ,)

EFPB503-5K-P

+

US/JP/BR :

100- ~50/ ,

CN/EU/ZA/UK/AU/KR/CH :

220- ~50/ ,

11-55V ,

11-55V ,

22 12

LFP (LiFePO₄)

80% 3000

0 /0 ()

, ,

,

()

Θερμοκρασία ()

()

:)

Θερμοκρασία :)

CAN, Wi-Fi, Bluetooth

? 2400-2483 5

? ΕΕ/ΗΒ/Ιαπωνία/Νότια Κορέα/Αυστραλία: 2412 -2472 MHz/2422 -2462 MHz

? 2412-2462 2422-2452

? Κίνα: ≤20dBm

(2 4) ? 0 5297

? 0 5297

? 2 921

? 17 50

? 17 50

? 17 50

? 57 08

? 2400-2483 5

? ΕΕ/ΗΒ/ΤΑ/ΗΠΑ/ΚΑ/Ιαπωνία/Αυστραλία/Νότια Κορέα: 2402 -2480 MHz

? Κίνα: ≤20dBm

Bluetooth ? 0 1076

? 0 1076

? 3 67

? 9 50

? 9 50

? 9 50

? 0 106

≤2000 m

©2025 .

Μπαταρία για EcoFlow RIVER 3 Plus

Οδηγίες χρήσης

Η οδηγία ισχύει για:

Μπαταρία για EcoFlow RIVER 3 Plus (286Wh)

Μπαταρία για EcoFlow EcoFlow RIVER 3 Plus (572Wh)

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την οδηγία

- Αυτή η οδηγία χρήσης αφορά τα εξής προϊόντα: RIVER 3 Plus Smart Extra Battery EB300 (286Wh) και RIVER 3 Plus Smart Extra Battery EB600 (572Wh). - Οι όροι «RIVER 3 Plus Smart Extra Battery EB300 (286 Wh)», «RIVER 3 Plus Smart Extra Battery EB600 (572 Wh)» και «RIVER 3 Plus» σε αυτήν την οδηγία αναφέρονται σε προϊόντα EcoFlow της σειράς RIVER. - Σημειώστε ότι αυτή η οδηγία μπορεί να ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν διαβάζετε αυτή την οδηγία σε μορφή PDF, θυμηθείτε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε

αυτήν online στην ιστοσελίδα υποστήριξης της EcoFlow για καλύτερη εμπειρία και τις τελευταίες ενημερώσεις. - Οι εικονογραφήσεις σε αυτήν την οδηγία χρησιμοποιούν την Μπαταρία RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) ως παραδείγματα και αναφορές. Παρακαλώ ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που λάβατε. - Η διαθεσιμότητα ορισμένων αξεσουάρ και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτήν την οδηγία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Επισκόπηση

Η μπαταρία RIVER 3 Plus EB300 (286 Wh) και RIVER 3 Plus EB600 (572 Wh) (καλούμενη στο εξής «επιπλέον μπαταρία», «μπαταρία» ή «προϊόν») είναι μπαταρίες LiFePO₄ που προορίζονται για ασύρματη σύνδεση με την φορητή μονάδα τροφοδοσίας RIVER 3 Plus. Αυτή η σύνδεση αυξάνει την χωρητικότητα της μπαταρίας της μονάδας τροφοδοσίας, παρέχοντας επεκταμένη υποστήριξη τροφοδοσίας.

Εμφάνιση προϊόντος

- 1 Κύριο κουμπί τροφοδοσίας
- 2 Λυχνία LED κατάστασης
- 3 Θύρα εισόδου/εξόδου USB-C
- 4 Θύρα επιπλέον μπαταρίας
- 5 Κουμπί απελευθέρωσης

Λυχνίες LED

Κύρια λυχνία LED τροφοδοσίας

Κατάσταση - Περιγραφή

Απενεργοποιημένο - η μπαταρία είναι απενεργοποιημένη. Κατάσταση που αναβοσβήνει λευκά - η μπαταρία είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί κανονικά. Αναβοσβήνει λευκά - η μπαταρία εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού. Λυχνία LED κατάστασης
Η λυχνία LED κατάστασης εμφανίζει σχέδιο στραμμένο προς τα έξω όταν η επιπλέον μπαταρία είναι ενεργοποιημένη. Κατά την απενεργοποίηση της επιπλέον μπαταρίας, η λυχνία LED φωτίζεται προς τα μέσα. Όταν η λυχνία LED κατάστασης φωτίζεται συνεχώς, ο αριθμός των αναμμένων λυχνιών LED υποδεικνύει την τρέχουσα στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. Όταν μέρος της λυχνίας LED αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζεται. Το αναβόσβημα ολόκληρης της λυχνίας LED κατάστασης σημαίνει ότι έχει προκύψει σφάλμα.

Έναρξη λειτουργίας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Ενεργοποίηση: πατήστε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας

Απενεργοποίηση: κρατήστε πατημένο το κύριο κουμπί τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα.

Τροφοδοσία συσκευών

Συνδέστε τις συσκευές σας απευθείας στη θύρα εισόδου/εξόδου USB-C της επιπλέον μπαταρίας.

Φόρτιση

Συνδέστε τη θύρα εισόδου/εξόδου USB-C της επιπλέον μπαταρίας σε πηγή τροφοδοσίας για φόρτιση.

Χρήση με RIVER 3 Plus

Σύνδεση και αποσύνδεση

Σημείωση:

Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την επιπλέον μπαταρία, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη μονάδα τροφοδοσίας και την επιπλέον μπαταρία. Για να συνδέσετε την επιπλέον μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη θύρα της επιπλέον μπαταρίας.
2. Ευθυγραμμίστε την αυλάκωση στο κάτω μέρος της μονάδας τροφοδοσίας με τη προεξοχή στην κορυφή της επιπλέον μπαταρίας.
3. Συνδέστε τις θύρες των επιπλέον μπαταριών, συνδέοντάς τις μεταξύ τους.
4. Η επιπλέον μπαταρία θα θεωρηθεί ότι έχει εγκατασταθεί επιτυχώς μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο της επιπλέον μπαταρίας στην οθόνη της μονάδας τροφοδοσίας.

Σημείωση:

1. Η φορητή μονάδα τροφοδοσίας RIVER 3 Plus επιτρέπει τη σύνδεση μίας μπαταρίας RIVER 3 Plus για αύξηση της χωρητικότητας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η αυλάκωση της μονάδας τροφοδοσίας είναι ευθυγραμμισμένη με τη προεξοχή στην επιπλέον μπαταρία για να αποφευχθεί η χαλαρή σύνδεση.

Για να αφαιρέσετε την επιπλέον μπαταρία

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στην επιπλέον μπαταρία.
2. Σηκώστε τη μονάδα τροφοδοσίας.
3. Συνδέστε το προστατευτικό κάλυμμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Αφού συνδέσετε την επιπλέον μπαταρία στη μονάδα τροφοδοσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κύριο κουμπί τροφοδοσίας και στα δύο συστήματα για να ελέγξετε την κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης τροφοδοσίας και των δύο προϊόντων ταυτόχρονα.

Ενεργοποίηση: μία πίεση

Απενεργοποίηση: κράτημα για 3 δευτερόλεπτα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης της μονάδας τροφοδοσίας: πίεση μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας

Τροφοδοσία συσκευών

Αφού συνδέσετε την επιπλέον μπαταρία στη μονάδα τροφοδοσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις θύρες εξόδου και των δύο συσκευών για να τροφοδοτήσετε τις συσκευές.

Φόρτιση της επιπλέον μπαταρίας

Αφού συνδέσετε την επιπλέον μπαταρία στη μονάδα τροφοδοσίας, μπορείτε να συνδέσετε τις θύρες εισόδου και των δύο συσκευών σε πηγή τροφοδοσίας για να φορτίσετε την επιπλέον μπαταρία.

Σημείωση:

Αφού συνδέσετε την επιπλέον μπαταρία στη μονάδα τροφοδοσίας, εάν υπάρχει σημαντική διαφορά στα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας, η συσκευή με το χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης θα έχει προτεραιότητα κατά τη φόρτιση κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ η συσκευή με το υψηλότερο επίπεδο φόρτισης θα έχει προτεραιότητα κατά την εκφόρτιση κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης ενέργειας.

Αποθήκευση και συντήρηση

1.

Αποθήκευση

- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C έως 45°C (14°F-113°F)
 - Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45°C (113°F) ή πέφτει κάτω από -10°C (14°F).
 - Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε τακτοποιημένο, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
 - Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από υγρά, έντονη θερμότητα και αιχμηρά αντικείμενα.
 - Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης του προϊόντος, πρέπει να εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες κάθε 3 μήνες για να διατηρηθεί η μπαταρία σε καλή κατάσταση:
1. Αποφορτίστε το προϊόν στο 0% του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.
 2. Φορτίστε το προϊόν στο 60% του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας. Σημείωση: το προϊόν δεν θα καλύπτεται από εγγύηση αν δεν φορτίζεται ή αποφορτίζεται για πάνω από 6 μήνες.

2. Συντήρηση

- Καθαρισμός

Για τον καθαρισμό του προϊόντος, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, ξηρό πανί.

- Διατήρηση της μπαταρίας σε καλή κατάσταση

Πρέπει να αποφεύγετε να αφήνετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φορτίστε και αποφορτίστε το προϊόν κάθε 3 μήνες για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής

του.

Οδηγίες ασφαλείας και συμμόρφωση

Αποποίηση ευθύνης

Πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος, πρέπει να διαβάσετε την τεκμηρίωση του προϊόντος και να βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως κατανοητή. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγγράφου, πρέπει να το διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς σωματικούς τραυματισμούς στον χρήστη ή σε άλλους, καθώς και ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Η χρήση του προϊόντος ισοδυναμεί με την κατανόηση, την έγκριση και την αποδοχή όλων των όρων και περιεχομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο. Η εταιρεία EcoFlow δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από χρήστη που δεν χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με την τεκμηρίωση του προϊόντος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, διορθώσεις ή ακυρώσεις) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας EcoFlow: <https://www.ecoflow.com/>.

Οδηγίες ασφαλείας

Μεταφορά

1. Παρακαλώ μην εκθέτετε το προϊόν σε ισχυρούς κραδασμούς, δονήσεις ή πτώσεις. Σε περίπτωση ισχυρού χτυπήματος, παρακαλώ σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και απενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
2. Παρακαλώ μην μεταφέρετε το προϊόν σε αεροπλάνο.

Περιβάλλον

1. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φωτιά ή καυστήρα.
2. Δεν πρέπει να τοποθετείτε την μπαταρία σε περιβάλλον με χαμηλή πίεση αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων, ακόμη και έκρηξη.
3. Απαγορεύεται να βρέξετε το προϊόν ή να το βυθίσετε σε οποιοδήποτε υγρό. Κατά τη χρήση του προϊόντος σε υγρό περιβάλλον ή κοντά σε νερό, πρέπει να το προστατεύετε με αδιάβροχη τσάντα.
4. Κατά τη χρήση ή αποθήκευση του προϊόντος, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στην προδιαγραφή του προϊόντος. Πρέπει να αποφεύγεται η υποβάθμιση ή ζημιά του προϊόντος, καθώς και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των ατόμων που προκαλούνται από πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

5. Παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον όπου υπάρχουν ισχυρές ηλεκτροστατικές φορτίσεις ή μαγνητικά πεδία.
6. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, πρέπει να παρακολουθούνται στενά.
7. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από ατμούς, καπνό, ατμούς και σκόνη.
8. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε τακτοποιημένο, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Λειτουργία

7. Μην χρησιμοποιείτε κανένα μη επίσημο ή μη συνιστώμενο εξάρτημα ή αξεσουάρ. Για την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την εταιρεία EcoFlow.
8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα, ή κατεστραμμένο καλώδιο εξόδου.
9. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
10. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Πρέπει να αποφεύγεται η ζημιά της συσκευής ή τραυματισμός που προκαλείται από πτώση ή ανατροπή του προϊόντος.
11. Για την σκούπισμα και καθαρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, ξηρό πανί.
12. Χρήση σε χώρο επισκευής: Κατά τη χρήση σε χώρο επισκευής, όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, συνεργείο ή άλλο μέρος όπου πραγματοποιούνται επισκευές, δεν πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος μικρότερο από 457 mm (18 ίντσες) από το πάτωμα.
13. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη ή τροποποιημένη μπαταρία ή συσκευή.

Κατεστραμμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να συμπεριφέρονται με απρόβλεπτο τρόπο, προκαλώντας φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού. Σε επείγουσες περιπτώσεις

1. Σε επείγουσες περιπτώσεις παρακαλώ λάβετε προφυλάξεις κατά της ηλεκτροπληξίας πριν αγγίξετε το προϊόν, π.χ. φορώντας γάντια μόνωσης.
2. Εάν το προϊόν βραχεί, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του και να αποφύγετε περαιτέρω χειρισμό ή ενεργοποίηση. Παρακαλώ τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλές, αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο μέρος και στη συνέχεια επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για βοήθεια.
3. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλές, αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο μέρος και να κρατηθεί μακριά από το προϊόν μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Το στεγνό προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και θα πρέπει να απορριφθεί κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
4. Εάν το προϊόν πιάσει φωτιά, προτείνουμε τη χρήση πυροσβεστήρων με την εξής σειρά: νερό ή υδρατμός, άμμος,

πυροσβεστική κουβέρτα, ξηρή σκόνη πυροσβεστήρα και τέλος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. Στη συνέχεια παρακαλώ απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης και απόρριψης μπαταριών. Ανακύκλωση και απόρριψη

1. Το προϊόν με σοβαρές ζημιές, ελαττωματική λειτουργία ή εξαντλημένη μπαταρία θα πρέπει να απορριφθεί ή να ανακυκλωθεί κατάλληλα. 2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Παρακαλώ απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης και απόρριψης μπαταριών. Παρακαλώ μην το πετάξετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα για να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και ο κίνδυνος ασφάλειας. 3. Εάν είναι δυνατόν, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη (έως 0% χωρητικότητα) πριν από την απόρριψη του προϊόντος. Εάν όχι, παρακαλώ μην τοποθετήσετε την μπαταρία απευθείας στον κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. Αντί αυτού, παρακαλώ επικοινωνήστε με επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για σωστή διαδικασία.

Πρόσθετο

Περιεχόμενα συσκευασίας

1. Μπαταρία EcoFlow RIVER 3 Plus ×1
2. Οδηγίες χρήσης ×1

Σημείωση:

Εάν οποιοδήποτε στοιχείο είναι κατεστραμμένο ή λείπει, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για βοήθεια. Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Μοντέλο:

EB300 (286Wh): EF-RV-E01-1

EB600 (572Wh): EF-RV-E02-1

Καθαρό βάρος:

EB300 (286Wh): Περίπου 3,5 kg (7,72 lb)

EB600 (572Wh): Περίπου 5,8 kg (12,79 lb)

Διαστάσεις (πλάτος × βάθος × ύψος):

EB300 (286Wh): Περίπου 234 x 224 x 110 mm (9,21 x 8,82 x 4,33 ίντσες). EB600 (572Wh):

Περίπου 234 x 224 x 158 mm (9,21 x 8,82 x 6,22 ίντσες)

Έξοδος

Θύρα USB-C: 5V/9V/12V/15V 3A μέγιστο, 20V/28V 5A μέγιστο, 140W μέγιστο. Πρόσθετη

θύρα μπαταρίας:

EB300 (286Wh): 17,5V-25,5V 33A μέγιστο. EB600 (572Wh): 17,5 V-25,5 V 68 A μέγιστο.

Είσοδος

Θύρα USB-C: 5V/9V/12V/15V 3A μέγιστο, 20V/28V 5A μέγιστο, 140W μέγιστο. Πρόσθετη

θύρα μπαταρίας:

EB300 (286 Wh): 17,5V-25,5V 14A μέγιστο. EB600 (572Wh): 17,5 V-25,5 V 28 A μέγιστο.

Πληροφορίες για την μπαταρία

Ονομαστική τάση: 22,4

Ονομαστική χωρητικότητα:

EB300 (286Wh): 286Wh 12.8Ah

EB600 (572Wh): 572Wh 25.6Ah

Χημεία κυττάρων: LFP (LiFePO4)

Διάρκεια κύκλου: Η μπαταρία διατηρεί 80%+ SoH (Κατάσταση Υγείας) μετά από 3000 κύκλους σε 0,5C/0,5C σε θερμοκρασία 25°C (77°F). Τύπος προστασίας: Προστασία από υπερτάσεις, προστασία από υπερφόρτωση,

προστασία από υπερθέρμανση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από χαμηλή θερμοκρασία, προστασία από χαμηλή τάση, προστασία από υπερρεύματα

Δεδομένα μπαταρίας:

Τύπος: LFP

Καθαρό βάρος: 4,43 kg

Χωρητικότητα: 25 600 mAh

Ικανότητα: 0,573 kWh

Υπερβαίνει την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα

καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Αριθμός αναγνώρισης: 32135 GT

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 20°C-30°C (68°F-86°F)

Θερμοκρασία φόρτισης: 0°C-45°C (32°F-113°F)

Θερμοκρασία αποφόρτισης: -10°C έως 45°C (14°F-113°F)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C έως 45°C (βέλτιστη: 20°C-30°C) / 14°F-113°F (βέλτιστη: 68°F-86°F)

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Σταθμός τροφοδοσίας EcoFlow River 3 Max Plus συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης

ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Fuyuan Yi 1 518100 Shenzhen, cn

Προστασία Περιβάλλοντος

Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών που έχει χρησιμοποιηθεί και έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να αποκτήσετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες: Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή: • Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα τροφοδοσίας εάν η θήκη, οι υποδοχές ή τα καλώδια είναι κατεστραμμένα. • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της συσκευής – μην συνδέετε συσκευές με συνολική κατανάλωση ισχύος που

υπερβαίνει τις μέγιστες δυνατότητες της μονάδας τροφοδοσίας. • Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια και αξεσουάρ που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή είναι συμβατά με τις συστάσεις του. Κίνδυνος για τα παιδιά: • Οι μονάδες τροφοδοσίας δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά. • Αποθηκεύστε το προϊόν σε μη προσβάσιμο μέρος για τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής ή η ζημιά στα καλώδια. • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με καλώδια, συνδέσεις ή την εφαρμογή ελέγχου. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς: • Κατά τη λειτουργία της μονάδας τροφοδοσίας, εξασφαλίστε κατάλληλη αερισμό για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής. • Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά. • Μην αφήνετε τη μονάδα σε μέρη εκτεθειμένα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: • Ποτέ μην χειρίζεστε καλώδια, συνδέσεις ή υποδοχές της συσκευής με βρεγμένα χέρια. • Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι συμβατές με τις προδιαγραφές της μονάδας τροφοδοσίας. Ασύρματη σύνδεση Προστασία δεδομένων: • Εάν η μονάδα τροφοδοσίας συνδέεται με την κινητή εφαρμογή, χρησιμοποιείτε πάντα το λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή και έχει ληφθεί από αξιόπιστες πηγές. • Ρυθμίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό χρήστη και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων. • Ενημερώνετε τακτικά την εφαρμογή και το λογισμικό της συσκευής για να διασφαλίσετε την προστασία από πιθανές απειλές ασφαλείας. Διαχείριση πρόσβασης: • Περιορίστε την πρόσβαση στη μονάδα τροφοδοσίας μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. • Στην εφαρμογή ελέγχου, ελέγξτε τη λίστα των ζευγμένων συσκευών και αφαιρέστε αυτές που δεν θα πρέπει να έχουν πλέον πρόσβαση. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση Φόρτιση και λειτουργία: • Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστά συνδεδεμένες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος. • Φορτίστε τη μονάδα τροφοδοσίας μόνο σε θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Χρήση σε εξωτερικούς χώρους: • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι προστατευμένη από την υγρασία, τη σκόνη και τη βροχή. • Σε περίπτωση χρήσης σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πάνελ, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τις προδιαγραφές της μονάδας. Αποθήκευση και μεταφορά: • Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, υγρασία και εύφλεκτα υλικά. • Μεταφέρετε τη μονάδα τροφοδοσίας σε κατακόρυφη θέση και σε κατάλληλη προστατευτική θήκη για να αποφευχθούν μηχανικές ζημιές. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης Σέρβις και συντήρηση: • Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μονάδας τροφοδοσίας για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές, παραμορφώσεις ή σημάδια υπερθέρμανσης. • Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μονάδα μόνοι σας. • Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή – μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Ασφαλής

απόρριψη: • Οι μονάδες τροφοδοσίας περιέχουν μπαταρίες που πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. • Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό. Μέτρα ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επίβλεψη. Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης. Μπαταρία LI-ION Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η

μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl Αντιπρόσωπος στην ΕΕ: EcoFlow Europe s.r.o. Doubravice 110 533 53 Pardubice, Τσεχία support.en@ecoflow.com