

Έξυπνη πρίζα EcoFlow x Shelly Smart Plug (STREAM, PowerStream)

ECOFLOW · EAN 4895251644723

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

V1.2

Έξυπνη πρίζα EcoFlow

x Shelly Smart Plug (STREAM, PowerStream)

Μοντέλο: Shelly Plug S MTR Gen3

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης, σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

1. Σύνδεση

Εισάγετε την έξυπνη πρίζα στην ηλεκτρική πρίζα.

Εικόνα 1 Παρουσιάζει τον τρόπο εισαγωγής της έξυπνης πρίζας στην ηλεκτρική πρίζα.

2. Σύζευξη

Κατεβάστε την εφαρμογή EcoFlow και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συζεύξετε την πρίζα.

Εικόνα 2 Παρουσιάζει τον τρόπο λήψης της εφαρμογής EcoFlow

3. Έξυπνος έλεγχος

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή EcoFlow για να ελέγξετε τη συνδεδεμένη συσκευή.

Εικόνα 3 Παρουσιάζει την έξυπνη πρίζα τοποθετημένη στην ηλεκτρική πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην έξυπνη πρίζα, βεβαιωθείτε ότι

? η έξοδος της πρίζας είναι απενεργοποιημένη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

? Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth της συσκευής, πατήστε και κρατήστε το κουμπί ελέγχου για 5 δευτερόλεπτα.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

B

A

C

D

Εικόνα 4 Παρουσιάζει την εξήγηση ορισμένων στοιχείων του έξυπνου βύσματος. Λεζάντα
A Βύσμα C

B Κουμπί ελέγχου D

Περιγραφή λειτουργίας της λυχνίας LED

Κατά την πρώτη σύνδεση - η αναβοσβήνουσα μπλε λυχνία LED σημαίνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για ζευγοποίηση. Κατά την επόμενη σύνδεση/ενεργοποίηση μετά από επιτυχή σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi - η αναβοσβήνουσα κόκκινη λυχνία LED σημαίνει ότι η συσκευή επανασυνδέεται με το δίκτυο Wi-Fi. Όταν η έξοδος είναι ενεργοποιημένη:

Η κατανάλωση ενέργειας αναπαρίσταται από την ομαλή αλλαγή χρώματος (προεπιλεγμένη).

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη φωτεινότητα (προεπιλεγμένη φωτεινότητα — 100%):

Πράσινο φως με επίπεδο 0% ρυθμισμένου ορίου ισχύος

- Κίτρινο φως με επίπεδο 50% ρυθμισμένου ορίου ισχύος

- Κόκκινο φως με επίπεδο 100% ρυθμισμένου ορίου ισχύος

Όταν η έξοδος είναι απενεργοποιημένη:

- Απενεργοποιημένο (προεπιλεγμένο)

- Προσαρμοσμένο χρώμα (προεπιλεγμένο χρώμα — κόκκινο, προεπιλεγμένη φωτεινότητα — 100%)

Αφού πατήσετε και κρατήσετε το κουμπί ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα (μόνο όταν η έξοδος της συσκευής είναι απενεργοποιημένη):

- Το κόκκινο φως αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας έλλειψη σύνδεσης με το δίκτυο Wi-Fi. - Το κίτρινο φως αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi, αλλά έλλειψη σύνδεσης με το EcoFlow Cloud. - Το πράσινο φως αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας σύνδεση με το EcoFlow Cloud. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην εφαρμογή EcoFlow υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης των ενδείξεων της λυχνίας LED.

Κουμπί ελέγχου

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συνδεδεμένη συσκευή. - Πατήστε και κρατήστε για 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής*. - Πατήστε και κρατήστε για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις**. * Μόνο όταν η έξοδος είναι απενεργοποιημένη. ** Μόνο εντός 1 λεπτού μετά τη σύνδεση/ενεργοποίηση της συσκευής. Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέστε την, και έπειτα αποσυνδέστε το έξυπνο βύσμα. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. - Μην

χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά. - Μην βυθίζετε τη συσκευή ούτε να την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. - Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φυσικές παράμετροι

Διαστάσεις (ύψ. x πλάτος x βάθος): 44 x 44 x 70 mm

Βάρος: 60 g

Συμβατά βύσματα: CEE 7/1, CEE 7/3 (τύπος F/Schuko) ή CEE 7/5 (τύπος E)

Συμβατές πρίζες: CEE 7/2, CEE 7/4 (τύπος F/Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (τύπος C) ή CEE 7/17

Υλικό θήκης: πλαστικό

Περιβαλλοντικές παράμετροι:

Θερμοκρασία λειτουργίας: από -20°C έως 40°C

Υγρασία: από 30% έως 70% RH

Μέγιστο ύψος θάλασσας: 2000 m

Θερμοκρασία δοκιμής θερμού σύρματος: /50°C

Βαθμός ρύπανσης: 2

Απαιτούμενη αναγκαστική ψύξη: όχι

Βαθμός προστασίας: IP 20

Ηλεκτρικές παράμετροι

Τροφοδοσία: 220-230 V~, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος: <1 W

Ονομαστική αντοχή σε τάση υπερφόρτισης: 2500 V

Παράμετροι εξόδων

- Μέγιστη τάση διακοπής: 230 V-

- Μέγιστο ρεύμα διακοπής: 12 A

- Αριθμός κύκλων διακοπής: 10000

- Κατηγορία υπερτάσεων: II

- Τύπος φορτίου: S1

- Τύπος διακόπτη: μονοκατευθυντικός

- Διαμόρφωση διακόπτη: SPNO (μονοπολικός, κλειστός)

- Τύπος αποσύνδεσης κυκλώματος: μικρο

Ράδιο

Wi-Fi

- Πρωτόκολλο: 802.11 b/g/n

- Ζώνη RF: 2400-2473 MHz

- Μέγιστη ισχύς RF: < 10 dBm

- Εμβέλεια: έως 50 m εξωτερικά, έως 30 m εσωτερικά (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)
Bluetooth

Πρωτόκολλο: 4.2

Ζώνη RF: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς RF: <4 dBm

Εμβέλεια: έως 30 m εξωτερικά, έως 10 m εσωτερικά (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που περιλαμβάνονται με το προϊόν. Διατηρήστε τα για μελλοντική χρήση. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε κακή λειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παραβίαση του νόμου και/ή άρνηση νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (αν ισχύει). Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές σε περίπτωση κακής εγκατάστασης ή κακής λειτουργίας αυτής της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και των κανόνων ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε ηλεκτρικό δίκτυο και συσκευές που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό δίκτυο ή στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο έξυπνο βύσμα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υλικές ζημιές και ηλεκτροπληξία. - Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να ελέγξει μόνο ηλεκτρικά κυκλώματα και συσκευές που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας. - Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την ηλεκτρική πρίζα εάν απελευθερώνει καπνό, εκδίδει ασυνήθιστους ήχους ή έχει ασυνήθιστη οσμή. - Συνδέστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που εμφανίζεται σε αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος μπορεί να προκαλέσει ζημιά και/ή τραυματισμούς. - Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

- Ο κύκλωμα στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή πρέπει να είναι προστατευμένο με διακόπτη σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1 (χαρακτηριστικό απελευθέρωσης B ή C, μέγιστο ρεύμα ονομαστικής τάσης 16 A, ελάχιστη ικανότητα διακοπής 6 kA, κλάση περιορισμού ενέργειας 3).

- Προστατέψτε τη συσκευή από τη βρωμιά και την υγρασία.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδια ζημιάς ή ελαττωμάτων.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

- Μην συνδέετε στη συσκευή φορτιστές που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγιστο ηλεκτρικό

φορτίο.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον. Μην επιτρέψετε να βραχεί η συσκευή.
- Μην συνδέετε συσκευές μεταξύ τους.
- Μην συνδέετε στη συσκευή κανένα εξοπλισμό που ενεργοποιείται άμεσα. Παραδείγματα εξοπλισμού που ενεργοποιούνται άμεσα περιλαμβάνουν μετασχηματιστές βύσματος, φορτιστές μπαταριών κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε όταν η συσκευή είναι καλυμμένη.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα κουμπιά/διακόπτες που είναι συνδεδεμένα στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τροφοδοσία ή έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εξοπλισμού που υποστηρίζει τη ζωή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη λειτουργία εξοπλισμού για τον οποίο η ανακριβής μέτρηση χρόνου ή τυχάιες εντολές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μπορεί να είναι επικίνδυνες. Παραδείγματα τέτοιου εξοπλισμού είναι σάουνες, ηλιακοί λαμπτήρες, ηλεκτρικές κουβέρτες κ.λπ.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής

Intelligentne gniazdko EcoFlow x Shelly Smart Plug είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Ο πλήρης κείμενος της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/ecoflow>

Διεύθυνση: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, Βουλγαρία

Ραδιοσυχνότητα: Wi-Fi: 2400–2473 MHz, Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: Wi-Fi: < 10 dBm, Bluetooth: <4 dBm

Κατασκευαστής

Shelly Europe Ltd. Cherni Vrah Blvd. 103

1407 Σόφια

Βουλγαρία

support@shelly.cloud

Υπεύθυνος φορέας

Shelly Europe Ltd. Cherni Vrah 103

1407 Σόφια

Βουλγαρία

support@shelly.cloud

Προστασία περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από το φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Ρίμπνικ, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
- Τα εκτελεστικά στοιχεία του smart home περιέχουν μικρά στοιχεία και ηλεκτρονικά μέρη, τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.
- Αποθηκεύστε τις συσκευές μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε τυχαία κατάποση μικρών στοιχείων ή ζημιά στο προϊόν λόγω ακατάλληλης χρήσης.
- Η εγκατάσταση και η διαμόρφωση του προϊόντος πρέπει να γίνονται από ενήλικα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και με ασφαλή τρόπο, κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ή συντήρηση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή υποδοχές για να αποφύγετε τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή επαφή με νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ότι η συσκευή είναι αδιάβροχη.
- Αποφύγετε τη χρήση συσκευών σε περιβάλλοντα που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση.
- Μην χειρίζεστε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα, ούτε προσπαθήστε να τις ανοίξετε, για να αποφύγετε μόνιμη ζημιά ή απώλεια εγγύησης.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Φυσική ασφάλεια:

- Για ψηφιακές κλειδαριές και θυροτηλέφωνα, βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένα σταθερά και σε θέση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.
- Για ελεγκτές και θερμοστάτες, βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση δεν προκαλεί εμπόδια στην πρόσβαση σε σημαντικά συστήματα, π.χ. θέρμανσης ή ηλεκτρικά.

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες είναι ενήμεροι για τον σωστό τρόπο χρήσης των συσκευών, π.χ. κατάλληλη εισαγωγή κωδικών σε ψηφιακές κλειδαριές ή χρήση της κινητής εφαρμογής για τον έλεγχο των συσκευών.
- Για έξυπνες πρίζες και μετρητές κατανάλωσης ενέργειας, βεβαιωθείτε ότι οι

συνδεδεμένες συσκευές είναι συμβατές με τις μέγιστες παραμέτρους φόρτωσης που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι περισσότερες συσκευές smart home χρησιμοποιούν συνδεσιμότητα Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Προστατέψτε τις συσκευές σας με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων, αν είναι διαθέσιμη.
- Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των κινητών εφαρμογών για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που μεταφέρονται μεταξύ των συσκευών είναι κρυπτογραφημένα, για να αποφευχθεί η υποκλοπή τους από τρίτους.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις κινητές εφαρμογές και τις συσκευές smart home μόνο σε αξιόπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρείτε αυτές που δεν είναι πλέον απαραίτητες ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
- Για ψηφιακές κλειδαριές, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης τακτικά και αφαιρέστε τους κωδικούς χρηστών που δεν θα πρέπει πλέον να έχουν πρόσβαση στο αντικείμενο.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι εγκατεστημένες και διαμορφωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε πιο προηγμένες εγκαταστάσεις, συνιστάται να ζητήσετε βοήθεια από εξειδικευμένο επαγγελματία.
- Ελέγξτε αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά εγκατεστημένα, για να αποφύγετε την χαλάρωση ή ζημιά κατά τη χρήση.
- Κατά την εγκατάσταση αισθητήρων, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένοι σε θέσεις που θα εξασφαλίσουν την βέλτιστη αποτελεσματικότητά τους.

Συντήρηση και φροντίδα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών, για να βεβαιωθείτε ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν σωστά και δεν απαιτούν συντήρηση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες τροφοδοσίας των συσκευών είναι καθαρές από ρύπους και δεν φέρουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς.
- Τα θυροτηλέφωνα και οι μετρητές κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να καθαρίζονται

τακτικά με ένα μαλακό πανί.

- Μην καθαρίζετε τις συσκευές με ισχυρά απορρυπαντικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά.

Ασφάλεια χρήσης:

- Για ψηφιακές κλειδαριές, ποτέ μην κοινοποιείτε τους κωδικούς πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Εάν οι συσκευές προσφέρουν δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες.

Αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Σέρβις και συντήρηση:

- Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με τις συσκευές, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τις συσκευές μόνοι σας, για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Οι παλιές συσκευές και τα εξαρτήματά τους, όπως οι μπαταρίες, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην πετάτε τις συσκευές στα κοινά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού. Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.