

Motorcycle Intercom EJEAS MS8-SE

EJEAS · EAN 5906168436093

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ειδικός στο διασυνδεδεμένο MESH

Περισσότερα

Διασυνδεδεμένο για γλώσσες

μοτοσικλέτες

EJEAS MS8-SE /

MS8-S

Λεπτομέρειες προϊόντος

LED μπλε

κόκκινο

πράσινο

Κουμπί Συσκευασία +

Διασυνδεδεμένο Κουμπί έντασης - Τηλέφωνο/τροφοδοσία

MESH 6 Διασυνδεδεμένο Bluetooth Κοινή χρήση μουσικής IP67

Διασυνδεδεμένο Αδιάβροχο

Άτομα

Φωνητικός βοηθός FM ραδιόφωνο Απομακρυσμένη υποστήριξη EUCO Υποστήριξη εφαρμογών

Εγκατάσταση προϊόντος

ή

Χειρισμός προϊόντος

Λειτουργικό διάγραμμα

2 δευτ. 5 δευτ.

Κάντε κλικ Διπλό κλικ Κρατήστε Κρατήστε για 2 δευτ. Κρατήστε για

5 δευτ.

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (φορτίστε πριν από τη χρήση)

Προσαρμογή. Απενεργοποιημένο

Κρατήστε πατημένο το κουμπί <Κουμπί τηλεφώνου/τροφοδοσίας> για 1 δευτερόλεπτο,

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά <Κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το μπλε φως με φωνητικό μήνυμα. τηλεφώνου/τροφοδοσίας> + <Κουμπί διασυνδεδεμένου>, μέχρι να εμφανιστεί το φωνητικό μήνυμα

"Απενεργοποίηση". Το μπλε φως αναβοσβήνει αργά Το φως δεν ανάβει

Επαναφορά: Αυτόματα απενεργοποιείται κατά τη φόρτιση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση μετά την ενεργοποίηση. Ένδειξη χαμηλής φόρτισης Ένδειξη φόρτισης Όταν η διασυνδεδεμένη μονάδα είναι άδεια, το κόκκινο φως

αναβοσβήνει δύο φορές και ακούγεται φωνητικό μήνυμα. "Μπαταρία χαμηλή. Κατά τη φόρτιση μέσω USB, το κόκκινο φως

αναβοσβήνει συνεχώς. Μετά την πλήρη αποφόρτιση της διασυνδεδεμένης μονάδας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Το κόκκινο φως

σβήνει. Ερώτηση κατάστασης φόρτισης: Μετά τη σύνδεση με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth, η εικονίδα τροφοδοσίας εμφανίζεται στην πλευρά του τηλεφώνου. Διασυνδεδεμένο δίκτυο

Το διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι τεχνολογία πολλαπλών καναλιών διασυνδεδεμένου (συχνότητα επικοινωνίας 470-488 MHz). Λόγω του μεγάλου

αριθμού συμμετεχόντων και της απεριόριστης τοποθεσίας, οι συμμετέχοντες

μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός της λειτουργικής εμβέλειας. Είναι όχι μόνο καλύτερο από

το παραδοσιακό διασυνδεδεμένο Bluetooth, αλλά έχει επίσης μεγαλύτερη

Όταν εισέλθετε στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, μπορείτε ταυτόχρονα εμβέλεια μετάδοσης και καλύτερη αντοχή σε παρεμβολές. να αναπαράγετε μουσική μέσω Bluetooth. Λειτουργίες:

διασυνδεδεμένο για έως 6 άτομα, συνολικά 5 κανάλια. Εάν συμμετέχετε σε λειτουργία εκστρατείας ως ακροατής, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων

που μπορούν να συνδεθούν στο διασυνδεδεμένο σε λειτουργία μόνο για

ακρόαση. Σίγαση μικροφώνου

Κατά τη χρήση του διασυνδεδεμένου, μπορείτε να σιγήσετε το μικρόφωνο με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού

<Διασυνδεδεμένο> ώστε ο ήχος της φωνής σας να μην μεταδίδεται στους άλλους. "Σίγαση μικροφώνου"

Πατώντας το κουμπί <Διασυνδεδεμένο> ενεργοποιείτε τον ήχο. "Ακύρωση σίγασης μικροφώνου"

Σημείωση: Ισχύει μόνο για το διασυνδεδεμένο Mesh. Ευαισθησία φωνής VOX

Κατά τη χρήση του διασυνδεδεμένου Mesh, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση ύπνου εάν δεν ανιχνεύεται ομιλία. Η ομιλία

ενεργοποιεί αμέσως το σύστημα και εκκινεί το διασυνδεδεμένο. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την ευαισθησία ενεργοποίησης φωνής σύμφωνα με τη φωνή τους και να αποφύγουν ψευδείς ενεργοποιήσεις ή την ανάγκη πολύ δυνατής φωνής για την ενεργοποίηση του συστήματος. Υπάρχουν 5 επίπεδα ρύθμισης ευαισθησίας, το προεπιλεγμένο είναι το επίπεδο 3. Το επίπεδο 5 έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία και είναι το πιο εύκολο να ενεργοποιήσει το σύστημα, το επίπεδο 1 έχει τη χαμηλότερη ευαισθησία. Κατά την οδήγηση με υψηλή ταχύτητα, χρησιμοποιήστε χαμηλό επίπεδο για να αποφύγετε τον θόρυβο του ανέμου που θα ενεργοποιήσει το μικρόφωνο και μιλήστε δυνατά για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο; κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλό επίπεδο για να μπορείτε εύκολα να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο ψιθυρίζοντας. Μετά την ενεργοποίηση του διασυνδεδεμένου Mesh, κάντε κλικ στο κουμπί <Διασυνδεδεμένο> < Ένταση + > για εναλλαγή μεταξύ των επιπέδων ευαισθησίας. κυκλική εναλλαγή 1->5->1 "{VOX n} n είναι 1~5, που σημαίνει 5 επίπεδα)". 4

Βήματα ζευγαρώματος ως μέλη

Όλες οι συσκευές εισέρχονται πρώτα σε κατάσταση ζευγαρώματος. 5 δευτ. για το διασυνδεδεμένο, κρατήστε πατημένο το κουμπί <Διασυνδεδεμένο> (για περίπου 5 δευτερόλεπτα), μέχρι να ακουστεί μήνυμα και να ανάψει το κόκκινο φως. και το πράσινο φως θα αναβοσβήνει εναλλάξ. Το κόκκινο και το πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

"Ζευγάρι δικτύου"

Επιλέξτε μία από αυτές ως ζευγαρωμένο διακομιστή, πατήστε το κουμπί <κουμπί Διασυνδεδεμένου>, θα ακουστεί ένα σήμα και θα ακουστεί. το κόκκινο και το πράσινο φως θα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το κόκκινο και το πράσινο φως αναβοσβήνουν εναλλάξ

"B"

Ζευγαρωμένος διακομιστής

Περιμένετε λίγο μέχρι να ακουστεί από όλες τις συσκευές "Η ζευγαρώση ήταν επιτυχής", που σημαίνει ότι η ζευγαρώση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. "Ζευγάρι επιτυχές"

Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και από όλα τα διασυνδεδεμένα θα ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x

μεγαχέρτζ", μπορείτε να αρχίσετε να επικοινωνείτε και να ακούτε τις φωνές σας.

Επανασύνδεση του διασυνδετή intercom Απενεργοποίηση του intercom MESH

1s

Κατά την επόμενη ενεργοποίηση του intercom, πατήστε Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <Intercom>. το κουμπί <Intercom> Θα ακούσετε "Join the (περίπου 1 s) θα απενεργοποιήσετε το δικτυακό intercom. Mesh". Περιμένετε λίγο και θα ακούσετε το μήνυμα Ηχητικό μήνυμα "Mesh Close". "Κανάλι n, xxx,x megahertz", μπορείτε να μιλήσετε μόνοι σας.

Εάν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη χωρίς να απενεργοποιηθεί ο διασύνδεσμος, ο διασύνδεσμος θα επανέλθει αυτόματα κατά την επόμενη ενεργοποίηση. 5

Βήματα ζευγαρώματος ως ακροατές:

Εκεί όπου άλλοι διασύνδεσμοι έχουν δημιουργήσει ομάδα, μπορείτε να γίνετε ομαδικός ακροατής μέσω ζευγαρώματος. Πάρτε τον διασύνδεσμο για ζευγάρωμα, εισέλθετε στη λειτουργία ζευγαρώματος σε λειτουργία 5 δευτερολέπτων στην ακρόαση, πατήστε <κουμπί διασύνδεσης> + <ένταση -> (περίπου 5 δευτερόλεπτα) και θα εμφανιστεί η προτροπή "Listen Mesh Pairing", το κόκκινο και το πράσινο φωτάκι θα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το κόκκινο και το πράσινο φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ "Listen Mesh Pairing". Πάρτε τον διασύνδεσμο που έχει ζευγαρωθεί ως διακομιστή ζευγαρώματος, εισέλθετε στη λειτουργία ζευγαρώματος σε λειτουργία ακρόασης και πατήστε και κρατήστε πατημένο <κουμπί διασύνδεσης> + <ένταση -> (περίπου 5 δευτερόλεπτα), για να εμφανιστεί η προτροπή "NListen Mesh Pairing". Σημείωση: Συσκευές που δεν είναι συνδεδεμένες μπορούν να ξανασυνδεθούν μόνο μέσω του ζευγαρωμένου διακομιστή. "Listen Mesh Pairing". Πατήστε γρήγορα το κουμπί <Διασύνδεση>, θα ακούσετε ένα σήμα και το κόκκινο και το πράσινο φωτάκι θα αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το κόκκινο και το πράσινο φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ "Du"

Ζευγαρωμένος διακομιστής

Περιμένετε λίγο και ακούστε αν από όλους τους διασύνδεσμους ακούγεται "Pairing successful". Περιμένετε μερικά λεπτά ακόμη μέχρι να ακούσετε "Κανάλι n, xxx.x MHz". Αυτό σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί στο δίκτυο διασύνδεσης και μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους. Εναλλαγή καναλιού διασύνδεσης

Διατίθενται συνολικά 5 κανάλια, πατώντας γρήγορα το κουμπί <Διασύνδεση>. + <Ένταση ->/<Ένταση +> για να εναλλάσσετε τα κανάλια μπροστά ή πίσω. Σημειώστε ότι όλη η ομάδα πρέπει να έχει το ίδιο κανάλι για να μπορούν να μιλούν μεταξύ τους. Εάν το σήμα είναι ασταθές, μπορείτε να εναλλάξετε κανάλια και να το ρυθμίσετε. "Κανάλι n, xxx.x MHz"

Διασύνδεση Bluetooth για δύο άτομα

Πώς να ζευγαρώσετε με τη συσκευή

Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το <Τηλέφωνο/ On/Off> + <Ένταση +> (περίπου 5 δευτερόλεπτα), μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ το κόκκινο και το μπλε φωτάκι και να ακουστεί η φωνητική προτροπή "Intercom Pairing".

Αναμένετε ζευγάρι με άλλους διασυνδέσμους. Το κόκκινο και το μπλε φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ

Ο δεύτερος διασύνδεσμος θα περάσει σε κατάσταση ζευγαρώματος με την ίδια διαδικασία.

5 δευτερόλεπτα Μόλις οι δύο διασυνδέσμοι ανιχνεύσουν ο ένας τον άλλον, ο ένας από αυτούς θα ξεκινήσει τη διαδικασία ζευγαρώματος. Η σύνδεση έχει δημιουργηθεί επιτυχώς και ο διασύνδεσμος θα αρχίσει να λειτουργεί. Ζευγάρι με παλαιότερα μοντέλα

5 δευτερόλεπτα

Με την ταυτόχρονη πίεση και κράτημα του <κουμπιού τηλεφώνου/διακόπτη> + <ένταση +> + <κουμπιού διασύνδεσης> για περίπου 5 δευτερόλεπτα θα ξεκινήσει η διαδικασία ζευγαρώματος (το κόκκινο και το μπλε φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ). Το κόκκινο και το μπλε φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ

B

FM

A ή U για παλαιότερα μοντέλα (V6/V4) εισάγετε την αναζήτηση σύμφωνα με τις οδηγίες και περιμένετε για επιτυχές ζευγάρι. Σύνδεση διασύνδεσης Αποσύνδεση διασύνδεσης

1 δευτερόλεπτο

Το μπλε φωτάκι αναβοσβήνει γρήγορα

7

Ζευγάρι με ακουστικά ή άλλους διασυνδέσμους Bluetooth επωνυμίας

Σημείωση: Η συμβατότητα με όλα τα κοινά ακουστικά Bluetooth ή διασυνδέσμους δεν είναι εγγυημένη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <Κουμπί τηλεφώνου/παροχής ρεύματος> + <Ένταση +> (περίπου 5 δευτερόλεπτα), μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ τα κόκκινα και μπλε φωτάκια. 5 δευτερόλεπτα αναβοσβήνουν και ακούγεται η φωνητική προειδοποίηση "ράγονάκι interkomu". Το κόκκινο και το μπλε φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ "Ζευγάρι διασύνδεσης"

Κάντε ξανά κλικ στο <Κουμπί τηλεφώνου/παροχής ρεύματος> + <Ένταση +>. Η φωνητική προειδοποίηση "Intercom searching". Το κόκκινο και το μπλε φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το κόκκινο και το μπλε φωτάκι αναβοσβήνουν εναλλάξ "Ο διασύνδεσμος αναζητά"

Αυτή τη στιγμή ο διασύνδεσμος θα αναζητήσει άλλους διασυνδέσμους σε κατάσταση ζευγαρώματος, και όταν βρει άλλον διασύνδεσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία

Ζευγαρώματος. Άλλοι διασύνδεσμοι με υποστήριξη HFP

Επιτυχές ζευγάρισμα

Αναβάθμιση λογισμικού Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Συνδέστε τον υπολογιστή με καλώδιο δεδομένων Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <κουμπί τηλεφώνου/παροχής ρεύματος> + USB. Κατεβάστε και ανοίξτε το λογισμικό.

<Ένταση +> + <Ένταση -> για περίπου 5 δευτερόλεπτα, θα ακουστεί ήχος. μην αναβαθμίσετε "EJEAS Upgrade.exe". Κάνοντας κλικ στην φωνητική προειδοποίηση "Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων" στο κουμπί "Αναβάθμιση" ξεκινήστε την αναβάθμιση και περιμένετε να ολοκληρωθεί. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για την αναβάθμιση. με το σύστημα EJEAS. 8

Ζευγάρισμα κινητών τηλεφώνων

Αυτός ο διασύνδεσμος υποστηρίζει σύνδεση με κινητά τηλέφωνα για αναπαραγωγή μουσικής, κλήσεις και ενεργοποίηση φωνητικών βοηθών. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως και 2 κινητών τηλεφώνων.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση> για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν εναλλάξ το κόκκινο και το μπλε LED και η φωνητική προτροπή να πει "Σύνδεση τηλεφώνου". Το κόκκινο και το μπλε LED αναβοσβήνουν εναλλάξ. Το τηλέφωνο αναζητά μέσω Bluetooth τη συσκευή με το όνομα "MS8SE". Κάντε κλικ σε αυτήν και συνδεθείτε. MS8SE. Συνδυασμός επιτυχίας: Το μπλε φως αναβοσβήνει δύο φορές αργά. Το τρέχον επίπεδο φόρτισης εμφανίζεται στο εικονίδιο Bluetooth στο τηλέφωνο. (Απαιτείται σύνδεση HFP κινητού τηλεφώνου). Η σύνδεση Bluetooth με κινητά τηλέφωνα. Μετά την ενεργοποίηση, συνδέεται αυτόματα με το τελευταίο κινητό τηλέφωνο Bluetooth που είχε συνδεθεί. Εάν η σύνδεση δεν μπορέσει να πραγματοποιηθεί, πατήστε το κουμπί <Τηλέφωνο/Εναλλαγή> και συνδεθείτε ξανά με την τελευταία κινητή συσκευή που είχε συνδεθεί μέσω Bluetooth. Έλεγχος τηλεφώνου. Λήψη κλήσεων. Όταν έρθει μια κλήση, πατήστε το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση>. 9. Απόρριψη κλήσης. Αποσύνδεση κλήσης. Επανακλήση αριθμού. Ακύρωση επανακλήσης. 1 δευτερόλεπτο. Κατά την εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση> για περίπου 1 δευτερόλεπτο. <Τηλέφωνο/Αίτημα>. Πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση>. Προτεραιότητα τηλεφώνου: Κατά την εισερχόμενη κλήση, σταματά την αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth, του ραδιοφώνου FM και του διαλειτουργικού συστήματος και την επαναφέρει μετά την ολοκλήρωση της κλήσης. Μουσική FM Διαλειτουργικό σύστημα. Εισερχόμενες κλήσεις. Παρεμβολές. Ολοκλήρωση. Βιογραφικό. Βοηθός φωνής: Στη

λειτουργία αναμονής/αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση>. Εξαρτάται από το κινητό τηλέφωνο. "Άνοιγμα μουσικής". 1 δευτερόλεπτο. Βοηθός. "Προηγούμενο τραγούδι". Φωνή. "Επόμενο τραγούδι". "Καλέστε EJEAS". Ξυπνάτε τον φωνητικό βοηθό πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση>. Έλεγχος μουσικής. Αναπαραγωγή/Παύση. Προηγούμενο κομμάτι. Επόμενο κομμάτι. 1 δευτερόλεπτο. Αναπαραγωγή μουσικής. Ένταση - Ένταση +. Ράδιο FM. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση FM. Αφού ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM, ξεκινά αυτόματα η αναζήτηση σταθμών και η αναπαραγωγή του βρεθέντος σταθμού. Το ραδιόφωνο FM μπορεί να ενεργοποιηθεί και κατά τη χρήση του διαλειτουργικού συστήματος και να ακούσετε ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά <Ένταση +> + <Ένταση -> (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μήνυμα "Ράδιο FM". Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά <Ένταση +> + <Ένταση -> (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Ράδιο FM απενεργοποιημένο". Αλλαγή καναλιών. Συχνότητα - Συχνότητα +. Έλεγχος έντασης. FM με 7 επίπεδα. Μόνο κατά τη χρήση FM. Ένταση - Ένταση +. Κατά τη χρήση FM + Διαλειτουργικό σύστημα. Ένταση - Ένταση +. 11. Κοινή χρήση μουσικής. Μοιραστείτε τη μουσική που αναπαράγεται μέσω Bluetooth στο τηλέφωνο με άλλη συσκευή, ενώ αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια κλήσης διαλειτουργικού συστήματος μέσω Bluetooth. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης σύνδεσης δύο τηλεφώνων. Χρησιμοποιήστε ένα διαλειτουργικό σύστημα ως κύρια συσκευή, συνδέστε το με το τηλέφωνο και η δεύτερη θα είναι η υποδεέστερη συσκευή. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση> + <Ένταση -> στη κύρια και υποδεέστερη συσκευή για να εισέλθετε στην κατάσταση σύνδεσης για αναζήτηση κοινής χρήσης μουσικής. "Κοινή χρήση μουσικής". Μετά την επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να αναπαράγετε μουσική από το τηλέφωνο στη συσκευή φιλοξενίας και η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί από το ηχείο. "Συνδεδεμένη κοινή χρήση μουσικής". Με την επαναλαμβανόμενη πίεση των κουμπιών <Τηλέφωνο/Ενεργοποίηση> + <Ένταση ->, θα τερματίσετε την κοινή χρήση μουσικής. Εφαρμογή κινητού. Η εφαρμογή προσφέρει μια ομάδα διαλειτουργικών συστημάτων, έλεγχο μουσικής, έλεγχο FM, απενεργοποίηση, έλεγχο γνησιότητας και άλλες λειτουργίες.

Λήψη και εγκατάσταση Πατήστε και κρατήστε (περίπου 5 δευτερόλεπτα) Ανοίξτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στο

1 SafeRiding mobile 2 <Κουμπί τηλεφώνου/τροφοδοσίας>, μέχρι 3 επάνω δεξιά γωνία, στην διεπαφή θα εμφανιστεί το όνομα

να γίνει κόκκινο της αναζητούμενης συσκευής intercom, επιλέξτε

και οι μπλε λυχνίες θα αναβοσβήνουν εναλλάξ, για να μεταβείτε τη συσκευή intercom που θέλετε να συνδέσετε, και σε λειτουργία συνδεθείτε κάνοντας κλικ. ζεύγος τηλεφώνου. (Το IOS απαιτεί επαναφορά του τηλεφώνου)

Η κόκκινη και μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ ζεύγος στις ρυθμίσεις του συστήματος Κατά τη δεύτερη χρήση της εφαρμογής, ανοίξτε την. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στην επάνω δεξιά Bluetooth->Bluetooth, σύνδεση ήχου

4

γωνία και επιλέξτε την επιλογή Intercom για να συνδεθείτε με τις ζευγαρωμένες συσκευές. Bluetooth). 12

Ασύρματο τηλεκοντρόλ EUC

(προαιρετικό) Είσοδος κουμπιού

Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργίες

Ένταση intercom +/- Κουμπί FM

Σύντομο πάτημα Ένταση μουσικής +/-

(μόνο μουσική

ή μόνο FM) Έ ν τ ο σ η FM + Κουμπί C

Επόμενο τραγούδι, όταν

Μακρύ πάτημα παίζει μουσική. Κουμπί B

Ένταση + Αύξηση συχνότητας κατά

ενεργοποίηση FM

Κουμπί A

Διπλό κλικ Ένταση intercom +/-

(Μουσική και Ένταση μουσικής +/-

intercom ταυτόχρονα) Έ ν τ ο σ η FM +

Σύντομο πάτημα Ένταση intercom -/ Ένταση +

(μόνο μουσική Ένταση μουσικής -/

ή μόνο FM) Έ ν τ ο σ η FM -. Προηγούμενο κομμάτι κατά Κουμπί τηλεφώνου

Ένταση - Μακρύ πάτημα αναπαραγωγή μουσικής. Μείωση συχνότητας

κατά την ενεργοποίηση FM Ένταση -

Διπλό κλικ Ένταση intercom -/

(Μουσική και Ένταση μουσικής -/

intercom ταυτόχρονα) Ένταση FM -

01. αποδοχή κλήσης κατά

την κλήση 02. κατά την κλήση

αποσύνδεση

03. αναπαραγωγή/παύση μουσικής

Σύντομο πάτημα 04. Όταν δεν υπάρχει σύνδεση με

κινητό τηλέφωνο Σύνδεση Κουμπιά Ενέργειες Λειτουργίες
με το τελευταίο συνδεδεμένο τηλέφωνο

Κουμπί τηλεφώνου

Απόρριψη κλήσης

Μακρύ πάτημα Φωνητικός βοηθός

Ενεργοποίηση σύνδεσης Bluetooth

Σύντομο πάτημα Intercom

Διπλό κλικ Επανακλήση τελευταίου αριθμού

01. Ενεργοποίηση

δικτυακού intercom Κουμπί C Αποσύνδεση

Σύντομο πάτημα 02. Σίγαση/αφαίρεση ήχου Μακρύ πάτημα intercom

μικροφώνου κατά κατά την

σύνδεση στο δίκτυο

Κουμπί

Μακρύ πάτημα Όχι Διπλό κλικ Εκκίνηση/τερματισμός κοινής χρήσης μουσικής

Διπλό κλικ Εναλλαγή ευαισθησίας VOX κατά

δικτυακού intercom

Κουμπί FM Σύντομο πάτημα Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση FM

Απενεργοποίηση

Σύντομο πάτημα δικτυακού intercom

Κουμπί B

Μακρύ πάτημα Όχι Ένταση -

Υπερβολικό Διαγραφή μνήμης

+ ζευγαρώματος

Κουμπί FM Μακρύ πάτημα

Διπλό κλικ Όχι

13

Απομάκρυνση EUC

Πατώντας και κρατώντας τα κουμπιά <Κουμπί τηλεφώνου/τροφοδοσίας> + <Ένταση -> για
περίπου

5 δευτερόλεπτα θα εισέλθετε σε λειτουργία ζευγαρώματος, η φωνητική προτροπή "Ζεύγος
τηλεχειριστηρίου", η κόκκινη και μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ, αν η ζεύξη

αποτύχει εντός 2 λεπτών, τερματίστε τη ζεύξη. Η κόκκινη και μπλε λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ

Πατώντας και κρατώντας τα κουμπιά <FM> + <Ένταση - > στην λαβή για περίπου 5 δευτερόλεπτα θα διαγράψετε την καταχώρηση, μέχρι να ανάψει η κόκκινη και μπλε λυχνία. Μέχρι να ανάψουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κουμπί EUC

Οποιοδήποτε

Η ζεύξη ολοκληρώθηκε επιτυχώς

□ Εάν δεν μπορέσετε να δημιουργήσετε επιτυχημένη σύνδεση εντός 2 λεπτών, τερματίστε τη ζεύξη□ . Λειτουργία λαβής EUC

Η επανασύνδεση/αποσύνδεση του δικτυακού intercom και ο έλεγχος του κινητού τηλεφώνου είναι ίδιος με αυτόν της μηχανής.

Σύνδεση Bluetooth Αποσύνδεση διασύνδεσης FM

Διασύνδεση Bluetooth Ενεργό/ανενεργό

1s

F F

M M

C C

F

M

C

B B

B

A A

14

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση της, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποίηση για τη χρήση

1. Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

●Χρησιμοποιείτε τη διασύνδεση μόνο για τον προορισμό της και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. ●Μην ανοίγετε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά και απώλεια εγγύησης.

2. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες:

● Εάν ο κατασκευαστής δεν έχει δηλώσει ότι η μονάδα είναι αδιάβροχη ή ανθεκτική στη σκόνη (π.χ. σύμφωνα με το πρότυπο IP), μην εκθέτετε τη διασύνδεση σε υγρασία, βροχή ή σκόνη. ● Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως και ακραίες θερμοκρασίες.

3. Ασφάλεια κατά τη χρήση: Σε περίπτωση που πρόκειται για συσκευή που είναι παράνομη, πρέπει να τη χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τους κανονισμούς:

● Μην χρησιμοποιείτε τη διασύνδεση κοντά σε ανοιχτή φωτιά ή πηγές υψηλής θερμοκρασίας. ● Για τα καλωδιακά μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι σωστά στερεωμένα και δεν αποτελούν κίνδυνο πτώσης.

4. Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής (EMC):

● Η λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας (εάν είναι διαθέσιμη) μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές, όπως είναι οι βηματοδότες. Διατηρήστε επαρκή απόσταση από τέτοιες συσκευές. ● Μην χρησιμοποιείτε τη διασύνδεση κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές που είναι ευαίσθητες σε παρεμβολές, όπως είναι οι ηχητικές συσκευές ή τα συστήματα συναγερμού.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

● Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση έχει εγκατασταθεί και διαμορφωθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ● Για τα καλωδιακά συστήματα, ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σταθερές και ασφαλείς.

2. Ασύρματη επικοινωνία (εάν είναι διαθέσιμη):

● Κατά την αντιστοίχιση ασύρματων συσκευών, ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης για να εξασφαλίσετε σταθερή σύνδεση. ● Μην χρησιμοποιείτε τη διασύνδεση σε περιοχές με ισχυρές παρεμβολές σήματος, όπως σε βιομηχανικές περιοχές.

3. Αποθήκευση και συντήρηση:

● Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα με ένα μαλακό, ξηρό πανί και μην χρησιμοποιείτε χημικά που θα μπορούσαν να βλάψουν την θήκη. ● Αποθηκεύετε τη διασύνδεση σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

4. Ασφάλεια μπαταριών και τροφοδοσίας:

● Για μοντέλα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής. ● Φορτίζετε τη συσκευή μόνο με τους αυθεντικούς φορτιστές ή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

● Προστασία ιδιωτικότητας:

● Για διασυνδέσεις με δυνατότητα εγγραφής ή παρακολούθησης, ενημερώστε τους χρήστες

σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής δεδομένων σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

●Διάθεση της συσκευής:

●Διαθέστε τις χρησιμοποιημένες διασυνδέσεις και αξεσουάρ σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η εταιρεία Shenzhen Ejeas Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου [EJEAS Motorcycle Intercom MS8-SE / MS8-S] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/Ejeas>. Διεύθυνση κατασκευαστή: Διεύθυνση: 3I, Kangrui Zhihui Gu, Κτίριο 1, No. 9, Queshan Zhongxin Road, Κοινότητα Gaofeng, Οδός Dalang, Περιοχή Longhua, Shenzhen, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κωδικός προϊόντος MS8-SE

Κωδικός EAN 5906168436093

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία

Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)

Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% -

Cd, >0.004% Pb)

Βάρος (kg) 0.014

Χωρητικότητα (mAh) 1200

Ικανότητα (W) 2.5-5

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή διάθεσή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος για τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

στον τομέα της ασφάλειας, της υγείας και του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε από τον κατασκευαστή. Ο χρήστης πρέπει να συντηρεί τακτικά το προϊόν (να το καθαρίζει) ή να απευθύνεται σε εξειδικευμένο κέντρο εξυπηρέτησης με έξοδα του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη κυκλική συντήρηση ή τις υπηρεσίες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Εάν διαπιστωθεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσιακό μέτρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και δεν αντιδράσετε στην ανιχνευθείσα διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Κατασκευαστής

Shenzhen Ejeas Intelligent Technology Co., Ltd. Zhongxin 9 / 3a

Queshan Shenzhen

Κίνα

office@ejeas.com

Υπεύθυνος φορέας

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr 3

85057 Ingolstadt

Γερμανία

eurep@eurep-gmbh.de

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της χρηματοοικονομικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή

και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από την δηλωμένη διάρκεια στην προσφορά και δεν πρόκειται για ελάττωμα της συσκευής, αλλά για χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζετε την μπαταρία σε λιγότερο από 3,18 V ή 15 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για το κελί, θα την βλάψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50 % και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της χρηματοοικονομικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής δηλώνει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Η διάρκεια λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από την δηλωμένη διάρκεια στην προσφορά και δεν πρόκειται για ελάττωμα της συσκευής, αλλά για χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζετε την μπαταρία κάτω από 3,5 V ή 5 % της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2 V για το κελί, θα την βλάψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50 % και ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε εάν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης, μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Διασφαλίστε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από το περιβάλλον. Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση 1 μ. από άλλα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς τροφοδοσίας, σταθμούς φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την έγκριση του κατασκευαστή. Προσέξτε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολο να σβηστούν, εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό φύλλο.