

Fanttik

NEX E2 Ultra

ΣΕΤ: Ακριβές ηλεκτρικό κατσαβίδι

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.



Περιεχόμενα

1. Προειδοποιήσεις ασφαλείας	02
2. Περιεχόμενα συσκευασίας	03
3. Περιγραφή προϊόντος	04
4. Λειτουργίες και χειρισμός	06
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά	09
6. Πληροφορίες εγγύησης	11

1. Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

- Αποφύγετε την υγρασία, τη σκόνη και τις πτώσεις.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Να είστε προσεκτικοί, παρακολουθείτε τις ενέργειές σας και να χρησιμοποιείτε τη λογική κατά τον χειρισμό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 10 ετών.
- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην το πετάτε στη φωτιά και πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Απαγορεύεται η ανεξάρτητη αποσυναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται ο έλεγχος της τροφοδοσίας από εξειδικευμένο τεχνικό ή η επικοινωνία μαζί μας για συμβουλές.

2. Περιεχόμενα Σετ



Μεταλλική
Θήκη x1



Ανταλλακτικές
Μύτες



Ηλεκτρικό
κατσαβίδι x1



Μύτες
κατσαβιδιού x50



Πινέζα x1



μεταλλική
σπάτουλα
Εξάρτημα service x1

User Manual

Οδηγός Χρήσης x1



Καλώδιο USB x1

3. Επισκόπηση προϊόντος

1. Περιοχή πίεσης (πατήστε για να απελευθερώσετε το θήκη μύτες και το κατασβίδι)

2. Μεταλλικό περίβλημα

3. Περιστρεφόμενο θήκη μύτες

4. Θύρα φόρτισης USB τύπου C


5. Φωτεινός δακτύλιος ένδειξης τροφοδοσίας

6. Κουμπί ρύθμισης ροπής

7. Ενδεικτική λωρίδα ένδειξης ροπής

8. Κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός / προς τα πίσω

9. Κάτοχος bits



4. Λειτουργία και λειτουργικότητα

Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης για τις μύτες

- Για να ανοίξετε: Πατήστε την επάνω επιφάνεια της θήκης για τις μύτες (αποφεύγοντας το κέντρο του κατσαβιδιού). Τόσο η θήκη για τις μύτες όσο και το κατσαβίδι θα εξέλθουν από το μεταλλικό περίβλημα.
- Για να κλείσετε: Τοποθετήστε πρώτα τη θήκη για τις μύτες πίσω στο μεταλλικό περίβλημα και πιέστε την, ώστε να κλειδώσει στη θέση της. Στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κατσαβίδι στο κέντρο της θήκης για τις μύτες και πιέστε το για να ασφαλίσει.

Αποθήκευση μύτων

- Οι μύτες αποθηκεύονται σε μαγνητικές βάσεις του φορτωτή μύτων. Η συσκευασία περιλαμβάνει τσιμπίδα και σπάτουλα.
- Μετά τη χρήση των μύτων, τοποθετήστε τους ξανά στις μαγνητικές βάσεις, όπου θα προσκολληθούν από το μαγνήτη.

Αποθήκευση κατσαβιδιού

- Το κατσαβίδι αποθηκεύεται στο κεντρικό τμήμα του χώρου αποθήκευσης μύτων και στερεώνεται με μαγνήτη.



Τοποθέτηση μύτης

- Αφαιρέστε τη μύτη από τον χώρο αποθήκευσης και τοποθετήστε την στη λαβή του κατσαβιδιού.



Κουμπί εμπρός/πίσω για το κατσαβίδι

· Πατήστε το κουμπί N ή A για να σφίξετε ή να λύσετε τις βίδες.

Κουμπί ρύθμισης ροπής

- Περιστρέψτε το κουμπί ροπής από τη θέση OFF σε μία από τις πέντε διαφορετικές θέσεις για σταδιακή αύξηση της ροπής.



Λωρίδα ενέργειας LED

- Το μήκος της λωρίδας ενέργειας υποδεικνύει τις διαφορετικές ρυθμίσεις ροπής. Μια μεγαλύτερη λωρίδα ενέργειας αντιστοιχεί σε υψηλότερη ροπή.
- Κατά τη λειτουργία του κατσαβιδιού, η λωρίδα ενέργειας εμφανίζει ένα εφέ ροής. Η κατεύθυνση της ροής υποδεικνύει την κατεύθυνση λειτουργίας του κατσαβιδιού.

Μαγνητιστής ακροδεκτών

- Τοποθετήστε τον ακροδέκτη στο παράθυρο του μαγνητιστή για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρωθεί ο μαγνητισμός.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της ενδεικτικής λυχνίας LED

- Πατήστε το κουμπί περιστροφής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω για να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα την ενδεικτική λυχνία LED.
- Η LED θα παραμείνει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν περαιτέρω ενέργειες.



Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας

- Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από 20% κατά τη χρήση, η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
- Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.
- Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη με πράσινο χρώμα.



Φόρτιση της μπαταρίας

- Αυτό το κατσαβίδι διαθέτει καθολική θύρα φόρτισης τύπου C και περιλαμβάνει καλώδιο USB για τη φόρτιση. Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται. Για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιείται φορτιστής με έξοδο 5 V.

5. Προδιαγραφές προϊόντος

Όνομα προϊόντος	Ακριβές ηλεκτρικό κατσαβίδι E2 Ultra
Μοντέλο προϊόντος	NEX E2 Ultra
Διαστάσεις προϊόντος	Φ60 x 202mm
Καθαρό βάρος	20.7oz (586g)
Μέγιστη ροπή	0.6 N·m
Μέγιστη χειροκίνητη ροπή	3.0 N·m
Ταχύτητα περιστροφής (χωρίς φορτίο)	270RPM
Χωρητικότητα μπαταρίας	800mAh/2.96Wh
Ονομαστική τάση	3.7V
Είσοδος φόρτισης	5V/0.5A
Χρόνος φόρτισης	150-180 λεπτά
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-4°F-140°F (-20°C-60°C)
Θερμοκρασία λειτουργίας	32°F-113°F (0°C-45°C)

Προδιαγραφές άκρων

Άξονας άκρου: εξάγωνος άξονας 5/32 ίντσας (4 mm)

Υλικό άκρου: ατσάλι S2 με επίστρωση

Μήκος άκρου: 1,1 ίντσες και 1,8 ίντσες (28 mm και 45 mm)

Τύπος άκρου:

 PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5

 H0.7, H0.8, H0.9, H1.0, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0

 T2, T3, T4

 TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15

 P2, P5, P6

 2.0, 2.3, 2.5

 Y0.6, Y1.0, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1

 U2.0, U2.6, U3.0

 S0, S1

 W1.5

 0.8

Προσοχή: PH0, PH1, SL2.0, TR8, TR10, H2.0 έχουν μήκος 1,8 ίντσες (45 mm); Τα υπόλοιπα έχουν μήκος 1,1 ίντσες (28 mm).

Εγγύηση

- Η εγγύησή σας καλύπτει προ-
στασία 12 μηνών

Εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς παρέχουμε έγκαιρη και αποτελεσματική διαδικτυακή υποστήριξη μετά την πώληση. Θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν (λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος).

- Πώς να επιστρέψετε το προϊόν Fanttik

Επικοινωνήστε με το support@fanttik.com, αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας.

Εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω Amazon, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία επιστροφής εντός 30 ημερών



CET Product Service Ltd
Beacon House Stokenchurch Business
Park, Istone Rd, Stokenchurch High
Wycombe HP14 3FE UK
Email: info@cetproduct.com
Phone/Fax: +44 7419325266



Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600 Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910

[Η γραμμή εξυπηρέτησης πελατών είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά]

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM[ET]


www.fanttik.com

support@fanttik.com

Manufacturer/Hersteller: METASEE LLC

Address/Adresse: 12 GREENWAY PLZ STE

1161A HOUSTON, TX 77046-1203



points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS
Made in China

UK
CA



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

Χρησιμοποιείτε τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια σύμφωνα με τον προορισμό τους - Τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες εργασίες. Η χρήση τους για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές σε αυτά, καθώς και σε ατυχήματα.

Ελέγξτε την κατάσταση του εργαλείου πριν από τη χρήση - Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι ή το κατσαβίδι δεν έχει υποστεί ζημιές.

Ελέγξτε ότι το τσοκ του τρυπανιού είναι σωστά στερεωμένο και ότι το κατσαβίδι διαθέτει λειτουργικό μηχανισμό κίνησης.

Χρησιμοποιείτε πάντα τα σωστά τρυπάνια και τρυπάνια - Επιλέξτε τα σωστά εξαρτήματα για το τρυπάνι ή το κατσαβίδι, συμβατά με το είδος της εργασίας που εκτελείτε και το υλικό στο οποίο εργάζεστε.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Φοράτε προστατευτική ενδυμασία - Όταν εργάζεστε με τρυπάνια και κατσαβίδια, να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια εργασίας, υποδήματα ασφαλείας και ακουστικά ασφαλείας, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ασφάλιση του χώρου εργασίας - Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι καθαρός και καλά φωτισμένος. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τυχαία ατυχήματα.

Αποφύγετε την εργασία με εξοπλισμό σε υγρό περιβάλλον - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τρυπάνια ή κατσαβίδια σε υγρούς χώρους, εκτός από εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο για τέτοιες συνθήκες. Αποφεύγετε επίσης να εργάζεστε κοντά σε νερό.

Ασφαλής χρήση

Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε κατάλληλες συνθήκες - Τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε σταθερές, κατάλληλες επιφάνειες εργασίας, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία μετακίνηση του εργαλείου.

Να είστε προσεκτικοί όταν βιδώνετε - Κατά τη χρήση του κατσαβιδιού, διατηρείτε επαρκή δύναμη ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο υλικό, π.χ. να βιδώνετε τις βίδες πολύ βαθιά.

Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο - Βεβαιώνετε πάντα ότι το τρυπάνι ή το κατσαβίδι είναι απενεργοποιημένο πριν από την αλλαγή τρυπανιών, ή μπιτ, για να αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση του εργαλείου.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε ξηρές συνθήκες - Αποθηκεύετε τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια σε ξηρό μέρος, αποφεύγοντας την υγρασία που μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος - Όταν τελειώσετε την εργασία, αποθηκεύστε τα εργαλεία σε κατάλληλα δοχεία ή σε ειδικές θήκες για να αποφύγετε ζημιές.

Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή - Μην χρησιμοποιείτε το τρυπάνι ή το κατσαβίδι για να τρυπήσετε ή να βιδώσετε υλικά που υπερβαίνουν τη συνιστώμενη χωρητικότητα της συσκευής.

Οδηγίες συντήρησης

Τακτικός καθαρισμός - Καθαρίζετε τακτικά τα τρυπάνια και τα κατσαβίδια από τη σκόνη, τη βρωμιά και άλλους ρύπους που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα καθαρισμού για το σκοπό αυτό, όπως ένα στεγνό πανί ή έναν απορροφητήρα σκόνης.

Έλεγχος της κατάστασης των τρυπανιών και των μαχαιριών - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των τρυπανιών και των μαχαιριών του κατσαβιδιού. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα με καινούργια για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση του εργαλείου.

Λιπαντικά και έλαια - Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη λίπανση των μηχανισμών του τρυπανιού ή του κατσαβιδιού. Η σωστή λίπανση εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων.

Ασφαλής απόρριψη

Απόρριψη χρησιμοποιημένων εργαλείων - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα τρυπάνια και κατσαβίδια σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Ανακύκλωση εξαρτημάτων - Τα εξαρτήματα τρυπανιών και κατσαβιδιών, όπως μπαταρίες, δίσκοι και κινητήρες, ενδέχεται να απαιτούν ειδική διάθεση. Βεβαιωθείτε ότι μεταφέρονται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Μην πετάτε τα εργαλεία στους συνηθείς κάδους απορριμμάτων - Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους απόρριψης για να διασφαλίσετε την ασφαλή απόρριψη των χρησιμοποιημένων εργαλείων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και

αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
METASEE LLC
Adres:12 GREENWAY PLZ STE
1161A HOUSTON, TX 77046-1203
www.fanttik.com
support@fanttik.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.0273
Χωρητικότητα (mAh)	800
Ισχύς (kWh)	0.00296