


Fanttik

NEX S2 Pro Max

Ασύρματο Κατσαβίδι

Εγχειρίδιο Χρήστη

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.



Περιεχόμενα

1. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας	02
2. Περιεχόμενα Συσκευασίας	03
3. Γενική Περιγραφή Προϊόντος	04
4. Λειτουργία και Λειτουργίες	06
5. Προδιαγραφές	11
6. Εγγύηση	13

1. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Αποφύγετε την υγρασία, τη σκόνη και τις πτώσεις.

Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλον με ακραίες θερμοκρασίες.

Να είστε προσεκτικοί, παρακολουθείτε τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.


Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 10 ετών.

Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Μην το πετάτε στη φωτιά και να το ανακυκλώνετε σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.


και πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Αναθέστε τη συντήρηση του ηλεκτρικού σας εργαλείου σε εξειδικευμένο τεχνικό ή επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές.

2. Περιεχόμενα Συσκευασίας



NEX S2 Pro Max
κατσαβίδι × 1



Πλαίσιο αλουμινίου
× 1



Κουτί αποθήκευσης × 1



Μύτη 2 ιντσών × 16



Εγχειρίδιο χρήστη × 1




Προσαρμογέας γωνίας 90°
× 1

3. Γενική Περιγραφή Προϊόντος


Αποθήκευση προϊόντος

1. Προστατευτικό καπάκι
2. Ασύρματο κατσαβίδι
3. Κουτί αποθήκευσης
4. Μύτες κατσαβιδιού
5. Πλαίσιο αλουμινίου



Ηλεκτρικό κατσαβίδι

1. Σπονδάρης μύτης
2. LED φωτισμός
3. Κουμπί ρύθμισης ροπής
4. Κουμπί περιστροφής εμπρός/πίσω
5. Μπάρα Φόρτισης
6. Ενδεικτική Λυχνία Μπαταρίας
7. Θύρα Φόρτισης Type-C



Άποψη από
κάτω



Άποψη από
πάνω

4. Λειτουργία και Λειτουργίες

Πώς να πάρετε και να αποθηκεύσετε το κατσαβίδι

Όταν πατηθεί το κουτί αποθήκευσης, το κατσαβίδι και το κουτί απελευθερώνονται ταυτόχρονα από το αλουμινένιο περίβλημα.




Εισάγετε το κατσαβίδι και το κουτί αποθήκευσης στο αλουμινένιο περίβλημα και πατήστε προς τα κάτω για να κλειδώσει.



Αποθήκευση μύτες κατσαβιδιού

- Οι 16 μύτες είναι τοποθετημένες στη βάση μύτων στην αποθηκευτική θήκη και κρατιούνται με μαγνήτη.

Παρακαλούμε τοποθετείτε τις μύτες στη θέση τους μετά τη χρήση για να αποφύγετε την απώλεια.



Ρυθμίσεις ροπής

Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης ροπής για να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 επίπεδα ροπής: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 Nm.



Σφίξιμο ή χαλάρωμα βιδών

Πατήστε το κουμπί περιστροφής εμπρός/πίσω στο κατσαβίδι για να σφίξετε ή να χαλαρώσετε μια βίδα.



Μπάρα ενέργειας

Κατά την προσαρμογή της ρύθμισης ροπής, το μήκος της μπάρας ενέργειας αλλάζει αναλόγως. Τα υψηλότερα επίπεδα ροπής έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο μήκος της μπάρας ενέργειας.

Όταν πατιέται το κουμπί περιστροφής εμπρός/πίσω, η μπάρα ενέργειας εμφανίζει ανάλογο ροϊκό εφέ.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του LED φωτισμού

Το φωτιστικό LED ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατηθεί το κουμπί περιστροφής εμπρός/πίσω. Το φωτιστικό LED παραμένει ενεργοποιημένο για 10 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του κουμπιού.



Ένδειξη τροφοδοσίας

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέσει κάτω από 20% κατά τη χρήση, ο δείκτης αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.

Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα.

Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη παραμένει σταθερά πράσινη.



Ένδειξη

Τροφοδοσίας

Φόρτιση μπαταρίας

Το κατσαβίδι είναι εξοπλισμένο με καθολική θύρα φόρτισης Type-C . Ο φορτιστής δεν περιλαμβάνεται· παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε φορτιστή 5V για τη φόρτιση.



Θύρα

Type-C

Το κατασβίδι υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης 10W (5V/2A).

Χρησιμοποιήστε προσαρμογέα γωνίας 90°

Εισάγετε τον προσαρμογέα γωνίας 90° στην κασάνια του κατασβίδιού . Στη συνέχεια, προσαρτήστε ένα εξάρτημα στην κασάνια στο άκρο του προσαρμογέα γωνίας 90°.



Χειροκίνητη λειτουργία

Αυτή η κατασβίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα ανεξαρτήτως της ρύθμισης ροπής στο διακόπτη. Χρησιμοποιήστε χειροκίνητα εάν μια βίδα είναι πολύ σφιχτή για να χαλαρώσει ή εάν πρέπει να σφίξετε μια βίδα πέρα από την ικανότητα του κινητήρα.

Ελαφρά περιστροφική ελευθερία (περίπου μισή περιστροφή) είναι φυσιολογική· μετά από αυτήν, το κιβώτιο ταχυτήτων κλειδώνει στη θέση του.

Σημειώστε ότι το κατασβίδι υποστηρίζει μέγιστη χειροκίνητη ροπή οδήγησης 8 N·m (70,8 in·lb)· η υπέρβαση αυτού του ορίου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο κιβώτιο μετάδοσης.

5. Προδιαγραφές

Όνομα προϊόντος	Ασύρματο Κατσαβίδι
Μοντέλο προϊόντος	NEX S2 Pro Max
Διαστάσεις προϊόντος	61.4×61.4×213.8mm
Διαστάσεις Κατσαβιδιού	Ø37×183.5mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	908g
Έλεγχος Ροπής	0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Nm
Μέγιστη ροπή σκληρού υλικού	6.0 Nm
Μέγιστη χειροκίνητη ροπή	8.0 Nm
Ταχύτητα περιστροφής (χωρίς φορτίο)	250 RPM
Χωρητικότητα Μπαταρίας	2000mAh / 7.4Wh
Ονομαστική Τάση	3.7V
Είσοδος Φόρτισης	5V/2A
Χρόνος Φόρτισης	120-180 λεπτά

Προδιαγραφές bit

Άξονας bit: Εξάγωνος άξονας 1/4 ιντσών

Μήκος bit: 2 ίντσες

Υλικό bit: Επικαλυμμένος χάλυβας S2

Τύποι bit



PH0 PH1 PH2



S1 S2



H3 H4 H5 H6



SL3 SL4 SL5



TR10 TR15 TR20 TR25

6. Εγγύηση

Το προϊόν καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση **12** μηνών για ελαττώματα κατασκευής.



Lienco SAS
8 RUE MARCEL CERGAN/BUSSY
SAINT GEORGES 77600 Γαλλία
Email: contact@lienco.eu
Τηλέφωνο: Φαξ +33 7 65 02 00 00



CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business
Park, Ictone Rd, Stokenchurch High
Wycombe HP14 3FE UK
Email: info@cetproduct.com
Τηλέφωνο: Φαξ +44 7 46 02 00 00



points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

[Γραμμή εξυπηρέτησης διαθέσιμη αποκλειστικά στις ΗΠΑ και τον Καναδά]

929-693-6066 ΔΕΥ-ΠΑΡ 9:00-17:00 [ET]

www.fanttik.com

support@fanttik.com

Κατασκευαστής/Hersteller: METASEE LLC

Διεύθυνση/Adresse: 12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 7
7046-1203

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

CAN ICES(B)/NMB(B)



Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση βρίσκονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Ασφάλεια χρήσης

Χρησιμοποιείτε το κατσαβίδι για τον προορισμό του - Τα κατσαβίδια έχουν σχεδιαστεί για το βίδωμα και το ξεβίδωμα βιδών. Η χρήση τους για άλλες εργασίες μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του εργαλείου ή σε τραυματισμό.

Ελέγξτε την κατάσταση του εργαλείου - Βεβαιωθείτε ότι το κατσαβίδι είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση. Ελέγξτε ότι η λαβή δεν έχει ραγίσει και ότι η άκρη του κατσαβιδιού δεν είναι φθαρμένη ή κατεστραμμένη. Τα κατεστραμμένα εργαλεία μπορεί να οδηγήσουν σε αναποτελεσματική εργασία ή ατυχήματα.

Επιλογή του σωστού κατσαβιδιού - Χρησιμοποιήστε το σωστό κατσαβίδι για το μέγεθος και τον τύπο της βίδας. Η λανθασμένη επιλογή εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της βίδας ή του εργαλείου.

Προφυλάξεις

Ασφάλιση του χώρου εργασίας - Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εργασίας είναι σταθερός και καλά φωτισμένος. Αποφύγετε την εργασία σε ασταθείς επιφάνειες που μπορεί να οδηγήσουν σε τυχαίες μετακινήσεις του εργαλείου.

Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε με σκληρά υλικά - Όταν εισάγετε βίδες σε σκληρά υλικά, χρησιμοποιήστε επαρκή δύναμη και έλεγχο για να αποφύγετε την ολίσθηση του κατσαβιδιού και τον τυχαίο τραυματισμό.

Προστατέψτε τα χέρια σας - Φοράτε γάντια εργασίας για να προστατεύετε τα χέρια σας από κοψίματα και θραύσματα, ειδικά όταν εργάζεστε με σκληρά υλικά ή βίδες με αιχμηρές άκρες.

Ασφαλής χρήση

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη δύναμη - Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη δύναμη όταν εργάζεστε με κατσαβίδι. Η υπερβολική δύναμη μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο κατσαβίδι ή τη βίδα, καθώς και σε τραυματισμό.

Κρατάτε το κατσαβίδι από τη λαβή - Πάντα να πιάνετε το κατσαβίδι από τη λαβή για να εξασφαλίζετε τον πλήρη έλεγχο του εργαλείου.

Αποφεύγετε να πιάνετε την άκρη του κατσαβιδιού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου του εργαλείου.

Μην χρησιμοποιείτε το κατσαβίδι σε περιοχές που υπόκεινται σε κραδασμούς - Μην χρησιμοποιείτε το κατσαβίδι σε περιοχές που υπόκεινται σε ισχυρούς κραδασμούς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο και απώλεια της ακρίβειας.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι σε ξηρές συνθήκες - Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι σε ξηρές, καθαρές περιοχές για να αποφύγετε τη διάβρωση ή τη φθορά του εργαλείου.

Αποθηκεύστε τα κατσαβίδια σε κατάλληλες συνθήκες -

Αποθηκεύστε τα κατσαβίδια σε ξηρούς χώρους, μακριά από υγρασία, για να αποφύγετε τη σκουριά ή τη ζημιά.

Αποφύγετε τη χρήση του κατσαβιδιού σε ακραίες θερμοκρασίες - Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των υλικών του κατσαβιδιού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.

Οδηγίες συντήρησης

Τακτικός καθαρισμός - Μετά από κάθε χρήση του κατσαβιδιού, απομακρύνετε οποιαδήποτε βρωμιά, όπως υπολείμματα υλικών, λάδια ή γράσα, για να αποφύγετε την κατάσχεση και τη ζημιά. Λιπαντικά και έλαια - Τα μεταλλικά κατσαβίδια ενδέχεται να χρειάζονται λίπανση για να διατηρούν την ομαλή λειτουργία τους. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα λιπαντικά για να εξασφαλίσετε μακροχρόνια απόδοση.

Έλεγχος της κατάστασης των άκρων των κατσαβιδιών - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των άκρων των κατσαβιδιών. Εάν η μύτη είναι θαμπή ή κατεστραμμένη, αντικαταστήστε την με καινούργια για να αποφύγετε την αναποτελεσματική λειτουργία του εργαλείου.

Ασφαλής απόρριψη

Απόρριψη χρησιμοποιημένων κατσαβιδιών - Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα ή κατεστραμμένα κατσαβίδια σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Ανακύκλωση υλικών - Τα κατσαβίδια από μέταλλο είναι ανακυκλώσιμα. Επικοινωνήστε με τους τοπικούς φορείς ανακύκλωσης μετάλλων για να απορρίψετε σωστά τα χρησιμοποιημένα εργαλεία.

Μην πετάτε το κατσαβίδι σε κανονικούς περιέκτες απορριμμάτων - Χρησιμοποιήστε κατάλληλες μεθόδους απόρριψης για το κατσαβίδι, ώστε να διασφαλίσετε την κατάλληλη επεξεργασία στο τέλος της χρήσης του.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την

πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρώ τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της διαφάνειας και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην

προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία.

Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

METASEE LLC

12 GREENWAY PLZ STE, 1161A Houston, Texas

77046-1203 Houston, Ηνωμένες Πολιτείες

support@fanttik.com

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:
Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, Γαλλία
E-mail: ruoyu@lienco.eu

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Αριθμός αναγνώρισης μπαταρίας	INR18650-20P BA24802A20338541
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός κυψελών κουμπιών)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.0429kg
Χωρητικότητα (mAh)	2000mAh
Ισχύς (kWh)	7.4Wh