

Μικρόφωνο Maono DM40 S Pro (μαύρο)

Maono · EAN 6972237682547

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΚΟΝΔΕΝΣΕΡ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

V1.1_20241206

Maono['maɒnə], που σημαίνει "ΟΡΑΜΑ" στα Κισουάχλι, είναι

η No.1 Καλύτερα Πωλούμενη Μάρκα Διαδικτυακού Μικροφώνου

Παγκοσμίως που

τα προϊόντα της πωλούνται καλά σε 153 χώρες παγκοσμίως. Με την όμορφη όραση να γίνει μια παγκόσμια

ηγετική μάρκα προϊόντων διαδικτυακού ήχου που

παρέχουν μια ευχάριστη ηχητική εμπειρία, η Maono

εργάζεται πάντα με επαγγελματίες ήχου,

επηρεαστές και χρήστες, για να δημιουργήσει τα καλύτερα

μικρόφωνα και προϊόντα ήχου στον κόσμο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αγγλικά 01-20

Λίστα Συσκευασίας

Φίλτρο Ποπ ×1

Μικρόφωνο Κονδέσεως ×1

Βραχίονας

Βάση ×1

Καλώδιο Δεδομένων USB C ×1

Αντάπτορας USB A σε USB C ×1

Εγχειρίδιο Χρήστη ×1

Βραχίονας ×1

- 01 -

Εισαγωγή Προϊόντος

Μικρόφωνο

Μείωση Θορύβου & Σίγαση

Φωτεινός Δείκτης Σίγασης Μείωση Θορύβου

Δέκτης USB-C

Φίλτρο Ποπ Κάψουλα Μικροφώνου

Σφιγκτήρας

Ανάρτηση

Ρύθμιση Μικροφώνου &

Ένταση Ακουστικών

Κουμπί

Δείκτης

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση &

Διακόπτης RGB

Θύρα Ακουστικών 3.5mm Θύρα Ήχου USB-C

Παρακολούθηση Μικροφώνου

- 02 -

Βραχίονας

Κουμπί Βραχίονα

Σύνδεσμος για

σύνδεση μικροφώνου

Κουμπί Βραχίονα

Κουμπί Βάσης

Βάση Βραχίονα

Μπάρα Σφιγκτήρα Βραχίονα

- 03 -

Περιγραφή Προϊόντος

Το Ασύρματο Μικρόφωνο Ai Gaming DM40 της Maono έχει σχεδιαστεί από τη Maono για σενάρια παιχνιδιών. Υιοθετεί την τελευταία τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης δύο κατευθύνσεων υψηλής σταθερότητας και υψηλού ρυθμού bit για να επιτύχει ασύρματη λήψη ραδιοφώνου υψηλής ευκρίνειας μεταξύ του μικροφώνου και συσκευών όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και κονσόλες παιχνιδιών. Το μικρόφωνο διαθέτει λειτουργία θύρας ακουστικών 3.5mm, η οποία μπορεί να πραγματοποιήσει αναπαραγωγή ήχου από τον υπολογιστή ή πραγματική παρακολούθηση του μικροφώνου. Ο μοναδικός έξυπνος κουμπί του μικροφώνου Maono μπορεί να ελέγξει την ενίσχυση του μικροφώνου και την ένταση των ακουστικών; το κουμπί σίγασης με ευαισθησία στην αφή μπορεί

να επιτύχει γρήγορα σίγαση με το πάτημα ενός κουμπιού για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του χρήστη. Το κουμπί με ευαισθησία στην αφή για τη μείωση θορύβου μπορεί

να επιλέξει το κατάλληλο επίπεδο μείωσης θορύβου ανάλογα με το περιβάλλον του χρήστη και να ρυθμίσει μια προσαρμοσμένη ταχύτητα μείωσης θορύβου ανάλογα με τον περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω του λογισμικού Maono Link (κατάλληλο μόνο για την έκδοση DM40Pro) και να ενεργοποιήσει τη λειτουργία προσαρμοσμένης μείωσης θορύβου μέσω του κουμπιού μείωσης θορύβου. Το μοναδικό λογισμικό Maono Link της Maono χρησιμοποιεί την τεχνολογία αλλαγής φωνής Ai μεγάλης κλίμακας

για να επιτύχει ένα εξαιρετικά ρεαλιστικό αποτέλεσμα αλλαγής φωνής, επιτρέποντάς σας να λάμψετε στον κόσμο των

παιχνιδιών. Το Maono Link όχι μόνο υλοποιεί την αλλαγή φωνής Ai, αλλά παρέχει επίσης μια ποικιλία προεπιλογών τόνου σκηνής. Με το λογισμικό,

το ίδιο μικρόφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδια, ζωντανές μεταδόσεις, ντουμπλάρισμα και άλλες σκηνές. Τα RGB φώτα μπορούν να αυξήσουν την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Χρησιμοποιώντας το Maono Link, μπορείτε

Χαρακτηριστικά

- 48kHz/24bit μετάδοση υψηλής ευκρίνειας
 - Πραγματική παρακολούθηση με επιλογές ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 - Κουμπί σίγασης και μείωσης θορύβου με ευαισθησία στην αφή
 - Θύρα ακουστικών 3.5mm
 - Αλλαγή φωνής Ai
 - Έξυπνος κουμπί
 - Υποστήριξη Maono Link
 - Περιλαμβάνει ανάρτηση και φίλτρο ποπ
- 04 -

Προδιαγραφές

Τύπος Μικροφώνου Ηλεκτροστατικό Κονδέσεως

Πολική Διάταξη Καρδιοειδής

Απόκριση Συχνότητας 20Hz~20kHz

Ρυθμός Δειγματοληψίας/Βάθος bit 48kHz/24Bit

Ευαισθησία □

-3dBFS±3dB(Μέγιστη ενίσχυση

Αναλογία Σήματος/Θορύβου 73dB

Είσοδος Φόρτισης □ 1A

5V

Συχνότητα +15

Απόκριση

+10

+5

0

-5

-10

-15

-20 100 200 300 500 1k 2k 3k 5k 10k

50

Πολική Διάταξη

k

- 05 -

Εγκατάσταση και Χρήση Προϊόντος

Εγκαταστήστε το μικρόφωνο στον βραχίονα



360°

- 06 -



- 07 -

Λειτουργία Κουμπιού

· Κουμπί μείωσης θορύβου & σίγασης

Σημείωση: Οι εργοστασιακές προεπιλογές

είναι σε κατάσταση μη σίγασης

και σε μέτρια λειτουργία μείωσης

θορύβου, και η

λειτουργία μείωσης θορύβου έχει

λειτουργία μνήμης. Λειτουργίες Κουμπί αφής Λειτουργία Μείωση θορύβου/

Λεπτομέρειες λειτουργίας Φωτεινός Δείκτης Σίγασης

Μείωση θορύβου

Μέτρια Μείωση

Θορύβου

Μείωση θορύβου Βαθιά Μείωση

Αφής□ 1s θορύβου θορύβου

Ενεργό

Προσαρμοσμένη Μείωση

Θορύβου

Μείωση θορύβου

Απενεργοποιημένο

Σίγαση Μικροφώνου

Αφής□ 1s Σίγαση Απενεργοποιημένο

- 08 -

· Ρύθμιση Μικροφώνου & Ένταση Ακουστικών

Λειτουργία Λειτουργία κουμπιού Λεπτομέρειες λειτουργίας Δείκτης Ικανότητας

Γυρίστε Αυξήστε την Ενίσχυση Μικροφώνου

Γυρίστε Μειώστε την Ενίσχυση Μικροφώνου

Σύντομο Λειτουργίες

Πιέστε εναλλαγής

Αυξήστε

Γυρίστε Ένταση Ακουστικών

Μειώστε

Γυρίστε Ένταση Ακουστικών

Σημείωση: Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι για την ρύθμιση της ενίσχυσης του μικροφώνου. - 09 -

· Ενεργοποίηση και ασύρματη σύνδεση

Λειτουργίες Κουμπί Λεπτομέρειες λειτουργίας Δείκτης Ικανότητας

Λειτουργία

Ο δείκτης ικανότητας

2s ΕΝΕΡΓΟ φωτίζεται για 3

δευτερόλεπτα;

3s ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Το φως ένδειξης

τροφοδοσίας είναι

- 10 -

· Κουμπί RGB ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Λειτουργίες Κουμπί Λεπτομέρειες λειτουργίας Ένδειξη τροφοδοσίας

Λειτουργία

×1 Μονοχρωματική/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

RGB/

λειτουργία εναλλαγής

Σημειώσεις: Το μικρόφωνο και ο δέκτης είναι ζευγαρωμένα από το εργοστάσιο. - 11 -

· Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης παρακολούθησης ακουστικών

Λειτουργίες Κουμπί Λειτουργία Λεπτομέρειες λειτουργίας Σημείωση:

Το μικρόφωνο

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ενεργοποίηση παρακολούθησης είναι ρυθμισμένο σε

λειτουργία παρακολούθησης

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Απενεργοποίηση παρακολούθησης από προεπιλογή όταν

αποστέλλεται. · Θύρα μικροφώνου

Θύρα Λεπτομέρειες λειτουργίας

1. Φόρτιση του μικροφώνου; θύρα USB-C 2. Σύνδεση με τη συσκευή μέσω καλωδίου και χρήση του μικροφώνου ως ήχου

3.5mm Εισαγωγή TRS ή TRRS κινητού τηλεφώνου

θύρα ακουστικών ακουστικών, μουσικής ή παρακολούθησης

ακουστικών για παρακολούθηση του ήχου του

μικροφώνου ή της αναπαραγωγής υπολογιστή. · Ασύρματη ζευγοποίηση μικροφώνου και δέκτη

Για να ζευγαρώσετε το μικρόφωνο με τον δέκτη, και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι σε λειτουργία ζευγοποίησης ταυτόχρονα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Λειτουργία κουμπιών μικροφώνου Λεπτομέρειες λειτουργίας Ένδειξη τροφοδοσίας

+ Ενεργοποίηση ασύρματης Το μπλε φως

Μακρά Πατήστε θα αναβοσβήνει

πάτημα τρεις φορές γρήγορα. Βήματα επαναφοράς και ζευγοποίησης δέκτη:

1. Εισάγετε τον δέκτη στη θύρα USB ενός υπολογιστή. 2. Ανοίξτε το λογισμικό Maono Link στον υπολογιστή, επιλέξτε το

μικρόφωνο "DM40" για να εισέλθετε στην διεπαφή και πλοηγηθείτε σε

Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ασύρματη ζευγοποίηση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ζευγοποίησης. - 12 -

Φόρτιση

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία, η

υπενθύμιση φόρτισης δεν θα εμφανίζεται όταν η

ενσωματωμένη μπαταρία είναι $\geq 20\%$. Υπενθύμιση χαμηλής ισχύος (φόρτιση)

στην κατάσταση ενεργοποίησης: Όταν η

ενσωματωμένη μπαταρία είναι λιγότερη από 20%,
το φως ένδειξης τροφοδοσίας
αναβοσβήνει πορτοκαλί δύο φορές σε 1 δευτερόλεπτο,
και στη συνέχεια επιστρέφει στην κανονική κατάσταση εμφάνισης,
υπενθυμίζοντας την έλλειψη ισχύος κάθε 30
δευτερόλεπτα μέχρι να φορτίσει ο χρήστης το
μικρόφωνο, ή να εξαντληθεί πλήρως η
ισχύς και να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατάσταση Κατάσταση ισχύος Ένδειξη Σημειώσεις
χρώμα

Όχι πλήρως Ανάβει όταν συνδέετε

Φόρτιση ενώ φορτισμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. ενεργοποιημένο Ανάβει όταν συνδέετε

Πλήρως φορτισμένο το καλώδιο τροφοδοσίας. Όχι πλήρως Ανάβει ενώ φορτίζεται,
φορτισμένο σβήνει αμέσως μετά

Φόρτιση ενώ η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. απενεργοποιημένο Ανάβει ενώ
φορτίζεται,

Πλήρως φορτισμένο σβήνει αμέσως μετά

η σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας. >20%

Προειδοποίηση ισχύος

κατά τη χρήση <20% Αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα. - 13 -

Χρήση υπολογιστή

·Ενσύρματη λειτουργία

Η συσκευή σας είναι έτοιμη προς χρήση

Το λογισμικό οδήγησης της συσκευής εγκαταστάθηκε επιτυχώς. ·Ασύρματη λειτουργία

- 14 -

Χρήση κινητού τηλεφώνου

·Ενσύρματη λειτουργία

·Ασύρματη λειτουργία

Σημείωση:

Τα τηλέφωνα Android,

iPhone 15 και

μεταγενέστερα μοντέλα μπορούν

να συνδεθούν απευθείας με τον

δέκτη.

- 15 -

Μικρόφωνο μπροστινής πλευράς χρήστη

- 16 -

Οδηγός Ρυθμίσεων Windows

Windows    

Ήχος

Αναπαραγωγή Εγγραφή Ήχων Επικοινωνίες

Επιλέξτε μια συσκευή εγγραφής παρακάτω για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της:

Μικρόφωνο

2:18 MM Maono DM40 RX

Έτοιμο Ρύθμιση Αναγνώρισης Ομιλίας

×1 ×1 Απενεργοποίηση ×1

Ορισμός ως Προεπιλεγμένη Συσκευή

Ορισμός ως Προεπιλεγμένη Συσκευή Επικοινωνίας

Εμφάνιση Απενεργοποιημένων Συσκευών ×1

Άνοιγμα Μίκτη Έντασης Εμφάνιση Αποσυνδεδεμένων Συσκευών

Συσκευές Αναπαραγωγής Ιδιότητες

Συσκευές Εγγραφής ×1

Ήχοι

Ρύθμιση Ορισμός ως Προεπιλεγμένο Ιδιότητες

OK Ακύρωση Εφαρμογή

×1

Ρύθμιση επιπέδου μικροφώνου

Ιδιότητες Μικροφώνου

Γενικά Άκου Επίπεδα Προχωρημένα

2:18 MM ×1

Μικρόφωνο

×1 100

Άνοιγμα Μίκτη Έντασης

Συσκευές Αναπαραγωγής

Συσκευές Εγγραφής

Ήχοι

×1

Ήχος

Αναπαραγωγή Εγγραφή Ήχων Επικοινωνίες

Επιλέξτε μια συσκευή εγγραφής παρακάτω για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της:

Μικρόφωνο

Maono DM40 RX

Έτοιμο

OK Ακύρωση Εφαρμογή

×2 ×1

*Συνδέστε το μικρόφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, το μικρόφωνο θα ανιχνευθεί ως “Maono DM40 Wireless Mic”

- 17 -

Οδηγός Ρυθμίσεων macOS

Ήχος

×1

Είσοδος

×1

Maono DM40 RX

×1

*Συνδέστε το μικρόφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, το μικρόφωνο θα ανιχνευθεί ως “Maono DM40 Wireless Mic”

- 18 -

Οδηγός “Maono Link”

Το Maono Link είναι διαθέσιμο τόσο για Windows 7 ή νεότερες εκδόσεις όσο και για macOS 10.14 ή νεότερες εκδόσεις. Για να κατεβάσετε το λογισμικό, παρακαλώ επισκεφθείτε το <https://www.maono.com>

Οι ρυθμίσεις συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ υλικού και λογισμικού. Για να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη, το λογισμικό Maono Link θα αλλάξει τη διεπαφή και τις λειτουργίες λόγω αναβαθμίσεων έκδοσης. Παρακαλώ ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση του λογισμικού που έχει κυκλοφορήσει από την Maono. Ρύθμιση Εγγραφής

Το Maono Link παρέχει στους χρήστες μια ευρεία γκάμα λειτουργιών ήχου μικροφώνου και πλούσιες ρυθμίσεις παραμέτρων DSP εφέ για να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών για ηχητικά εφέ. Μέσω προκαθορισμένων εφέ, οι χρήστες μπορούν να ολοκληρώσουν γρήγορα τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Εναλλαγή εφέ ήχου μικροφώνου με ένα κλικ

Το Maono Link προεπιλέγει μια ποικιλία προσεκτικά ρυθμισμένων εφέ ήχου σκηνής, και οι χρήστες μπορούν να επιτύχουν αλλαγές εφέ ήχου μικροφώνου σε διαφορετικές σκηνές με μόνο ένα κλικ. Είτε είστε αρχάριος χρήστης είτε επαγγελματίας χρήστης, μπορείτε να

δημιουργήσετε τον δικό σας εξατομικευμένο ήχο μέσω

- 19 -

Ρυθμίσεις Ζευγοποίησης

Οι χρήστες μπορούν να επαναφέρουν τη ασύρματη σύνδεση ή να ζευγαρώσουν το μικρόφωνο με νέο δέκτη μέσω του Maono Link

Σημείωση: Δεδομένου ότι το λογισμικό Maono Link θα αναβαθμίζεται με νέες λειτουργίες, η τελευταία έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε μπορεί να διαφέρει από τις φωτογραφίες, παρακαλώ ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση.

- 20 -

Απαιτήσεις FCC

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία κατά

των επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοφωνική

ενέργεια, και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς

παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια

συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί

επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη,

που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό,

ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την

παρέμβαση με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα

διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Προσοχή IC:

- Αγγλικά:

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS χωρίς άδεια της Βιομηχανίας Καναδά.

(1) Αυτή η συσκευή μπορεί να μην προκαλεί παρεμβολές, και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης σε RF. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης χωρίς περιορισμούς. - Γαλλικά: Le présent appareil est conforme aux CNR d' Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables illimitées.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μπορούν να βρεθούν στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή. Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση: Προειδοποιήσεις για τη χρήση Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή: ● Χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο παιχνιδιών μόνο για τον προορισμό του - για επικοινωνία, ηχογράφηση φωνής ή άλλες εφαρμογές ήχου. ● Αποφύγετε να χύσετε νερό ή άλλα υγρά στο μικρόφωνο. Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και στεγνώστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ● Μην εκθέτετε το μικρόφωνο σε ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε ζημιά στα εξαρτήματα. Κίνδυνος για τον χρήστη: ● Αποφύγετε να τοποθετείτε το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα για να αποφύγετε ζημιά στο διάφραγμα του μικροφώνου και να μειώσετε τον κίνδυνο παραμόρφωσης του ήχου. ● Για μοντέλα με RGB οπίσθιο φωτισμό, μην κοιτάτε απευθείας σε έντονο φως για μεγάλες περιόδους χρόνου για να προστατεύσετε την όρασή σας. ● Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης είναι επαρκώς προστατευμένα και δεν βρίσκονται σε μέρη όπου μπορεί να υποστούν τυχαία ζημιά. Κίνδυνοι

συμβατότητας: ● Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής, η κονσόλα ή άλλη συσκευή σας είναι συμβατή με το μικρόφωνο και το λογισμικό του. ● Εάν το μικρόφωνο έχει ασύρματη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί εντός της συνιστώμενης εμβέλειας Bluetooth ή Wi-Fi. Πληροφορίες για τη σωστή χρήση Προετοιμασία και ρύθμιση: ● Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή, εάν το μικρόφωνο το απαιτεί, για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ήχου, ευαισθησίας και οπίσθιου φωτισμού. ● Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε μια σταθερή βάση ή βραχίονα για να αποφύγετε την ανατροπή του κατά τη διάρκεια της χρήσης. ● Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα USB ή στην υποδοχή ήχου. Ασφαλής χρήση: ● Καθαρίζετε το μικρόφωνο τακτικά, ειδικά το προστατευτικό πλέγμα, για να αφαιρέσετε σκόνη και καταθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα ηχογράφησης. ● Χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της μονάδας κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Πρόσθετες προφυλάξεις ● Καθαρισμός και συντήρηση: Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί ή μια μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το μικρόφωνο. Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών που μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια. ● Διαχείριση καλωδίων: Εάν το μικρόφωνο είναι ενσύρματο, τακτοποιήστε προσεκτικά το καλώδιο για να αποφύγετε μπλέξιμο ή ζημιά. Για μικρόφωνα USB, αποφύγετε να συνδέετε και να αποσυνδέετε επανειλημμένα το καλώδιο σε σύντομο χρονικό διάστημα. ● Αποθήκευση: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το μικρόφωνο και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, απαλλαγμένο από σκόνη και υγρασία. Δήλωση συμμόρφωσης Το μικρόφωνο παιχνιδιών έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Πληροί τις απαιτήσεις για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και ασφάλεια χρήσης. Μοντέλο: DM40 S DM40 Pro S maono



Τεχνική υποστήριξη: support@maono.com

www.maono.com Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη, παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR.

Εταιρεία: Zhou's Jade Star UG Διεύθυνση: Brunnenallee 11A 14478 Potsdam Τηλ: +49 179

7962788 E-mail: jadestar.eu@gmail.com Ηνωμένο Βασίλειο Εταιρεία: CET PRODUCT

SERVICE LTD. Διεύθυνση: Chase Business Centre, 39-41 Chase Side, London N14 5BP

Ηνωμένο Βασίλειο Email: info.cetservice@gmail.com ΤΗΛ: +447419325266 Οι πληροφορίες

και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς

προειδοποίηση εκ των προτέρων. Συχνά ενημερώνουμε το λογισμικό προϊόντος για να

βελτιώσουμε τις εμπειρίες και την απόδοση του χρήστη. Η κατάσταση εμφάνισης και οι

λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων λογισμικού. Για

τα τελευταία εγχειρίδια χρήστη, παρακαλώ επισκεφθείτε το <https://www.maono.com>

V1.1_20241206