

Sonoff Έξυπνος Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Υγρασίας ZigBee LCD SNZB-02D (Λευκό)

Sonoff · EAN 6920075740004

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

SNZB-02D

Zigbee LCD Έξυπνος

Αισθητήρας Θερμοκρασίας και Υγρασίας

· □ □ -----1 - 5 · Αγγλικά -----6 - 10 · Προειδοποίηση -----11 - 12

Αγγλικά

Εισαγωγή

Δείκτης σήματος Μπαταρία

Οθόνη

Βάση

Κουμπί Βάση

Χαρακτηριστικά

Το SNZB-02D είναι ένας έξυπνος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας με οθόνη LCD, που σας επιτρέπει να βλέπετε

τη θερμοκρασία και την υγρασία σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη και να παρακολουθείτε τις συνθήκες διαβίωσης

στην εφαρμογή, παρέχει ακριβείς μετρήσεις με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, δυνατότητα εναλλαγής

μεταξύ °C και °F, αποθήκευση και εξαγωγή ιστορικών δεδομένων, λήψη ειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων, φωνητικές εντολές και ρύθμιση έξυπνων σκηνών για να πραγματοποιήσετε την αυτοματοποίηση του σπιτιού σας. °F °C

Υψηλή Ακρίβεια Παρακολούθηση APP Εναλλαγή Ανάγνωσης °C/°F

Αποθήκευση & Εξαγωγή Δεδομένων Ειδοποίηση & Ειδοποίηση Φωνητική Εντολή

6

Αγγλικά

Σύνδεση με τον SONOFF Zigbee Gateway

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App

Store. 2. Ενεργοποίηση

Αφαιρέστε το φύλλο μόνωσης της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή είναι η έκδοση χωρίς μπαταρία, παρακαλώ εγκαταστήστε την μπαταρία (CR2450) για να ενεργοποιήσετε τη

συσκευή. 3. Συνδέστε τον SONOFF Zigbee gateway με τον λογαριασμό σας eWeLink
7

Αγγλικά

4. Προσθέστε τη συσκευή στη γέφυρα Zigbee

Πατήστε "Προσθήκη" στη κύρια σελίδα της γέφυρας Zigbee στην εφαρμογή eWeLink σας και πατήστε παρατεταμένα το

κουμπί στη συσκευή για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει το εικονίδιο σήματος Zigbee, τώρα η συσκευή είναι

σε λειτουργία ζεύξης και περιμένει να προστεθεί. Ο χρόνος ζεύξης είναι 30 δευτερόλεπτα, όταν η συσκευή προστεθεί επιτυχώς, το εικονίδιο σήματος Zigbee

θα παραμείνει αναμμένο. Αν η συσκευή δεν προστεθεί, παρακαλώ μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη

γέφυρα και προσθέστε την ξανά. Επικοινωνία Επαλήθευσης Αποτελεσματικής Απόστασης

Τοποθετήστε τη συσκευή στο επιθυμητό σας μέρος και πατήστε το κουμπί ζεύξης της συσκευής, τότε ο

δείκτης σήματος στην οθόνη παραμένει αναμμένος, που σημαίνει ότι η συσκευή και η συσκευή

(συσκευή δρομολογητή ή γέφυρα) υπό το ίδιο δίκτυο Zigbee είναι εντός της αποτελεσματικής απόστασης επικοινωνίας. 8

Αγγλικά

Προδιαγραφές

Μοντέλο SNZB-02D

Τροφοδοσία 3V μπαταρία κουμπιού x 1

Μοντέλο μπαταρίας CR2450

Ασύρματη σύνδεση Zigbee 3.0

Θερμοκρασία λειτουργίας -9.9°C~60°C

Υγρασία λειτουργίας 5%-95% RH, χωρίς συμπύκνωση

Διάσταση LCD 2.8"

Υλικό περιβλήματος PC+LCD

Διάσταση προϊόντος 59.5x62.5x18.5mm

Περιγραφή ενέργειας κουμπιού

Ενέργεια Περιγραφή

Διπλό πάτημα Εναλλαγή αναγνώσεων μονάδας (εργοστασιακή προεπιλογή είναι °C)

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και είσοδος ξανά σε λειτουργία ζεύξης Zigbee

Επίπεδο άνεσης προεπιλογής

Ξηρός Υγρασία $\leq 40\%RH$

Υγρός Υγρασία $\geq 60\%RH$

Κρύος Θερμοκρασία $\leq 19^{\circ}C/66.2^{\circ}F$

Ζεστό Θερμοκρασία $\geq 27^{\circ}C/80.6^{\circ}F$

9

Αγγλικά

Εγκατάσταση

Max

Ταινία κολλητική 3M

1. Τοποθετήστε την επιφάνεια εργασίας

2. Εγκαταστήστε με βάση

2-1. Επισυνάψτε στην μεταλλική επιφάνεια με τη μαγνητική βάση

2-2. Κολλήστε στον τοίχο με τη βάση κολλητικής 3M

Αντικατάσταση μπαταρίας

10

Προειδοποίηση

“Μην καταπίνετε μπαταρία, Κίνδυνος Χημικής Καύσης.”

Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία κουμπιού. Αν η μπαταρία κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές εσωτερικές καύσεις σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει

ασφαλώς, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

Αν νομίζετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε

οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε

άμεση ιατρική βοήθεια. Προειδοποίηση FCC

Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίθηκαν ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση

μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής

δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

(2) αυτή η συσκευή

πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη

λειτουργία. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο

περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με

καμία άλλη κεραία ή πομπό. Σημείωση:

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν

λογική προστασία κατά των επιβλαβών παρεμβολών σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί

και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια

συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Εάν αυτή η συσκευή προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τη συσκευή, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

— Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.

— Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.

— Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

— Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Προειδοποίηση

Προειδοποίηση IC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS χωρίς άδεια του Καναδά για την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται στις

παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές, και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία RF ISEDG που έχουν καθοριστεί για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

Εδώ, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού SNZB-02D συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Εύρος συχνότητας λειτουργίας: 2405-2480MHz (Zigbee), 2402-2480MHz (BLE)

Ικανότητα εξόδου RF: 5dBm (Zigbee), 5.5dBm (BLE)

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κατηγορία Μπαταρίας Φορητή μπαταρία

Τύπος Μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίο/Μόλυβδο (>0.002% Όχι
Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.04g

Ονομαστική ικανότητα (mAh) 150