

ZigBee motion sensor SONOFF SNZB-03P + battery

Sonoff · EAN 6920075740639

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

SNZB-03P (ΕΛ)

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Αισθητήρας Κίνησης Zigbee

Εισαγωγή

Ο SNZB-03P είναι ένας αισθητήρας κίνησης χαμηλής κατανάλωσης που βασίζεται στο πρωτόκολλο Zigbee 3.0 και χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερύθρων για να ανιχνεύει κινούμενα αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο στο περιβάλλον του. Υποστηρίζει έξυπνες σκηνές που συνδέονται με άλλες έξυπνες συσκευές, διευκολύνοντας την επίτευξη λειτουργιών όπως ο αυτόματος φωτισμός όταν κάποιος εισέρχεται σε ένα δωμάτιο και η απενεργοποίηση των φώτων όταν η περιοχή είναι κενή, ιδανικός για διαδρόμους και διαδρόμους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ασφαλείας, όπως η ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου. Μπορεί να ενεργοποιήσει μια κάμερα για να καταγράψει ένα βίντεο, να ενεργοποιήσει μια ηχητική συναγερμό μέσω της πύλης και να στείλει ειδοποιήσεις στην εφαρμογή για να σας ειδοποιήσει, μεταξύ άλλων δυνατοτήτων.

Ανίχνευση Κίνησης Γρήγορη Ανίχνευση 3 χρόνια διάρκεια ζωής μπαταρίας

Ανίχνευση φωτός

*Οι λειτουργικές χαρακτηριστικές εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα της πύλης Zigbee.

*Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για τοποθέτηση σε ύψη ≤ 2 μ.

① Αισθητήρας κίνησης

② Κουμπί ③ Μαγνητική βάση

④ Δείκτης LED (Κόκκινος)

Οδηγίες κατάστασης δείκτη LED

Κατάσταση δείκτη LED Οδηγία κατάστασης

Αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα Πρώτη φορά ενεργοποίηση/πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για να

μπείτε σε λειτουργία ζευγαρώματος

Μένει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει Ζευγαρώθηκε επιτυχώς

Εξοδος αναβοσβήνοντας αργά και παραμένει σβηστό

Αποτυχία διανομής/χρόνος λήξης

Αναβοσβήνει μία φορά γρήγορα

Δεν έχει προστεθεί στην πύλη, και πατήστε σύντομα το κουμπί

Αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα

Προστέθηκε στην πύλη και είναι online, και πατήστε σύντομα το κουμπί

Αναβοσβήνει αργά για 30 δευτερόλεπτα Ανωμαλία επικοινωνίας

Προδιαγραφές

Μοντέλο SNZB-03P

MCU EFR32MG22

Είσοδος CR2477 (3V)

Χρώμα Λευκό

Διαστάσεις προϊόντος

44x44x65mm

Καθαρό βάρος 54g

Υλικά περιβλήματος

PC

Ασύρματη σύνδεση Zigbee 3.0 IEEE802.15.4

Χρόνος ζευγαρώματος 180s

Απόσταση επικοινωνίας Εσωτερικό περιβάλλον 30m

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Γωνία ανίχνευσης 110°

Απόσταση ανίχνευσης 6m

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C ~ 60°C

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Ύψος λειτουργίας Λιγότερο από 5000m

Πιστοποίηση CE/FCC/ISED/RoHS

EN IEC 62368-1

Εκτελεστικό πρότυπο

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink & προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.

Σαρώστε τον Κωδικό QR για να Προσθέσετε Συσκευή

Γυρίστε για να ανοίξετε τον αισθητήρα Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα ή άλλο εργαλείο για να

ξεβιδώσετε το

καπάκι της μπαταρίας

Βγάλτε το φύλλο μόνωσης της μπαταρίας για να ενεργοποιήσετε

Εισέλθετε στη λειτουργία "σάρωση κωδικού QR"

στη συσκευή

4

Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής"

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα Ο δείκτης LED αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα

Επιλέξτε Zigbee gateway Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη

Συμβατές πύλες

5

Συμβατές πύλες

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AlBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E

Μοντέλα πύλης τρίτων που είναι συμβατά:

Μοντέλο Πύλης Amazon: Echo Plus 2ης γενιάς, Echo Show 2ης γενιάς, Echo 4ης γενιάς

Μοντέλο Πύλης SmartThings: SmartThings hub V3, Aeotec Smart Home Hub V3

Άλλες πύλες που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ZigBee3.0. Λεπτομερείς πληροφορίες σύμφωνα

με το τελικό προϊόν. Επαλήθευση Αποτελεσματικής Απόστασης Επικοινωνίας

Εγκαταστήστε τη συσκευή στο επιθυμητό σημείο, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Συζευξης στη συσκευή. Ο δείκτης LED

αναβοσβήνει δύο φορές σημαίνει ότι η συσκευή και η συσκευή κάτω από το ίδιο δίκτυο Zigbee (η

συσκευή δρομολογητή ή ο κόμβος) βρίσκονται στην αποτελεσματική απόσταση επικοινωνίας. Εγκατάσταση

1. Τοποθετήστε την στην επιφάνεια του γραφείου 2. Προσαρτήστε την σε μεταλλική επιφάνεια με τη

μαγνητική βάση

6

3. Κολλήστε την στον τοίχο με κολλητική ταινία 3M της

4. Βίδες βάσης σταθερές στον τοίχο

βάσης

Ζώνη ανίχνευσης

Ο αισθητήρας έχει εμβέλεια ανίχνευσης περίπου 6 μέτρων και γωνία ανίχνευσης περίπου

μοιρών. 7

Προειδοποίηση FCC

Δήλωση συμμόρφωσης FCC

1. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο

όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

ανεπιθύμητη λειτουργία. 2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση

μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Σημείωση:

Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή

συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική

προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει,

χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με

τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει

εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί

επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και

ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από

τα παρακάτω μέτρα:

—Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. —Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. —Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται

για ένα μη ελεγχόμενο

περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του

εκπεμπτή και του σώματός σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι σε κοινή θέση ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή

πομπό. Ειδοποίηση ISED

8

Ειδοποίηση ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και

συμμορφώνονται με τις άδειες RSS που απαλλάσσονται από άδεια του Καναδά και

την Καινοτομία, την Επιστήμη και την Οικονομική Ανάπτυξη. Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη

λειτουργία της συσκευής. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B συμμορφώνεται με το ICES-003(B) του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το RSS-247 της Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι

αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. Ο πομπός/δέκτης απαλλαγμένος από άδεια που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή συμμορφώνεται με τις CNR

της Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά που ισχύουν για τις ραδιοσυσκευές

χωρίς άδεια. Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να παράγει παρεμβολές; (2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται

οποιαδήποτε ραδιοφωνική παρεμβολή που υφίσταται, ακόμη και αν η παρεμβολή είναι ικανή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B

συμμορφώνεται με το πρότυπο NMB-003(B) του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS - 247 της Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία είναι

υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. Δήλωση

Έκθεσης Ακτινοβολίας ISED

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας ISED που

καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο

περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του ραδιοφώνου και του σώματός σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνδυασμό ή να λειτουργεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολίες της ISED που έχουν καθοριστεί για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί τουλάχιστον 20 εκ. μακριά από έναν ραδιοφωνικό πομπό ή από το σώμα σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι σε συνδυασμό ή να λειτουργεί σε συνεργασία με άλλη κεραία ή άλλο πομπό.

SAR Προειδοποίηση

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

WEEE Προειδοποίηση

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τις συνθήκες αυτών των σημείων συλλογής.

Δήλωση Συμμόρφωσης EE

Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού SNZB-03P συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για τη συχνότητα CE

Εύρος συχνότητας λειτουργίας: Ικανότητα εξόδου RF:

Zigbee: 2405-2480MHz Zigbee: ≤10dBm

Μην καταπίνετε μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού. Εάν η μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού

καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο. Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει ασφαλώς, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά. Εάν νομίζετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, αναζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια. Αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να παρακάμψει μια προστασία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου). Απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη. Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου. Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Scatola Manuale

Borsa Borsa

PAP 21 PAP 22 CPE 7 LDPE 7

Carta Carta Plastica Plastica

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No.

663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

TK: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα