

ZigBee door and window opening sensor SONOFF

SNZB-04P (+battery)

Sonoff · EAN 6920075740646

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

SNZB-04P (ΕΛ)

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Αισθητήρας Πόρτας/Παράθυρου Zigbee

Εισαγωγή

Το SNZB-04P είναι ένας αισθητήρας πόρτας/παράθυρου βασισμένος στο πρωτόκολλο Zigbee 3.0, εξοπλισμένος με χαρακτηριστικό προστασίας από παραβίαση. Ανιχνεύει την κατάσταση ανοίγματος και κλεισίματος των πορτών και παραθύρων ανιχνεύοντας την εγγύτητα του πομπού και του μαγνήτη. Αυτός ο αισθητήρας αλληλεπιδρά απρόσκοπτα με άλλες έξυπνες συσκευές για να δημιουργήσει εύκολα διάφορα σενάρια, όπως το αυτόματο άνοιγμα των φώτων όταν ανοίγει μια πόρτα, την ενεργοποίηση ηχητικών και οπτικών συναγερμών σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου και την αποστολή ειδοποιήσεων στην εφαρμογή για να σας κρατά ενήμερους.

Χαμηλή μπαταρία Προβολή ιστορικού Συναγερμός παραβίασης Ειδοποίηση έξυπνης σκηνής
1

*Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα της πύλης Zigbee.

*Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για τοποθέτηση σε ύψη ≤ 2 μ.

① Πομπός ② Κουμπί ③ Δείκτης LED (Κόκκινος)

④ Κάλυμμα μπαταρίας ⑤ Σημείο ευθυγράμμισης για ⑥ Μαγνήτης

τοποθέτηση

Οδηγίες κατάστασης δείκτη LED

Κατάσταση δείκτη LED Οδηγία κατάστασης

Αναβοσβήνει αργά για 180 δευτερόλεπτα Πρώτη ενεργοποίηση/πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα για

να εισέλθετε σε λειτουργία ζευγαρώματος

Μένει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει Ζευγαρώθηκε επιτυχώς

Εξέρχεται από την αργή αναβοσβήνουσα κατάσταση και μένει σβηστό

Αποτυχία διανομής/χρόνος αναμονής

Αναβοσβήνει μία φορά γρήγορα Δεν έχει προστεθεί στην πύλη, και πατήστε σύντομα το κουμπί

Αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα Προστέθηκε στην πύλη και είναι online, και πατήστε σύντομα το κουμπί

2

Αναβοσβήνει αργά για 30 δευτερόλεπτα Ανωμαλία επικοινωνίας

Προδιαγραφή

Μοντέλο SNZB-04P

MCU EFR32MG22

Είσοδος CR2477 (3V)

Χρώμα Λευκό

Διαστάσεις προϊόντος

Πομπός (50.5x32x21.9mm) Μαγνήτης (27x12x12.4mm)

Καθαρό βάρος 33g

Υλικά περιβλήματος

PC

Ασύρματη σύνδεση Zigbee 3.0 IEEE802.15.4

Χρόνος ζευγαρώματος 180s

Απόσταση επικοινωνίας Εσωτερικό περιβάλλον 30m

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Απόσταση τοποθέτησης $\leq 20\text{mm}$

Θερμοκρασία λειτουργίας $-10^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Ύψος λειτουργίας Λιγότερο από 5000m

Πιστοποίηση CE/FCC/ISED/RoHS

EN IEC 62368-1

Εκτελεστικό πρότυπο

Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink & προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee.

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.

3

Σαρώστε τον Κωδικό QR για να Προσθέσετε Συσκευή

Αφαιρέστε το φύλλο μόνωσης της μπαταρίας για Εισέλθετε στη λειτουργία "σάρωσης κωδικού QR"

να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής"

4

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα

Ο δείκτης LED αναβοσβήνει αργά για 180s

Επιλέξτε πύλη Zigbee

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη

Συμβατές πύλες

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AlBridge, ZBDongel-P, ZBDongel-E

Μοντέλα πύλης τρίτων που είναι συμβατά:

Μοντέλο πύλης Amazon: Echo Plus 2nd, Echo Show 2nd

Άλλες πύλες που υποστηρίζουν το ασύρματο πρωτόκολλο ZigBee3.0. Λεπτομερείς πληροφορίες σύμφωνα με

το τελικό προϊόν.

*Εμφανίζεται ως αισθητήρας ανθρώπινης κίνησης κάτω από ορισμένες πύλες.

Επιβεβαίωση Αποτελεσματικής Απόστασης Επικοινωνίας

5

Εγκαταστήστε τη συσκευή στο επιθυμητό μέρος, στη συνέχεια πατήστε το κουμπί

ζευγαρώματος στη συσκευή. Ο δείκτης LED αναβοσβήνει δύο φορές σημαίνει ότι η συσκευή και η συσκευή κάτω από το ίδιο δίκτυο Zigbee (η συσκευή δρομολογητή ή το κέντρο)

βρίσκονται στην αποτελεσματική απόσταση επικοινωνίας.

Εγκατάσταση

① Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη της 3M ② Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε τη γραμμή σήμανσης στον μαγνήτη

κόλλας. με αυτήν στον πομπό κατά την εγκατάσταση.

③ Εγκαταστήστε τα στην περιοχή ανοίγματος και κλεισίματος ξεχωριστά (όπως παράθυρα).

Προειδοποιήσεις

Βεβαιωθείτε ότι το κενό εγκατάστασης είναι λιγότερο από 20mm όταν η πόρτα ή το παράθυρο είναι κλειστά. 6

Προειδοποίηση FCC

Δήλωση συμμόρφωσης FCC

1. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την υπεύθυνη για τη συμμόρφωση πλευρά θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία από βλαβερές παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερές παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί βλαβερές παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

7

—Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. —Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. —Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του εκπεμπτή και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνδυασμό ή να λειτουργεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Ειδοποίηση ISED

Ειδοποίηση ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από άδεια του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να

προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B συμμορφώνεται με το ICES-003(B) του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το RSS-247 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί βλαβερές παρεμβολές. Ο πομπός/δέκτης που απαλλάσσεται από άδεια που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή συμμορφώνεται με τα CNR του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά που ισχύουν για τις ραδιοσυσκευές που απαλλάσσονται από άδεια. Η λειτουργία επιτρέπεται υπό τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

(1) Η συσκευή δεν πρέπει να παράγει παρεμβολές; (2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε ραδιοφωνική παρεμβολή που δέχεται, ακόμη και αν η παρεμβολή είναι πιθανό να επηρεάσει τη λειτουργία της. Αυτός ο ψηφιακός εξοπλισμός κατηγορίας B συμμορφώνεται με το πρότυπο NMB-003(B) του Καναδά. Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS - 247 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία είναι

8

υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτός ο εξοπλισμός δεν προκαλεί βλαβερές παρεμβολές.

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας ISED

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας ISED που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του εκπεμπτή και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνδυασμό ή να λειτουργεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας που καθορίζονται από την ISED για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτή η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από έναν εκπεμπτή ή το σώμα σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται σε συνδυασμό ή να λειτουργεί σε συνεργασία με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Προειδοποίηση SAR

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Προειδοποίηση WEEE

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακατάλληλα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη

υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.

Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των σημείων συλλογής. Δήλωση Συμμόρφωσης EE Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού SNZB-04P συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για τη συχνότητα CE

Συχνότητα λειτουργίας: Ικανότητα εκπομπής RF:

Zigbee: 2405-2480MHz Zigbee: $\leq 10\text{dBm}$

Μην καταπίνετε μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων.

Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού.

Εάν η μπαταρία τύπου νομίσματος/κουμπιού καταποθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Κρατήστε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά.

Εάν το διαμέρισμα της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.

Εάν νομίζετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια.

Αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να παρακάμψει μια προστασία (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου).

Απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη.

Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Scatola Manuale

Neto Borsa

PAP 21 PAP 22 EVA 7 CPE 7

Carta Carta Plastica Plastica

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας.

Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ταχυδρομικός κωδικός: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα

Προδιαγραφές Μπαταρίας Προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κατηγορία Μπαταρίας Φορητή μπαταρία

Τύπος Μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από μπαταρίες κουμπιού)

Περιέχει Καδμίου/Μολύβδου (>0.002% Όχι

Cd, >0.004% Pb)

Βάρος μπαταρίας καθαρό (kg) 0.00174g

Ονομαστική ικανότητα (mAh) 0