

Smart adapter, USB ZigBee switch SONOFF ZBMicro (max 36W)

Sonoff · EAN 6920075741964

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Έξυπνος αντάπτορας, διακόπτης USB ZigBee SONOFF

ZBMicro (μέγιστο 36W)

Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή

Ο αντάπτορας USB Zigbee με λειτουργία ρελέ, εύκολος στην εγκατάσταση, χωρίς κόπο βελτιώνει την ποιότητα επικοινωνίας Zigbee. Υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων USB 2.0, σε συνδυασμό με αντάπτορα γρήγορης φόρτισης και καλωδίου τροφοδοσίας, επιτρέπει γρήγορη φόρτιση κινητών συσκευών. Απομακρυσμένος έλεγχος Χρονοδιάγραμμα Φωνητικός έλεγχος Έξυπνη σκηνή

χρονισμός

Καλή Λειτουργία ρελέ Μεταφορά δεδομένων Υποστήριξη αντάπτορα

συμβατότητα γρήγορης

φόρτισης*

Οι λειτουργικές δυνατότητες εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα της πύλης Zigbee. *Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής για φόρτιση κινητών

συσκευών, όπως smartphones, συνιστάται η χρήση του αυθεντικού

αντάπτορα. Η χρήση μη αυθεντικών ανταπτόρων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα

σύντομες διακοπές ρεύματος που οδηγούν σε επανεκκίνηση της συσκευής. Κουμπί

Μοναδική πίεση: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της

έξυπνης συσκευής. Πίεση και κράτημα για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή

μπαίνει σε λειτουργία ζευγαρώματος. Είσοδος τροφοδοσίας

LED δικτύου (πράσινο)

Σταθερή φωτεινότητα: Κανονική σύνδεση με την πύλη

Αργό αναβόσβημα: η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος

Γρήγορο αναβόσβημα: Μη έγκυρη σύνδεση με την πύλη

LED τροφοδοσίας (κόκκινο)

Το LED είναι αναμμένο: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Το LED είναι σβηστό: Η συσκευή

είναι απενεργοποιημένη. Ικανότητα εξόδου

Συμβατότητα με φωνητικούς βοηθούς

Προδιαγραφές

Μοντέλο ZBMicro

MCU EFR32MG21

Ονομαστική ισχύς 5-22V = 4.6A MAX

Ονομαστική ισχύς 36W MAX (χρησιμοποιήστε αντάπτορα QC 3.0)

Σύνδεση Zigbee 3.0

ασύρματη

Τύπος διεπαφής USB Τύπου-A

Μεταφορά δεδομένων USB 2.0

Καθαρό βάρος 17.6g

Διάσταση 33x31x26.5mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό θήκης PC

Κατάλληλο μέρος Εσωτερικός χώρος

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C-40°C

Υγρασία λειτουργίας 5%-95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποιημένη συμμόρφωση CE/FCC/ISED/RoHS

Πρότυπο εκτέλεσης EN IEC 62368-1

Υποστήριξη αντάπτορα γρήγορης φόρτισης- QC 3.0, FCP, SCP, PE, AFC,

Apple 2.4A

*Απαιτεί τη χρήση με αντάπτορα γρήγορης φόρτισης; αυτό το προϊόν

δεν έχει δυνατότητα γρήγορης φόρτισης. *Αυτό το προϊόν θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος

σύμφωνα με το πρότυπο EN IEC 62368-1, με εύρος εξόδου PS2 και ES1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink και προσθέστε την πύλη SONOFF

Zigbee

Κατεβάστε την εφαρμογή «eWeLink» από το Google Play ή το Apple App

Store. Προσθήκη συσκευής

Μπείτε στην επιλογή σάρωσης Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία

«Προσθήκη συσκευής» της συσκευής

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί Το LED αναβοσβήνει αργά για

για 5 δευτερόλεπτα 180 δευτερόλεπτα

Επιλέξτε την πύλη Zigbee Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί
η προσθήκη

Συμβατές πύλες

SONOFF ZBBridge, ZBBridge-P, NSPanel PRO, AlBridge, ZBDongel-P,
ZBDongel-E

Μοντέλο συμβατής πύλης άλλης εταιρείας:

Μοντέλο πύλης Amazon: Echo Plus 2ης γενιάς, Echo Show 2ης γενιάς,
Echo 4ης γενιάς

Μοντέλο πύλης Samsung: SmartThings hub V3, Aeotec Smart Home
Hub V3

Μοντέλο πύλης Philips: Philips Hue Bridge

(Άλλες πύλες που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο ασύρματης ZigBee3.0. Οι αναφερόμενες
πληροφορίες είναι σύμφωνες με το τελικό προϊόν. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΕ

Η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος της συσκευής
ραδιοφώνου Έξυπνος αντάπτορας, διακόπτης USB ZigBee SONOFF ZBMicro
είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης
ΕΕ είναι

διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://files.innpro.pl/sonoff>

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong,
Κίνα

Ραδιοφωνική συχνότητα: Zigbee 2405MHz-2480MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοφωνικής συχνότητας: <10dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υποβάλλεται σε επιλεκτική συλλογή και
ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απομάκρυνσή της,
αποτρέπετε

πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το
σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες
κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απομάκρυνση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με αυτό μπορείτε

να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl Μέτρα ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επιτήρηση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης. Μπαταρία LI-ION Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες

λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.