

Έξυπνος διακόπτης τοίχου SONOFF ZBMINIL2-E ZigBee

Sonoff · EAN 6920075743296

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη ZBMINIL-E (EN)

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Zigbee Έξυπνος Διακόπτης Τοίχου (Χωρίς Απαιτούμενο Νουτράλ)

Εισαγωγή

Ένας έξυπνος διακόπτης τοίχου Zigbee 3.0 1-γκαγκ, που χρησιμοποιεί τρόπο καλωδίωσης χωρίς απαιτούμενο νουτράλ, υποστηρίζει φορτίο έως 6A. Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το πρόγραμμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και μπορεί επίσης να ενσωματωθεί με άλλες συσκευές SONOFF σε μια έξυπνη σκηνή, ενεργοποιώντας την αυτοματοποίηση του σπιτιού σας. Απομακρυσμένος Έλεγχος Χωρίς Απαιτούμενο Νουτράλ Έξυπνο Πρόγραμμα Έξυπνη Σκηνή

1

① Κουμπί Διακόπτη



Μοναδική πίεση: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης συσκευής



Γρήγορη εκτέλεση 5 κύκλων "ON → OFF": Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος. (Χρόνος ζευγαρώματος 3 λεπτά)

② Κουμπί Συσκευής



Πιέστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος. (Χρόνος ζευγαρώματος 3 λεπτά)



Πιέστε τρεις φορές γρήγορα: Αλλαγή τύπου εξωτερικού διακόπτη.

③ Δείκτης LED (Πράσινος)



Αργός αναβρασμός (όταν το ρελέ είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης): Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος.



Μένει αναμμένος (όταν το ρελέ είναι σε κατάσταση ανοίγματος): Συνδεδεμένο με την πύλη κανονικά.



Γρήγορος αναβρασμός (όταν το ρελέ είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης): Ανωμαλία σύνδεσης δικτύου, το Orb-ZBW1L είναι συνδεδεμένο με τη γονική συσκευή κανονικά, αλλά ο δρομολογητής είναι αποσυνδεδεμένος από την πύλη.



Αργός αναβρασμός (όταν το ρελέ είναι σε κατάσταση ενεργοποίησης): Ανωμαλία σύνδεσης δικτύου, το Orb-ZBW1L είναι αποσυνδεδεμένο από τη γονική συσκευή.

Πιστοποίηση Πλατφόρμας

Προδιαγραφή

Όνομα προϊόντος Orb-ZBW1L

Σειρά προϊόντος Σειρά Fusion

Τύπος προϊόντος Έξυπνος διακόπτης τοίχου Zigbee (Χωρίς απαιτούμενο νουτράλ)

2

Μοντέλο ZBMINIL2-E

MCU EFR32MG22

Αξιολόγηση 100-240V~ 50/60Hz 6A Μέγιστο Αντίσταση φορτίου μ

LED 150W Μέγιστο@100V, 300W Μέγιστο@240V

Μέγ. φορτίο 1440W

Ελάχιστο φορτίο 3W

Ασύρματη συνδεσιμότητα Zigbee 3.0

Καθαρό βάρος 80g

Διάσταση προϊόντος 86x86x35.8mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό περιβλήματος PC

Διάμετρος καλωδίωσης 16AWG έως 14AWG SOL/STR μόνο χαλκός

(συνιστάται)

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία λειτουργίας 10T40 (-10°C~40°C)

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/RoHS

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποίηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή επαφή με τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος Υπολειμματικού Ρεύματος με Ενσωματωμένη Προστασία Υπερφόρτωσης (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 6A πριν από το ZBMINIL2-E. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

Οδηγίες για σύμβολα καλωδίωσης

Καλώδιο

Τερματικά

L In Ζωντανή Γραμμή L In Ζωντανή Γραμμή (100-240V~)

L Out Ζωντανός Τερματικός Έξοδος (100-240V~)

3. Ενεργοποίηση

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει στη λειτουργία ζευγαρώματος που έχει οριστεί κατά την πρώτη χρήση και ο δείκτης LED θα "αναβοσβήνει αργά".

Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζευγαρώματος αν δεν την χειριστείτε εντός 3 λεπτών. Όταν θέλετε να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζευγαρώματος, πιέστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί στη συσκευή για 5 δευτερόλεπτα μέχρι το σήμα φωτός να "αναβοσβήνει αργά" και απελευθερώστε. Η συσκευή θα παραμείνει σε κατάσταση απενεργοποίησης και δεν μπορεί να ελεγχθεί από το κουμπί της συσκευής ή τον εξωτερικό διακόπτη όταν είναι σε Λειτουργία Ζευγαρώματος.

Προσθήκη Συσκευής

① Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.

② Προσθήκη Πύλης SONOFF Zigbee

③ Διαμόρφωση Δικτύου

Εισάγετε "Σάρωση" Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" (Αν η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος)
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα
Ελέγξτε την κατάσταση αναβρασμού του δείκτη LED (Αργός Επιλέξτε πύλη Zigbee αναβρασμός)

7

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη. Συμβατές Πύλες SONOFF
Συνιστώμενα μοντέλα πύλης SONOFF: ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost. Άλλα συμβατά μοντέλα πύλης SONOFF: ZBDongle-P, ZBDongle-E.

Εγκατάσταση

Εργοστασιακή Επαναφορά

Συνθήκες ενεργοποίησης (οποιαδήποτε μία συνθήκη πληρούται)

●

Πιέστε και κρατήστε το κουμπί της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα.

8

●

Γρήγορα εκτελέστε 5 κύκλους "ON→OFF".

●

Διαγράψτε τη συσκευή στην εφαρμογή eWeLink.

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού ZBMINIL2-E συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
<https://sonoff.tech/compliance/>

Για CE Συχνότητα

Ευρωπαϊκή Ικανότητα Ισχύος:

Ευρωπαϊκή Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας:

Zigbee: 2405-2480MHz

Zigbee≤10dBm

Πληροφορίες για την Απόρριψη και Ανακύκλωση WEEE

Πληροφορίες για την Απόρριψη και Ανακύκλωση WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακαθάριστα οικιακά απόβλητα.

Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε έναν καθορισμένο σημείο συλλογής για την

ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής. Προειδοποίηση

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Scatola Manuale Borsa Borsa

PAP 21 PAP 22 CPE7 LDPE 4

Carta Carta Plastica Plastica

ΡΑΚΟΛΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 3F & 6F, Κτίριο A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ταχυδρομικός κωδικός: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα