

Έξυπνος διακόπτης τοίχου SONOFF MINIR4M-E Θέμα.

Sonoff · EAN 6920075743302

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη MINIR4M-E (ΕΛ)

Matter Over WiFi Έξυπνος Διακόπτης Τοίχου Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Εισαγωγή

Αυτός είναι ένας έξυπνος διακόπτης τοίχου που υποστηρίζει Wi-Fi 2.4GHz, χρησιμοποιεί καλωδίωση ζωνών-ουδετέρων και είναι συμβατός με το οικοσύστημα Matter, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του με έξυπνες συσκευές άλλων επωνυμιών για να δημιουργήσετε την αυτοματοποίηση του σπιτιού σας. Συμβατότητα Matter Αποσύνδεση Λειτουργίας Ρελέ Έξυπνο Πρόγραμμα Έξυπνη Σκηνή

1

① Κουμπί Διακόπτη



Μοναδική πίεση: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης συσκευής

② Κουμπί Συσκευής



Μοναδική πίεση: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης συσκευής



Πίεση και κράτημα για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος. (Χρόνος ζευγαρώματος 10 λεπτά)

③ Δείκτης LED (Μπλε)

Λειτουργία eWeLink



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος. ●

Παραμένει αναμμένο: Η συσκευή είναι online. ●

Γρήγορο αναβόσβημα μία φορά: Η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης. ●

Γρήγορο αναβόσβημα δύο φορές: Συνδεδεμένο με το δρομολογητή, αλλά όχι συνδεδεμένο με το cloud. Λειτουργία Matter



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος. ●

Παραμένει αναμμένο: Η συσκευή είναι online. ●

Γρήγορο αναβόσβημα μία φορά: Η συσκευή είναι εκτός σύνδεσης. Πιστοποίηση Πλατφόρμας Προδιαγραφή

Όνομα προϊόντος Orb-MW1

Σειρά προϊόντος Σειρά Fusion

2

Τύπος προϊόντος Έξυπνος διακόπτης τοίχου Matter over WiFi

Μοντέλο MINIR4M-E

MCU ESP32-C3FN4

Αξιολόγηση 100-240V~ 50/60Hz 10A Max Αντίσταση φορτίου μ

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Καθαρό βάρος 84g

Διάσταση προϊόντος 86x86x34mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό θήκης PC

Διάμετρος καλωδίωσης (συνιστώμενη) 16AWG έως 14AWG MON/ΣΤΡ χάλκινος αγωγός μόνο

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία λειτουργίας 10T40 (-10°C~40°C)

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/RoHS

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποίηση

3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή επαφή με τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος με Λειτουργία Υπολειμματικού Ρεύματος με Ενσωματωμένη Προστασία Υπερφόρτωσης (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 10A πριν από το MINIR4M-E. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

4

Οδηγίες για τα σύμβολα καλωδίωσης

Τερματικά Καλώδια

N Γραμμή Ουδέτερη N Γραμμή Ουδέτερη

L In Γραμμή Ζωντανή L In Γραμμή Ζωντανή (100-240V~)

L Out Τερματικός Σύνδεσμος Ζωντανής Εξόδου (100-240V~)

3. Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, θα εισέλθει στη λειτουργία ζευγαρώματος από προεπιλογή μετά την ενεργοποίηση. Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει σε μοτίβο "δύο σύντομα και ένα μακρύ".

5

Η συσκευή θα εξέλθει από τη Λειτουργία Ζευγαρώματος αν δεν ζευγαρωθεί εντός 10 λεπτών. Εάν θέλετε να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, παρακαλώ κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αλλάξει σε κύκλο δύο σύντομων και ενός μακριού αναβοσβήματος και απελευθερώστε. Οδηγός Χρήστη Οικοσυστήματος Matter

Ανοίξτε μια εφαρμογή συμβατή με το Matter για να σαρώσετε τον κωδικό QR Matter στον Γρήγορο Οδηγό ή στη συσκευή για να προσθέσετε τη συσκευή. Προσθέστε στην Apple μέσω Προσθέστε στην Google μέσω Προσθέστε στην Alexa μέσω Προσθέστε στο SmartThings Matter Matter Matter μέσω Matter

Οδηγός Χρήστη Οικοσυστήματος eWeLink

① Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.

6

② Σαρώστε τον κωδικό QR για να προσθέσετε τη συσκευή

Εισάγετε "Σάρωση" Σαρώστε τον κωδικό QR στον γρήγορο οδηγό ή στη συσκευή

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" (Εάν η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος) Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα

7

Ελέγξτε την κατάσταση αναβοσβήματος του δείκτη LED Αναζητήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη σύνδεση

(Δύο σύντομα και ένα μακρύ)

Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και εισάγετε τον Συσκευή "Προστέθηκε πλήρως" κωδικό πρόσβασης

Εγκατάσταση

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω της επιλογής "Διαγραφή συσκευής" στην εφαρμογή eWeLink. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού MINIR4M-E συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για CE Συχνότητα

Ευρωπαϊκή Εύρος Λειτουργίας Συχνότητας:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Ευρωπαϊκή Ικανότητα Έκπεμψης:

Wi-Fi 2.4G≤20dBm

BLE≤20dBm

Πληροφορίες για την Απόρριψη και Ανακύκλωση WEEE

Πληροφορίες για την Απόρριψη και Ανακύκλωση WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακατάλληλα οικιακά απόβλητα.

Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε έναν καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής. Προειδοποίηση

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Dans des conditions normales d' utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d' au moins 20 cm entre l' antenne et le corps de l' utilisateur. Scatola Manuale Borsa Borsa

PAP 21 PAP 22 CPE7 LDPE 4

Carta Carta Plastica Plastica

ΡΑΚΟΛΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No.

663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

TK: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

10

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα

□

11