

Έξυπνος διακόπτης τοίχου για ρολά SONOFF MINI-RBS-E Matter

Sonoff · EAN 6920075743432

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη MINI-RBS-E (EN)

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Matter Over WiFi Έξυπνος Ρολόι Σαλονιού Τοίχου

Εισαγωγή

Ένας έξυπνος ρολόι σαλονιού τοίχου που υποστηρίζει μέγιστο ρεύμα 1A για τον κινητήρα ως φορτίο. Υποστηρίζει όχι μόνο απομακρυσμένο έλεγχο μέσω WiFi αλλά είναι επίσης συμβατός με την πλατφόρμα Matter, επιτρέποντας απρόσκοπτη ενσωμάτωση με διάφορα συστήματα έξυπνου σπιτιού. Απλά συνδέστε τη συσκευή στον διακόπτη και τον κινητήρα σωστά για να αναβαθμίσετε εύκολα τις κανονικές ηλεκτρικές κουρτίνες σε ένα έξυπνο σύστημα. Απομακρυσμένος Έλεγχος Συμβατότητα Matter Έλεγχος Ποσοστού Έξυπνος Χρονοδιακόπτης/Σκηνή

1

① Κουμπί Διακόπτη



Σύντομο πάτημα: Άνοιγμα ή κλείσιμο των κουρτινών. ② Κουμπί Συσκευής



Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος. (Χρόνος ζευγαρώματος 10 λεπτά)

③ Δείκτης LED (Μπλε)



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος. ●

Μένει αναμμένο: Η συσκευή είναι online. ●

Αναβοσβήνει μία φορά: Offline



Αναβοσβήνει δύο φορές: LAN

Πιστοποίηση Πλατφόρμας

Προδιαγραφή

Όνομα προϊόντος Orb-RBS

Σειρά προϊόντος Σειρά Fusion

Τύπος προϊόντος Έξυπνος ρολόι σαλονιού τοίχου Matter over WiFi

Μοντέλο MINI-RBS-E

MCU ESP32

Αξιολόγηση 100-240V~ 50/60Hz 1A Max

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Καθαρό βάρος 84.7g

Διάσταση προϊόντος 86x86x34mm

Χρώμα Λευκό

2

Υλικό θήκης PC

Διάμετρος 18AWG έως 14AWG SOL/STR χαλκού μόνο

καλωδίωσης (συνιστώμενη)

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία λειτουργίας 10T40 (-10°C~40°C)

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/RoHS

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποίηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, μην λειτουργείτε καμία σύνδεση ή μην αγγίζετε τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

3

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος Υπολειμματικού Ρεύματος με Ενσωματωμένη Προστασία Υπερρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 1A πριν από το MINI-RBS-E. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά. Οδηγίες για τα σύμβολα καλωδίωσης

Καλώδια

Τερματικά

N Γραμμή Ουδέτερη N Γραμμή Ουδέτερη

L Γραμμή Ζωντανή L Γραμμή Ζωντανή (100-240V~□

L Out1 Τερματικός Σύνδεσμος Ζωντανής Έξοδου (100-240V~□ Μπροστά Γραμμή Μπροστά Κινητήρα

Γραμμή

L Out2 Τερματικός Σύνδεσμος Ζωντανής Έξοδου (100-240V~□ Γραμμή Αντίστροφη Γραμμή Αντίστροφου Κινητήρα

3. Ενεργοποίηση

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, θα εισέλθει στη λειτουργία ζευγαρώματος από προεπιλογή μετά την ενεργοποίηση. Αυτή τη στιγμή, ο δείκτης LED θα αναβοσβήνει σε μοτίβο "δύο σύντομα και ένα μακρύ". Η συσκευή θα εξέλθει από τη Λειτουργία Ζευγαρώματος αν δεν ζευγαρωθεί εντός 10 λεπτών. Εάν θέλετε να εισέλθετε σε αυτή τη λειτουργία, παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να αλλάξει σε κύκλο δύο σύντομων και ενός μακριού αναβοσβήματος και απελευθερώστε. Δεδομένου ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος συνεχούς λειτουργίας για τον κινητήρα σε αυτή τη συσκευή είναι 2 λεπτά, παρακαλώ σταματήστε τη λειτουργία πριν η κουρτίνα φτάσει στη θέση ορίου της για να αποφύγετε ζημιά στον κινητήρα.

4. Δοκιμή κατεύθυνσης ρολού

5

Αφού πατήσετε το διακόπτη, ελέγξτε αν το ρολό κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Αν όχι, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία, ανταλλάξτε τα καλώδια Lout1 και Lout2, και δοκιμάστε ξανά. Σημαντική Επιβεβαίωση Προϋποθέσεων:

Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη ενότητα με βάση το οικοσύστημα που χρησιμοποιείτε (Matter ή eWeLink). Ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα για να ολοκληρώσετε τις λειτουργίες "Προσθήκη Συσκευής" και "Καλιμπράρισμα Ταξιδιού". Οδηγός Χρήστη Οικοσυστήματος Matter

1. Προσθήκη Συσκευής

Ανοίξτε μια εφαρμογή συμβατή με Matter για να σαρώσετε τον κωδικό QR Matter στον Γρήγορο Οδηγό ή στη συσκευή για να προσθέσετε τη συσκευή. Προσθήκη σε Apple μέσω Προσθήκη σε Google μέσω Προσθήκη σε Alexa μέσω Προσθήκη σε Matter

Matter Matter

SmartThings μέσω

Matter

2. Καλιμπράρισμα Ταξιδιού

△ Η χρήση ελέγχου ποσοστού απαιτεί καλιμπράρισμα ταξιδιού. Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις δύο παρακάτω επιλογές καλιμπραρίσματος με βάση τις ανάγκες σας. Μέθοδος 1:

Αυτόματο καλιμπράρισμα

① Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της συσκευής για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να εισέλθει σε λειτουργία αναπνοής. Η συσκευή θα ελέγξει αυτόματα τον κινητήρα για καλιμπράρισμα.

6

Μέθοδος 2: Χειροκίνητο καλιμπράρισμα

① Πατήστε και κρατήστε το κουμπί της συσκευής για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης LED να εισέλθει σε λειτουργία αναπνοής. Στη συνέχεια, πατήστε σύντομα το κουμπί της συσκευής για να εισέλθετε στη λειτουργία "Χειροκίνητο Καλιμπράρισμα".

② Ανοίξτε χειροκίνητα τις κουρτίνες εντελώς, στη συνέχεια πατήστε σύντομα το κουμπί της συσκευής μέχρι ο δείκτης LED να αναβοσβήσει τρεις φορές.

7

③ Περιμένετε να κλείσουν αυτόματα οι κουρτίνες, στη συνέχεια πατήστε ξανά το κουμπί της συσκευής μέχρι να αναβοσβήσει το LED τρεις φορές. Αυτό ολοκληρώνει την "Χειροκίνητη Ρύθμιση".

④ Ελέγξτε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής και ελέγξτε τις θέσεις πλήρους ανοίγματος ή πλήρους κλεισίματος. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά, μπορείτε να ξαναρυθμίσετε.

πλήρως ανοιχτό πλήρως κλειστό

eWeLink Οδηγός Χρήστη

1. Προσθήκη Συσκευής

① Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store. 8

② Σαρώστε τον QR κωδικό για να προσθέσετε τη συσκευή

Σαρώστε τον QR κωδικό στον γρήγορο οδηγό ή τη

Συσκευή

(Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας ζευγαρώματος)

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής"

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα

9

Ελέγξτε την κατάσταση αναβοσβησίματος του LED Αναζητήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη σύνδεση

(Δύο σύντομα και ένα μακρύ)

Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και εισάγετε τον Συσκευή "Προστέθηκε πλήρως" κωδικό πρόσβασης

2. Ρύθμιση Ταξιδιού

△ Η χρήση ελέγχου ποσοστού απαιτεί ρύθμιση ταξιδιού. Παρακαλώ επιλέξτε μία από τις δύο παρακάτω

επιλογές ρύθμισης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αναδυόμενο παράθυρο "Ρύθμιση Ταξιδιού" στην εφαρμογή eWeLink, ή να ανοίξουν τις "Αρχικές Ρυθμίσεις" στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής και στη συνέχεια να εκτελέσουν "Αυτόματη Ρύθμιση" ή

"Χειροκίνητη Ρύθμιση" σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες στην εφαρμογή. Μέθοδος 1:

Αυτόματη ρύθμιση

10

Κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε Τώρα" Περιμένετε να ολοκληρωθεί η αυτόματη ρύθμιση

Μέθοδος 2: Χειροκίνητη ρύθμιση

Κάντε κλικ στο "Ξεκινήστε Τώρα" Κάντε κλικ στο "Χειροκίνητα"

11

Επιλέξτε "Επόμενο" για να σημειώσετε τη θέση "πλήρως ανοιχτό" Επιλέξτε "Ολοκληρώθηκε" για να σημειώσετε τη θέση "πλήρως κλειστό"

Εγκατάσταση

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επιλέγοντας "Διαγραφή συσκευής" στην εφαρμογή eWeLink. 12

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με το παρόν, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού MINI-RBS-E συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για CE Συχνότητα

Ευρωπαϊκή Συχνότητα Λειτουργίας:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40: 2422–2462 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Ευρωπαϊκή Ικανότητα Ικανότητας:

Wi-Fi 2.4G≤20dBm

BLE≤20dBm

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης WEEE

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE όπως στην οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακαθάριστα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει ορίσει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής. Προειδοποίηση

13

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Dans des conditions normales d' utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d' au moins 20 cm entre l' antenne et le corps de l' utilisateur. Scatola Manuale Borsa Borsa

PAP 21 PAP 22 CPE7 LDPE 4

Carta Carta Plastica Plastica

ΡΑΚΟΛΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας. Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και απορρίψτε τα σωστά.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

T.K.: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα

14