

Sonoff MINIR4M Matter έξυπνος μίνι διακόπτης WiFi (HomeKit, SmartThings, Home Assistant).

Sonoff · EAN 6920075772029

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

MINIR4M(EN)

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Wi-Fi Έξυπνος Διακόπτης

Εισαγωγή

Το MINI Extreme είναι ένας εξαιρετικά συμπαγής Wi-Fi έξυπνος διακόπτης που μπορεί να εγκατασταθεί στο κουτί τοποθέτησης, μετατρέποντας τον κανονικό σας διακόπτη σε έξυπνο διακόπτη. Υποστηρίζει το πρωτόκολλο Matter, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνεργασία με άλλες έξυπνες συσκευές από διαφορετικές μάρκες για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου συστήματος αυτοματισμού σπιτιού.

Εξωτερικός διακόπτης Αναβάθμιση OTA

Φωνητικός Έλεγχος Προγραμματισμός Χρονοδιακόπτη

1

Υποστήριξη Matter Κατάσταση Ενεργοποίησης Έλεγχος LAN Λειτουργία Inching

Ομαδικός Έλεγχος Έξυπνη Σκηνή

① Κουμπί

Πατήστε μία φορά: Αλλαγή της κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των επαφών του ρελέ

Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία ζευγαρώματος.

② Δείκτης LED Wi-Fi (Μπλε)

Λειτουργία eWeLink



Αναβοσβήνει συνεχώς: Η συσκευή είναι online.



Αναβοσβήνει δύο φορές: LAN



Αναβοσβήνει μία φορά: Offline



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος.



Αναβοσβήνει τρεις φορές: Η λειτουργία ενεργοποίησης άλλαξε επιτυχώς

Λειτουργία Matter



Αναβοσβήνει συνεχώς: Η συσκευή είναι online.



Αναβοσβήνει μία φορά: Offline



Αναβοσβήνει δύο σύντομα και ένα μακρύ: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος.



Αναβοσβήνει τρεις φορές: Η λειτουργία ενεργοποίησης άλλαξε επιτυχώς; Αναγνώριση

③ Θύρες καλωδίωσης

2

Οικοσύστημα συμβατό με Matter

Προδιαγραφή

Μοντέλο MINIR4M

MCU ESP32-C3FN4

Αξιολόγηση 100-240V~ 50/60Hz 10A Max Αντίσταση Φορτίου μ

Μέγιστη ισχύς 2400W@240V

Ασύρματη Συνδεσιμότητα Wi-Fi IEEE802.11b/g/n2.4GHz

Καθαρό Βάρος 26.7g

Διαστάσεις 39.5x33x16.8mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό Θήκης PC V0

Εφαρμοσμένος Χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10°C~40°C

Υγρασία Λειτουργίας 5%~95% RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποιημένη Συμμόρφωση CE/FCC/RoHS/SRRC/TUV/ISED

EN IEC 60669-2-1

Εκτελεστικό πρότυπο

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποιήστε

3

*Παρακαλώ εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή επαφή με τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

2. Οδηγίες καλωδίωσης

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος με Λειτουργία Υπολειπόμενου Ρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 10A πριν από το MINIR4M.

4



Ανεξαρτήτως αν οι S1 και S2 είναι συνδεδεμένες ή αδρανείς στον εξωτερικό διακόπτη, αυτή η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί μέσω αυτοματισμού ή της εφαρμογής.



Απαγορεύεται η σύνδεση των τερματικών S1 και S2 με το ουδέτερο ή το γείωμα, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στον εξοπλισμό και η πρόκληση κινδύνου.



Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

3. Ενεργοποίηση

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει στη Λειτουργία Ζευγαρώματος που είναι προεπιλεγμένη κατά την πρώτη χρήση, και ο δείκτης Δικτύου αναβοσβήνει σε κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού.

5

*Η συσκευή θα εξέλθει από τη Λειτουργία Ζευγαρώματος αν δεν έχει ζευγαρωθεί εντός 10 λεπτών. Αν θέλετε να εισέλθετε ξανά σε αυτή τη λειτουργία, παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι ο δείκτης Δικτύου να αναβοσβήσει σε κύκλο δύο σύντομων και ενός μακρού και στη συνέχεια απελευθερώστε.

Προσθήκη συσκευής

Μέθοδος 1: Ζευγάρωμα Matter

Ανοίξτε μια εφαρμογή συμβατή με Matter (π.χ. εφαρμογή Alexa, εφαρμογή Google Home ή εφαρμογή Apple Home, κ.λπ.) για να σαρώσετε τον κωδικό QR Matter στον Γρήγορο Οδηγό ή στη συσκευή για να προσθέσετε τη συσκευή.

Προσθήκη στην Alexa μέσω Matter Προσθήκη στο Google μέσω Matter Προσθήκη στην Apple μέσω Matter

Μέθοδος 2: Συζευκτική εφαρμογή eWeLink

6

1. Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink"

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store. 2. Προσθήκη συσκευής

Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες καλωδίωσης για

Να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

να συνδέσετε τα καλώδια (βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι αποσυνδεδεμένη εκ των προτέρων και συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο αν χρειαστεί)

7

Εισάγετε "Σάρωση QR code"

Σαρώστε το QR code Matter στο σώμα της συσκευής

ή στην πίσω σελίδα του Οδηγού Γρήγορης Εκκίνησης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα Ελέγξτε την κατάσταση αναβοσβησίματος του LED Wi-Fi

(Δύο σύντομα και μία μακρά αναλαμπή)

8

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" Αναζητήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη σύνδεση

Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και Συσκευή "Προστέθηκε πλήρως". Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Προειδοποίηση FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο

συνθήκες:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και

(2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν

ανεπιθύμητη λειτουργία. 2. Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το υπεύθυνο μέρος για τη συμμόρφωση

μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό. 9

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική

προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός

παράγει,

χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με

τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει

εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί

επιβλαβείς παρεμβολές στην λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και

ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές με ένα ή περισσότερα από

τα παρακάτω μέτρα:

—Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. —Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι

συνδεδεμένος ο δέκτης. —Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC:

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο

περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm

μεταξύ του πομπού και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε

συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Ειδοποίηση ISED

Αυτή η συσκευή περιέχει πομπούς/δέκτες που απαλλάσσονται από άδεια και

συμμορφώνονται με τα RSS που απαλλάσσονται από άδεια του Υπουργείου Καινοτομίας,

Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές. (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη

λειτουργία της συσκευής. Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B συμμορφώνεται με το

ICES-003 του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το RSS-247 του Υπουργείου

Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία υπόκειται στην προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. 10

Ο πομπός/δέκτης απαλλαγμένος από άδεια που περιέχεται σε αυτή τη συσκευή συμμορφώνεται με τα CNR του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά που ισχύουν για τις ραδιοσυσκευές απαλλαγμένες από άδεια. Η εκμετάλλευση επιτρέπεται υπό τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές; (2) Η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων που υφίσταται, ακόμη και αν η παρεμβολή είναι ικανή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Β συμμορφώνεται με το πρότυπο NMB-003 του Καναδά. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο RSS-247 του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά. Η λειτουργία είναι υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές. Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας ISED

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας ISED που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματος σας. Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να είναι τοποθετημένος ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό. Προειδοποίηση SAR
Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. 11

Προειδοποίηση WEEE

Πληροφορίες για την απόρριψη και ανακύκλωση WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με ακατάλληλα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού MINIR4M συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Scatola Manuale Neto

PAP 21 PAP 22 EVA7

Carta Carta Plastica

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας.

Διαχωρίστε τα συστατικά και παραδώστε τα σωστά.

12

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Ταχυδρομικός κωδικός: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα

13