

SONOFF MINI-ZB2GS-E Διακόπτης τοίχου διπλού καναλιού ZigBee.

Sonoff · EAN 6979033600096

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Εγχειρίδιο Χρήστη MINI-ZBGS-E (ΕΛ)

Zigbee Διπλός Έξυπνος Διακόπτης Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Εισαγωγή

Το Orb-ZBW2 είναι ένας διπλού καναλιού έξυπνος διακόπτης τοίχου βασισμένος στο πρωτόκολλο Zigbee 3.0. Απαιτεί ουδέτερο καλώδιο για τη λειτουργία του και υποστηρίζει μέγιστο φορτίο 16A (συνολικά). Μπορεί όχι μόνο να λειτουργεί ως επαναλήπτης Zigbee για να ενισχύσει εύκολα την ποιότητα επικοινωνίας του οικιακού σας δικτύου Zigbee, αλλά μπορεί επίσης να ενσωματωθεί με άλλες συσκευές SONOFF και να συνδεθεί σε έξυπνα σενάρια, επιτρέποντας τον αυτοματοποιημένο έλεγχο του σπιτιού.

Απομακρυσμένος Έλεγχος Χρονοδιάγραμμα Έξυπνη Σκηνή Κατάσταση Ενεργοποίησης
1

Έλεγχος Διπλού Φορτίου Φωνητικός Έλεγχος Επαναλήπτης Zigbee Ομαδικός Έλεγχος

① Κουμπί Διακόπτη



Πατήστε σύντομα μία φορά: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το συνδεδεμένο φορτίο.



Πατήστε σύντομα το ίδιο κουμπί 10+ φορές διαδοχικά (με διαλείμματα <1 δευτερόλεπτο):

Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος.

② Κουμπί Συσκευής



Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος. (Χρόνος ζευγαρώματος 3 λεπτά)

③ Ένδειξη LED (Μπλε)



Αργό αναβόσβημα: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζευγαρώματος.



Μαύρο: Κανονική σύνδεση με την πύλη.



Γρήγορο αναβόσβημα: Ανωμαλία στη σύνδεση με την πύλη, αποτυχία ζευγαρώματος/Χρόνος λήξης.



Αναβοσβήνει πέντε φορές γρήγορα: Ενεργοποίηση Επαναφοράς Εργοστασίου

Πιστοποίηση Πλατφόρμας

Προδιαγραφή

Όνομα προϊόντος Orb-ZBW2

2

Σειρά προϊόντος Σειρά Fusion

Τύπος προϊόντος Zigbee Διπλός Έξυπνος Διακόπτης

Μοντέλο MINI-ZB2GS-E

MCU EFR32MG21

Αξιολόγηση 110-240V~ 50/60Hz 10A/ομάδα, Συνολικά 16A MAX Αντίσταση φορτίου μ Zigbee IEEE 802.15.4

Καθαρό βάρος 96.5g

Διαστάσεις προϊόντος 86x86x33.7mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό περιβλήματος PC

Διάμετρος καλωδίωσης 16AWG έως 14AWG SOL/STR χαλκός μόνο (συνιστάται)

Εφαρμοσμένος χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία λειτουργίας 10T40 (-10°C~40°C)

Υγρασία λειτουργίας 5-95%RH, χωρίς συμπύκνωση

Πιστοποίηση CE/RoHS

Εγκατάσταση

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

① Παρακαλούμε εγκαταστήστε και συντηρήστε τη συσκευή από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Για να αποφευχθούν κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας, μην εκτελείτε καμία σύνδεση ή μην αγγίζετε τον τερματικό συνδετήρα ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη!

② Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο να

έχει εγκατασταθεί είτε ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος Υπολειμματικού Ρεύματος με Ενσωματωμένη Προστασία Υπερρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική αξιολόγηση 16A πριν από το MINI-ZB2GS-E.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διακόπτη

4

3. Οδηγίες καλωδίωσης

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά.

Οδηγίες για τα σύμβολα καλωδίωσης

Τερματικά Καλώδια

5

L Ζωντανό Τερματικό L Ζωντανή Γραμμή (110-240V~)

N Ουδέτερο Τερματικό N Ουδέτερη Γραμμή

L1 Ζωντανό Έξοδος Τερματικού_1 (110-240V~)

L2 Ζωντανό Έξοδος Τερματικού_2 (110-240V~)

S1 Διακόπτης_1

S2 Διακόπτης_2

4. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

Μετά την ενεργοποίηση, η συσκευή θα εισέλθει σε λειτουργία ζευγαρώματος από προεπιλογή κατά την πρώτη χρήση, και η ένδειξη LED θα "αναβοσβήνει αργά".

Η συσκευή θα εξέλθει από τη λειτουργία ζευγαρώματος εάν δεν την λειτουργήσετε εντός 3 λεπτών. Όταν θέλετε να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζευγαρώματος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη σήματος να "αναβοσβήσει αργά" και απελευθερώστε.

Προσθήκη συσκευής

6

1. Κατεβάστε την εφαρμογή eWeLink

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.

2. Προσθέστε την πύλη SONOFF Zigbee

3. Διαμόρφωση δικτύου

Εισάγετε "Σάρωση" Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" (Εάν η συσκευή εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος)

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα

7

Ελέγξτε την κατάσταση αναβοσβήματος της ένδειξης LED (Αργό Επιλέξτε πύλη Zigbee αναβόσβημα)

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προσθήκη

Συμβατές Πύλες SONOFF

Συνιστώμενα μοντέλα πύλης SONOFF: ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost

Άλλα συμβατά μοντέλα πύλης SONOFF: ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M,

Dongle-PMG24, Dongle-LMG21

Εγκατάσταση

8

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Συνθήκες ενεργοποίησης (οποιαδήποτε μία συνθήκη πληρούται)



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.



Διαγράψτε τη συσκευή από την εφαρμογή.

Δήλωση Συμμόρφωσης EE

Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού

MINI-ZB2GS-E συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Για CE Συχνότητα

9

Ευρωπαϊκή Εύρος Λειτουργίας Συχνότητας: Ευρωπαϊκή Ικανότητα Εξόδου:

Zigbee: 2405-2480 MHz Zigbee $\leq$ 10dBm

BLE: 2402-2480 MHz BLE $\leq$ 10dBm

Κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Πληροφορίες για την Απόρριψη και Ανακύκλωση WEEE

Πληροφορίες για την Απόρριψη και Ανακύκλωση WEEE Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με ακατάλληλα οικιακά απόβλητα.

Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το

περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε έναν καθορισμένο

σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει οριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Scatola Manuale Borsa Borsa

PAP 21 PAP 22 CPE 7 LDPE 4

Carta Carta Plastica Plastica

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Ελέγξτε τις διατάξεις του Δήμου σας.

Διαχωρίστε τα εξαρτήματα και παραδώστε τα σωστά.

10

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Κίνα

Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc Ιστοσελίδα: sonoff.tech

Κατασκευασμένο στην Κίνα

11