

Yeelight Cube Lite πάνελ φωτισμού παιχνιδιών

YEELIGHT · EAN 6924922256724

Αυτόματη μετάφραση από τα Slovenčina. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Yeelight Cube

Lite YLFWD-0062

Οδηγίες χρήσης

Διάγραμμα προϊόντος

Έξυπνο Καλώδιο x1 Οδηγίες x1 Στεγανός ιμάντας x1
φως x1

Επαναφορά συσκευής

Πατήστε και κρατήστε ταυτόχρονα το κουμπί λειτουργίας και το κουμπί ρυθμού μουσικής για

5 δευτερόλεπτα.

Όταν η συσκευή ανάψει μπλε, θα ξεκινήσει η αποκατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αν το LED αλλάξει χρώμα σε πολυχρωμία, σημαίνει ότι η επαναφορά της συσκευής ήταν επιτυχής. * Πατήστε και κρατήστε το κουμπί εναλλαγής για 5 δευτερόλεπτα εντός ενός λεπτού από την

ενεργοποίηση της συσκευής. * Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε νέο δίκτυο, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν από την επανασύνδεση στο δίκτυο.

Πρόσβαση της συσκευής στο δίκτυο

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Yeelight από το κατάστημα εφαρμογών.
2. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και επαναρυθμισμένη. (Σημείωση: Αν η διανομή δικτύου για την επαναρυθμισμένη συσκευή δεν έχει ολοκληρωθεί, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα το παράθυρο διανομής δικτύου, το οποίο θα ξανανοίξει μετά την επανενεργοποίηση της τροφοδοσίας ή την επαναφορά της συσκευής).
3. Ενεργοποιήστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να σαρώσετε τον QR κωδικό Matter στην επιστολή του εγχειριδίου ή στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος, ή εισάγετε τον κωδικό επαναφοράς κάτω από τον QR κωδικό Matter, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία πρόσβασης στο δίκτυο.

1234-567-8901

9876-543-21-0

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για το κουμπί Light:

Πάτημα: Κρατώντας για 2 δευτερόλεπτα θα τερματίσετε τον ρυθμό μουσικής. Πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Λειτουργία φωτισμού

Κρατώντας: Απενεργοποίηση μετά από 2 δευτερόλεπτα

Βασικές παράμετροι

Μοντέλο προϊόντος: YLFWD-0062

Ονομαστική ισχύς: 10 W (100 x 0,1 W / LED module)

Ονομαστική τάση: DC 5V 2A

Ασύρματη σύνδεση: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 5.0BLE

Προειδοποίηση

- Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Μην αφαιρείτε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην συνδυάζετε μέρη αυτού του προϊόντος με μέρη προϊόντων άλλων κατασκευαστών.
- Για να αποφύγετε πρόωρη ζημιά στο προϊόν, χρησιμοποιήστε το μόνο σε περιβάλλον με θερμοκρασία από 14 έως 77 °F (-10 έως 25 °C).
- Το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο και κατά την εγκατάσταση και χρήση απαιτείται προσοχή.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη; μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας ζωής της πηγής φωτός, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η απόσταση μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για κανονικό φωτισμό εσωτερικών χώρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η εταιρεία Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου [Yeelight Cube Lite] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/yeelight>.

Διεύθυνση κατασκευαστή: Keyuanwei One Road, Building B, 266100 Qingdao,

Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Ειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται. Διαβάστε προσεκτικά και τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποίηση χρήσης – Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Μην αφήνετε τη λάμπα να πέσει και μην την εκθέτετε σε ισχυρούς κραδασμούς, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα LED, στο περίβλημα ή σε άλλα μέρη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τους αυθεντικούς φορτιστές και καλώδια που παρέχονται από τον κατασκευαστή (ισχύει για λάμπες με ενσωματωμένη μπαταρία). Η χρήση μη συμβατού αξεσουάρ μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή βραχυκύκλωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τα φωτιστικά σε περιοχές με υψηλή υγρασία, εκτός αν είναι επισημασμένα ως αδιάβροχα. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον φωτισμό:
- Μην κοιτάτε απευθείας στην πηγή φωτός, ώστε να μην βλάψετε την όρασή σας.
- Κατά τη χρήση φωτιστικών με RGB ή με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος, προσέξτε να μην είναι το φως πολύ έντονο, ειδικά κοντά σε παιδιά. Κίνδυνος υπερθέρμανσης:
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην καλύπτετε τη λάμπα, ώστε να μην υπερθερμανθεί.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή επιφάνεια που δεν περιορίζει τη ροή αέρα γύρω από τη λάμπα. Κίνδυνος για παιδιά:
- Διατηρήστε τα φωτιστικά με μικρά μέρη (π.χ. κλιπ, διακόπτες) μακριά από παιδιά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού.
- Διατηρήστε προϊόντα με ενσωματωμένες μπαταρίες ή καλώδια μακριά από παιδιά.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Παραδώστε επιτραπέζιες λάμπες, λάμπες οθόνης και άλλα φωτιστικά που περιέχουν ηλεκτρονικά μέρη σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η σωστή απόρριψη επιτρέπει την ανακύκλωση πρώτων υλών και αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση Συστάσεις για χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε το φως με ενσωματωμένη μπαταρία στην πλήρη χωρητικότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία χρώματος του φωτός σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ώστε να αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της ανάγνωσης.
- Οι επιτραπέζιες λάμπες με κλιπ θα πρέπει να είναι στερεωμένες σε σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποφευχθεί η ανατροπή τους.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών φόρτισης για τυχόν μηχανικές ζημιές. Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τις λάμπες με ένα στεγνό μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνεια.
- Αποθηκεύετε τις λάμπες σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό του καλύμματος ή ζημιά στα LED.
- Για τις λάμπες με ενσωματωμένες μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε τις τακτικά κάθε λίγους μήνες για να αποφύγετε την υποβάθμιση της μπαταρίας. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και προσαρμογή στον χρήστη:
- Επιλέξτε την κατάλληλη λάμπα σύμφωνα με τις ανάγκες σας – για παράδειγμα, μοντέλα με ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού και χρωματική θερμοκρασία για γραφειακή εργασία ή RGB λάμπες για τη δημιουργία ζεστής ατμόσφαιρας.
- Κατά την εργασία με υπολογιστή, συνιστώνται λάμπες οθόνης που μειώνουν την αντανάκλαση και έτσι ανακουφίζουν την κόπωση των ματιών. Ζημιά και συντήρηση:
- Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, όπως ρωγμές στο κάλυμμα, κατεστραμμένα καλώδια ή ασταθής σύνδεση με τον φορτιστή, σταματήστε τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη λάμπα μόνοι σας – όλες οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή. Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας του χρήστη από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με την εξασφάλιση της σωστής διάθεσής τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος κατά την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, το κέντρο καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και προσδιορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που

έχει εκπονηθεί από τον κατασκευαστή. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις με κόστος του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με την απαραίτητη τακτική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, είναι απαραίτητο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα να αξιολογείται η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από την κατάσταση του νέου προϊόντος. Εάν διαπιστωθεί ή εμφανιστεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσία. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και δεν αντιδράσετε στην ανιχνευθείσα διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Κατασκευαστής:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology s.r.o. Keyuanwei One Road Building B,
266100 Qingdao, Κίνα

support@yeelight.com

Εισαγωγέας και υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: INNPRO

Robert Błędowski sp. z o.o., Rudzka

65C, 44-200 Rybnik, Πολωνία, zgłoszenia@innpro.pl / safety@innpro.eu