

Φωτιστικό οροφής Smart CW Yeelight Meteor C230

YEELIGHT · EAN 6924922259756

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Yeelight Έξυπνο φωτιστικό οροφής

Οδηγός χρήσης

Εισαγωγή στο προϊόν

Σύνδεσμος

καλώδια

Μπροστινή όψη του σώματος της λάμπας

Πίσω όψη του σώματος της λάμπας

Άνοιγμα τοποθέτησης για

Οπές για καλώδια

αυτοκόλλητη βίδα

Εγκαταστήστε τη βάση τοποθέτησης

Αγκύρωση

Απομακρυσμένος

βίδα χειριστήριο

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Γυρίστε τη βάση τοποθέτησης αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να την αποσυνδέσετε από τη λάμπα; Σημειώστε τις οπές στην οροφή στο προγραμματισμένο σημείο εγκατάστασης και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τρυπάνι για να τρυπήσετε οπές διαμέτρου 6 mm.

Προειδοποίηση: Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, αποσυνδέστε πάντα την τροφοδοσία για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.

2. Τοποθετήστε τις αγκύρες στις τρυπημένες οπές και περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την οπή στη βάση τοποθέτησης; στη συνέχεια ευθυγραμμίστε τις οπές τοποθέτησης και στερεώστε τη βάση στην οροφή με τις αυτοκόλλητες βίδες.

3. Πιέστε τα πλευρικά μέρη των συνδέσμων με τα δάχτυλα και συνδέστε το φάση καλώδιο (καφέ) στη θύρα L και το μηδενικό καλώδιο (μπλε) στη θύρα N.

N

4. Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας μεταξύ της βάσης και της λάμπας και στη

συνέχεια γυρίστε τη λάμπα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού για να στερεωθεί σφιχτά στη βάση τοποθέτησης.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι η λάμπα είναι στερεωμένη, καθαρίστε την επιφάνειά της και συνδέστε την τροφοδοσία.

Αφού ενεργοποιήσετε το φως, ρυθμίστε τη λάμπα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εφαρμογή ή το απομακρυσμένο χειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προσοχή: Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν βρίσκεται κοντά στη λάμπα πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Προδιαγραφές

Όνομα

Φωτιστικό οροφής C230 Φωτιστικό οροφής C300 Φωτιστικό οροφής C400 Φωτιστικό οροφής C500

Ικανότητα

Ονομαστική

220-240 V ~ 50/60 Hz 0,08 A 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,12 A 220-240 V ~ 50/60 Hz 0,16 A

220-240 V ~ 50/60 Hz 0,18 A

Ονομαστική Τάση

Συντελεστής

ισχύος

Φωτεινός Ροή

Θερμοκρασία

3000 K - 6500 K 3000 K - 6500 K 3000 K - 6500 K 3000 K - 6500 K

Χρώμα

Δείκτης

απόδοσης χρωμάτων

Διαστάσεις

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Συμβατό με: Android 8.0 και iOS 12.0 ή νεότερο

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C έως 40 °C

Υγρασία λειτουργίας: 0-85 % RH

Συνδεθείτε στην εφαρμογή Mi Home

Κατεβάστε την εφαρμογή

Αναζητήστε το "Mi Home" στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον κωδικό QR για να

κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Προσθέστε συσκευή

στην εφαρμογή Mi Home, κάντε κλικ στο εικονίδιο

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα

"+" στην επάνω δεξιά γωνία και προσθέστε τη συσκευή σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε

-

τη συσκευή.

Αφού προσθέσετε επιτυχώς τη συσκευή, θα τη βρείτε στη λίστα συσκευών.

Σχετικά με τη λειτουργία "Συνδεδεμένο στο Mi Home"

Σχετικά με τη λειτουργία "Συνδεδεμένο στο Mi Home":

"Συνδεδεμένο στο Mi Home" σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής

Mi Home ή του Xiao AI. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι το "Συνδεδεμένο στο Mi Home"

αναφέρεται αποκλειστικά στην επαλήθευση λογισμικού. Οι εταιρείες Xiaomi και Mi Home

δεν φέρουν ευθύνη για την παραγωγή, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, τον έλεγχο

ποιότητας και άλλες πτυχές που αφορούν αυτό το προϊόν και τον κατασκευαστή του.

Xiaomi HyperOS

Συνδέστε

λειτουργεί με

Σαρώστε τον κωδικό για

να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home

Προειδοποίηση: Λόγω ενημερώσεων της εφαρμογής, τα βήματα λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται εδώ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται

στην εφαρμογή. Αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω των εφαρμογών Google

Home ή Amazon Alexa. Κατεβάστε και εγκαταστήστε μία από αυτές τις εφαρμογές στο

κατάστημα εφαρμογών και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες

στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης

μπορείτε να ελέγξετε τον φωτισμό μέσω της εφαρμογής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του φωτιστικού οροφής, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το πέντε φορές με τον διακόπτη τοίχου (απενεργοποιήστε τη λάμπα, περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε τη λάμπα, περιμένετε δύο δευτερόλεπτα).

Πώς να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε το απομακρυσμένο χειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι το απομακρυσμένο χειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο. Ενεργοποιήστε τη λάμπα και εντός 60 δευτερολέπτων πατήστε ταυτόχρονα

και αμέσως απελευθερώστε τα κουμπιά "OFF" και "M" στο απομακρυσμένο χειριστήριο. Ο δείκτης στο απομακρυσμένο χειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η ζεύξη είναι σε εξέλιξη. Αν ο δείκτης αναβοσβήνει σε κύκλο, σημαίνει ότι η σύνδεση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Ενεργοποιήστε το φως

ON Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος

Απενεργοποιήστε το φως Εναλλάξτε τις λειτουργίες

OFF M

+ Αυξήστε τη φωτεινότητα

Μειώστε τη φωτεινότητα

Μέτρα ασφαλείας

1. Ο φωτισμός πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικούς ή πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. 2. Διατηρήστε τα αξεσουάρ και τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά, καθώς δεν είναι παιχνίδια. 3. Κατά την εγκατάσταση, αποσυνδέστε όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας. This lamp

includes a light source with an energy effi-

ciency rating of D. 4. Αυτός ο φωτισμός περιέχει πηγή φωτός με ενεργειακή κλάση D. Η πηγή φωτός πρέπει να αντικατασταθεί από

5. πιστοποιημένο άτομο. 6. Η αυτόνομη συσκευή ελέγχου τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό. Η αυτόνομη συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί από πιστοποιημένο

άτομο. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί

από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο

κέντρο εξυπηρέτησης με έξοδα του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη περιοδική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος

από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Εάν εντοπιστεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Εάν δεν

πραγματοποιηθεί κατάλληλη συντήρηση (καθαρισμός) και δεν αντιδράσετε στην ανιχνευθείσα

διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για

ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από τη χρήση, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποίηση για τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, κρούσεις, ισχυρές δονήσεις ή άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη ζημιά της.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώσει ότι είναι αδιάβροχη.
- Κατά την εγκατάσταση ταινιών LED, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εγκατάστασης είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη, ώστε να μην πέσουν και προκληθεί ζημιά.
- Μην χρησιμοποιείτε φωτιστικά με κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως σπασμένες λάμπες, κομμένες ταινίες LED ή κατεστραμμένες βάσεις στήριξης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά εγκατεστημένες, ώστε να μην

πέσουν τυχαία και προκληθεί ζημιά. Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλη για παιδιά.
- Έξυπνα φώτα, λάμπες και άλλα εξαρτήματα φωτισμού μπορεί να περιέχουν μικρά κομμάτια που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Διατηρήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά, για να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών κομματιών ή ζημιά στο προϊόν λόγω λανθασμένης χρήσης. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση της συσκευής μόνο με αποσυνδεδεμένη τροφοδοσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμογείς και συνδέσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή προτείνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή συνδέσεις, για να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην την εγκαθιστάτε σε μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους.
- Μην χειρίζεστε τους συνδέσμους ή τα καλώδια με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων:

- Αποφύγετε την επαφή με τις λάμπες και τα φωτιστικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή

άμεσα μετά την απενεργοποίησή τους, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστά. • Βεβαιωθείτε ότι οι λάμπες και οι λαμπτήρες είναι εγκατεστημένοι σε χώρους με καλή αερισμό, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή τους. • Μην καλύπτετε τις λάμπες ή τους λαμπτήρες με υλικά που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ροή του αέρα ή να προκαλέσουν ανάφλεξη. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

- Έξυπνες συσκευές φωτισμού χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε τις με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε κρυπτογραφημένη σύνδεση. • Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής και των εφαρμογών ελέγχου, για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές ελέγχου φωτισμού μόνο σε αξιόπιστους χρήστες. • Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και αφαιρέστε αυτές, που δεν είναι πλέον απαραίτητες ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο. • Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στις συσκευές. Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά διαστασιολογημένα για την επιλεγμένη θέση εγκατάστασης. • Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι συσκευές είναι σταθερά εγκατεστημένες και συνδεδεμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Σε περίπτωση εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τη σωστή κάλυψη IP και είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες. Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φωτιστικών, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και δεν είναι κατεστραμμένα. • Καθαρίζετε τη συσκευή με μαλακή στεγνή πετσέτα. Μην χρησιμοποιείτε νερό και χημικά προϊόντα που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνειά τους.

Ασφάλεια χρήσης: Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να ελέγξετε αν η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση:

- Μην αφήνετε το φωτισμό αναμμένο χωρίς επιτήρηση, ειδικά σε συσκευές που μπορεί να ζεσταθούν. • Εάν παρατηρήσετε σπινθήρες, μυρωδιά καμένου ή άλλα σημάδια βλάβης,

αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Άλλα μέτρα ασφαλείας

Συντήρηση και επισκευές:

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, ώστε να μην προκληθεί περαιτέρω ζημιά ή απώλεια εγγύησης. Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη συσκευή φωτισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα - παραδώστε την σε τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Έξυπνο φωτιστικό οροφής CW Yeelight Meteor C500 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα κοινά απορρίμματα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. Keyuanwei One Road Building B
266100 Qingdao, Κίνα

support@yeelight.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o. Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl

Εγγύηση

Με τις αλλαγές και/ή τροποποιήσεις του προϊόντος, η εγγύηση παύει να ισχύει. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης αυτού του προϊόντος, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν. Απόρριψη

- Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής.
- Μην πετάτε αυτό το προϊόν με τα κοινά απορρίμματα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση αποβλήτων.

Τεκμηρίωση

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και παρέχεται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροί επίσης όλες τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς στη χώρα πώλησης.

Επίσημη τεκμηρίωση μπορεί να ζητηθεί κατόπιν αιτήματος. Η επίσημη τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης (αλλά δεν περιορίζεται σε) Δήλωση συμμόρφωσης, Δελτία ασφαλείας υλικών και αναφορά δοκιμών προϊόντος. Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα και οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατόχων και προστατεύονται από το νόμο.