

Έξυπνος λαμπτήρας οροφής με φωτισμό άκρων

Yeelight Mars C400

YEELIGHT · EAN 6924922260707

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Yeelight RGB έξυπνο φωτιστικό οροφής

Mars C400

Εγχειρίδιο χρήστη

PL

Περιγραφή προϊόντος

Πλάκα στήριξης

Χάλκινο σύρμα

Κουτί σύνδεσης

Σώμα φωτιστικού

Βίδες Επεκτεινόμενες Τηλεχειριστήριο *1

αυτοτρυπητές *3 θήκες *3

Κατάλογος αξεσουάρ

11

PL

Βήματα εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε τις επεκτεινόμενες βίδες από το σετ αξεσουάρ και αποσυνδέστε την πλάκα στήριξης από το σώμα του φωτιστικού. 2. Καθορίστε το σημείο εγκατάστασης, τρυπήστε τρύπες σύμφωνα με τις τρύπες της πλάκας στήριξης και χρησιμοποιήστε τις επεκτεινόμενες βίδες για να

στερεώσετε την πλάκα στήριξης. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 12

PL

3. Αφού επιβεβαιώσετε ότι η πλάκα στήριξης είναι σταθερή, κρεμάστε το ασφαλιστικό καλώδιο του σώματος της λάμπας στον γάντζο της πλάκας στήριξης. *Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε

ότι η συσκευή είναι σταθερή για να μην

πέσει. 4. Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε την καλωδίωση; Καλύψτε το καπάκι αφού

ολοκληρώσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία
είναι απενεργοποιημένη πριν από την σύνδεση των καλωδίων. 13
PL

5. Ευθυγραμμίστε το βέλος αποδέσμευσης στο σώμα της λάμπας με το βέλος
ευθυγράμμισης στην πλάκα στήριξης,
Γυρίστε μέχρι το ασφαλιστικό βέλος στο σώμα της λάμπας να ευθυγραμμιστεί με την τρύπα
τοποθέτησης στην πλάκα στήριξης και θα ακούσετε έναν ήχο που επιβεβαιώνει την σωστή
εγκατάσταση; ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Σφίξτε
14

PL

Οδηγίες χρήσης τηλεχειριστηρίου

Κουμπί ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Φωτεινότητα +

Κουμπί Θερμοκρασία Χρώματος \ Χρώμα

Φωτεινότητα -

Κουμπί M

Σύζευξη: Μέσα σε 1 λεπτό από την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, πατήστε τα κουμπιά
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ + M στο τηλεχειριστήριο ταυτόχρονα; Ο δείκτης στο τηλεχειριστήριο θα
αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η σύζευξη είναι σε εξέλιξη, περιμένετε να
αναβοσβήσει η ελεγχόμενη

λάμπα, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή σύζευξη. Κουμπί ON: Με σύντομο πάτημα
ενεργοποιείτε το φως, με παρατεταμένο πάτημα ενεργοποιείτε τον περιβάλλοντα φωτισμό.

Κουμπί OFF:

Με σύντομο πάτημα απενεργοποιείτε το φως, με παρατεταμένο πάτημα απενεργοποιείτε τον
περιβάλλοντα φωτισμό. Κουμπί Θερμοκρασία Χρώματος \ Χρώμα: α. Με σύντομο πάτημα
ελέγχετε το κύριο φως

β. Με παρατεταμένο πάτημα ελέγχετε τον περιβάλλοντα φωτισμό: i. Εναλλάσσει χρώματα.

Κουμπί M: α. Με σύντομο πάτημα εναλλάσσετε: Κύριο φως Φως ημέρας / Φως φεγγαριού /
Χρώμα / Λειτουργία ροής

β. Με παρατεταμένο πάτημα εναλλάσσετε: Περιβάλλον φως - σταθερό χρώμα και εφέ
ομαλής μετάβασης χρωμάτων

Φωτεινότητα +: α. Με σύντομο πάτημα του κύριου φωτός αυξάνετε τη φωτεινότητα, β. Με
παρατεταμένο πάτημα αυξάνετε τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος φωτός +

Φωτεινότητα -: α. Σύντομο πάτημα του κύριου φωτός και φωτεινότητας - β. Παρατεταμένο

πάτημα της φωτεινότητας του περιβάλλοντος φωτός

15

PL

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Επαναφέρετε πατώντας πέντε φορές τον διακόπτη (ενεργοποιήστε για 2 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε για 2 δευτερόλεπτα), το φως θα αρχίσει να αναπνέει και θα επανεκκινήσει αυτόματα. Αυτό θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το ουδέτερο φως 4000K/100% φωτεινότητα με πενταπλή αναπνοή σημαίνει επιτυχή επαναφορά και επιτρέπει

νέα σύζευξη. Εάν το φωτιστικό χρησιμοποιείται σε νέο δίκτυο, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να επανασυνδεθείτε στο δίκτυο.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: YLXDD-0267

Συντελεστής ισχύος: $\approx 0,9$

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +45 °C

Υγρασία λειτουργίας: 0 %-75 % RH

Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K

Ονομαστική τάση: 200-240 V $\square$

Ονομαστική ισχύς: Ικανότητα λάμπας: 30 W

Συμβατό με: Android 4.4 ή iOS 10.1 και νεότερες εκδόσεις

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, BLE4.1 ή ανώτερη

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <D>.

Αντικαθιστώμενη πηγή φωτός (μόνο LED) μόνο από ειδικό. Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση του φωτιστικού οροφής. Η χρήση λανθασμένης τάσης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φωτιστικό οροφής και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Μην αντικαθιστάτε την πηγή φωτός του φωτιστικού οροφής μόνοι σας. Η πηγή φωτός θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης ή πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Το φωτιστικό οροφής κατά τη λειτουργία παράγει θερμότητα. Βεβαιωθείτε ότι αερίζεται καλά για την απομάκρυνση της θερμότητας.

Αυτό το φωτιστικό οροφής μπορεί να ελεγχθεί μέσω εφαρμογής ή τηλεχειριστηρίου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, πωλείται ξεχωριστά). Η απενεργοποίηση του φωτιστικού οροφής μέσω του τηλεχειριστηρίου ή της εφαρμογής δεν το αποσυνδέει από την τροφοδοσία; μην αγγίζετε, μην αντικαθιστάτε ή μην αποσυναρμολογείτε αυτό το φωτιστικό.

Διαφορετικά,

μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, τραυματισμός ή και θάνατος. 16

PL

Η εγκατάσταση του φωτιστικού απαιτεί πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο και η καλωδίωση πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEEE ή τους εθνικούς ηλεκτρολογικούς κανονισμούς. Το φωτιστικό οροφής πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό σημείο για να αποφευχθεί η πτώση του. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, θα πρέπει να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 19 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη. Μόνο για εσωτερική χρήση. Η πηγή φωτός σε αυτό το φωτιστικό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό εξυπηρέτησης ή άτομο με κατάλληλη πιστοποίηση.

⚠ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε να χειρίζεστε προσεκτικά και να κρατάτε μακριά από ανοιχτή φωτιά. Δήλωση συμμόρφωσης EE

Η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής YLXDD-0267 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/52/EU.

Διαχείριση και ανακύκλωση WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE) σύμφωνα με την οδηγία 2012/18/EU, τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ορίζονται από το κράτος ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή διαχείριση και ανακύκλωση θα βοηθήσουν στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τις συνθήκες των σημείων συλλογής. 17

PL

Σύνδεση με την εφαρμογή Mi Home

Κατεβάστε την εφαρμογή

Αναζητήστε το 'Mi Home' στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον QR κωδικό για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Προσθήκη συσκευής

· Μεταβείτε στην κύρια σελίδα της εφαρμογής Mi Home, κάντε κλικ στο '+' στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε συσκευή. · Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. · Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, θα τη βρείτε στη λίστα συσκευών. Σχετικά με τη 'συνεργασία με το Xiaomi Home'

Η 'συνεργασία με το Xiaomi Home' σημαίνει ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται και να συνεργάζεται με την εφαρμογή Xiaomi Home. Παρακαλώ σημειώστε ότι η πιστοποίηση αφορά μόνο την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή. Η Xiaomi και η Mijia δεν φέρουν ευθύνη για την παραγωγή, τα πρότυπα ασφαλείας ή την εποπτεία της ποιότητας του προϊόντος. Σημείωση: η πραγματική λειτουργία μπορεί να διαφέρει λόγω ενημερώσεων της εφαρμογής. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη τοίχου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φωτιστικό οροφής πέντε φορές στη σειρά (σβήστε το φωτιστικό οροφής και περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το και περιμένετε ξανά δύο δευτερόλεπτα, που μετράει ως ένας κύκλος). Το φωτιστικό οροφής θα αρχίσει να αναβοσβήνει και μετά από πέντε δευτερόλεπτα θα επανεκκινηθεί, επαναφέροντας τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προειδοποίηση: Κατά τη χρήση του φωτιστικού οροφής σε νέο δίκτυο, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να το επανασυνδέσετε στο δίκτυο. 18

PL

Προδιαγραφές

Μοντέλο: YLXDD-0267

Συντελεστής ισχύος: 0.9

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +45°C

Υγρασία λειτουργίας: 0 %–75 % RH

Θερμοκρασία χρώματος: 2700–6500 K

Ονομαστική τάση: 220-240V□

Ονομαστική ισχύς: Ικανότητα λάμπας: 30 W

Σαρώστε τον QR κωδικό για περισσότερες οδηγίες

Συμβατό με: Android 4.4 ή iOS 10.1 και νεότερες εκδόσεις

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, BLE4.1 ή ανώτερη

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60 Hz

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης <D>.

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός (μόνο LED) μόνο από ειδικό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρακαλούμε να χειρίζεστε με προσοχή και να κρατάτε μακριά από ανοιχτή φωτιά. Δήλωση συμμόρφωσης EE

Η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής YLXDD-0267 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/52/EU. Διαχείριση και ανακύκλωση WEEE
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE) σύμφωνα με την οδηγία 2012/18/EU,

τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα απόβλητα. Είναι απαραίτητο να καθοριστούν τα σημεία συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ορίζονται από το κράτος ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή διαχείριση και ανακύκλωση θα βοηθήσουν στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τις συνθήκες των σημείων συλλογής. 19

Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology Κατασκευαστής: Qingdao Yeelink Information Technology

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Διεύθυνση: 10F-B4, κτίριο B, Qingdao International In- Διεύθυνση: 10F-B4, κτίριο B, Qingdao International

novation Park, αριθ. 1 Keyuan Weiyi Road, περιοχή Laoshan Innovation Park, αριθ. 1 Keyuan Weiyi Road, περιοχή La-

, πόλη Qingdao, επαρχία Shandong, Κίνα oshan, πόλη Qingdao, επαρχία Shandong, Κίνα
Ιστοσελίδα: en.yeelight.com

Ιστοσελίδα: en.yeelight.com . . Υποστήριξη πελατών: support@yeelight.com Υποστήριξη πελατών: support@yeelight.com

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί

από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) από τον ίδιο τον χρήστη ή εξειδικευμένο

κέντρο εξυπηρέτησης με κόστος του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη κυκλική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος

από ένα φυσικά νέο προϊόν. Εάν διαπιστωθεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και δεν ανταποκριθείτε σε διαπιστωμένη διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για

ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποίηση για χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, κρούσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη ζημιά της.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής δηλώσει ότι είναι αδιάβροχη.
- Κατά την εγκατάσταση των LED ταινιών, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εγκατάστασης είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη, ώστε να αποφευχθεί η πτώση και η ζημιά τους.
- Μην χρησιμοποιείτε φωτιστικά με κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως σπασμένες λάμπες, κομμένες LED ταινίες ή κατεστραμμένες βάσεις στήριξης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά εγκατεστημένες, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία πτώση και η ζημιά. Κίνδυνος για παιδιά:
- Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλη για παιδιά.
- Έξυπνα φώτα, λάμπες και άλλα εξαρτήματα φωτισμού μπορεί να περιέχουν μικρά μέρη που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.
- Διατηρήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία κατάποση μικρών μερών ή η ζημιά του προϊόντος λόγω ακατάλληλης χρήσης. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:
- Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση της συσκευής μόνο με αποσυνδεδεμένη τροφοδοσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμογείς και συνδέσεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή προτείνονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένα καλώδια, πρίζες ή συνδέσεις, ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην την εγκαθιστάτε σε μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους.
- Μην χειρίζεστε τις συνδέσεις ή τα καλώδια με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων:
- Αποφύγετε να αγγίζετε τις λάμπες και τα φωτιστικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή τους, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λάμπες και οι λαμπτήρες είναι εγκατεστημένοι σε χώρους με επαρκή αερισμό, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή τους.

- Μην καλύπτετε τις λάμπες ή τους λαμπτήρες με υλικά που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη ροή του αέρα ή να προκαλέσουν ανάφλεξη. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

- Έξυπνα φωτιστικά συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε τα με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε την κρυπτογραφημένη σύνδεση.
 - Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής και των εφαρμογών ελέγχου, ώστε να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαχείριση πρόσβασης:
 - Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές ελέγχου φωτισμού μόνο σε αξιόπιστους χρήστες.
 - Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και αφαιρέστε αυτές που δεν χρειάζονται πια ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.
 - Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στις συσκευές. Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
- Εγκατάσταση και διαμόρφωση:
- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά διαστασιολογημένα για τον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης.
 - Πάντα να βεβαιώνετε ότι οι συσκευές είναι σταθερά εγκατεστημένες και συνδεδεμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 - Σε περίπτωση εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει την κατάλληλη προστασία IP και είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες. Συντήρηση και καθαρισμός:
 - Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φωτιστικών συσκευών, ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και δεν είναι κατεστραμμένα.
 - Καθαρίζετε τη συσκευή με μαλακή στεγνή πετσέτα. Μην χρησιμοποιείτε νερό και χημικά προϊόντα που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνειά τους. Ασφάλεια χρήσης: Εάν χρειαστεί, πρέπει να γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση:
 - Μην αφήνετε τον φωτισμό αναμμένο χωρίς επιτήρηση, ειδικά σε συσκευές που μπορεί να θερμανθούν.
 - Εάν παρατηρήσετε σπινθήρες, μυρωδιά καμένου ή άλλα σημάδια βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Άλλα μέτρα ασφαλείας

Συντήρηση και επισκευές:

- Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
 - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, ώστε να μην προκαλέσετε περαιτέρω ζημιά ή απώλεια εγγύησης. Ασφαλής απόρριψη:
 - Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες φωτιστικές συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα - παραδώστε την σε τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
- Η Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Έξυπνο φωτιστικό οροφής με φωτισμό άκρης Yeelight Mars C400 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
<https://files.innpro.pl/yeelight>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που είναι επισημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη διάθεσή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και προσδιορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Κίνα

support@yeelight.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl

Εγγύηση

Σε περίπτωση αλλαγών και/ή τροποποιήσεων του προϊόντος, η εγγύηση παύει να ισχύει. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης αυτού του προϊόντος, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν. Διάθεση

• Η διάθεση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη συλλογή. • Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν με τα οικιακά απόβλητα. • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση αποβλήτων. Τεκμηρίωση

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και παρέχεται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροί επίσης όλες τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς στη χώρα πώλησης.

Επίσημη τεκμηρίωση μπορεί να ζητηθεί κατόπιν αιτήματος. Η επίσημη τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης (αλλά δεν περιορίζεται σε) Δήλωση συμμόρφωσης, Δελτία ασφαλείας υλικών και αναφορά δοκιμών προϊόντος. Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Όλα τα λογότυπα και οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα σήματα των αντίστοιχων κατόχων και προστατεύονται από το νόμο.