

Inteligentna lampa sufitowa RGB Yeelight Yeelight Jupiter D C400

YEELIGHT · EAN 6924922261322

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Yeelight RGB έξυπνο φωτιστικό οροφής Jupiter D

Οδηγός χρήστη

Εισαγωγή στο προϊόν

Μπροστινή όψη της λάμπας Πίσω όψη της λάμπας

Άνοιγμα εγκατάστασης για

αυτοκόλλητο

ο Άνοιγμα για καλώδια

βίδα

Εγκαταστήστε τη βάση

ΑΝΑΨΕ

ΣΒΗΣΕ

Αντάπτορας-

Σα- Τηλεχειριστήριο

εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η κύρια τροφοδοσία είναι σβηστή:

2. Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία και γυρίζοντας το κάλυμμα της λάμπας αριστερά,

βρείτε τη βάση εγκατάστασης:

ANAMMENO

ANAMMENO

ANAMMENO ANAMMENO

ANAMMENO

ANAMMENO

ΣΒΗΣΜΕΝΟ

ΣΒΗΣΜΕΝΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ ΣΕ

3. Τοποθετήστε τη βάση στο προετοιμασμένο σημείο στην οροφή και με ένα μολύβι

σημειώστε τα σημεία για διάτρηση, αφαιρέστε τη βάση και με ένα τρυπάνι τρυπήστε τρύπες διαμέτρου 6 mm στα σημειωμένα σημεία:

4. Τοποθετήστε τα πλαστικά βύσματα στις τρυπημένες τρύπες διαμέτρου 6 mm, στη συνέχεια τοποθετήστε τη βάση εγκατάστασης στα σημεία εγκατάστασης και ασφαλίστε τη λάμπα στην οροφή με αυτοκόλλητες βίδες:

5. Τραβήξτε τα καλώδια από την οροφή και σταδιακά συνδέστε τον φάση (καφέ), τον προστατευτικό αγωγό (κίτρινο-πράσινο) και τον ουδέτερο αγωγό (μπλε) στο κουτί φωτιστικού στα σημεία που είναι σημειωμένα με τα γράμματα Li N, βιδώστε τα δεξιόστροφα και εισάγετε τα πλεονάζοντα καλώδια πίσω στην οροφή:

6. Ελέγξτε αν το κάλυμμα του φωτιστικού δεν είναι κατεστραμμένο ή παραμορφωμένο, αν όλα είναι εντάξει, ευθυγραμμίστε το κάλυμμα με την κλειδαριά στη βάση και βιδώστε το δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί σφιχτά. Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη, ώστε να μην βλάψετε το κάλυμμα του φωτιστικού:

7. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ελέγξτε ξανά την ασφάλιση της βάσης και του καλύμματος του φωτιστικού και καθαρίστε την επιφάνεια του φωτιστικού:

8. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της λάμπας, βεβαιωθείτε ότι μετά την αποχώρηση των ατόμων από το χώρο, θα ξαναενεργοποιήσετε την τροφοδοσία:

9. Μετά την ενεργοποίηση της λάμπας, ρυθμίστε την σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής:

ANAMMENO ANAMMENO

ANAMMENO

ANAMMENO

ANAMMENO

ΣΒΗΣΜΕΝΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ ΣΒΗΣΜΕΝΟ

Πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους

Έξυπνος Έξυπνος Έξυπνος

Φωτισμός Φωτισμός Φωτισμός

Όνομα προϊόντος

Φωτιστικό οροφής Jupiter

Φωτιστικό οροφής Jupiter

D C400

Φωτιστικό οροφής Jupiter

40W

Ονομαστική ισχύς

Ονομαστική

τάση

2500 lm

Ροή φωτός

Θερμοκρασία χρώματος

Διάσταση

Ασύρματη σύνδεση: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Υποστηριζόμενες πλατφόρμες: Android 8.40 και iOS 12.0 ή νεότερη έκδοση

Ικανότητα εκπομπής (dBm): 20 dBm

Συνδεθείτε στην εφαρμογή Mi Home

Κατεβάστε την εφαρμογή

Αναζητήστε το "Mi Home" στο κατάστημα εφαρμογών ή σαρώστε τον QR κωδικό, για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Προσθέστε συσκευή

- Μεταβείτε στην κύρια σελίδα της εφαρμογής Mi Home, κάντε κλικ στο εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία και προσθέστε τη συσκευή σας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή.
- Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, θα τη βρείτε στη λίστα συσκευών.

Σχετικά με τη λειτουργία "Συνδεδεμένο στο Mi Home"

Σχετικά με τη λειτουργία "Συνδεδεμένο στο Mi Home":

"Συνδεδεμένο στο Mi Home" σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής Mi Home ή Xiao AI. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι το "Συνδεδεμένο στο Mi Home" αναφέρεται αποκλειστικά στην επιβεβαίωση σε επίπεδο λογισμικού. Οι εταιρείες Xiaomi και Mi Home δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την παραγωγή, τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, τον έλεγχο ποιότητας ή άλλες πτυχές που αφορούν αυτό το προϊόν και τον κατασκευαστή του.

Xiaomi HyperOS

Connect

λειτουργεί με

Σαρώστε τον κωδικό για

να κατεβάσετε την εφαρμογή Mi Home

Προειδοποίηση: Λόγω των ενημερώσεων της εφαρμογής, τα λειτουργικά

βήματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται εδώ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται

στην εφαρμογή. Αυτό το προϊόν μπορεί επίσης να ελεγχθεί μέσω των εφαρμογών Google Home ή Amazon Alexa. Κατεβάστε και εγκαταστήστε μία από αυτές τις εφαρμογές από το κατάστημα εφαρμογών και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη συσκευή. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, μπορείτε να ελέγξετε τον φωτισμό μέσω της εφαρμογής.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του φωτιστικού οροφής, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το πέντε φορές διαδοχικά

χρησιμοποιώντας τον διακόπτη τοίχου (σβήστε το φως,

περιμένετε δύο δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε το φως, περιμένετε δύο δευτερόλεπτα –

αυτό μετράει ως μία ενεργοποίηση). Μετά την πέμπτη ενεργοποίηση, το φως θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Μετά από πέντε δευτερόλεπτα, θα γίνει αυτόματη επανεκκίνηση και οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του φωτός θα επαναφερθούν.

Προειδοποίηση: Κατά τη χρήση του φωτιστικού οροφής σε νέο δίκτυο

περιβάλλον, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να ξανασυνδεθείτε

στο δίκτυο.

Πώς να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο και το φωτιστικό οροφής βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο.

Ενεργοποιήστε το φως και εντός 60 δευτερολέπτων ακολουθήστε τα εξής: ταυτόχρονα πατήστε τα κουμπιά "OFF" και "M" στο τηλεχειριστήριο και αμέσως τα απελευθερώστε.

Ο δείκτης στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει, πράγμα που σημαίνει ότι η διαδικασία

ζευγαρώματος είναι σε εξέλιξη. Αν ο δείκτης αναβοσβήνει κυκλικά, το ζευγάρισμα ήταν επιτυχές.

ΑΝΑΨΤΕ το φως Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρώματος

ΣΒΗΣΤΕ το φως M

Εναλλαγή λειτουργιών

+ Αυξήστε τη φωτεινότητα

Μειώστε τη φωτεινότητα

Μέτρα

1. Η φωτιστική συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματία ή καταρτισμένο ηλεκτρολόγο. 2. Διατηρήστε τα αξεσουάρ και τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά,

δεν είναι παιχνίδια. 3. Κατά την εγκατάσταση, αποσυνδέστε όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας. 4. Αυτή η φωτιστική συσκευή περιέχει πηγή φωτός με ενεργειακή κλάση D. 5. Η πηγή φωτός πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό. 6. Η ξεχωριστή συσκευή ελέγχου τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικό. Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί

από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες

στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένο

κέντρο εξυπηρέτησης με κόστος του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με την απαραίτητη κυκλική συντήρηση ή τις υπηρεσίες, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος

από ένα φυσικά νέο προϊόν. Εάν διαπιστωθεί ή βρεθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως συντήρηση (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Εάν δεν πραγματοποιηθεί σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και δεν

αντιμετωπιστεί η διαπιστωμένη διαφορετική κατάσταση, μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για

ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποίηση για χρήση

Κίνδυνος ζημίας στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, κρούσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη ζημιά της.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής δηλώσει ότι είναι αδιάβροχη.
- Κατά την εγκατάσταση ταινιών LED, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εγκατάστασης είναι

καθαρή, στεγνή

και χωρίς σκόνη, ώστε να μην πέσουν και προκληθεί ζημία. • Μην χρησιμοποιείτε φωτιστικά με κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως σπασμένες λάμπες,

κομμένες ταινίες LED ή κατεστραμμένες βάσεις στήριξης. • Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά εγκατεστημένες, ώστε να μην υπάρξει

τυχαία πτώση και ζημία. Κίνδυνος για τα παιδιά:

• Η συσκευή δεν προορίζεται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλη για παιδιά. • Έξυπνα φώτα, λάμπες και άλλα εξαρτήματα φωτισμού μπορεί να περιέχουν μικρά

κομμάτια που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. • Διατηρήστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά, ώστε να αποφευχθεί

ο τυχαίος κατάποση μικρών κομματιών ή ζημία στο προϊόν λόγω

λανθασμένης χρήσης. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

• Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση της συσκευής μόνο με αποσυνδεδεμένη τροφοδοσία. • Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμογείς και συνδέσεις

που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή προτείνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένα καλώδια, βύσματα ή συνδέσεις,

• για να αποφευχθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. • Εάν η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην την εγκαθιστάτε σε μέρη εκτεθειμένα

σε υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους. • Μην χειρίζεστε τους συνδέσμους ή τα καλώδια με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαύματος:

• Αποφύγετε να αγγίζετε τις λάμπες και τα φωτιστικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή άμεσα μετά την απενεργοποίησή τους, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστά. • Βεβαιωθείτε ότι

οι λάμπες και οι φωτιστικές είναι εγκατεστημένες σε χώρους με

αρκετό αερισμό, ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή τους. • Μην καλύπτετε τις λάμπες ή τις λάμπες με υλικά που θα μπορούσαν να περιορίσουν

τη ροή του αέρα ή να προκαλέσουν ανάφλεξη. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

• Οι έξυπνες φωτιστικές συσκευές συχνά χρησιμοποιούν Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε τις με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε κρυπτογραφημένη

σύνδεση. • Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό της συσκευής και των εφαρμογών ελέγχου, ώστε να διασφαλίσετε

την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση πρόσβασης:

• Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές ελέγχου φωτισμού μόνο σε αξιόπιστους

χρήστες. • Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και

αφαιρέστε αυτές,

που δεν χρειάζονται πλέον ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο. • Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης στις συσκευές. Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

• Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά διαστασιολογημένα για τον επιλεγμένο χώρο εγκατάστασης. • Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι συσκευές είναι σταθερά εγκατεστημένες και συνδεδεμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Σε περίπτωση εγκατάστασης εξωτερικού φωτισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τη σωστή κάλυψη IP και είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες. Συντήρηση και καθαρισμός:

• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των φωτιστικών συσκευών, ώστε να διασφαλίσετε ότι λειτουργούν σωστά και δεν είναι κατεστραμμένα. • Καθαρίζετε τη συσκευή με μαλακή στεγνή πετσέτα. Μην χρησιμοποιείτε νερό και χημικά προϊόντα που θα μπορούσαν να βλάψουν την επιφάνειά τους. Ασφάλεια χρήσης: Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει να γίνει έλεγχος για το αν η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση:

• Μην αφήνετε το φωτισμό αναμμένο χωρίς επιτήρηση, ειδικά σε συσκευές που μπορεί να θερμαίνονται.

• Εάν παρατηρήσετε σπινθήρες, μυρωδιά καμένου ή άλλα σημάδια βλάβης, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το δίκτυο και επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης. Άλλα μέτρα ασφαλείας

Συντήρηση και επισκευές:

• Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. • Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, ώστε να μην

προκληθεί περαιτέρω ζημιά ή απώλεια εγγύησης. Ασφαλής απόρριψη:

• Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη συσκευή φωτισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για

ηλεκτρονικά απόβλητα. • Μην πετάτε τη συσκευή στα κοινά απορρίμματα - παραδώστε την σε τοπικό

σημείο συλλογής ηλεκτρονικών. Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα:

<https://innpro.pl/>) ή με

άλλον ειδικό. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Inteligentna lampa sufitowa RGB Yeelight Yeelight Jupiter D C600 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ

είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/yeelight>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Keyuanwei One Road Building B 266100 Qingdao, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2480Mhz - 2483.5Mhz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προστασία του περιβάλλοντος

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που επισημαίνονται σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα κοινά απορρίμματα. Υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την κατάλληλη απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σε

συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος για την απόρριψη

αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να λάβετε από τον δήμο,

το εργοστάσιο επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών νέας προσέγγισης

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος και προσδιορίζουν τους κινδύνους

που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Qingdao Yeemi Innovation Information Technology Co., Ltd. Keyuanwei One Road Building B

266100 Qingdao, Κίνα

support@yeelight.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o. Rudzka 65C

44-200 Rybnik, Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl

Εγγύηση

Με οποιεσδήποτε αλλαγές και/ή τροποποιήσεις του προϊόντος, η εγγύηση παύει να ισχύει. Σε περίπτωση εσφαλμένης

χρήσης αυτού του προϊόντος, ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές.

Απόρριψη

• Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής. • Μην πετάτε αυτό το προϊόν με τα κοινά απορρίμματα. • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση αποβλήτων. Τεκμηρίωση

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και παρέχεται σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροί επίσης όλες τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς στη χώρα πώλησης.

Επίσημη

τεκμηρίωση μπορεί να ζητηθεί κατόπιν αιτήματος. Η επίσημη τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης

(αλλά δεν περιορίζεται σε) Δήλωση συμμόρφωσης, Δελτία ασφαλείας υλικών και έκθεση δοκιμών προϊόντος. Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι λογότυποι και οι εμπορικές ονομασίες είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων και προστατεύονται από το νόμο.