

Avatto CS20-EU-W Έξυπνος διακόπτης ρολού με οθόνη αφής WiFi

AVATTO · EAN 6976037362708

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Удѣ9.. Προδιαγραφή Σύνδεση για Έξυπνο Διακόπτη Λειτουργία Εγκατάστασης
Παρακαλώ συνδέστε τον διακόπτη σύμφωνα με το διάγραμμα. Έξυπνος Διακόπτης
Κουρτίνας Εργασιακή Τάση AC100-240V(50/60Hz) L

N

Εγχειρίδιο Χρήστη Μέγιστο Φορτίο 800W/Γκρουπ (Αντίσταση φορτίου) Κινητήρας
Μέγιστο Ρεύμα 10A

Ασύρματη Συχνότητα WiFi 2.4GHZ

N L1 L2 L

M

Έξυπνος Διακόπτης Κουρτίνας Κινητήρας

Πρότυπο WiFi 802.11 b/g/n Είσοδος: AC100-240V AC 50-60Hz

Συχνότητα: WiFi 2.4GHz

Κατασκευασμένο στην Κίνα

Κατανάλωση Αναμονής 0.1mA

L1 L2

Πλαστικό Υλικό PC ανθεκτικό στη φωτιά N L

N L1 L2 L 1. Ανοίξτε την επιφάνεια του πάνελ. 2. Συνδέστε το καλώδιο. 3. Σφίξτε τις βίδες 4.

Εγκαταστήστε το επιφανειακό πάνελ. M του διακόπτη Έξυπνης Κουρτίνας Κινητήρας

Είσοδος: AC100-240V AC 50-60Hz

Συχνότητα: WiFi 2.4GHz

Λίστα Συσκευασίας Κατασκευασμένο στην Κίνα

● Έξυπνος Διακόπτης Κουρτίνας *1 ● Εγχειρίδιο Χρήστη *1

● Βίδες *2

Προετοιμασία Για Χρήση Βήμα 3. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο
WiFi (πρέπει να είναι 2.4G), Βήμα 4. Προσθέστε τη συσκευή όπως φαίνεται στην εικόνα.

Βήμα 1. Αναζητήστε το "Smart Life" ή "AVATTO" στο App store Στη συνέχεια, ανοίξτε το
bluetooth. ή σαρώστε τον QR κωδικό στο εγχειρίδιο για να κατεβάσετε και να

εγκαταστήσετε την

Εφαρμογή. Πατήστε το κουμπί "Εγγραφή" για να εγγραφείτε σε έναν λογαριασμό αν είναι η πρώτη σας φορά χρήσης; αν έχετε ήδη λογαριασμό, πατήστε το κουμπί "Σύνδεση".

Διακόπτης Κουρτίνας

WLAN Bluetooth AVATTO_2.4G

Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις ●●●●●●●●

WLAN Bluetooth

AVATTO_2.4G

Βήμα 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ζευγαρώματος δικτύου της συσκευής για 5 δευτερόλεπτα, κάνοντάς το φως υποβάθρου να αναβοσβήνει. Κουμπί ζευγαρώματος δικτύου Διακόπτη Έξυπνης Κουρτίνας. 5

3 4 Σημείωση: Εάν η διαμόρφωση δικτύου αποτύχει, κάντε τα βήματα 2 και 1 2 συνδεθείτε ξανά.