

Στήριγμα APOCHUAN S2 (Μαύρο)

APOCHUAN · EAN 6972467710218

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Κατάλογος προϊόντων

Πριν από τη χρήση, παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά αν η συσκευασία περιέχει όλα τα παρακάτω στοιχεία. Σε περίπτωση ελλείψεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας ή τον προμηθευτή σας.

Smartphone gimbal x 1

Τρίποδο x 1

USB Type-C καλώδιο φόρτισης x 1

Εγχειρίδιο χρήστη x 1

APP και Μαθήματα

1. Λήψη APP

Παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω ή αναζητήστε “APOCHUAN” στο κατάστημα APP σας για να κατεβάσετε την επίσημη APP μας. Υποστηρίζει IOS / Android

2. Δείτε βίντεο μαθήματα

Instagram YouTube Facebook

Πληροφορίες προϊόντος

Μαγνητική έλξη

Άξονας κλίσης

Άξονας ρολής

Άξονας πανιού

Ενσωματωμένο

ραβδί επέκτασης

Πίνακας LED

Joystick

Διακόπτης ζουμ

Κουμπί φωτογραφίας /

Κουμπί βίντεο

Πληροφορίες προϊόντος

Ενσωματωμένο φως πλήρωσης

Κλιπ smartphone

Κουμπί σκανδάλης

Θύρα φόρτισης

Διασύνδεση ψυχρού παπουτσιού

Ρολό εστίασης

Τρύπα για χέρι

Κουμπί AB

Διασύνδεση βιδών 1/4"

Πληροφορίες Πίνακα Λειτουργίας

1 Πίνακας LED

Διάρκεια μπαταρίας

PF Λειτουργία παρακολούθησης πανιού

F Λειτουργία πλήρους παρακολούθησης

L Λειτουργία πλήρους κλειδώματος

1

POV Λειτουργία POV

2

GO Λειτουργία GO

3

DM Λειτουργία Inception

Bluetooth

2 Joystick

Πάνω / Κάτω / Αριστερά / Δεξιά: Ρύθμιση κατεύθυνσης κινητού

Μοναδικό κλικ: Εναλλαγή PF/F/L/POV

Διπλό κλικ: Επαναφορά του smartphone

3 Κουμπί τροφοδοσίας

Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Μοναδικό κλικ: Εναλλαγή φως πλήρωσης μεταξύ χαμηλής / μεσαίας / υψηλής έντασης / απενεργοποίησης σε κύκλο

Πληροφορίες Πίνακα Λειτουργίας

4 Ρολό εστίασης

Ρύθμιση σημείου εστίασης / εικονική και πραγματική (σε συνδυασμό με την APP)

5 Διακόπτης ζουμ

Ρύθμιση παραμέτρων χρόνου της διαδρομής AB

Ρύθμιση εστιακής απόστασης / μήκους (σε συνδυασμό με την APP)

6 Κουμπί φωτογραφίας / βίντεο

Μοναδικό κλικ: λήψη φωτογραφίας / βίντεο

Διπλό κλικ: εναλλαγή μπροστινής / πίσω κάμερας (σε συνδυασμό με την APP)

4

5

6

Πληροφορίες Πίνακα Λειτουργίας

7 Κουμπί AB

Μοναδικό κλικ: ορισμός τοποθεσίας A (σημείο εκκίνησης)

Διπλό κλικ: ορισμός τοποθεσίας B (σημείο τερματισμού)

Τριπλό κλικ: εκκίνηση κίνησης A $\rightarrow$ B, ενεργοποίηση φωτογραφίας/βίντεο ταυτόχρονα

Πενταπλό κλικ: διακοπή κίνησης A $\rightarrow$ B

Παρατεταμένο πάτημα: είσοδος / έξοδος από τη λειτουργία AB

8 Διακόπτης σκανδάλης

Μοναδικό κλικ: εναλλαγή πορτραίτου / τοπίου (κρατήστε το gimbal οριζόντια)

Διπλό κλικ: Είσοδος / Έξοδος, DM Αυτόματη Λειτουργία Dreamscape

Τριπλό κλικ: Είσοδος / Έξοδος, Λειτουργία χρονοδιακόπτη

παρατεταμένο πάτημα: Λειτουργία GO

7

8

Επέκταση Εξοπλισμού

Διασύνδεση ψυχρού παπουτσιού

Το σώμα Smart S2 είναι εξοπλισμένο με έναν καθολικό σύνδεσμο ψυχρού παπουτσιού, υποστηρίζει 360° ελεύθερη περιστροφή και είναι εύκολα συμβατό με μικρόφωνα τρίτων ή φως πλήρωσης και άλλον εξοπλισμό λήψης και ήχου. * Πριν από την εγκατάσταση αξεσουάρ, παρακαλώ ελέγξτε με τον κατασκευαστή του αξεσουάρ για τη συμβατότητα της διεπαφής της συσκευής και του μήκους του καλωδίου, κ.λπ., ώστε να πληρούν τις πραγματικές απαιτήσεις χρήσης σας. Φόρτιση Gimbal

Φόρτιση Μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για να συνδέσετε τον προσαρμογέα ρεύματος και τη θύρα φόρτισης του σταθεροποιητή. Όταν ο πίνακας LED είναι αναμμένος, ο σταθεροποιητής είναι σε κατάσταση φόρτισης. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο [], η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Πριν από την πρώτη χρήση, παρακαλώ φορτίστε πλήρως το gimbal Smart S2 για να εξασφαλίσετε τη φυσιολογική του λειτουργία.

Παράμετροι προϊόντος

Μέγεθος προϊόντος 128*123*302.5mm

Βάρος προϊόντος (Το τρίποδο δεν περιλαμβάνεται)

630g

Φορτίο ?300g

Χωρητικότητα μπαταρίας 3.6V / 5200mAh

Χρόνος αναμονής 16 ώρες (σε αναμονή)

Χρόνος φόρτισης Περίπου 3.5 ώρες

Λειτουργική τάση 7.6V

Λειτουργικό ρεύμα 280mA (λειτουργία αναμονής)

Λειτουργική θερμοκρασία -10°C-55°C

Εύρος πλάτους τηλεφώνου 55-95mm

Εύρος πάχους τηλεφώνου 9-10.5mm

Ελεγχόμενες γωνίες πανιού 360° οριζόντια περιστροφή

Ελεγχόμενες γωνίες κλίσης 324°

Ελεγχόμενες γωνίες ρολής ±25°

* Τα παραπάνω δεδομένα είναι τα δεδομένα δοκιμών στο εργαστήριο AOCHUAN και υπόκεινται σε παραλλαγές σε κάποιο βαθμό υπό διαφορετικές συνθήκες δοκιμών. Παρακαλώ ανατρέξτε στην πραγματική εμπειρία χρήσης. Όροι Εγγύησης

1. Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, το προϊόν με οποιαδήποτε λειτουργική δυσλειτουργία ή προβλήματα ποιότητας θα αντικατασταθεί δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν και η συσκευασία δεν είναι κατεστραμμένα. Θα προσφέρουμε ένα ολοκαίνουργιο μετά την επιβεβαίωση του προβλήματος του προϊόντος.

2. Το προϊόν θα απολαμβάνει 1 έτος δωρεάν εγγύηση για χρήση υπό κανονικές συνθήκες (όλες οι τυχαίες ή τεχνητές ζημιές, καθώς και ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη αποσυναρμολόγηση ή κακή χρήση ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση).

3. Παρακαλώ κρατήστε και προσφέρετε την κάρτα εγγύησης για να διεκδικήσετε την υπηρεσία εγγύησης. συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

E-mail: aochuan_gimbal@outlook.com

WEB: WWW.AOCHUAN-TECH.COM

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 4ος Όροφος και Μισός από τον 3ο Όροφο, No.9 Οδός Χουαγιουάν, Πόλη Ξιαολάν, Πόλη Τζονγκσάν, Επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα

Κάρτα Εγγύησης

Πληροφορίες Πελάτη

Όνομα Πελάτη:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Διεύθυνση:

Πληροφορίες Πώλησης

Ημερομηνία Πώλησης:

Αριθμός Σειράς Προϊόντος:

Όνομα Διανομέα:

Αριθμός Επικοινωνίας Διανομέα:

Πρώτη Καταγραφή Συντήρησης

Ημερομηνία Υπηρεσίας:

Υπογραφή Τεχνικού:

Αιτία Προβλήματος:

Αποτέλεσμα Υπηρεσίας: ☐ Λύθηκε ☐ Μη Λυμένο ☐ Επιστροφή/Αντικατάσταση

Υποστήριξη Πελατών

Zhongshan Yang Guo Electronic Technology Co., Ltd. Διεύθυνση: No.9 Οδός Χουαγιουάν,

Πόλη Ξιαολάν, Πόλη Τζονγκσάν, Επαρχία Γκουανγκντόνγκ, Κίνα. Email:

aochuan_gimbal@outlook.com

Ιστοσελίδα: www.aochuan-tech.com