

Smart Light Switch WiFi Avatto TS02-EU-B1 1 Way TUYA (black)

AVATTO · EAN 6976037362654

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή "Smart Life" 3. Διάγραμμα καλωδίωσης

1.1 Παρακαλώ σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "Smart Life" στο App Store ή Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Smart Light Switch

Εγχειρίδιο Χρήστη

Πώς να ανοίξετε τον διακόπτη τοίχου ΕΕ

1.2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Smart Life", θα χρειαστεί να εγγραφείτε με τον αριθμό τηλεφώνου ή το E-mail σας την πρώτη φορά.

2. Βήματα Εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εγκαταστήσετε τον διακόπτη,

βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει εντελώς την παροχή ρεύματος.

Πώς να ανοίξετε τον διακόπτη τοίχου ΗΠΑ

Έκδοση με απαιτούμενο ουδέτερο για WiFi & Zigbee

4. Προσθήκη διακόπτη WiFi στην εφαρμογή 4.2 Προσθήκη μέσω λειτουργίας AP 4.2.7

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στη συνέχεια πατήστε "ολοκλήρωση". Έλεγχος διακόπτη τοίχου μέσω Google Home/Alexa

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσθέσετε τον διακόπτη στην εφαρμογή: Λειτουργία Εύκολη

4.2.1 Εάν αποτύχατε στη ρύθμιση, παρακαλώ δοκιμάστε τη λειτουργία AP hotspot, στη συνέχεια επιστρέψτε στη σελίδα προσθήκης.

(Συνιστάται) και Λειτουργία AP. Παρακαλώ συνδέστε το τηλέφωνό σας στο 4.2.2 Παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να 5. Προσθήκη διακόπτη Zigbee στην εφαρμογή * Φωνητικός έλεγχος μέσω Alexa

το WiFi του δρομολογητή και ενεργοποιήστε τον διακόπτη σας. αναβοσβήνει αργά το πράσινο δείκτη. alexa, άνοιξε το DEVICENAME

4.1 Προσθήκη μέσω Εύκολης Λειτουργίας 4.2.3 Ανοίξτε την εφαρμογή "Smart Life", στη

σελίδα αρχικής οθόνης, πατήστε το Για τον διακόπτη Zigbee, απαιτείται μια πύλη zigbee. Η

πύλη zigbee alexa, κλείσε το DEVICENAME

4.1.1 Παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε χειροκίνητα. Θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί επιτυχώς πριν από την ζεύξη

το πράσινο δείκτη να αναβοσβήνει γρήγορα. 4.2.4 Στη συνέχεια πατήστε Ηλεκτρικά και επιλέξτε Διακόπτη (WiFi). Πατήστε "Λειτουργία zigbee διακοπών. * Φωνητικός έλεγχος μέσω Google Home

4.2.5 Επιβεβαιώστε ότι ο δείκτης αναβοσβήνει αργά, επιλέξτε το τοπικό WiFi "AP" στην επάνω δεξιά γωνία. 5.1 Βεβαιωθείτε ότι το πράσινο LED πίσω φωτισμού αναβοσβήνει

γρήγορα. Εάν όχι, Ok Google, άνοιξε το <device name>

παρακαλώ πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι το πράσινο Ok Google, κλείσε το <device name>

δείκτη να αναβοσβήνει γρήγορα. 6.Λειτουργεί με Amazon Alexa και Google Home OK Google, είναι το <device name> ενεργό;

4.2.6 Πατήστε Συνδεθείτε και επιλέξτε το hotspot που ονομάζεται 5.2 Παρακαλώ εισέλθετε στην πύλη zigbee και στη συνέχεια πατήστε "Προσθήκη

"SmartLife-xxxx". Μόλις το τηλέφωνό σας συνδεθεί με την υποσυσκευή".

5.3 Η πύλη Zigbee θα αναζητήσει αυτόματα τον κοντινό διακόπτη zigbee.

4.1.2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Smart Life", στη σελίδα αρχικής οθόνης, πατήστε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να προσθέσετε χειροκίνητα.

4.1.3 Στη συνέχεια πατήστε Ηλεκτρικά και επιλέξτε Διακόπτη (WiFi).

4.1.4 Επιβεβαιώστε ότι ο δείκτης αναβοσβήνει γρήγορα, επιλέξτε το τοπικό WiFi και εισάγετε τον κωδικό SSID και στη συνέχεια πατήστε Επιβεβαίωση. Πατήστε το εικονίδιο "επεξεργασία" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας διακόπτη,

4.1.5 Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ρύθμιση, στη συνέχεια πατήστε "ολοκλήρωση". στη συνέχεια επιλέξτε "Alexa" ή "Google Assistant", στη συνέχεια μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες σύνδεσης.