

Μονάδα έξυπνης κουρτίνας Avatto CMS16-RF-1

WIFI+RF

AVATTO · EAN 6976037362104

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παγκόσμια διεθνής λειτουργία Όποτε & Οπουδήποτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είστε, Εφαρμογή All-in-one Mobile App Προειδοποιήσεις:

Τύπος προϊόντος WIFI Curtain Module+RF 1. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο

WIFI Curtain Module+RF Τάση

AC100-240V 50/60Hz ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. (Συμβατό με ποικιλία κωδικοποιητικών Μέγιστο φορτίο 3A Χρονοδιακόπτης Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Φωνητικός έλεγχος-λειτουργία Κοινή χρήση συσκευής

τσιπ: 1527,2206,2263,2264 κ.λπ.) Λειτουργία με το google home με το Amazon Alexa 2.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Συχνότητα 2.412GHz-2.484GHz

Οπουδήποτε 3. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρασία ή ζεστό

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C + 40°C ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πρωτόκολλο WIFI IEEE 802.11b/g/n

Εύρος λειτουργίας <100m 4. Εγκαταστήστε τη συσκευή μακριά από ισχυρές πηγές σήματος Διαστάσεις (WxDxH) 39x39x19.4 mm όπως φούρνοι μικροκυμάτων που μπορεί να προκαλέσουν

διακοπή σήματος που οδηγεί σε ανώμαλη λειτουργία της

Βαθμός προστασίας IP20 συσκευής. Εγγύηση 2 χρόνια

Πιστοποιήσεις CE ROHS 5. Η παρεμπόδιση από σκυρόδεμα ή μεταλλικά

υλικά μπορεί να μειώσει την αποτελεσματική λειτουργία

με κλιπ στήριξης της συσκευής και θα πρέπει να αποφεύγεται. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 6. ΜΗΝ

προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε

43.4mm τη συσκευή. 23.8 39 Τοπική λειτουργία εντός σπιτιού

mm mm

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμογές Ρούτερ Φωνητικός έλεγχος Διακόπτης κουρτίνας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ Οδηγίες και Διαγράμματα καλωδίωσης ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο τερματικός σταθμός του module κουρτίνας διατηρεί την πρόσβαση 1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε Ερ.1: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να ρυθμίσω το module διακόπτη;

λειτουργία χειροκίνητης παράκαμψης για τον τελικό χρήστη για να ενεργοποιήσει/ηλεκτρική εγκατάσταση. α. Παρακαλώ ελέγξτε αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη. β. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας και το dimmer module είναι το ίδιο 2.4 Ghz WIFI δίκτυο. εάν έχετε συνδέσει το κουμπί τοίχου, ελέγξτε την 2. Συνδέστε τα καλώδια σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης. λειτουργία. 3. Εισάγετε το module στην κουτί σύνδεσης. γ. Ελέγξτε αν οι συνθήκες διαδικτύου είναι καλές. Η μονή πίεση του κουμπιού "κάτω" / "πάνω", δ. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης που εισάγεται στην εφαρμογή είναι σωστός. θα προκαλέσει την κίνηση των ρολών στην επιθυμητή 4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ακολουθήστε τις οδηγίες L N e. Βεβαιωθείτε ότι η καλωδίωση είναι σωστή. κατεύθυνση προς την τελική θέση. Εάν το ηλεκτρικό ρολό διαμορφώστε το module. πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από την αναμενόμενη, επιλέξτε M L2 Q2: Τι συμβαίνει αν το WIFI σταματήσει; "αναστροφή κινητήρα" στην επιλογή "Περισσότερα". Όταν το Σημειώσεις: Φέρτε το smartphone σας κοντά στο διακόπτη L Μπορείτε να ελέγξετε το φως που είναι συνδεδεμένο με το dimmer module ηλεκτρικό ρολό κινείται προς τα πάνω, πατώντας το κουμπί "πάνω" module όταν ρυθμίζετε, και βεβαιωθείτε ότι έχετε τουλάχιστον 50% σήμα Wi-Fi. L1 η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο module θα συνδεθεί αυτόματα όταν το ηλεκτρικό ρολό κινείται προς τα κάτω, πατώντας N στο δίκτυο WIFI σας. το κουμπί "κάτω" προκαλεί να σταματήσει το ρολό S1 αμέσως. Q3: Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξω το δίκτυο WIFI ή S2 αλλάξω τον κωδικό πρόσβασης; Πρέπει να επανασυνδέσετε το Wi-Fi switch module στο νέο δίκτυο Wi-Fi σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής. Σημειώσεις: 1) Και οι δύο ρυθμίσεις στην εφαρμογή και το Curtani μπορούν να αντικαταστήσουν Q4: Πώς μπορώ να επαναφέρω τη συσκευή; η μία την άλλη, η τελευταία ρύθμιση παραμένει στη μνήμη. α. Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τη συσκευή 5 φορές μέχρι το φωτεινό δείκτη να αναβοσβήνει. 2) Ο έλεγχος μέσω της εφαρμογής συγχρονίζεται με τον χειροκίνητο β. πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε διακόπτη. τον παραδοσιακό διακόπτη 5 φορές μέχρι το φωτεινό δείκτη 3) Επιλογή τύπου διακόπτη παραδοσιακού. μέσα στο module αναβοσβήνει γρήγορα για

ζευγάρι.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κλειδί επαναφοράς

Περιοχή

Αριθμός κινητού/διεύθυνση e-mail

Απόκτηση κωδικού επαλήθευσης

IOS APP / Android APP

Σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή "AVATTO", Συνδεθείτε ή εγγραφείτε στον λογαριασμό σας με τον αριθμό Αφού ολοκληρωθεί η καλωδίωση του module διακόπτη, πατήστε

1. Υποστηρίζει πολλαπλή αντιστοίχιση πρωτοκόλλων: WIFI/Bluetooth. ή μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τη λέξη-κλειδί "AVATTO" σας ή τη διεύθυνση e-mail. Πληκτρολογήστε τον κωδικό επαλήθευσης το κουμπί επαναφοράς για περίπου 10 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε 2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth, κάντε κλικ στο "+", ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη

ή "Smart Life" στο App Store ή στο Googleplay για που εστάλη στον κινητό σας ή στο γραμματοκιβώτιό σας, στη συνέχεια ρυθμίστε τον τον παρακάτω κωδικό. Συνδεθείτε στην εφαρμογή. κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στο "Δημιουργία Οικογένειας" για να εισέλθετε στην φωτισμό μέσα στο module που αναβοσβήνει γρήγορα για αντιστοίχιση. την ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Βρέθηκαν 1 συσκευές. Προστέθηκαν 0 Όλες οι Συσκευές Περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

με επιτυχία Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή Έλεγχος εφαρμογών

Βρέθηκαν 1 συσκευές. Προστέθηκαν 1 Όνομα συσκευής

WIFI Κουρτίνα με επιτυχία Τοποθεσία Συσκευής

Module Έλεγχος δικτύου

WIFI Κουρτίνα Υποστηριζόμενος Έλεγχος Τρίτων

Module Έλεγχος Άλλα

Κοινές συσκευές

amazon Google Δημιουργία Ομάδας Φωνητικός έλεγχος

alexa Assistant Πληροφορίες συσκευής

Ανατροφοδότηση

Άλλα

Απολαύστε τη έξυπνη ζωή σας με την αυτοματοποίηση του σπιτιού για

έλεγχος φωτισμού χρησιμοποιώντας την ολοκληρωμένη εφαρμογή μας

Τέλος, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή μέσω του Συνδεθείτε με την amazon alexa ή τον

Google Assistant εφαρμογής όπου κι αν βρίσκεστε στον κόσμο ή απλά με

Η σύνδεση θα διαρκέσει περίπου 10-120 δευτερόλεπτα για το κινητό σας, για φωνητικό έλεγχο, ή μοιραστείτε τις συσκευές με την φωνητικό έλεγχο όταν κάθεστε στο σπίτι άνετα.