Έξυπνη πρίζα Smart Plug για το EcoFlow PowerStream

ECOFLOW · EAN 4895251605571

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
V1.0
EcoFlow Smart Plug
EcoFlow Inc. Plant A202, Founder Technology Industrial Park, Shiyan Sub-district, Bao’an District Shenzhen, Guangdong 518000 Κίνα
Αποποίηση Ευθύνης
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για να διασφαλίσετε ότι κατανοείτε πλήρως το προϊόν και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Μετά την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου χρήστη, κρατήστε το σωστά για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από την αποτυχία του χρήστη να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο χρήστη. Σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας αυτού του εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμό) χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλώ επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EcoFlow για να αποκτήσετε τις τελευταίες πληροφορίες προϊόντος. Χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους
Με το παρόν, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι το EcoFlow Smart Plug συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance
http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance
http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance
Με το παρόν, η EcoFlow Inc. δηλώνει ότι το EcoFlow Smart Plug συμμορφώνεται με τους

Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης UKCA είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance
Ο διαγραμμένος κάδος υποδεικνύει ότι το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό (ΗΕ) προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αταξινόμητος απορρίμματα αλλά πρέπει να αποστέλλεται σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. ®
Ο λογότυπος και τα σήματα Bluetooth είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την EcoFlow Inc. γίνεται με άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους. Οδηγίες Ασφαλείας
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλώ διαβάστε και κατανοήστε πλήρως αυτό το έγγραφο και όλα τα σχετικά 1. έγγραφα αυτού του προϊόντος. Η αποτυχία να λειτουργήσετε σωστά αυτό το προϊόν θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς σε εσάς ή άλλους, ή ζημιά σε αυτό το προϊόν και σε άλλη περιουσία. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής που συνδέσατε δεν υπερβαίνει την ονομαστική τάση 2. αυτού της συσκευής. Το βύσμα αυτής της συσκευής θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα γείωσης που είναι εύκολα προσβάσιμη. 3. Μην χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερες από αυτές τις συσκευές σε σειρά. 4. Μην επισκευάζετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας. Για καθαρισμό, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. 5. Επισκόπηση Προϊόντος
ON/OFF
×1 Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη πρίζα. Ένδειξη LED
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε στη λειτουργία ζευγαρώματος. • Πατήστε για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το ζευγάρωμα. Ένδειξη LED
Χρώμα Κατάσταση Εξήγηση
Η έξυπνη πρίζα λειτουργεί και υπάρχει ρεύμα από τον PowerStream μικροαντιστροφέα. Αναπνοή Πράσινο Σταθερό Η έξυπνη πρίζα λειτουργεί, αλλά δεν υπάρχει ρεύμα από τον PowerStream μικροαντιστροφέα. Μπλε Αναβοσβήνει Στη λειτουργία ζευγαρώματος. Κόκκινο Σταθερό Σφάλμα
Μωβ Αναβοσβήνει Ενημέρωση του λογισμικού. 1
Ζευγάρωμα με την EcoFlow App
01 Κατεβάστε την εφαρμογή EcoFlow. EcoFlow App
Συνδέστε την έξυπνη πρίζα. Πατήστε μία φορά για να την ενεργοποιήσετε. Η ένδειξη 02 03 θα γίνει πράσινη. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήσει μπλε. Η έξυπνη πρίζα 04

θα μεταβεί στη λειτουργία ζευγαρώματος. 3 δευτερόλεπτα
2
Ζευγάρωμα με το Σύστημα Matter
Μπορείτε να την ενσωματώσετε σε οποιοδήποτε οικοσύστημα Matter για εύκολο έλεγχο. Ανοίξτε την εφαρμογή έξυπνου σπιτιού που υποστηρίζει Matter, όπως η Apple Home και η Alexa. 1. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί μέχρι η ένδειξη να αναβοσβήσει μπλε. Η έξυπνη πρίζα θα μεταβεί στη λειτουργία ζευγαρώματος. 2. 3 δευτερόλεπτα
Σαρώστε τον κωδικό Matter, μια ειδική ετικέτα, στην έξυπνη πρίζα με την εφαρμογή έξυπνου σπιτιού. Ακολουθήστε 3. τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε το ζευγάρωμα. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για το ζευγάρωμα, είναι καλύτερο να επιλέξετε το ίδιο Wi-Fi όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή EcoFlow και τον κωδικό Matter. Εφαρμογή έξυπνου σπιτιού Εφαρμογή έξυπνου σπιτιού
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την έξυπνη πρίζα στην εφαρμογή, ή ελέγξτε την με τη φωνή σας (ανάλογα με τη δυνατότητα της εφαρμογής έξυπνου σπιτιού). 3
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό ρύθμισης στην ζευγαρωμένη εφαρμογή έξυπνου σπιτιού για να ζευγαρώσετε τη δεύτερη εφαρμογή έξυπνου σπιτιού αντί να σαρώσετε τον κωδικό Matter που βρίσκεται στη συσκευή. Επαναφορά Εργοστασίου
Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε την έξυπνη πρίζα. Σελίδα της Έξυπνης Πρίζας σας στην εφαρμογή EcoFlow
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά, παρακαλώ ανατρέξτε στη πραγματική διεπαφή της εφαρμογής. Έξυπνη Πρίζα Πατήστε για να εισέλθετε στη σελίδα "Ρυθμίσεις" της έξυπνης πρίζας σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
Προβολή χρόνου χρήσης και τρέχουσας
Χρόνος Τώρα Σήμερα ισχύος σε πραγματικό χρόνο, και της
-- λεπτά -- kW κατανάλωσης ισχύος σήμερα. 2.3 kWh Πατήστε για να δείτε ιστορικά δεδομένα κατά
ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος. Χρονοδιάγραμμα Ρυθμίστε το χρονοδιάγραμμα για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της έξυπνης πρίζας. Καθυστέρηση Ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της έξυπνης πρίζας. Ενημέρωση υλικολογισμικού
Στη σελίδα της Έξυπνης Πρίζας σας, πατήστε "Ρύθμιση συστήματος" > "Υλικολογισμικό" για να ελέγξετε την έκδοση του υλικολογισμικού
>

ή να ενημερώσετε το υλικολογισμικό. 4

Λειτουργία Ρελέ

Η έξυπνη πρίζα διαθέτει λειτουργία ρελέ που στέλνει σήμα σε άλλη έξυπνη πρίζα, ενισχύοντας έτσι
την προώθηση του σήματος. Κάθε έξυπνη πρίζα μπορεί να προωθηθεί μόνο μία φορά.

Προδιαγραφές

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F)

Υγρασία 10 % έως 90% RH (μη συμπυκνωμένη)

Υψόμετρο ≤2000 m

Κατηγορία υπερτάσης II

Είσοδος AC 110V-250V 50Hz

Βαθμός ρύπανσης 2

Ελάχιστη εμφανιζόμενη ισχύς 1 W

Εύρος συχνότητας:

Wi-Fi (2.4G) 20M: 2412 - 2472 MHz /

40M: 2422 - 2462 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: ≤20 dBm

Bluetooth® Εύρος συχνότητας: 2402-2480MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: ≤20 dBm

Για ενημερωμένες παραμέτρους, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να κατεβάσετε το τελευταίο εγχειρίδιο χρήστη. 5