

Smart plug WiFi Sonoff S60TPF

Sonoff · EAN 6920075740455

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

S60TPF(EN)

Εγχειρίδιο Χρήστη V1.0

Wi-Fi Έξυπνη Πρίζα

Εισαγωγή

Μια "ασφαλής και αξιόπιστη" Wi-Fi Έξυπνη Πρίζα με κύριες λειτουργίες όπως απομακρυσμένος έλεγχος, παρακολούθηση ενέργειας και φωνητικός έλεγχος. Μπορείτε να ελέγξετε την ημερήσια/μηνιαία κατανάλωση ενέργειας στη σελίδα επισκόπησης ενέργειας στην εφαρμογή eWeLink. Η αυτοματοποίηση του σπιτιού μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ρύθμισης έξυπνων σκηνών, χρονοδιακοπών, προγραμμάτων κ.λπ.

Απομακρυσμένος Έλεγχος Χρονοδιακόπτες/Πρόγραμμα Φωνητικός Έλεγχος Κοινοποίηση Συσκευής

1

Έξυπνη Σκηνή Λειτουργία Inching Επισκόπηση Ενέργειας Προστασία από Υπερφόρτωση

① Κουμπί

Πατήστε μία φορά: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της έξυπνης πρίζας.

Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα: Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία ζεύξης.

② Ενδεικτικός φωτισμός Wi-Fi (Μπλε)

Αναμμένος: Η συσκευή είναι online.

Δύο σύντομες και μία μακρά αναλαμπή: Η συσκευή είναι σε λειτουργία ζεύξης.

Γρήγορη αναλαμπή: Ο δρομολογητής δεν είναι συνδεδεμένος.

Αναλαμπή δύο φορές: Συνδεδεμένος με τον δρομολογητή, αλλά όχι συνδεδεμένος με το cloud.

Αναλαμπή τρεις φορές: Η αναβάθμιση του λογισμικού είναι σε εξέλιξη.

③ Ενδεικτικός φωτισμός Ικανότητας (Κόκκινος)

Φωτισμένος: Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Σβησμένος: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Συμβατοί Φωνητικοί Βοηθοί

Προδιαγραφές

Μοντέλο S60TPF

2

MCU ESP32-C3

Είσοδος 250V~,50/60Hz,16A

Μέγιστο Φορτίο 4000W

Ασύρματη Συνδεσιμότητα Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Καθαρό Βάρος 79g

Διαστάσεις 50x50x61.5mm

Χρώμα Λευκό

Υλικό Θήκης PC V0

Εφαρμοσμένος Χώρος Εσωτερικός

Θερμοκρασία Λειτουργίας -10°C~40°C

Υγρασία Λειτουργίας 5%~95% RH, μη συμπυκνωμένη

Πιστοποίηση Συμμόρφωσης CE/RoHS

Σημείωση: Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, είναι απαραίτητο είτε να έχει εγκατασταθεί ένας Μικρός Διακόπτης Κυκλώματος (MCB) είτε ένας Διακόπτης Κυκλώματος με Λειτουργία Υπολειμματικού Ρεύματος (RCBO) με ηλεκτρική ικανότητα 16A πριν από την πρίζα.

Κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink"

Παρακαλώ κατεβάστε την εφαρμογή "eWeLink" από το Google Play Store ή το Apple App Store.

Προσθήκη Συσκευής

3

Εισάγετε "Σάρωση" Σαρώστε τον κωδικό QR στη συσκευή

Επιλέξτε "Προσθήκη Συσκευής" Συνδέστε την

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα Ελέγξτε την κατάσταση αναλαμπής του ενδεικτικού φωτισμού Wi-Fi

(Δύο σύντομες και μία μακρά αναλαμπή)

4

Αναζητήστε τη συσκευή και ξεκινήστε τη σύνδεση Επιλέξτε το δίκτυο "Wi-Fi" και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης

Η συσκευή προστέθηκε πλήρως

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Με την παρούσα, η Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού S60TPF είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

Προειδοποίηση SAR

5

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρεί απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Για Συχνότητα CE

Εύρος Συχνότητας Λειτουργίας

BLE: 2402-2480MHz

Συχνότητα Λειτουργίας Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412-2472 MHz, 802.11 n40: 2422-2462 MHz

Ικανότητα RF: BLE: ≤10dBm, Wi-Fi: ≤20dBm

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης WEEE

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU) που δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να προστατεύσετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον απόβλητο εξοπλισμό σας σε καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που έχει διοριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Κατασκευαστής: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Διεύθυνση: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Κίνα

6

Ταχυδρομικός Κωδικός: 518000 Email εξυπηρέτησης: support@itead.cc

Ιστοσελίδα: sonoff.tech Κατασκευασμένο στην Κίνα

7